



ةيضارتفالا

- DSCP ل قح ىل ا انا سا راظنا ال مئوق ىل ع IP رورم ة كرح عيمج نييعت متي — DSCP ىل ع اهنيعت متيسف ، IP رورم ة كرح يه رورم ال ة كرح نكت مل اذا . ةمزلل IP س أري ف دوهال لضفأ راظنا ةمئاق
- CoS/802.1p-DSCP — م اذخسا لال خ نم IP ب ة صاخال ريغ رورم ال تاكرح عيمج نييعت متي — CoS/802.1p-DSCP . DSCP لال خ نم IP رورم تاكرح عيمج نييعت متي امنيب CoS
- ةكبشال ي ف مكحتال — 7
- ةنيبال ةكبشال ي ف مكحتال — 6
- توصال — 5
- ويديف — 4
- ماه قيبطت — 3
- عئار دهج — 2
- دوهال لضفأ - 1
- ةيفللخال — 0

عم لخدمال مزح ي ف ةي لصلال DSCP مي ق ي طختل DSCP لخدم ي طخت نم ق قحت 3. ةوطخال جورخال راظنا مئوقل ةديج DSCP مي ق لورم ال مدخسا سي . ةديجال مي ق ال

نيوكت ةداعال DSCP زواجت لودج قوف رقنا ، DSCP لخدم زواجت ني كمت مت اذا 4. ةوطخال DSCP زواجت ةذفان رهظت .

DSCP Override Table							
DSCP In	DSCP Out	DSCP In	DSCP Out	DSCP In	DSCP Out	DSCP In	DSCP Out
0	0	16	16	32	32	48	48
1	1	17	17	33	33	49	49
2	2	18	18	34	34	50	50
3	3	19	19	35	35	51	51
4	4	20	20	36	36	52	52
5	5	21	21	37	37	53	53
6	6	22	22	38	38	54	54
7	7	23	23	39	39	55	55
8	8	24	24	40	40	56	56
9	9	25	25	41	41	57	57
10	10	26	26	42	12	58	58
11	11	27	27	43	43	59	59
12	12	28	28	44	44	60	60
13	13	29	29	45	45	61	61
14	14	30	30	46	46	62	62
15	15	31	31	47	47	63	63

Apply Close Restore Defaults

DSCP زواجت لودج نيوكت ب مق 5. ةوطخال

- DSCP In — ةلېب ةمي ق ىل ا اهمض ةداعال ب جي يتال ةدراول مزجال ةمي ق ضرعي — DSCP In
- DSCP Out — قباطت يتال ةبولطم ال DSCP ةمي ق رتخأ DSCP ةل دس نم ال ةمئاق ال نم — DSCP Out ةمي ق DSCP In

مي ق ال ىل DSCP زواجت لودج ةداعسا ال تايضارتفالا ةداعسا قوف رقنا : ةطخال م DSCP مي ق DSCP OUT مي ق قباطت ام دنع وه ييضارتفالا دادعال . ةيضارتفالا

م. يقى لى ف ةلباقم لى.

ق. بى طى ةق طق ط. 6 ةوطخ لى.

## ةه جاولا تاداع لى

> ةمدخ لى ةدوج رتخا و بى ولى نى وكت لى ةدعاسم لى ةادال لى لى لوخد لى لى جى س ت ب م ق. 1 ةوطخ لى  
ةه جاولا تاداع لى ةحفص رهظت. ةه جاولا تاداع لى > لى ساسال لى QoS ةضو

Interface Settings

QoS Interface Setting Table Showing 1-52 of 52 All per page

Filter: Interface Type equals to Port Go

Entry No.	Port	QoS State
<input type="radio"/> 1	GE1	Enabled
<input type="radio"/> 2	GE2	Enabled
<input type="radio"/> 3	GE3	Enabled
<input type="radio"/> 4	GE4	Enabled
<input type="radio"/> 5	GE5	Enabled
<input type="radio"/> 6	GE6	Enabled

عون رتخا، ةلدس نى م لى ةمئاق لى لى لى واسى "ةه جاولا عون" ةلدس نى م لى ةمئاق لى نى م. 2 ةوطخ لى  
اهضرع مئسى لى تال تاه جاولا

ةددحم لى تاه جاولا ضرع مئسى لى لى قنا. 3 ةوطخ لى.

<input type="radio"/> 47	GE47	Enabled
<input type="radio"/> 48	GE48	Enabled
<input type="radio"/> 49	GE49	Enabled
<input checked="" type="radio"/> 50	GE50	Enabled
<input type="radio"/> 51	GE51	Enabled
<input type="radio"/> 52	GE52	Enabled

Copy Settings... Edit...

اهرىرت دىرت لى تال ةه جاولا راي تى لى رز قنا. 4 ةوطخ لى.

ةمدخ لى ةدوج ةه جاولا تاداع لى رىرت راطال رهظى. نى راق لى لكش لى نى رى ةق طق ط. 5 ةوطخ لى.

Interface:  Port GE50  LAG 1

QoS State:  Enable

Apply Close

دىرت لى تال ةبولطم لى ةه جاولا عم قفاوتى لى ذل راي تى لى رز قوف رقنا (رى راي تى لى). 6 ةوطخ لى  
ةه جاولا لى قى لى لى اهرىرت

- اذى رثؤسى. هنى وكت دىرت لى ذل ذفنم لى رتخا "ذفنم لى" ةلدس نى م لى ةمئاق لى نى م — ذفنم لى  
هراى تى لى مئسى لى ذل دجاولا ذفنم لى لى طق ق

- (LAG) تاطابترالاي مجت ةومجمل ةلدسنملا ةمئاقلا نم — تاطابترالاي مجت ةومجمل ذفانملا ةومجمل يلع اذو رثؤيس .اهنيوكتل (LAG) تاطابترالاي مجت ةومجمل رتخأ (LAG) تاطابترالاي مجت ةومجمل نيوكت يف ةدحمل

ةدراولا رورملا ةكره ةيولوا ديحتل ةمدخللا ةدوج ةلاح لقح يف نيكمت ددح .7 ةوطخللا ةكره لك ،قأعم رايل اذو نوكي نا .ماظنلا يوتسم يلع نوكملا ةقثلا عضو يل اذانتسا .تايلولوالا بيترت متي الوراطتنا ةمئاق دهج لضفا يل تنيع ءانيملا يلع مءاق رورم

قبطي ةقطق .8 ةوطخللا

## رارقلا

ةلسلسلا لوجم يلع (QoS) ةمدخللا ةدوجل ياساسألا عضولا نيوكت نم نألا تيها نادل 300.

[عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...](#)

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إلل دن تسمل