

ةكبشلا ةرادا لوكوتورب كرحم فرعم نيوكت نم تالوحملا ىلع (SNMP) طيسبلا SX500 Series Stackable Switches ةلسلسلا

فدهلا

ريدمل حمسي قيبطت ةقبط لوكوتورب وه (SNMP) طيسبلا تاكبشلا ةرادا لوكوتورب لوكوتورب دعاسي. SNMP لئاسر لدابت لالخ نم SNMP لي مع ي ف مكحتلاب SNMP ةدايزل طيختلاو ةكبشلا اءا ةرادا واهلحو تاكبشلا لكاشم ىلع روثعلا ىلع SNMP نامألا ريياعم نم ديزملا رفوي SNMP نم مدقتم رادصا وه SNMPv3. ةكبشلا مچج هئالكو و SNMPv3 تانايك لبق نم طقف كرحملا فرعم مادختسا متي. ةيصوصخلاو ىلع SNMP كرحم فرعم نيوكت ةيفيكي لاقملا اذه حرشي. ديرف لكشب مهيلع فرعتلل SX500 Series Stackable Switches تالوحملا.

[ىلع SNMP يمدختسمل](#) ةلاقملا [نيوكت](#) ىلا عجرا، SNMP يمدختسم ةفاضلا: [مظالم سيديكتلل ةلباقلا SX500 تالوحم](#).

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- سيديكتلل ةلباقلا SX500 تالوحم ةلسلس

جماربلا رادصا

- 1.3.0.62

SNMP كرحم فرعم نيوكت

ي لرحملا كرحملا فرعم نيوكت

فرعم > SNMP رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليچستب مق 1. ةوطخلا
كرحملا فرعم ةحفص رهظت. كرحملا:

Engine ID

Local Engine ID: Use Default
 None
 User Defined (0/64 Hexadecimal Characters Used)

Remote Engine ID Table

<input type="checkbox"/>	IP Address	Engine ID
0 results found.		

م تي و ، SNMP كرحم ل ديرفال فرعمل طساوب يلحمال كرحم ل فرعم ديحت متي : **ةظحال** م ل يلحمال زاكال كرحم فرعم ريشي . ةنونل لسيل نكلو فيرعتل ةداع همدختسا تاعومجم و SNMP مديختسم عيمج حسم متي ، كرحم ل فرعم ريغت دنع . SNMP نيوكت اهنيوكت متي ال SNMP .

نم يتلاو ةبوغرم ل رايتخال رارزا دحأ رقنا ، **يلحمال كرحم ل فرعم** لقح في 2. ةوطخال :
يلحمال كرحم ل فرعم عاشنإ متي اهلالخ :


- نم ناوع كام لىل دنسسي و id كرحم قلخي زاكال اذه لمعتسي — يضا رتفا مديختسا :
يل امك تنيع نوكي ي ، حاتفم ل

مقرر نوكي سف يقابل امأ ، دحاو مقرر تب ةدحو لوأ يواست — ةينامث ةمظنا 4 لوأ - (ANA) تنرتنإل ربع ةنيعل ماقرال ةطلس ةسسؤم .

MAC ناوع لىل ةراشإل 3 يواسي لىل اذه نييعت متي — سمخال ينامث ل ماظنل - يلى يذل .


لىل يم تني يذل MAC ناوع ةطاسب وه اذه — ةريخال ةتسل ةينامث ل ةمظنال - لولحمال .

- none — كرحم ل فرعم مديختسا مدع لىل رايل اذه ريشي .
- يلحمال زاكال كرحم ل فرعم لاخدا ب مديختسم ل اذه حسمسي — مديختسم ل لبق نم فرعم .



لقحال في بوغرم ل كرحم ل فرعم لخدأف ، 2 ةوطخال في فرعم مديختسم ترتخأ اذا . 3 ةوطخال 10 نم حوارتت ةيرشع ةيسادس ةلسلس كرحم ل فرعم نوكي نأ بجي . هبناجب رفوتم ل لىل دحأ دك رشع يسادس فرح 20 كانه نوكي نأ بجي . 64 لىل

تادادعإل ظفحل قي بطت لىل رقنا . 4 ةوطخال

 The SNMP database (including all users) will be erased. Do you want to continue?



تانايب ةدعاق حسم ديكأتل قفاوم قوف رقنا . 5 ةوطخال

ديعبل كرحم ل فرعم نيوكت

فرعم ديحت متي . يلحمال لولحمال بناج لىل فل تخم SNMP نايكب مديختسم ليصوت متي عارجا نكمي ال نكلو ، مالعإل لئاسر ةديعبل ةزهجال لىل قلتت شيح ، ديعبل كرحم ل

تمام ولعم ىلع لوصحلل تابلط.

فرعم > SNMP رتخاو بيولا نيوكتل دعداسملا اءالما ىلى لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال كرحملا فرعم ةحفص رهظت. كرحملا

Engine ID

Local Engine ID: Use Default
 None
 User Defined (0/64 Hexadecimal Characters Used)

Apply Cancel

Remote Engine ID Table

IP Address	Engine ID
0 results found.	

Add... Edit... Delete

ديعب كرحم فرعم ةفاضل ةفاضل قوف رقنا، ديعبل كرحملا فرعم لودج في 2. ةوطخلال عيجم هاندا لودجال رهظيس. كب صاخلا SNMP كرحم فرعم مادختساب هنييغت متيل ديدج اهليل ثدحتلا رتوي بمكل كرحم نكمي يتلا ةفاضملا IP نيوانعو ديعبل كرحملا فرعم ةديج ةذفان رهظت. اهليل لئاسر لاسرا وا

Server Definition: By IP address By name

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

Server IP Address/Name:

Engine ID: (0/64 Hexadecimal Characters Used)

Apply Close

ةطساوب ديعبل كرحملا ديدحت ديرت تنك اذا ام رتخا، مداخل فيرعت لقح في 3. ةوطخلال مسالاب وا هب صاخلا IP ناوع

- لاجم مسا وا بيوع قوم مسا ديدحتل — مسالاب
- (لثام: 192.168.1.200) بيوع قومل IP ناوع ديدحتل — IP ناوع بسح

رادصلا وا 4 رادصلا ام قوف رقنا في 3. ةوطخلال في IP ناوع ةطساوب ترقرن اذا 4. ةوطخلال 6 (IPv4 وا IPv6) ديعبل IP ناوع عون ىلى ادانتسا

IPv6 ناوع عون رايته رارزا دحا قوف رقنا في 4. ةوطخلال في IPv6 رايته مت اذا 5. ةوطخلال

- Link Local — دحاو ةكبش طابترالى لىع فيضم لك IPv6 ناوع ددحي
- ةيحلحملا ةكبشلا لىع طقف لاصتال همادختسا نكميو هيچوتلل الباق يلحملا
- نم هيل لوصول نكميو يئرمد داخال ثبلل يلماع IPv6 عون وه IPv6 ناوع — يمومع

ىرخألل تاكبشلا

نم ةهجاوول رتخأف، 9 ةوطخلال يف IPv6 ناووع عونل Link Local رايتخا مت اذا. 6 ةوطخلال نيوكت نكمي. ةمئاقلا يف ةحاتملا تاهجاوولا لك نم تائاداب يرت دق. ةلدسنملا ةمئاقلا [تالوحملا ىلع IPv6 ةهجاو نيوكت](#) ناووعب ةلاقملا ىلإ عجرا. IPv6 تاهجاو نمض تاهجاوولا [زيارت SX500 Series Stackable](#) ةيلىصفت تاميلعت ىلع لوصحلل.

Server Definition:	<input checked="" type="radio"/> By IP address <input type="radio"/> By name
IP Version:	<input checked="" type="radio"/> Version 6 <input type="radio"/> Version 4
IPv6 Address Type:	<input checked="" type="radio"/> Link Local <input type="radio"/> Global
Link Local Interface:	FE1/2/1
Server IP Address/Name:	fe80::a9be:ef5a:c8ab:e310
Engine ID:	12340000000000000000 (20/64 Hexadecimal Characters Used)

Apply Close

مسا و IP ناووع لخدأ، 3 ةوطخلال يف هيلىع رقنلا مت يذلا رايتخالاب قلع تي امي يف 7 ةوطخلال مداخلل IP مس/ناووع لققح يف مداخلل لاجملا.

مسا/ IP ناووعب نرتقملا ديعبلا كرحملا فرعم لخدأ، كرحملا فرعم لققح يف 8 ةوطخلال 7 ةوطخلال يف هتخدأ يذلا ةلصلال يذلا لاجملا.

قبطي ةقطقط 9 ةوطخلال.

SNMP كرحم فرعم ريحت

فرعم > SNMP رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالال ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1 ةوطخلال كرحملا فرعم ةحفص رهظت. كرحملا:

Engine ID

Local Engine ID: Use Default None User Defined 12340000000000000000 (0/64 Hexadecimal Characters Used)

Apply Cancel

Remote Engine ID Table

IP Address	Engine ID
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.1.253	12340000000000000000
<input type="checkbox"/> fe80::a9be:ef5a:c8ab:e310%fa1/2/1	12340000000000000000

Add... Edit... Delete

SNMP كرحم فرعم ريحتل ريحت قوف رقناو ةبولطملا رايتخالا ةناخ ددح 2 ةوطخلال. ةديدج ةذفان رهظت.

IP Address: 192.168.1.253

Engine ID: 12340000000000000000 (20/64 Hexadecimal Characters Used)

Apply Close

ريرت مزلي يذال IP ناو نعل ةلدسنم ال ةمئاق ال نم IP ناو نعل رتخأ (يراي تخأ). 3 ةوطخال هب صاخال كرحم ال فرم

IP Address: 192.168.1.253

Engine ID: 12340000000000000000 (20/64 Hexadecimal Characters Used)

Apply Close

بولطم ال كرحم ال فرم لخدا، كرحم ال فرم لقح ي ف. 4 ةوطخال

تاريي غتال ظفحل قي ب ط قوف رقنا. 5 ةوطخال

Remote Engine ID Table	
IP Address	Engine ID
192.168.1.253	16340000000000000000
fe80::a9be:ef5a:c8ab:e310%fa1/2/1	12340000000000000000

Add... Edit... Delete

إلى جاتحت. دوجوم نيي عت ريرت دنع IP رادصا وأ مداخل في رعت ريري غت كنكمي ال: ةطخال م تاريي غتال هذهل دي دج دحاو عاشنا

SNMP كرحم فرم فذح

فرم > SNMP رتخاو بيول نيوكتل ةدعاسم ال ةأال إلى لوخدل لي جستب مق. 1 ةوطخال كرحم ال فرم ةح ف ص رهظت. كرحم ال

Local Engine ID: Use Default None User Defined 12340000000000000000 (0/64 Hexadecimal Characters Used)

Apply Cancel

Remote Engine ID Table	
IP Address	Engine ID
192.168.1.253	12340000000000000000

Add... Edit... Delete

ققحت ف، دي عبل كرحم ال فرم لودج نم SNMP نيي عت فذح إلى ةجاحب تنك اذا. 2 ةوطخال فذح قوف رقناو ةبسانم ال راي تخال ةناخ نم

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل