



**TACACS+**

**Use Default Parameters**

IP Version: Version 4

Key String:  Encrypted   
 Plaintext  (10/128 Characters Used)

Timeout for Reply:  sec. (Range: 1 - 30)

4 رادصلال IP لوكوتورب TACACS+ م عدي . موعدمال IP رادصلال IP لوق حنمي :عظحال م طوق .

لوق حني حياتافمالا ةلسلس ةميقي لخدأو بوغرملال صرناللا عضو يلع رقنا 2. ةوطخالل اذه نيوكت نكمي . TACACS+ مداوخ عي مجب لاصتاللا مدختسي اذهو . حياتافمالا ةلسلس مداخل يطمع مال حاتفمالا وأ انه يطمع مال حاتفمالا مادختسا هل حياتت ةقيرطب لوقمالا كانه . TACACS+ مداخ ةفاضل ةحفص ي ف ني عم مداخل حاتفمالا ريفوت نكمي . ني عم ن. اتحاتم صرنلل ناتغيص .

- نامألل اساساً هم ادختسا متي رشم جذومن ي ف يه حياتافمالا ةلسلس ةميقي — رشم
- يداع صرن لكش ي ف ةدوجوم حياتافمالا ةلسلس ةميقي — يداع صرن

حاتفم نوكي نأ بجي ف ، لوقال اذه ي ف حياتافمالا ةلسلس لادما متي مل اذا :عظحال م ريفشلال حاتفم عم اقفاوتم TACACS+ server ةفاضل ةحفص ي ف مدختس مال مداخلال اضي أو لوقال اذه ي ف حياتافمالا ةلسلس لادما مت اذا . TACACS+ مداخل لبق نم مدختس مال مت ي تلال حياتافمالا ةلسلس ةيولوالا ي طعت ذئدنعف ، ددحمال TACACS+ لوق ي ف ددحمال TACACS+ مداخل انه نيوكت .

يذال تقولا وه اذه . درلا ةلهم لوق ي ف ةبولطمال ةيضارتفالال ةميقي لال لخدأ 3. ةوطخالل لوقمالا ني ب لاصتاللا اهاتنا لبق TACACS+ مداخل نم در يلع لوصحلل لوقمالا هرطني متيسف ، ني عم مداخل TACACS+ مداخ ةفاضل ةحفص ي ف ةميقي لادما متي مل اذا . مداخل او لوقال اذه نم ةميقي لال ذخ .

فلم ي لال ةيضارتفالال TACACS+ تاداعل ةفاضل متت . قبطي ةققوط 4. ةوطخالل هليغشت يراجال نيوكتال .

## TACACS+ مداخل لودج ةرادل

حتف متي . TACACS+ مداخ ةفاضل TACACS+ مداخل لودج ي ف ةفاضل قوف رقنا 1. ةوطخالل TACACS+ مداخ ةفاضل ةحفص .

TACACS+ Server Table							
<input type="checkbox"/>	Server	Priority	Key String ( Encrypted )	Timeout for Reply	Authentication IP Port	Single Connection	Status
0 results found.							
<input type="button" value="Add..."/> <input type="button" value="Edit..."/> <input type="button" value="Delete"/>							
<input type="button" value="Display Sensitive Data As Plaintext"/>							

مسا/ناونع لدان مداخلال ي ف ناونع لال لخدني نأ يكلسال ناونع by لال تققوط 2. ةوطخالل

مس/اناونع مداخلال يف مداخلال نم مسالال لخدني نأ يكلسال رز مسالال بسح تقطوط وأ لاجم لاجم

Server Definition:  By IP address  By name

\* Server IP Address/Name:

\* Priority:  (Range: 0 - 65535)

Key String:  Use Default  User Defined (Encrypted)  User Defined (Plaintext)  (10/128 Characters Used)

\* Timeout for Reply:  Use Default  User Defined  sec. (Range: 1 - 30, Default 5)

\* Authentication IP Port:  (Range: 0 - 65535, Default 49)

Single Connection:  Enable

متي .ةيولولوالا لققح يف TACACS+ مداخل مداخلتسا اهي ف متي يتلا ةيولولوالا لخدأ .3 ةوطخلال ارداق لوجملا نكي مل اذا .همداخلتسا متي مداخل لؤا وه ف اذل ،يوصقلا ةيولولوالا رفص اعاطع مداخلال عم تالاصت اءاشن ا لواح لوجملا نإ ف ،ةيلاع ةيولولوا يذ مداخل لاصتا عاشن ا يلع مداخلال ةيولولوالا يذ يتلاتلا .يلعالا ةيولولوالا يذ يتلاتلا from 0 to 65535.

ةنوكملا ةيضا رتفالا ةمي قلا مداخلتسا ال يضا رتفالا را يخال مداخلتسا رز رقنا .4 ةوطخلال لا خدال (رفشم) مداخلتسا لبق نم فرعم قوف رقنا .ةيضا رتفالا تامل عمل مسق يف ةلسلس لققح يف ددح م TACACS+ مداخل ةرفشملا حيتافملا ةلسلس ةمي ق حيتافملا ةلسلس ةمي ق لا خدال (يداع صن) مداخلتسا فرعم قوف رقنا .حيتافملا . nbsp: مداخلتسا لققح يف ددح م TACACS+ مداخل ةصاخلا

ةيضا رتفالا ةمي قلا مداخلتسا ال يضا رتفالا را يتخال رز مداخلتسا رز رقنا .5 ةوطخلال لبق نم فرعملا را يخال رز قوف رقنا .ةيضا رتفالا تامل عمل مسق يف ةنوكملا نم فرعم لققحلا يف درلا ةلهم لققح يف بولطملا ينمزل لاصتالا لا خدال مداخلتسا مداخلتسا مداخل نم در يلع لوصحلل لوجملا هرظتن يذلا تقولا وه اذه .مدخلتسا لبق مداخلال لوجملا نيب لاصتالا ءاهتنا لبق

ذفنم لققح يف TACACS+ لمع ةسلجل همداخلتسا متي يذلا ذفنملا مقرر لخدأ .6 ةوطخلال 49 وه يضا رتفالا .ةقداصملا ل IP

يف نيكمت ددح ،TACACS+ مداخل لوجملا نيب دحاو لاصتلا ني كمتل (يرا يتخا) .7 ةوطخلال تالاصتالا لوجمتي هنإ ف ،ايدرف لاصتالا TACACS+ مداخل مدي مل اذا .دحاو لاصتالا لققح ةددعت .

ةصاخلا تاريغي غتلا ظفحو ديدجلال TACACS+ مداخل ةفاضلا قي بطت قوف رقنا .8 ةوطخلال TACACS+ مداوخ لودج يف لا خدال رهظي .لوجملا له ليغشت يراجلال نيوكتلا فلم يف ك

TACACS+ Server Table							
<input type="checkbox"/>	Server	Priority	Key String ( Encrypted )	Timeout for Reply	Authentication IP Port	Single Connection	Status
<input type="checkbox"/>	192.168.0.4	5	Oe/8OYuuotpRjON...	4	50	Enabled	Not Connected
<input type="button" value="Add..."/> <input type="button" value="Edit..."/> <input type="button" value="Delete"/>							

TACACS+ Server Table							
<input checked="" type="checkbox"/>	Server	Priority	Key String( Encrypted )	Timeout for Reply	Authentication IP Port	Single Connection	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.0.4	5	Oe/8OYuutpRjON...	4	50	Enabled	Not Connected

ةلباقم الرايتخالال ةناخ ددح ، TACACS+ م داخ لودج ي ف لاخدا ريرحتل (يراي تخا). 9 ةوطخال ريرحت قوف رقناو

ةلباقم الرايتخالال ةناخ ددح ، TACACS+ م داخ لودج ي ف لاخدا فذحل (يراي تخا). 10 ةوطخال فذح قوف رقناو

تانايبال ضرعل يداع صنك ةساسحال تانايبال ضرع قوف رقنا (يراي تخا). 11 ةوطخال نيوكتال فلم ي ف يداع صن لكش ي ف ةساسحال

TACACS+ Server Table							
<input type="checkbox"/>	Server	Priority	Key String( Encrypted )	Timeout for Reply	Authentication IP Port	Single Connection	Status
0 results found.							

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا