

هيجوتلا ةداعا ولفطتلا تاداعا نيوكت فيضم ليل كيما نيديلا نيوكتلا لوكوتوربل كيديل وحملا ىلع (DHCP)

فدهلا

في اهليغشت متي ةمدخ وه (DHCP) ةيكيما نيديلا ةفاضتسال نيوكت لوكوتوربل ءالمعل كيما نيديلا لكشب IP نيوانع نييعتل TCP/IP لوكوتوربل سدكم قيبطت ققبط ثب لئاسر يه DHCP لئاسر. DHCP ءالمعل TCP/IP نيوكت تامولعم صيصختو، DHCP ليجرت نيوكت DHCP ةهجاو دادع بلطتي. ىرخأ ىلا ةكبش نم ربت نأ نكمي ال هاندأ مهحرش متي نيديلا DHCP لفظتو.

ريفوتل 82 راخلا فيضت امك. ةفلتخم ةكبش ىلا ثبلا لئاسر DHCP ليجرت لسري هيجوتلا ةكبش لليمعل نم ةيفاضا تامولعم.

ريغ كلت واهب قوئوملا تاهجاو اولا ديحت ىلع DHCP لوكوتوربل ىلع لفظتلا دعاسي تنكم نكمي DHCP، حاتم 3 ةقبط في. ةئطاخ DHCP تاباجتسا عنمي وه. اهب قوئوملا ناوئع نوب وا عم VLAN ىلع و ناوئع عم نراق يا ىلع snooping و relay.

SX500 Series تالوحملا ىلع DHCP ةهجاو تاداعا نيوكت ةيفيكن دنتسملا حرشي نيوكتلا اذه ارجا لبق ةيلا تال نيوكتلا لامك مزلي. Stackable Switches.

- ىلع ةلاقملا VLAN ةكبش ءاشن ىلا عوجرلا ىجري؛ VLAN ةكبش نيوكتب مق 1. نيوكتلا اذه SX500 Series Stackable Switches ةئف تالوحملا.
- ةلاقملا DHCP صئاصخ نيوكت ىلا عوجرلا ىجري، DHCP صئاصخ نيوكتب مق 2. نيوكتلا اذه SX500 Series Stackable تالوحم ىلع.

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- سيديكتلل ةلباقلا SX500 تالدم ةلسلس

جماربل رادصا

- 1.3.0.62

DHCP ةهجاو تاداعا نيوكت

IP نيوكت رايتخال بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا >DHCP > ةهجاو تاداعا: ةحفص رهطت.

Interface Settings				
DHCP Interfaces Table				
<input type="checkbox"/>	Interface	Interface IP Address	DHCP Relay	DHCP Snooping
0 results found.				
<input type="button" value="Add..."/>		<input type="button" value="Delete"/>		

An * indicates that the corresponding interface configuration is inactive because the associated Interface no longer exists

ةهجاو ةفاضل

Interface Settings

DHCP Interfaces Table				
<input type="checkbox"/>	Interface	Interface IP Address	DHCP Relay	DHCP Snooping
0 results found.				
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Delete"/>			

An * indicates that the corresponding interface configuration is inactive because the associated Interface no longer exists

وحنللا ىلع ةديج ةذفان رهظت .ةهجاو نيوكت ةفاضل ةفاضل قوف رقنا 1. ةوطخللا ىللا:

Interface: Unit/Slot Port LAG VLAN

DHCP Relay: Enable

DHCP Snooping: Enable

ديرت ىتلا ةهجاو لا عون لثام ىي ذللا ةهجاو لا لقح ىي فايخالا رز قوف رقنا 2. ةوطخللا ىي ةحاتملا تاراىخللا .اهنيوكت

- سدكملا ىي ف اوضع وا اطشن ناك ءاوس ،لوحملا ةدحو لا ددحت — ذفنملا ةحتفل/ةدحو لا .ه 1 ةحتفلا .ةحتفلا هب لصتملا لوحملا ةحتفلا ددحي .وضع 2 ةدحو لا ةطشن 1 ةدحو لا Port. و Unit/Slot ةلدسنملا مئاوقلا نم بوغرمللا راىخللا رتخأ . SG500 ه 2 ةحتفلا او SF500 [درس م Cisco Business](#) ةعجارم كنكم ىي ف ،ةمدختسملا تاحل طصملا ب ةيارد ىلع نكت مل اذا [ةديجلا تاحل طصملا](#)
- نم ةبولطملا (LAG) تاطابترالا ةومجم رتخأ — تاطابترالا ةومجم ةومجم ةومجم (LAG) تاطابترالا ةومجم مادختسا متي . "تاطابترالا ةومجم" ةلدسنملا ةمئاوقلا (LAG) تاطابترالا ةومجم موقت .اعم ةددعتم ذفانم طبرل (LAG) تاطابترالا نيزاهج نيب طابترالا راركت ريفوتو ،ذفانملا ةنورم ةدايزو ،ي ددرتلا قاطنلا ةفاضم ب ذفنملا مادختسا نيسحتل
- VLAN ةكبشل ةلدسنملا ةمئاوقلا نم ةبولطملا VLAN ةكبش رتخأ — VLAN.

تساعد شبكة VLAN مجموعة من الأجهزة المضيفة على الاتصال كما لو كانت على الشبكة المادية، بغض النظر عن موقعها.

Interface: Unit/Slot Port LAG VLAN

DHCP Relay: Enable

DHCP Snooping: Enable

الخطوة 3. (إختياري) حدد خانة الاختيار **ترحيل DHCP** لتمكين ترحيل DHCP على شبكة VLAN.

الخطوة 4. (إختياري) حدد خانة الاختيار **التطفل على بروتوكول DHCP** لتمكين التطفل على بروتوكول DHCP على شبكة VLAN.

الخطوة 5. انقر فوق **تطبيق** لحفظ التغييرات. تظهر التغييرات في الجدول.

Interface Settings

DHCP Interfaces Table				
<input type="checkbox"/>	Interface	Interface IP Address	DHCP Relay	DHCP Snooping
<input type="checkbox"/>	VLAN 1	0.0.0.0	Enabled	Enabled

An * indicates that the corresponding interface configuration is inactive because the associated Interface no longer exists.

حذف الواجهة

Interface Settings

DHCP Interfaces Table				
<input checked="" type="checkbox"/>	Interface	Interface IP Address	DHCP Relay	DHCP Snooping
<input checked="" type="checkbox"/>	VLAN 1	0.0.0.0	Enabled	Enabled

An * indicates that the corresponding interface configuration is inactive because the associated Interface no longer exists.

الخطوة 1. تحقق من الواجهة المطلوبة التي تريد حذفها من جدول واجهة DHCP وانقر فوق حذف.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةللأل تاي نقتل ن مة و مچم مادخت ساب دن تسم ل اذ ه Cisco ت مچرت
م ل اع ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ق ي ر ش ب ل و
امك ق ق ي ق د ن و ك ت ن ل ق ي ل ا مچرت ل ض ف ا ن ا ظ ح ال م ي ج ر ي . ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ق ي ف ا ر ت ح ال ا مچرت ل ل ع م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا