

# ىلع تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاو نيوكت SX500 Series Stackable Switches تالوحملا

## فدهلا

رورملا ةكرح تامجه عنمل اهمادختسا نكمي نامأ ةزيم وه تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاو متي ام دنع . رواجم فيضمب صاخلا IP ناو نع مادختسا فيضم لواحي ام دنع ثدحت يتلا ىلا طقف لي م عملل IP رورم ةكرح ل وحملا لسري ، تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاو نيوكمت تقباطت اذا DHCP لوكوتورب ىلع لفطتلا طبر تانايب ةدعاق يف ةدوجوملا IP نيوانع هيحوت ةدعاب ل وحملا موقى ، تانايبلا ةدعاق يف لاخدا عم فيضملا اهلسري يتلا ةمزحلا اهطاقسا متي ، تانايبلا ةدعاق يف لاخدا عم ةمزحلا قباطت مل اذا . ةمزحلا

لوكوتورب ردصم يقاو مادختسا قرط يدح ل ثمتت ، ىلع فلا تقولا ويراني س يف قووم ريغ ثلاث فرط اهيف لواحي يتلا ليخدلا تامجه عنم ىلع ةدعاسملا يف تنرتنإلا ةدعاق يف اهنيوكمت مت يتلا نيوانعلا ىلا ادانتسا . يقى قح مدختسمك ركننتلا هب تانايبلا رورم ةكرح حامسلا متي ، تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاو قيثوت تانايب مزحلا يقاب طاقسا متي و اذ IP ناو نع لمحي يذلا لي م عمل نم طقف

لوكوتورب ردصم يقاو ةفي طول DHCP لوكوتورب ىلع لفطتلا نيوكمت بجي : **ةطحالم** ىلع لفطتلا نيوكمت ةفي ف ي ك لوح لي صافاتلا نم ديزم ىلع لوصحلل . تنرتنإلا ىلع DHCP لوكوتورب ىلع لفطتلا نيوكمت ىلا عوجرلا يجري ، DHCP لوكوتورب تانايب ةدعاق نيوكمت اضيا رورضلا نم . سي دكتلل ةلباقلا SX500 Series تالوحملا لوح لي صافاتلا نم ديزم ىلع روثعلا نكمي . اهب حومسملا IP نيوانع ديدحتل قيثوتلا DHCP لوكوتورب ىلع لفطتلا طابتر تانايب ةدعاقلا ةلاقملا نيوكمت يف رمألا اذ *SX500 Series Stackable Switches* تالوحملا ىلع

SX500 تالوحملا ىلع تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاو نيوكمت ةفي ف ي ك لاقملا اذ حرش ي Series Stackable Switches .

## قىبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سي دكتلل ةلباقلا تالوحملا :

## جماربالا رادصا

رادصا 1.2.7.76

## تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاو تاداعا نيوكت

ماع لكشب تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاو تاداعا نيوكمت

يقاو > نامأ رتخاو بيولا نيوكمتل ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلل ردصم يقاو صئاصخ ةحفص حتف متي . صئاصخلا > تنرتنإلا لوكوتورب ردصم :  
تنرتنإلا لوكوتورب

**Properties**

DHCP Snooping must be enabled for IP Source Guard to operate. DHCP Snooping is currently enabled.

IP Source Guard Status:  Enable

Apply Cancel

لكش ب تنرتن إال لوكوتورب ردصم يقاو نيكم تل نيكم ت رايتخاله ناخ ددح 2. ةوطخال  
ماع.

**Properties**

DHCP Snooping must be enabled for IP Source Guard to operate. DHCP Snooping is currently enabled.

IP Source Guard Status:  Enable

Apply Cancel

دادع إةي لمعال قبطي نأ قبطي ةق طقط 3. ةوطخال

## تنرتن إال لوكوتورب ردصم يقاو ةه جاولا تاداع | ريرت

ةومجم وأ هب قووم ريغ ذفنم يلع تنرتن إال لوكوتورب ردصم يقاو نيكم مت اذا  
ةدعاق ةطساوب اهلا سرا متي يتل DHCP مزحب حامسلا متي، (LAG) ناطابترا عي مت  
ة، فيصت لماع عم IP ناو نع نيكم مت اذا DHCP لوكوتورب يلع لفظتلا تانايب  
ي لي امك ةمزحلا لاسراب حامسلا متي ذيئنيح:

ذفنم لل ردصم ال IP ناو نع بة طبترم ال IPv4 رورم ةكرب حمسي — IPv4 رورم ةكرب  
صخال.

IPv4 بة صخال ريغ رورم ال تاكرب عي مزحب حمسي — IPv4 بة صخال ريغ رورم ةكرب.

ي قاو > نامأل ارتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسم ال ةادأل ال لوخدلا لي جستب مق 1. ةوطخال  
ةه جاولا تاداع | ةحفص رهظت. ةه جاولا تاداع | > تنرتن إال لوكوتورب ردصم

### Interface Settings

DHCP Snooping must be enabled for IP Source Guard to operate. IP

**Interface Settings Table**

Filter: *Interface Type* equals to

Entry No.	Interface	IP Source Guard	DHCP Snooping Trusted Interface
<input type="radio"/>	1 FE1	No	No
<input type="radio"/>	2 FE2	No	No
<input type="radio"/>	3 FE3	No	No
<input type="radio"/>	4 FE4	No	No
<input type="radio"/>	5 FE5	No	No
<input type="radio"/>	6 FE6	No	No
<input type="radio"/>	7 FE7	No	No
<input type="radio"/>	8 FE8	No	No
<input type="radio"/>	9 FE9	No	No
<input type="radio"/>	10 FE10	No	No

يف لاقتنا ةق طوطو بناج ىلإ ناليم ةمئاق عون نراقلا نم عون نراق ترتخأ 2. ةوطخل لاجم حشرملا

ةيلالاتلا تاملعمل نم ةهجالا تاداعل لودج نوكتي

اهيلع تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاو قيبطت متي يتلا ةهجالا ضرعي — ةهجالا

تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاو ناك اذا ام ضرعي — تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاو: ال ما انكمم

DHCP ةهجاو تناك اذا ام حضوت — اهب قوثوملا DHCP لوكوتورب ىلع لفظتلا ةهجاو: لخاد نم تانايبلا رورم ةكرح لابق تسإ اهب قوثوملا تاهجالل نكمي. ال مأة قوثوم تاهجاو ىلع تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاو نيوكت متي ام ةداع. طقف ةكبشلا اهنكمي شيحب اهنويوكت مت ةهجاو يه اهب قوثوملا ريغ ةهجالا. اهب قوثوملا ريغ DHCP ةكبشلا جراخ نم لئاسر يقلت

Interface Settings Table				
Filter: <i>Interface Type</i> equals to <input type="text" value="Port of Unit 1/2"/> <input type="button" value="Go"/>				
Entry No.	Interface	IP Source Guard	DHCP Snooping Trusted Interface	
<input checked="" type="radio"/>	1 FE1	No	No	
<input type="radio"/>	2 FE2	No	No	
<input type="radio"/>	3 FE3	No	No	
<input type="radio"/>	4 FE4	No	No	
<input type="radio"/>	5 FE5	No	No	
<input type="radio"/>	6 FE6	No	No	
<input type="radio"/>	7 FE7	No	No	
<input type="radio"/>	8 FE8	No	No	
<input type="radio"/>	9 FE9	No	No	
<input type="radio"/>	10 FE10	No	No	

رقن او اهرېرحت مټيس ي تال ا هجاوالا عم قفاوتي يذلا رايتخالال رز قوف رقا 3. ؤوطخال ا هجاوالا تاداع/ رېرحت ؤذفان رهظي. ؤحفصلا لفسأ ي ف رېرحت قوف

Interface:  Unit/Slot  Port   LAG

IP Source Guard:  Enabled

يقا او نيكم تل تنرتنالا لوكوتورب ردصم يقا اولقح ي ف نيكم نم ققحت 4. ؤوطخال ا هجاوالا ؤلعل تنرتنالا لوكوتورب ردصم

Interface:  Unit/Slot  Port   LAG

IP Source Guard:  Enabled

تاريغتال ضرع مټي. قبطي ؤقطقا 5. ؤوطخال ا

Interface Settings Table				
Filter: <i>Interface Type</i> equals to <input type="text" value="Port of Unit 1/2"/> <input type="button" value="Go"/>				
	Entry No.	Interface	IP Source Guard	DHCP Snooping Trusted Interface
<input checked="" type="radio"/>	1	FE1	Yes	No
<input type="radio"/>	2	FE2	No	No
<input type="radio"/>	3	FE3	No	No
<input type="radio"/>	4	FE4	No	No
<input type="radio"/>	5	FE5	No	No
<input type="radio"/>	6	FE6	No	No
<input type="radio"/>	7	FE7	No	No
<input type="radio"/>	8	FE8	No	No
<input type="radio"/>	9	FE9	No	No
<input type="radio"/>	10	FE10	No	No

## تنرتن الالوكوتورب ردصم يقاو لةهجاوالاتاداع | خسن

يقاو > نامالارتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالال ل لوخدلا ليچستب مق 1. ةوطخلال ةهجاوالاتاداع | ءحفص رهظت. ةهجاوالاتاداع | > تنرتن الالوكوتورب ردصم

Interface Settings Table				
Filter: <i>Interface Type</i> equals to <input type="text" value="Port of Unit 1/2"/> <input type="button" value="Go"/>				
	Entry No.	Interface	IP Source Guard	DHCP Snooping Trusted Interface
<input type="radio"/>	1	FE1	Yes	No
<input checked="" type="radio"/>	2	FE2	No	No
<input type="radio"/>	3	FE3	No	No
<input type="radio"/>	4	FE4	No	No
<input type="radio"/>	5	FE5	No	No
<input type="radio"/>	6	FE6	No	No
<input type="radio"/>	7	FE7	No	No
<input type="radio"/>	8	FE8	No	No
<input type="radio"/>	9	FE9	No	No
<input type="radio"/>	10	FE10	No	No

تاداع | ةذفان رهظي. خسنال تاداع | رقناو ةبولطملا ةهجاوالاتاداع | رزرقنا 2. ةوطخلال خسنال

Copy configuration from entry 2 (FE2)

to:  (Example: 1,3,5-10 or: FE1,FE3-FE5)

لاخدال خسن مزلي يتل تاهجاوالاتاداع | (تاقاطن) قاطن و (تاهجاوالاتاداع) لخدأ 3. ةوطخلال

تادادعإلا قېبٹ متې . قېبٹ قوف رقنا مٹ اهېلإ ددحملا

