

ىلع VLAN ةكباش ىلإ لوخدلا لدعم دح نيوكت سيديكتلل ةلباقلا SX500 ةئف تالوحملا

فدهلا

لدعملال ديدحت لالخنم VLAN تاكباش ىلع تانايبلا رورم ةكرح ديدحت قيقحت نكمي لخدم VLAN ام دنع .جاتفملا نم ءانيملا لخاد يتأي نأ رورم ةكرح لخدم . VLAN ةكباش لكل باسح متي .جاتفملا ىلع ءانيم all the نم رورم ةكرحلا ديقوي وه ،تلكش لدعم ديدحت .سدكم يف ةدحو لكو ةدحو يف ةمزح جلاعم لكل لصفنم لكشب لدعملال ديدحت

نم ناك اذا VLAN ةكباش لوخد لدعم ديدحت نيوكت نكمي ،ىلعفلا تقولا ويراني سي يف ام دنع لوحملا ىلع ذفانملا عيجم نم ةيلامجال تانايبلا رورم ةكرح نم دحلل يرورضلا ربكأ تانايبلا رورم ةكرح نوكت

نيوكت مزلي .3 ةقبطال عضو يف لمعي لوحملا ناك اذا نيوكتلا اذه رفوتي ال :**ةطحال**م اذه ىلع روثعل نكمي .هه ىلع لخدملا دح قيبطت لبق لوحملا يف VLAN تاكباش [ةلباقلا SX500 ةئف تالوحملا ىلع](#) .ةلاقم لل [VLAN ةكباش ءاشن](#)ا يف نيوكتلا ةيلحم ةكباش لكل لدعملال ديدحت مادختسا دنع ةيلاتلا دويقلل قبطنت .[سيديكتلل](#) (VLAN): ةيرهظ

اذهو .ماظنلا يف ةكرحلا نم دحي رخأ رورم ةكرح ميظنت ياً نم لقا اذهل ةاطعملال ةيولوالا .ةكباش لدعم نم دحلل ةمدخلال ةدوج لدعم ديدحت مادختساب ةمزح نيوكت مت اذا ،ينعي لدعم ديدحتل ةيولوالا نوكت ذئدنعف ،لدعملال دودح نيوب ضراعت تددح اذاو ،اضيا VLAN ةكباش لدعم ديدحت ىلع ةمدخلال ةدوج

كانه ناك اذا .زاهجال لخاد ةمزحلا جلاعم يوتسم ىلعو زاهجال يوتسم ىلع هنيوكت متي :يتلا VLAN ةكباش لدعم دح ةميق قيبطت متيسف ،زاهجال ىلع ةمزح جلاعم نم رثكأ يتلا ةزهجالا يوتحت .لصفنم لكشب ةمزحلا تاجلاعم نم جلاعم لك ىلع اهنيوكت مت 48 ىلع يوتحت يتلا ةزهجالا يوتحت امنيب ،دحاو ةمزح جلاعم ىلع اذفنم 24 ىلع يوتحت جلاعم لكل يدرف لكشب لدعملال ديدحت باسح متي .ةمزح جلاعم ىلع رثكأ وا اذفنم ىلع هنم لك يوتحتي تادحو عبرا سدكم ةبسنلاب .سدكم يف ةدحو لكو ةدحو يف ةمزح هنأ ديدحت كانه يلاتلابو .ةينامث مزحلا تاجلاعم ددعل ىصقألا دحلل نوكي ،اذفنم 48 نم رثكأ كانه ناك اذا مزح جلاعم لك ىلع VLAN ةكباش ىلإ لوخدلا لدعم دح قيبطت بجي دحاو

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا

جماربال رادصا

•1.3.0.62

VLAN ةكباش ىلإ لوخدلا لدعم دح نيوكت

ةمدخلال ةدوج رايتخال بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليچس تب مق .1 ةوطخلال ةكباش ىلإ لوخدلا لدعم دح ةحفص رهظت . VLAN ةكباش ىلإ لوخدلا لدعم دح > ةماع > VLAN:

VLAN Ingress Rate Limit

VLAN Ingress Rate Limit Table

<input type="checkbox"/>	VLAN ID	CIR	CBS
--------------------------	---------	-----	-----

0 results found.

Add...

Edit...

Delete

VLAN ةكبش لى لى لوخدلا لدعم دح ةذفان رهظت. (Add) ةفاضل قوف رقنا 2. ةوطخل

VLAN ID:	1	
Committed Information Rate (CIR):	34	kBits/sec. (Range: 3 - 57982058, Default: 3)
Committed Burst Size (CBS):	3500	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 3000)
Apply	Close	

ةكبش فيرعتل هم ادختس متي. ةلدس نم ةمئاق VLAN id لى نم VLAN id ترختأ. 3. ةوطخل
اهل لى لوخدلا لدعم دح نيوك متي ةنيعم VLAN

VLAN ID:	1	
Committed Information Rate (CIR):	34	kBits/sec. (Range: 3 - 57982058, Default: 3)
Committed Burst Size (CBS):	3500	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 3000)
Apply	Close	

في لوخدلا ةهجاو نم اهمالتس نكمي يتل تانايب لى نم نومضمل رادقم لى لخدأ. 4. ةوطخل
مزتل لى تامولعمل لدعم لى قى ف، ةيئان لى ف تب تادحوب اهسايق متي و، طسوت لى
كارتشال لى ادانتس لدعم لى اذ (ISP) تنرتن لى ةمدخ رقوم رفوي. (CIR) لوخدلاب

VLAN ID:	1	
Committed Information Rate (CIR):	34	kBits/sec. (Range: 3 - 57982058, Default: 3)
Committed Burst Size (CBS):	3500	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 3000)
Apply	Close	

ه حومس لى صقأ لى دحل فصي يذلا (CBS) مزتل لى عافدن لى مچح ISP رفوي. 5. ةوطخل
عافدن لى مچحل لى صقأ لى دحل لخدأ. ه لى لوصول نكمي يذلا يدرت لى قاطن لى ضرع
(CBS) مزتل لى عافدن لى مچح لخد لى قى ف تيئاب

VLAN ID:

Committed Information Rate (CIR): kBits/sec. (Range: 3 - 57982058, Default: 3)

Committed Burst Size (CBS): Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 3000)

نېوكتال فلم ىلې VLAN ةكبش لدعم دح ةفاضل متتو قېببط قوف رونا 4. ةوطخلال
هلېغشت یراجلال

VLAN ةكبش ىلې لوخدلا لدعم دح ریرت

ةمدخلال ةدوج رایتخال بېولا نېوكتال ةدعاسملا ةادال ىلې لوخدلا لېجستب مق 1. ةوطخلال
ةكبش ىلې لوخدلا لدعم دح ةحفص رهظت VLAN ةكبش ىلې لوخدلا لدعم دح > ةماع >
VLAN ةكبش ىلې لوخدلا لدعم دح لودج ةحفصلال هذه ضرعت VLAN.

VLAN Ingress Rate Limit Table			
<input checked="" type="checkbox"/>	VLAN ID	CIR	CBS
<input checked="" type="checkbox"/>	VLAN 1	34	3500

ریرت ةذفان رهظت ریرت ةقطقو ترحر نوکي نأ بسانم VLAN لال تصحف 2. ةوطخلال
VLAN ةكبش ىلې لوخدلا لدعم دح

VLAN ID:

Committed Information Rate (CIR): kBits/sec. (Range: 3 - 57982058, Default: 3)

Committed Burst Size (CBS): Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 3000)

ةبولطملا مېقالا ریرت ب مق 3. ةوطخلال

VLAN ID:

Committed Information Rate (CIR): kBits/sec. (Range: 3 - 57982058, Default: 3)

Committed Burst Size (CBS): Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 3000)

تادادعالا قېببط متي قېببط ةقطقو 4. ةوطخلال

VLAN Ingress Rate Limit Table				
<input type="checkbox"/>	VLAN ID	CIR	CBS	
<input type="checkbox"/>	VLAN 1	45	4600	

دخول دعم لخدمة VLAN تاحم

تم إدخال جدول رايتخال بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا ةكبش ىلإ لوخدلا لدعم دخ ةحفص رهظت. VLAN ةكبش ىلإ لوخدلا لدعم دخ > ةماع > VLAN ةكبش ىلإ لوخدلا لدعم دخ لودج ةحفصلا هذه ضرعت.

VLAN Ingress Rate Limit Table				
<input checked="" type="checkbox"/>	VLAN ID	CIR	CBS	
<input checked="" type="checkbox"/>	VLAN 1	34	3500	

تاريغتلا قيبتت متي. وحمي ةقطق وحمي نأ ديرت تنأ VLAN لآ تصحف 2. ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقदन ةتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يصلأل يزلچنل دن تسمل