

# تالوحملا ىلع ماظنلا لجس دادع| نيوكت SX500 Series Stackable Switches

## فدهلا

ىلع ماظن ثدح لك يوتحي .ماظنلا ثادحاً فصت يتلا لئاسرلا نم ةعومجم وه لجسلا يئوشعلا لوصولا ةركاذ ىلع ايلحم تالوجسلا ظفح نكمي .ةفلتخم ةروطخ تايوتسم ديعبلا لجسلا مداخل ىلع اضيأو ،زاهجلا ب ةصاخلا شالفا ةركاذو (RAM)

ثادحاً ديدحتو ماظنلا لجس تاداع| نيكمت ةيفيك حرش وه دنتسملا اذه نم فدهلا لوصولا ةركاذ ىلع اهظفح بجي يتلا بولطملا بولطملا ةروطخلا يوتسم نم ماظنلا لعيمجتلا ةلباقلا Sx500 Series زارط تالوحملا ىلع شالفا ةركاذو (RAM) يئوشعلا

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سيديكتلا ةلباقلا تالوحملا

## جماربلا رادصا

رادصا 1.2.7.76

## ماظنلا لجس تاداع| نيوكت

لجس > ةراد| رتخاو بيولا نيوكتلا ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا لجسلا تاداع| ةحفص رهظت .لجسلا تاداع| > ماظنلا

### Log Settings

Logging:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable
Syslog Aggregator:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable
⚠ Max. Aggregation Time:	<input type="text" value="150"/>	sec. (Range: 15 - 3600, Default: 300)

RAM Memory Logging		Flash Memory Logging	
Emergency:	<input checked="" type="checkbox"/>	Emergency:	<input checked="" type="checkbox"/>
Alert:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alert:	<input checked="" type="checkbox"/>
Critical:	<input checked="" type="checkbox"/>	Critical:	<input checked="" type="checkbox"/>
Error:	<input checked="" type="checkbox"/>	Error:	<input checked="" type="checkbox"/>
Warning:	<input checked="" type="checkbox"/>	Warning:	<input type="checkbox"/>
Notice:	<input checked="" type="checkbox"/>	Notice:	<input type="checkbox"/>
Informational:	<input checked="" type="checkbox"/>	Informational:	<input type="checkbox"/>
Debug:	<input type="checkbox"/>	Debug:	<input type="checkbox"/>

لئاسررلا ليجست نيكمتل enable رايتخالالا ةناخ ددح، ليجستل ل قح يف 2. ةوطخال

لئاسرر عيجت بجمسي اذهو. نيكمت رايتخالالا ةناخ ددح، Syslog عجم ل قح يف 3. ةوطخال  
تقول يصقالا دحلا ةرتف لالخ ةمئالما لئاسرو، ةلصاوتما لوقباطتالما syslog  
ثادخالا وائلسارملا تالجسل مدختسي رايعم وه Syslog. ةدحاو ةلاسرك اهل اسراو عيجتال

يذلا (يناوثلاب) ينمزلال لصالالا لخدأ، عيجتال تقول يصقالا دحلا ل قح يف 4. ةوطخال  
3 ةوطخال يف syslog عجم نيكمت لجاتحت. هل خاخفالو syslog لئاسرر عيجت بجي  
ينات 15 to 3600 from يدملا. ةينات 300 وه يضارتفالا تقولال. ل قحلا اذه نيوكتل

ةركاذ ليجست عجم نمض "بولطملا ةروطخال يوتسم شدح" رايتخالالا تاناخ ددح 5. ةوطخال  
(RAM) يئاوشعال لوصولا ةركاذ لعل لجمس عاشن متي. (RAM) يئاوشعال لوصولا ةركاذ  
ةددحمال ثادخالال نم لئاسررلا لعل يوتحتي.

**Log Settings**

Logging:  Enable

Syslog Aggregator:  Enable

Max. Aggregation Time:  sec. (Range: 15 - 3600, Default: 300)

RAM Memory Logging		Flash Memory Logging	
Emergency:	<input checked="" type="checkbox"/>	Emergency:	<input checked="" type="checkbox"/>
Alert:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alert:	<input checked="" type="checkbox"/>
Critical:	<input checked="" type="checkbox"/>	Critical:	<input checked="" type="checkbox"/>
Error:	<input checked="" type="checkbox"/>	Error:	<input checked="" type="checkbox"/>
Warning:	<input checked="" type="checkbox"/>	Warning:	<input type="checkbox"/>
Notice:	<input checked="" type="checkbox"/>	Notice:	<input type="checkbox"/>
Informational:	<input checked="" type="checkbox"/>	Informational:	<input type="checkbox"/>
Debug:	<input type="checkbox"/>	Debug:	<input type="checkbox"/>

Apply Cancel

ةروطخ يندالال ل ةروطخ لعلال نم اهدرس متي يتل شدحلا ةروطخ تا يوتسم يلي امي ف

· مادختسالل لبق ريغ ماظنلا — ئراوطلال ةلاح.

· عارج ذاختا مزلي - هيبنت.

· ةجرح ةلاح يف ماظنلا — ماه.

· أطخ ةلاح يف ماظنلا — أطخ.

· ماظنلا ريذحت مت — ريذحت.

· ماظنلا راعشا شدح نكلو، جحص لكشب ماظنلا لمعي — راعشا.

· زاهجال تامولعم — تامولعم.

· ام شدح لوح ةيلي صفت تامولعم رفوي — عاخالا جحصت.

ةركاذ ليجست عجم نمض "بولطملا ةروطخال يوتسم شدح" رايتخالالا تاناخ ددح 6. ةوطخال

يوتحي (ةتقؤملا ةركاذلا) Flash ةركاذىل ع ل ج س عاشنإ متي . (ةتقؤملا ةركاذلا) Flash ةدحمل ا شادحل نم لئاسرلا ىل ع .

**Log Settings**

Logging:  Enable

Syslog Aggregator:  Enable

Max. Aggregation Time:  sec. (Range: 15 - 3600, Default: 300)

RAM Memory Logging	Flash Memory Logging
Emergency: <input checked="" type="checkbox"/>	Emergency: <input checked="" type="checkbox"/>
Alert: <input checked="" type="checkbox"/>	Alert: <input checked="" type="checkbox"/>
Critical: <input checked="" type="checkbox"/>	Critical: <input checked="" type="checkbox"/>
Error: <input checked="" type="checkbox"/>	Error: <input checked="" type="checkbox"/>
Warning: <input checked="" type="checkbox"/>	Warning: <input type="checkbox"/>
Notice: <input checked="" type="checkbox"/>	Notice: <input type="checkbox"/>
Informational: <input checked="" type="checkbox"/>	Informational: <input type="checkbox"/>
Debug: <input type="checkbox"/>	Debug: <input type="checkbox"/>

Apply Cancel

ةروطخ ىندأل ىل ةروطخ ىل عأل نم اه درس متي يتل ا شحل ةروطخ تاوتسم يلي امي ف :  
مادختس الل لباق ريغ ماظنل — ئراوطل ةلاح .

ءارج ا ذاختا مزلي - هيبنت .

ةجرح ةلاح ي ف ماظنل — ماه .

أطخ ةلاح ي ف ماظنل — أطخ .

ماظنل ريذحت مت — ريذحت .

ماظنل ل راعش ا شح نكلو ، جحص لكشب ماظنل لمعي — راعش ا شح .

زاهجلا تامولعم — تامولعم .

ام شح لوح ةيلي صفت تامولعم رفوي — ااطخأل ا جحصت .

تاريي غتلا ظفحل قيبطت قوف رقنا 7 ةوطخلا .

## Log Settings

Logging:  Enable

Syslog Aggregator:  Enable

★ Max. Aggregation Time:  sec. (Range: 15 - 3600, Default: 300)

### RAM Memory Logging

Emergency:

Alert:

Critical:

Error:

Warning:

Notice:

Informational:

Debug:

### Flash Memory Logging

Emergency:

Alert:

Critical:

Error:

Warning:

Notice:

Informational:

Debug:

Apply

Cancel

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل