

DHCP ل ليجرتل/الفطتل صئاصخ نيوكت SX500 Series Stackable Switches تالوحملا ىلع

فدهلا

DHCP نبيعتل TCP/IP لوكوتورب سدكم قيبطتة قبط ي ف اهليغشت متي ممدخ يه DHCP
ءالمعل TCP/IP نيوكت تامولعم صيصختو، DHCPءالمعل يكيما نيدي لكشب IP نيوانع
ةزهجالا نيب ةيماح رادجك لمعت ناما ةزيم وه DHCP لوكوتورب ىلع لفطتل DHCP.
DHCP تاباجتسا لفطتل عنمي. اهب قوئوملا DHCP مداوخو اهب قوئوملا ريغ ةفيضملا
امك. ةفيضملا ةزهجالا ةقداصم وليخدلا تامجه عنم اهنكمي. ءالمعل بقاري و ةئطاخلا
ردصم يقاو ةطساوب DHCP لوكوتورب ىلع لفطتل طبر تانايب ةدعاق مادختسا متي
و relay تننكم نكمي DHCP، حاتفم 3 ةقبط ي ف ARP صحفو تنرتنالا لوكوتورب
سناونع نودب و اع VLANs ىلع و سناونع عم نراق ي ا ىلع snooping.

رسي ي اذهو. SX500 Series Stackable لوحم ىلع DHCP صئاصخ نيوكت لاقملا اذه حرشي
DHCP ليجرتو DHCP لوكوتورب ىلع لفطتل نيوكت اضيأ

قيبطتل ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا:

جماربال رادصا

رادصالا 1.2.7.76

DHCP صئاصخ نيوكت

> IP نيوكت رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا
صئاصخلا ةحفص حتف متي. صئاصخلا > DHCP ليجرتل/الفطتل

Properties

Option 82, if enabled, applies to DHCP Relay interface with IP address and DHCP Snooping. The switch always insert option 82 in DHCP Relay interface without an IP address regardless.

Option 82:	<input type="checkbox"/> Enable
<hr/>	
DHCP Relay:	<input type="checkbox"/> Enable
<hr/>	
DHCP Snooping	
DHCP Snooping Status:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Option 82 Pass Through:	<input type="checkbox"/> Enable
Verify MAC Address:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Backup Database:	<input type="checkbox"/> Enable
Backup Database Update Interval:	<input type="text"/> sec. (Range: 600 - 86400, Default: 1200)

DHCP Relay Server Table	
<input type="checkbox"/>	DHCP Server IP Address
0 results found.	
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Delete"/>

في "82 راىخلا" تامولعم جارداى نيكمت ددح، "82 راىخلا" لققح في (يرايتخا). 2. ةوطخلا
يضا رتفا لكش ب لققحلا اذه ليطعت مت .مزللا

DHCP ليحرت لسري .يرخأ لىل ةكبش نم ربعت نأ نكمي ال ثب لئاسر يه DHCP لئاسر
نع ةيفاضا تامولعم ريفوتل 82 راىخلا فيضي امك .ةفلتخم ةكبش لىل ثب لئاسر
اذا ،كلذ عمو ؛DHCP ليحرت نيكمت دنع 82 راىخلا دوجو مزللي ال .هيحوتلا ةكبش لىل عملا
DHCP ليحرت مزللي ،DHCP ليحرت ءارجال ايجراخ اليك وم دختست تنك
DHCP ليحرت) 82 راىخلا نيكمت مزللي ،DHCP ليحرت ءارجال ايجراخ اليك وم دختست تنك
ةكبش لىل عمجت نم لىل عملا رايتخا في هجوملا 82 راىخلا دعاسي .(فافشلا

م .DHCP ليحرت ةزيم نيكمت نم ققحت ،DHCP ليحرت لققح في (يرايتخا). 3. ةوطخلا
يضا رتفا لكش ب لققحلا اذه ليطعت .

Properties

Option 82, if enabled, applies to DHCP Relay interface with IP address and DHCP Snooping. The switch always insert option 82 in DHCP Relay interface without an IP address regardless.

Option 82:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
DHCP Relay:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
DHCP Snooping	
DHCP Snooping Status:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Option 82 Pass Through:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Verify MAC Address:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Backup Database:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Backup Database Update Interval:	<input type="text" value="1000"/> sec. (Range: 600 - 86400, Default: 1200)
<input checked="" type="button" value="Apply"/>	<input type="button" value="Cancel"/>
DHCP Relay Server Table	
<input type="checkbox"/>	DHCP Server IP Address
0 results found.	
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Delete"/>

لفطتال نيكمتم نم ققحت، DHCP لوكوتورب ىلع لفطتال ةلاح لقح يف 4. ةوطخل ل نيكمتمب تمق اذا طقف ةيلالتل تارايلخ ل نيوكت نكمي. DHCP لوكوتورب ىلع لفطتال.

ردصم نم طبر نكمي نا نكمي قيقت، لاجم ربع رمي 82 رايلخ ل يف (يرايلخ). 5. ةوطخ تاهاول نم مزحل هيجوت ةداع امت. ةمولعم 82 رايلخ ىقلتي يذلا هب قوئوم ريغ امئاد اهب قوئومل.

زاهال رابجال نيكمتم نم ققحت، MAC ناووع نم ققحتل لقح يف (يرايلخ). 6. ةوطخل ليمعلا زاه ناووع قباطي 2 ةقبطال سارل ردصم ل MAC ناووع ناك اذا امم ققحتل ىلع امال.

خسن عارجال نيكمتم نم ققحت، "يطايلحال خسنل تانايب ةدعاق" لقح يف 7. ةوطخل ل ةركاذل) Flash ةركاذ ىلع DHCP لوكوتورب ىلع لفطتال طبر تانايب ةدعاق ل يطايلحال زاهالاب ةصاخال (ةتقوئل).

لخدأ، يطايلحال خسنل تانايب ةدعاق شيحتل ي نزل ل صافال لقح يف 8. ةوطخل ل طبر تانايب ةدعاق خسن اهيف متيس يتل تارمل ددعب صاخال ي نزل ل صافال خسنل تانايب ةدعاق نيكمتم ةلاح يف يطايلحال DHCP لوكوتورب ىلع لفطتال ةي. 1200 يه ةيضارتفال ةميقلا. ي ناث 600 - 86400 يدمل. يطايلحال.

هلغشت يراجل نيوكتال فلم ىلع تاداعال قيبطتل قيبطت قوف رونا 9. ةوطخل

DHCP ليحرت لودج ىل DHCP مداخل ةفاضل

Properties

Option 82, if enabled, applies to DHCP Relay interface with IP address and DHCP Snooping. The switch always insert option 82 in DHCP Relay interface without an IP address regardless.

Option 82:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
DHCP Relay:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
DHCP Snooping	
DHCP Snooping Status:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Option 82 Pass Through:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Verify MAC Address:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Backup Database:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Backup Database Update Interval:	<input type="text" value="1000"/> sec. (Range: 600 - 86400, Default: 1200)

DHCP Relay Server Table	
<input type="checkbox"/>	DHCP Server IP Address
0 results found.	
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Delete"/>

ةدعاق نيي عت ب DHCP م داخ موق ي . DHCP م داخ دي دحت ل ة فاض ا قوف رونا . 10 ة و ط خ ل ا ة ذ ف ان ره ظ ت . ه ج و م ل ا وه DHCP م داخ نو ك ي ام ة دا ع . ا ه ب ظ ا ف ت ح ا ل ا و IP ن ي و ا ن ع ل ت ا ن ا ي ب DHCP م داخ ة ف ا ض ا .

IP Version:	Version 4
<input checked="" type="checkbox"/> DHCP Server IP Address:	<input type="text" value="192.0.2.4"/>

ل ا ج م نا و ن ع ل د ا ن DHCP ل ا ي ف ل د ا ن DHCP ل ا ن م نا و ن ع ل ا ت ل خ د . 11 ة و ط خ ل ا

ه ل ي غ ش ت ي ر ا ج ل ا ن ي و ك ت ل ا ف ل م ل ا ت ا د ا د ا ل ا ة ب ا ت ك م ت ت . ق ب ط ي ة ق ط ق ط . 12 ة و ط خ ل ا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءء وءرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءنل دن تسمل