

تالوحملا ىلع لاطعألا في مكحتلا نيوكت SX500 ةلسلسلا نم عيمجتلل ةلباقلا

فدهلا

ةكرح في بپستې امم (LAN) ةيلحملا ةكبشلا مزحلا رمغت ام دنع رورم ةفصاع ثدحت ددعتملا ثبلا واداعألا ثبلا تاراطا لابقستسا دنع. ةكبشلا عادأ نم للقيو ةريكب رورم اذهبو. جورخلا ذفانم لك واداعألا ىلإ ةخسن لاسرا متي واهاركت متي، ةفورعملا ريغ و رورملا ةكرح في ةفصاع ثودح ىلإ يدؤي دق امم، مزح ةدع ىلإ ةدحاو ةمزح ليوتحت متي.

هنپوكت متي ذللا دحلا مادختساب ةدراولا رورملا ةكرح فصاوع في مكحتلا ققحتي نأ ىلإ ذفنملا رطح متي. دحلا اذه ىلإ لوصولا دعب رورملا ةكرح ذفنملا لهاتيو مدقتي ب عجرې ب ني دعب و. ىندألا دحلا يوتسم نود ام ىلإ رورملا ةكرح يوتسم ضفخنې ةفصاعلا في مكحتلا نيوكت تاوطخ حرش وه ةلاقملا هذه نم ضرغلا. يعبط لكشب SX500 Series Stackable Switch لوجملا ىلع.

قېبطلل ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا.

جماربالا رادصا

رادصا 1.2.7.76

ةفصاعلا في مكحتلا نيوكت

> نامألا رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليجستب مق. 1. ةوطخللا: ةفصاعلا في مكحتلا ةحفصحت متي. فصاوعلا في مكحتلا

Storm Control Table							
Filter: <i>Interface Type</i> equals to <input type="text" value="Port of Unit 1/2"/> <input type="button" value="Go"/>							
	Entry No.	Port	Storm Control	Storm Control Rate Threshold (Kbits/sec.)	Storm Control Rate Threshold (%)	Storm Control Mode	
<input type="radio"/>	1	FE1	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only	
<input type="radio"/>	2	FE2	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only	
<input type="radio"/>	3	FE3	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only	
<input type="radio"/>	4	FE4	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only	
<input type="radio"/>	5	FE5	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only	
<input type="radio"/>	6	FE6	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only	
<input type="radio"/>	7	FE7	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only	
<input type="radio"/>	8	FE8	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only	
<input type="radio"/>	9	FE9	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only	
<input type="radio"/>	10	FE10	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only	

Entry No.	Port	Storm Control	Storm Control Rate Threshold (Kbits/sec.)	Storm Control Rate Threshold (%)	Storm Control Mode	
<input checked="" type="radio"/>	1	FE1	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	2	FE2	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	3	FE3	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	4	FE4	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	5	FE5	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	6	FE6	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	7	FE7	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	8	FE8	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	9	FE9	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only
<input type="radio"/>	10	FE10	Disabled	10000	10.0	Broadcast Only

Copy Settings... Edit...

مكحنت رصنع ريحنت ةحفص ضرع متي . ررحي ةقطقو ءانيم تقطق . 2. ةوطخل ءفصاعلل.

Interface: Unit/Slot Port

Storm Control: Enable

Storm Control Rate Threshold: kbits/sec. (Range: 70 - 100000, Default: 10000)

Storm Control Mode: Unknown Unicast, Multicast & Broadcast
 Multicast & Broadcast
 Broadcast Only

Apply Close

نكي متل ةهجاوالا ني مي الى ءلدسنملا ءمئاقلا نم ذفنملا رتخأ (ري رايخا). 3. ةوطخل ءفصاعلل في مكحنتل.

في مكحنتل نيكي متل ءفصاعلل في مكحنتل ني مي الى نيكي مت نم ققحت . 4. ةوطخل ءفصاعلل.

دحلا وه اذه . ءفصاعلل في مكحنتل لدعم دح ل قح في ءبولطملا ءمي قلا لخدأ . 5. ةوطخل مزحلا هي جوت ءءاع هدنع نكي مي يذلا ، ءنيثاللا في تي ابوليكلاب ، لءعملل يصقالا GE. ءزهجال 10000 و FE ءزهجال 10000 وه دحلا اذهل ي ضارءفالا دادءالا .

ءكح ديءحتل "ءفصاعلل في مكحنتل ءضو" ل قح في رايخالا رارزا دح رقنا . 6. ةوطخل دحلا ءءاتاب ءباسح متي يتل رورملا .

ثبلا — فورءملا ريغ يءاخالل ثبلا و دءءتملا ثبلا و يءاخالل ثبلا رورم ءكح باسح متي . يءءرتل قاطنلا دح ءءاتاب فورءملا ريغ يءاخالل ثبلا و دءءتملا ثبلا و .

قاطنلا دح ءءاتاب دءءتملا ثبلا و ثبلا رورم ءكح باسح متي — ثبلا و دءءتملا ثبلا . يءءرتل .

يءءرتل قاطنلا دح ءءاتاب طقف ثبلا رورم ءكح باسح متي — طقف ثبلا .

فلم ثيءحت متو ءفصاعلل في مكحنتل رصنع لءءءت متو قيءبطت قوف رقنا . 7. ةوطخل ءلغيشت يءاخالل نيوكتل .

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و ت ح م م ي د ق ت ل ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا