

# ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا صئاصخ ةلسلسلا نم تالوحملا ىلع (PoE) تنرثي سيدكتلل ةلباقلا SX500

## فادهالا

ةزهجالا يف ةرفوتم ةزييم (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت دعت  
ةقاطلا رفوت يتلا (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت ىلع ةمئاقلا  
يا نود ةيساحنلا تالبكلا ربع (PD) ةقاطلاب ةدوزملا ةلصتملا ةزهجالا ةيبرهكلا  
ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا صئاصخ ةحفص حيتت. ةكبشلا رورم ةكرحل لخادت  
عضو و (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا عضو ددحت ةينام (PoE) تنرثي  
يتلا (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا تامئالم ددحت امك (PoE) ةئفلل دح  
دق ف، ةقاطلا كلهتسا اذا و ايلع ف PD ليغشتلا لصتت ام دنع . اهؤاشن متيس  
جارخال ةقاطلا لي طعت متي . هب حومس مالا ةقاطلا لي صقألا دحل نم ريثكب لقأ كلهتسي  
ةزهجالا فلت مدع نامضل ماظنلا نيوكت و ةئيهتلا و ةقاطلا لي غشت ةداع ثودح دنع  
اهل لي غشت مت يتلا .

ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت صئاصخ نيوكت وه دنتسملا اذه نم فدهلا  
تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت لوح تامولعم ريفوتو (PoE) تنرثي  
(PoE) Sx500 Series Stackable Switches زارط تالوحملا ىلع (PoE).

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سيدكتلل ةلباقلا تالوحملا:

## جماربالا رادصا

•1.3.0.62

## تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا صئاصخ نيوكت

> ذفنملا ةرادا رتخاو بيولا نيوكتلا ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا لي جستب مق 1. ةوطخلا  
:تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا صئاصخ ةحفص حتف متي . صئاصخلا > PoE

**Properties**

Power Mode:  Port Limit  Class Limit

Traps:  Enable

Power Trap Threshold: 95 % (Range: 1 - 99, Default: 95)

Apply Cancel

**PoE Properties Table**

Unit No.	Nominal Power	Consumed Power	Available Power
1	1	0	1
2	1	0	1
3	375	0	375
4	180	0	180

يُذلل لولم لل بولم الة قاطال عووم قفاوتل يذلل رائلخال رز قوف رقنا 2. ةوطخال  
ة قاطال عوول ق ي (PoE) نرثل ةك بش ربع ة قاطال ب دوزتلا ةل نقت معدي

مدختسم الة طساوب ذفنم لكل ة قاطال ل صقأال دحل نل وكت متل — ذفانم ال دح.

ام و هو، زاهل الة ف بسح ذفنم لكل ة قاطال ل صقأال دحل دل دحت متل — ةئفل ال دح.  
ة قاطال ةمك ل هو، ةئف PD دحل، ةل حرم الة هذو ل ف. فل نصل الة ل حرم ن عحت نل  
اللضارفل الة تنكم PD. اهك له تسل الل وصل الة

م الة. ةام اللم لل قح ل ف نل كم ن رائلخال ةناخ دحل، ةام اللم لل نل كم نل 3. ةوطخال  
م لتسم نل وكت و SNMP لوك وورب نل كم نل اضل ك لعل بجل ف، SNMP ةارابل خ نل كم نل  
لوح دل زم الة فرعمل. الة نم ققحت الة متل، اللضارفل الة لك ش ب. ل قأال لعل دحل و SNMP م الة  
الوحم لل لعل SNMP ةل صم ةاداع الة لاقم لل نل وكت ل الة عرا، SNMP ةارابل خ نل وكت  
SX500 Series Stackable Switches.

لثمت الل م ادختس الة ةبت ع ل خ دأ، ة قاطال ةم اللم لل ل صقأال دحل ل قح ل ف 4. ةوطخال  
ةم لل لل. ةم لل الة هذو ة قاطال ةزواجت الة هبل نل ةب متل. ة قاطال دح نم ةل وئم ةبسن  
95. لة ةلضارفل الة

### Properties

Power Mode:  Port Limit  
 Class Limit

Traps:  Enable

Power Trap Threshold:  % (Range: 1 - 99, Default: 95)

PoE Properties Table			
Unit No.	Nominal Power	Consumed Power	Available Power
1	1	0	1
2	1	0	1
3	375	0	375
4	180	0	180

لكل وأزاح لكل تاداعل تنرثي إكباش ربع قاطلاب ديوزتال صئاصخ لودج ضرعي سدكمال تادحو:

تالوحو سدكم في ةدحو لثمي — ةدحو ل مقر.

رداصم عيمل اهرفوي نأ لوحو ل نكمي يتل ةقاطل ةيملك يلامج — ةيمسال ةقاطل ةلصتال (PD) ةقاطل.

ةقاطلاب ديوزتال ذفانم ايلاح اهكلهتست يتل ةقاطل ةيملك - ةكلهتسمال ةقاطل (PoE) تنرثي إكباش ربع.

(ةكلهتسمال ةقاطل ةيملك) ةيمسال ةقاطل — ةرفوتمال ةقاطل.

تاريغتال ظفحل قيبطت قوف رونا 5 ةوطخال.

