

# مكحتل او لوصول في مكحتل دعاوق نيوكت ناونعلا ليلحت لوكوتوربل لوصول في SX500 Series Stackable Switches

## فدهلا

نكمي MAC ناونع ىل IP ناونع نييعبت كل (ARP) ناونعلا ليلحت لوكوتوربل حمسي  
قلصتملا تاهجوملا و تالوحملا ةفيملا ةزهجال ىل ليلحتلا موجه ذيفنت مجاهمل  
ةزهجال ىل ةهجوملا رورملا ةكرح ضارعا لئاسو لالخ نم 2 ةقبطلا نم ةكبش  
تمت يذلا زاهجال نم قفدتت يتل رورملا ةكرح في بيبست ي اذهو. ىخال ةفيملا  
فيضملا و لولحملا و تاهجوملا ربع م نمو، مجاهملا رتوي بمك ربع قفدتل هتمجاهم  
اهيجوت ةداع م مزلحلا في تانايبل ةءارق، لاصلتالا طسو في دوجوملا، مجاهملا نكمي و  
اهب قووملا ريغ تاهجال ىل عطق ARP صحف قيبطت متي. ةهجال ىل

تالوحملا في ARP صحف لودج ىل تالخد افاضل ةمزاللا تاوطلالا لاقملا اذه حرشي  
SX500 Series Stackable Switches.

## قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا

## جماربل رادصا

•1.3.0.62

## لوصول في مكحتل او لوصول في مكحتل دعاوق نيوكت

صفح > نامالا رتخاو، بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطلالا  
ARP لوصول في مكحتل اءحص رهظت. ARP ىل لوصول في مكحتل > ARP



لوصول مكحت رصنع ةفاضل اءذفان رهظي. لخد افاضل ةفاضل قوف رقنا 2. ةوطلالا  
ىل ARP.

\* ARP Access Control Name:

\* IP Address:

\* MAC Address:

ARP إلى لوصول اب مكحتال مسا لقح يف مدختس م الهاشنأ يذلا مسالا لخدأ 3. ةوطخل

ل.اجم ناوعال يف ةادأل نم ناوعال تلخد 4. ةوطخل

MAC ناوع لقح يف زاهج لاب صاخال MAC ناوع لخدأ 5. ةوطخل

قبطي ةقطق 6. ةوطخل

**ARP Access Control**

**ARP Access Control Table**

ARP Access Control Name

test1

دعاق ةحفص رزلا اذح في ARP ل لوصول يف مكحتال دعاق رز قوف رقا 7. ةوطخل  
مت يتل لوصول يف مكحتال دعاق ةحفصلا هذه ضرعت ARP ل لوصول يف مكحتال  
يف مكحتال ةومجم إلى دعاقال نم ديزملا ةفاضل اهم ادختسا متي ول عف لاب انه نيوكت  
اقبسم اه فاشنأ مت يتل لوصول

**ARP Access Control Rules**

**ARP Access Control Rule Table**

Filter:  ARP Access Control Name equals to

<input type="checkbox"/>	ARP Access Control Name	IP Address	MAC Address
<input type="checkbox"/>	test1	192.0.2.2	00:b0:d0:86:bb:f9

يف مكحتال ةومجم إلى دعاقال نم ديزملا ةفاضل قوف رقا 8. ةوطخل  
ARP إلى لوصول يف مكحتال دعاق ةفاضل راطال رهظي. لوصول

ARP Access Control Name:

\* IP Address:

\* MAC Address:

في مكدتال مسال ةلدسنملا ةمئاقلا نم لوصولا في مكدت ةومجم رتخأ. 9 ةوطخال  
ىلإ لوصولا ARP.

ل.اجم ناوعلا في طبرلا نم ناوعلا تلخد. 10 ةوطخال

MAC ناوع ل قح في زاهجلا ب صاخلا MAC ناوع لخدأ. 11 ةوطخال

ARP Access Control Rule Table			
Filter: <input checked="" type="checkbox"/> ARP Access Control Name equals to test1 <input type="button" value="Go"/> <input type="button" value="Clear Filter"/>			
<input type="checkbox"/>	ARP Access Control Name	IP Address	MAC Address
<input checked="" type="checkbox"/>	test1	192.0.2.2	00:b0:d0:86:bb:f9
<input type="checkbox"/>	test1	192.0.2.4	00:b0:f0:55:76:f8
<input type="button" value="Add..."/>		<input type="button" value="Delete"/>	

بولطملا ARP لوصولا في مكدتال مسال نم ققحت، لخدأ فذل (يرايتخا). 12 ةوطخال  
فذح قوف رقناو.

هلغشت يراجلا نيوكتال فلم شي دحتل قي بطت قوف رقنا. 13 ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل