

ةلباقلا تالوحملا ىلع IPv6 ل ماعلا نيوكتلا SX500 ةئف سيديكتلل

فدهلا

ICMPv6 لدعم دح ةيواح مچحو و ICMPv6 لدعم دح ل صاف نيوكت ةئف سيديكتل دنتسمل اذه حرشي هندن مئتي يذلا لدعملا ICMPv6 لدعم دح دحجي. Sx500 Series Stackable زارط تالوحملا ىلع ي ICMPv6 تامولعم لئاسر دعاست. ةكبشلا ىلع IPv6 ل ICMP أطخ لئاسر لاسرا مادختساب ICMPv6 أطخ ةلاسر ةئلا ذيفنت مئتي. IPv6 ةكبش ي ف راولا ةقالع نيوكت ةومجم ي ف أطخلا ةلاسر لاسرا ىلع ةردقلا هيدل هئا ينع ي اذهو. زيملل زمرلا ولد ماظن ديدحت نكمي ويرهاظ ولد ي ف ل وحملا ىلع أطخ ةلاسر لك نيخت مئتي. ةرم لك ي ف ةدحاو واهلاسر مئتي أطخ ةلاسر لك ولد ي ف اهب حومسملل ةزيمملل زومرلا ددعل ىصقألا دحلا نم ادج ريبك ددع ىلع لوصحلا نم ةكبشلا ولدلا دحاو اذه لدعملا دح عنمي نأ نكمي دقو ةكبشلا لقتي نأ نكمي ام وهو، دحاو تقو ي ف اهلالخ نم يئان يئلا ICMP لئاسر ةمزحلا نادقف ي ف ببست ي

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا:

جماربال رادصا

رادصا 1.2.7.76

IPv6 ل ماعلا نيوكتلا

لوحملا ناك اذا. بيولا ىل ةدنتسملل نيوكتلا ةادأ ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا ناك اذا، IPv6 ل ماعلا نيوكتلا > ةرادإلا ةهجاو > ةرادإلا رتخأ، 2 ةقبطلا ماظن عضو ي IPv6 ل ماعلا نيوكتلا > IP ةهجاو ةرادإلا > IP نيوكت رتخاف، 3 ةقبطلا عضو ي ف ماظنلا IPv6 ل ماعلا نيوكتلا ةحفص حتف مئتي:

IPv6 Global Configuration

ICMPv6 Rate Limit Interval:	<input type="text" value="100"/>	mS (Range: 0 - 2147483647, Default: 100)
ICMPv6 Rate Limit Bucket Size:	<input type="text" value="10"/>	messages (Range: 1 - 200, Default: 10)

يللملاب، يئمزلا ل صافلا لخدأ، ICMPv6 لدعم يئمزلا ل صافلا لققح ي ف 2. ةوطخلا مئتي. 2147483647 و 0 نيب نوئي نأ بجي. ICMP أطخ لئاسر جاتن مئتي ثيح، ةئناث ي ضارثفا لكشب 100 ىلع انهئيعت.

ICMP أطخ لئاسر ددعل ىصقألا دحلا لخدأ، ICMPv6 لدعم دح ةيواح مچحو لققح ي ف 3. ةوطخلا مئتي. 200 و 1 نيب نوئي نأ بجي. لوحملا ةطساوب يئمزلا ل صاف لك اهلاسر نكمي يئلا ي ضارثفا لكشب 10 ىلع انهئيعت.

نېوكتاللا ظفحل قېبطلات قوف رقنا 4. ةوطخال

