

ربع اي طاي تح | هخسنو تباثلل جماربلا ةي قرت ةئف عيمجتلل ةلباقلا تالوحملا ىلع TFTP SX500

فدهلا

دېدج جتنم عارشل ةجاح يأ نود اي نورتكلل زاھج يأل ةدېدج تازيم جماربلا ةي قرت رفوت لثم تاي نقتلاو تارادصلال ثدحأ مادختساب زاھجل شي دحت ىلع جماربلا تاي قرت ظفاحت ةيسيئرلا ةزيملا .عادال تاي قرت واطخال حالصا وادېدجل تازيملا وارسحملا ناماللا م تي ببسلا اذھلو ،روطتملا ناماللا ىل رقتفت اھنكلو ةعرس رثكأ اھنأ يھ TFTP ل رثكأ (HTTP) يبعشلا صنلا لقن لوكونورب .اھب قوٹوم ةكبش ىلع اھمادختسا انام رثكأ ھنال تافلما ليزنتل اعويش .

جماربلا اي طاي تحال خسنلاو تباثلل جماربلا ةي قرت ةي فكي دننتملا اذھ حضوي SX500 ةئف عيمجتلل ةلباقلا تالوحملا ىلع تباثلل .

قيبطتلل ةلباقلا ةزھجالا

- سي دكتلل ةلباقلا SX500 تالدم ةلسلس

جماربلا ليزنتل URL ناوئع

[500 ةلسلس سي دكتلل ةلباقلا تالوحملا](#)

TFTP ربع اي طاي تحال خسنلا/ةي قرتلا

رتخاو ،ببولا ىل ةدننتملا نيوكتلا ةادأ ىل لوخدلا لي جستب مق 1. ةوطخال
Administration> File Management (تافلما ةرادا) > Upgrade/Backup Firmware/Language.
ةغلل/ةتباثلل جماربلا اي طاي تحال خسنلا/ةي قرتلا ةحفص حتف م تي

Upgrade/Backup Firmware/Language

Transfer Method:	<input checked="" type="radio"/> via TFTP <input type="radio"/> via HTTP/HTTPS <input type="radio"/> via SCP (Over SSH)
Save Action:	<input checked="" type="radio"/> Upgrade <input type="radio"/> Backup
File Type:	<input checked="" type="radio"/> Firmware Image <input type="radio"/> Boot Code <input type="radio"/> Language File
Server Definition:	<input checked="" type="radio"/> By IP address <input type="radio"/> By name
IP Version:	<input type="radio"/> Version 6 <input checked="" type="radio"/> Version 4
IPv6 Address Type:	<input checked="" type="radio"/> Link Local <input type="radio"/> Global
Link Local Interface:	<input type="text" value="FE1/2/1"/>
* TFTP Server IP Address/Name:	<input type="text"/>
* Source File Name:	<input type="text"/> (0/160 Characters Used)

The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.

Apply

Cancel

ةتباتال جماربال تاداعإ ةيقرت

مادختساب ةتباتال جماربال ةيقرتل TFTP قوف رقنا ،لقنللا ةقيرط لقح يف 1. ةوطخللا مداخل TFTP.

ةيقرتل تاداعإ نيوكتل ةيقرت قوف رقنا ، ءارجإلا ظفح لقح يف 2. ةوطخللا

بوغرملا ةهوجللا فلملا عون لىل رقنا ، فلملا عون لقح يف 3. ةوطخللا

TFTP مداخل ديحتل ةبولطملا ةقيرطلا لىل رقنا ، مداخللا فيرعت لقح يف 4. ةوطخللا

مدختسمللا رادصللا قوف رقنا ، IP رادصللا لقح يف 5. ةوطخللا

6. رادصللا مادختسإ ةلاح يف طقف 7 ةوطخللا او 6 ةوطخللا نيوكتل متي :**ةظحال**

مدختسمللا IPv6 ناوون عون قوف رقنا ، IPv6 ناوون لقح يف 6. ةوطخللا

نم طابتراللا ةيحلحملا ةهجاوالا رتخأ ، "طابتراللا ةيحلحملا ةهجاوالا" لقح يف 7. ةوطخللا ةلدسنملا ةمئاقلا

مسا وأ مداخللا صاخلا IP ناوون لخدأ ، TFTP مداخل صاخلا IP مسا/ناوون لقح يف 8. ةوطخللا مداخل صاخلا لاجملا

ردصملا فلملا مسا لخدأ ، ردصملا فلملا مسا لقحلا يف 9. ةوطخللا

قبطي ةقطق 10. ةوطخللا

Upgrade/Backup Firmware/Language

Transfer Method:	<input checked="" type="radio"/> via TFTP <input type="radio"/> via HTTP/HTTPS <input type="radio"/> via SCP (Over SSH)
Save Action:	<input type="radio"/> Upgrade <input checked="" type="radio"/> Backup
File Type:	<input checked="" type="radio"/> Firmware Image <input type="radio"/> Boot Code <input type="radio"/> Language File
Server Definition:	<input checked="" type="radio"/> By IP address <input type="radio"/> By name
IP Version:	<input type="radio"/> Version 6 <input checked="" type="radio"/> Version 4
IPv6 Address Type:	<input checked="" type="radio"/> Link Local <input type="radio"/> Global
Link Local Interface:	<input type="text" value="FE1/2/1"/>
* TFTP Server IP Address/Name:	<input type="text"/>
* Destination File Name:	<input type="text"/> (0/160 Characters Used)

The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.

Apply

Cancel

ةتباثلالجماربلل يطايتحالاسنللا اداع

مادختساب ةتباثلالجماربللا ةيقرتل TFTP قوف رقنا ،لقنللا ةقيرط ل قح يف 1. ةوطخللا مداخ TFTP.

خسنللا اداعل نيوكتل يطايتحالاسنللا قوف رقنا ،"ءارجل ظفح" ل قح يف 2. ةوطخللا يطايتحاللا.

بوغرملا ةهوجللا فلملا عون ل ع رقنا ، فلملا عون ل قح يف 3. ةوطخللا.

TFTP. مداخ ديدحتل ةبولطملا ةقيرطلا ل ع رقنا ،مداخللا فيرعت ل قح يف 4. ةوطخللا.

مدختسمللا رادصللا قوف رقنا ، IP رادصللا ل قح يف 5. ةوطخللا.

6. رادصللا مادختسللا ةلاح يف طقف 7 ةوطخللا او 6 ةوطخللا نيوكتل متي :**ةظحالم**

مدختسمللا IPv6 ناوع عون قوف رقنا ، IPv6 ناوع ل قح يف 6. ةوطخللا.

نم طابتراللا ةيحلحملا ةهوجللا رتخأ ،"طابتراللا ةيحلحملا ةهوجللا" ل قح يف 7. ةوطخللا ةلدسنملا ةمئاقلا.

مسا وأ مداخللا صاخاللا IP ناوع لخدأ ،TFTP مداخل صاخاللا IP مسا/ناوع ل قح يف 8. ةوطخللا TFTP مداخل صاخاللا لاجملا.

ةهوجللا فلملا مسا لخدأ ،ةهوجللا فلملا مسا ل قح يف 9. ةوطخللا.

قبطي ةقطقط 10. ةوطخللا.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا