

SX500 تالوحملا ىلع ذفنملا تاداعل نيوكت Series Stackable Switches

فدهلا

لالخ نم رورملا ةكرح قفدت ي فمكحتلا ي ف ةدعاسملا ل ذفنملا تاداعل لي دعت نكمي نأ تنأ دي ري ام دنع . ةكبش ل فاك ذفنملا بلغال يضارثفالا دادعلا . ةرادم ةكبش . ءانملا لكشي نأ راخي فل تخم تددح ايودي عيطتسي تنأ ، ةادألا نم ىصقألا لصحي تاداعلا فيرعتل ذفنملا تاداعل مادختسا نكمي . ذفنملا ةلاح اضيأ ةحفصلل حضوت ذفنملا عيجم نم ذفنم لكلا ةيمومعلا

SX500 تالوحملا ىلع ذفنملا تاداعل نيوكت ةيفيكي حضوت وه ةلاقملا هذه نم فدهلا Series Stackable Switches

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سيديكتلا ةلباقلا تالوحملا

جماربال رادصا

رادصا 1.2.7.76

ذفنملا تاداعل نيوكت

ةلاحلا رتخاو بيولا نيوكتلا ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
ماظنلا صخلم ةحفص حتف متي . ماظنلا صخلم > تايئاصحالاو


ءانم >رسيا ةرادا ترتخا وأ gui لال ىلع ءانم حتاتفم any of the ىلع تقطقط 2. ةوطخلا
ةذفان رهظي دادعلا ةيجمع ءانم لاو دادعلا ةيجمع

System Summary

System Information		Software Information	
System Stack Mode:	Standalone	Firmware Version (Active Image):	1.2.5.70
System Operational Mode:	L3 Mode	Firmware MD5 Checksum (Active Image):	f35a2db92447e767bc0298112c938ecb
System Description:	24-Port 10/100 PoE Stackable Managed Switch	Firmware Version (Non-active):	1.2.0.97
System Location:	Edit	Firmware MD5 Checksum (Non-active):	b1c8d05064a9dfc4c094a89c4bcc785
System Contact:	Edit	Boot Version:	1.2.0.12
Host Name:	switchb29075 Edit	Boot MD5 Checksum:	4275bacbcf4222e4f519a3271d8564bd
System Object ID:	1.3.6.1.4.1.9.6.1.80.24.2	Locale:	en-US
System Uptime:	0 day(s), 18 hr(s), 48 min(s) and 37 sec(s)	Language Version:	1.2.5.70
Current Time:	12:19:33;2012-Jun-12	Language MD5 Checksum:	N/A
Base MAC Address:	e0:5f:b9:b2:90:75		
Jumbo Frames:	Disabled		

TCP/UDP Services Status Edit		PoE Power Information on Master Unit Detail	
HTTP Service:	Enabled	Maximum Available PoE Power(W):	180
HTTPS Service:	Enabled	Total PoE Power Consumption(W):	0
SNMP Service:	Disabled	PoE Power Mode:	Port Limit
Telnet Service:	Disabled		

Serial Number: DNI1601001Q PID VID: SF500-24P-K9 V01



لقحل ددحي. "ذفنملا" ةلدسنملا ةمئاقلا نم هنيوكت ديرت يذلا ذفنملا رتخأ. 3 ةوطخلا همادختسا متي يذلا يلعلال لاصتالا عون ذفنملا عون.

Interface:	Port	FE1	Port Type:	100M-Copper
Port Description:		FE1	(0/64 Characters Used)	
Administrative Status:	<input checked="" type="radio"/> U <input type="radio"/> D <input type="radio"/> E	FE2 FE3 FE4 FE5 FE6 FE7 FE8 FE9 FE10 FE11 FE12 FE13 FE14 FE15 FE16 FE17 FE18 FE19 FE20	Operational Status:	Up
Time Range:	<input type="checkbox"/>		Operational Time-Range State:	N/A
Time Range Name:				
Reactivate Suspended Port:	<input type="checkbox"/>			
Auto Negotiation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Operational Auto Negotiation:	Enable
Administrative Port Speed:	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 10 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> F		Operational Port Speed:	100M
Administrative Duplex Mode:	<input type="radio"/> H <input checked="" type="radio"/> F		Operational Duplex Mode:	Full
Auto Advertisement:	<input checked="" type="checkbox"/> Max Capability <input type="checkbox"/> 10 Full <input type="checkbox"/> 100 Full	<input type="checkbox"/> 10 Half <input type="checkbox"/> 100 Half <input type="checkbox"/> 1000 Full	Operational Advertisement:	10 Half10 Full100 Half100 Full
Neighbor Advertisement:	10 Half10 Full100 Half100 Full			
Back Pressure:	<input type="checkbox"/> Enable			
Flow Control:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Auto-Negotiation			
MDI/MDIX:	<input type="radio"/> MDIX <input type="radio"/> MDI <input checked="" type="radio"/> Auto		Operational MDI/MDIX:	MDIX
Protected Port:	<input type="checkbox"/> Enable			
Member in LAG:				

ذفنملا فصولقحي ف ذفنملا فصولخدا 4. ةوطخلا

Interface:	Port <input type="text" value="FE1"/>	Port Type:	100M-Copper
Port Description:	<input type="text" value="user"/> (4/64 Characters Used)		
Administrative Status:	<input checked="" type="radio"/> Up <input type="radio"/> Down	Operational Status:	Up
Time Range:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable		
Time Range Name:	<input type="text" value="t1"/> Edit	Operational Time-Range State:	N/A
Reactivate Suspended Port:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auto Negotiation:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	Operational Auto Negotiation:	Enable
Administrative Port Speed:	<input type="radio"/> 10M <input checked="" type="radio"/> 100M	Operational Port Speed:	100M
Administrative Duplex Mode:	<input type="radio"/> Half <input checked="" type="radio"/> Full	Operational Duplex Mode:	Full
Auto Advertisement:	<input checked="" type="checkbox"/> Max Capability <input type="checkbox"/> 10 Half <input type="checkbox"/> 10 Full <input type="checkbox"/> 100 Half <input type="checkbox"/> 100 Full <input type="checkbox"/> 1000 Full	Operational Advertisement:	10 Half10 Full100 Half100 Full
Neighbor Advertisement:	10 Half10 Full100 Half100 Full		
Back Pressure:	<input type="checkbox"/> Enable		
Flow Control:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Auto-Negotiation		
MDI/MDIX:	<input type="radio"/> MDIX <input type="radio"/> MDI <input checked="" type="radio"/> Auto	Operational MDI/MDIX:	MDIX
Protected Port:	<input type="checkbox"/> Enable		
		Member in LAG:	

ةيرادلإا ةلأحلا ضرع متي .ءانملا نم ةيرادلإا ةلأحلا ل رزيك لسلا ترتخأ 5. ةوطخلا ليغشتلا ةلأح لقح يف ذفنم لل

Interface:	Port <input type="text" value="FE1"/>	Port Type:	100M-Copper
Port Description:	<input type="text" value="user"/> (4/64 Characters Used)		
Administrative Status:	<input checked="" type="radio"/> Up <input type="radio"/> Down	Operational Status:	Up
Time Range:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable		
Time Range Name:	<input type="text" value="t1"/> Edit	Operational Time-Range State:	N/A
Reactivate Suspended Port:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auto Negotiation:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	Operational Auto Negotiation:	Enable
Administrative Port Speed:	<input type="radio"/> 10M <input checked="" type="radio"/> 100M	Operational Port Speed:	100M
Administrative Duplex Mode:	<input type="radio"/> Half <input checked="" type="radio"/> Full	Operational Duplex Mode:	Full
Auto Advertisement:	<input checked="" type="checkbox"/> Max Capability <input type="checkbox"/> 10 Half <input type="checkbox"/> 10 Full <input type="checkbox"/> 100 Half <input type="checkbox"/> 100 Full <input type="checkbox"/> 1000 Full	Operational Advertisement:	10 Half10 Full100 Half100 Full
Neighbor Advertisement:	10 Half10 Full100 Half100 Full		
Back Pressure:	<input type="checkbox"/> Enable		
Flow Control:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Auto-Negotiation		
MDI/MDIX:	<input type="radio"/> MDIX <input type="radio"/> MDI <input checked="" type="radio"/> Auto	Operational MDI/MDIX:	MDIX
Protected Port:	<input type="checkbox"/> Enable		
Member in LAG:			

يـلـاتـ الـ وـحـنـ الـ لـ عـ حـاتـ الـ تـارـيـخـ الـ دـيـحـتـ مـتـيـ

رـخـ زـاهـ يـ أـ وـ رـتـ وـيـبـمـكـ زـاهـ لـ الـ خـ نـمـ اـيـلـاحـ اـهـيـلـ لـ وـصـولـاـ ةـيـنـكـمـاـ

رـخـ زـاهـ يـ أـ وـ رـتـ وـيـبـمـكـ زـاهـ لـ الـ خـ نـمـ اـيـلـاحـ اـهـيـلـ لـ وـصـولـاـ نـكـمـيـ الـ

ةـلـاحـ يـ فـ ذـفـنـمـلـ دـوـجـ وـعـمـ يـنـمـزـلـاـ قـاطـنـلـ نـيـكـمـتـلـ نـيـكـمـتـ رـايـتـخـالـاـ ةـنـاـخـ دـحـ 6 ةـوـطـخـلـ اـذاـ .لـيـغـشـتـلـاـ فـاقـيـ عـضـ وـيـ فـ ذـفـنـمـلـ نـوكـيـ ،طـشـنـ رـيـغـ يـنـمـزـلـاـ قـاطـنـلـ نـوكـيـ اـمـدـنـعـ .up لـيـغـشـتـلـاـ دـيـقـ ذـفـنـمـلـ نـوكـيـ اـمـدـنـعـ طـقـفـ الـاعـفـ نـوكـيـ هـنـاـفـ ،يـنـمـزـ قـاطـنـ نـيـوكـتـ مـتـ ةـحـفـصـ يـلـ لـاقـتـنـالـلـ رـيـحـتـ قـوفـ رـقـناـ ،دـعـبـ يـنـمـزـ قـاطـنـ فـيـرـعـتـ مـتـيـ مـلـ اـذاـ .اـيـرـادـاـ ةـحـفـصـ يـلـ قـاطـنـلـاـ ةـحـفـصـ حـتـفـتـسـ وـيـنـمـزـلـاـ قـاطـنـلـاـ

13 ةـوـطـخـلـاـ يـلـ يـطـخـتـلـابـ مـقـفـ ،هـنـيـوكـتـ مـتـ يـنـمـزـ قـاطـنـ كـيـدلـ نـاـكـ اـذاـ :TimeAver

Time Range

Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time
0 results found.		
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Edit..."/>	<input type="button" value="Delete"/>
<input type="button" value="Recurring Range"/>		

ةذفان رهظت .بولطملا ذفنم لل تقولا قاطنل لودج ءاشنإل ةفاضل قوف رقنا. 7 ةوطخل
ينمز قاطن ةفاضل

★ Time Range Name: (2/32 Characters Used)

Absolute Starting Time: Immediate
 Date Time HH:MM

Absolute Ending Time: Infinite
 Date Time HH:MM

ينمزلا قاطنل مسال قح يف ينمزلا قاطنل امسال لخدأ. 8 ةوطخل

★ Time Range Name: (2/32 Characters Used)

Absolute Starting Time: Immediate
 Date Time HH:MM

Absolute Ending Time: Infinite
 Date Time HH:MM

رايخإ رز رقنا، قاطنل ءدبلل تقولا قح يف. 9 ةوطخل

اروف ينمزلا قاطنل أدبي - روفل يلع.

نم تقولاوخي راتل رتخأ. نيددحم تقووخيري راتل رايخل اذم ادختسا متي — خيري راتل.
تقولاوخي راتل ةلدسنم الم ءاوقل

رايخإ رز رقنا، ةقاطنل ءاهنل تقولا قح يف. 10 ةوطخل

ادبأ ينمزلا قاطنل ءهتنل ال — ءهتنل ال

نم تقولاوخي راتل رتخأ. نيددحم تقووخيري راتل رايخل اذم ادختسا متي — خيري راتل.
تقولاوخي راتل ةلدسنم الم ءاوقل

ينمزلا قاطنل نويسي وكب صاخال تقولا قاطن ظفحل قيبطت قوف رقنا. 11 ةوطخل
ينمزلا قاطنل ءحفص يف ادوجوم هتخدأ يذل:

Time Range

Time Range Table

<input type="checkbox"/>	Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time
<input type="checkbox"/>	t1	2012-Jun-26 11:41:00	2012-Jun-26 11:45:00

عانيم > رسيا ؤراد ترتخا وأ gui لا يلع عانيم حاتفم any of the يلع ت قط 12. ؤوطخ لا ؤذفان رهظي دادع/ ؤي لمع عانيم لا و دادع/ ؤي لمع

Interface: Port Port Type: 100M-Copper

Port Description: (4/64 Characters Used)

Administrative Status: Up Down Operational Status: Up

Time Range: Enable

Time Range Name: Operational Time-Range State: N/A

Reactivate Suspended Port:

Auto Negotiation: Enable Operational Auto Negotiation: Enable

Administrative Port Speed: 10M 100M Operational Port Speed: 100M

Administrative Duplex Mode: Half Full Operational Duplex Mode: Full

Auto Advertisement: Max Capability 10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full Operational Advertisement: 10 Half 10 Full 100 Half 100 Full

Neighbor Advertisement: 10 Half 10 Full 100 Half 100 Full

Back Pressure: Enable

Flow Control: Enable Disable Auto-Negotiation

MDI/MDIX: MDIX MDI Auto Operational MDI/MDIX: MDIX

Protected Port: Enable

Member in LAG:

ة دادع/ را ي تخال ال ؤ ناخ ددح ، ات قوم ه فاق ي م ت ذفنم طي شنت ؤ دادع ال (ي را ي تخا) . 13. ؤوطخ لا لال خ نم لثم ، ت قل ع تنك ع ي طتسي عانيم نا قرط ؤدع كا نه . قل عمل ال ذفنم ال طي شنت اع ارتسال STP و ، ف شك loopback ، كا ه تن ا في ضم دي ح و dot1x ، را ي خ نم ا رسي ا ل فقي ل ا ق ي ل ع ت ببس ي ل ا رظن ل ا نود ي ل ع ا ي ل ا ذفنم ال طي شنت ال ؤ دادع/ ؤي لمع بل جت . س راح ذفنم ال

Interface:	Port <input type="text" value="FE1"/>	Port Type:	100M-Copper
Port Description:	<input type="text" value="user"/> (4/64 Characters Used)		
Administrative Status:	<input checked="" type="radio"/> Up <input type="radio"/> Down	Operational Status:	Up
Time Range:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable		
Time Range Name:	<input type="text" value="t1"/> Edit	Operational Time-Range State:	N/A
Reactivate Suspended Port:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auto Negotiation:	<input type="checkbox"/> Enable	Operational Auto Negotiation:	Enable
Administrative Port Speed:	<input type="radio"/> 10M <input checked="" type="radio"/> 100M	Operational Port Speed:	100M
Administrative Duplex Mode:	<input type="radio"/> Half <input checked="" type="radio"/> Full	Operational Duplex Mode:	Full
Auto Advertisement:	<input checked="" type="checkbox"/> Max Capability <input type="checkbox"/> 10 Half <input type="checkbox"/> 10 Full <input type="checkbox"/> 100 Half <input type="checkbox"/> 100 Full <input type="checkbox"/> 1000 Full	Operational Advertisement:	10 Half10 Full100 Half100 Full
Neighbor Advertisement:	10 Half10 Full100 Half100 Full		
Back Pressure:	<input type="checkbox"/> Enable		
Flow Control:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Auto-Negotiation		
MDI/MDIX:	<input type="radio"/> MDIX <input type="radio"/> MDI <input checked="" type="radio"/> Auto	Operational MDI/MDIX:	MDIX
Protected Port:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable		

Member in LAG:

ضوافت ال نيكمتل يئاقللتل ضوافتل ل قح يف نيكمت رايتخالل ةناخ دح 14 ةوطخل لاسرال ا عضو ة صاخلا لاسرالا ة عرس نع نالعالاب ذفنملل حمسي اذهو . يئاقللتل ل قح ضرعي . ذفنمل طابتر كيرش يلا قفدتل يف مكحتل تاردقو هاجتال يئانث ذفنمل يلع ةيلجال يئاقللتل ضوافتل ةلاح يليلغشتل يئاقللتل ضوافتل

ةوطخل يلا يطختلاب مقف ، "يئاقللتل ضوافتل" رايتخالل ةناخ ديدحت مت اذا : **تقول** 16.

ضرعي . بولطملا (يرادلل ذفنملا ة عرس) Administrative Port Speed رزل رتخأ 15 ةوطخل . ضوافتلل ةجيتن نوكت يتل ةيلجال ذفنملا ة عرس يليلغشتل ذفنملا ة عرس ل قح

يلزنملا مادختسالل اديج نوكتيس ةيناثل يف تباجيم 10 ة عرسب ةكبشل لاصتا .

مادختسالل اديج نوكتيس ةيناثل يف تباجيم 100 ة عرسب ةكبشل لاصتا . يبتكمل .

رايخالل اذه دعاسي . بولطملا يرادلل هاجتال يئانث لاسرالا عضو رتخأ 16 ةوطخل لسري نأ نكمي وا (هاجتال يداحل لاسرالا) رخالاب امهنم لكب لاصتالا يلع فيضملا الباق ل قحل اذه نوكتي . (لماكل هاجتال يئانث لاسرالا) هسفن تقولا يف امهالك ذفنملا ة عرس نييعت متي و ، يئاقللتل ضوافتل لي طعت متي ام دنع طقف نيوكتلل يئانث لاسرالا وه امئاد عضولا نوكتي ، 1G نم ذفنملا ة عرسب . رتم 100 وا رتم 10 يلع لاسرالا عضو يليلغشتل هاجتال يئانث لاسرالا عضو ل قح ضرعي . لماكل هاجتال

ذفنم لل للاحل هاجت إلال يئانث.

دحاو نآ يف ني هاجت إلال الك يف ليمعلاو لوحملا ني ب لاسرالا هاج اولامعدت — full

لك يف طقف دحاو هاجت إلال يف ليمعلاو لوحملا ني ب لاسرالا هاج اولامعدت — ف ص ن ل ا
ةرم.

يئاق ل ل نالعال ل قح يف راخي يأل رايتخالال ةناخ ددح. 17 ةوطخال

يئانث لاسرالا عضو تادادعاو ذفانملا تا عرس عي مج لوبق نكمي — ةردق ي ص ق أ
هاجت إلال.

ةيناثلال يف تباجيم 10 ة عرس ب هاجت إلال يداحأ لاسرالا عضو.

لمالكال هاجت إلال يئانث لاسرالا عضو ةلماك ةيناثلال يف تباجيم 10 غلبت ة عرس.

هاجت إلال يداحأ لاسرالا عضو ةيناثلال يف تباجيم 100 غلبت ة عرس.

لمالكال هاجت إلال يئانث لاسرالا عضو ةلماك ةيناثلال يف تباجيم 100 غلبت ة عرس.

لمالكال هاجت إلال يئانث لاسرالا عضو ةلماك ةيناثلال يف تباجيم 1000 غلبت ة عرس.

لابقتسا ة عرس اعطبال يف لخال طغضلا ل قح يف enable رايتخالال ةناخ ددح. 18 ةوطخال
نأ طبر لاسرالا نم هعنمي و اعنمي ديعب لاجعي وه. انقتحم لوحملا نوكي ام دنع ةمزحلا
هاجت إلال يداحأ لاسرالا عضو يلع طقف راخال اذ ه مادختسا نكمي. ةراشالا ئزجي

لاسرالا يلع كلذ دعاسي و. قف دتلال يف مكحتلال ل قح يف اعقتنا رز قوف رقنا. 19 ةوطخال
يئانث لاسرالا عضو يف طقف راخال اذ ه مادختسا نكمي. ةيولوالا ساسا يلع تاراط إلال
لمالكال هاجت إلال.

802.3x رايعمل اق فو قف دتلال يف مكحتلال ني كمت — ني كمت.

802.3x قف دتلال يف مكحتلال لي طعت — لي طعت.

يلع قف دتلال يف مكحتلال يئاق ل ل ل ضوافتلال حيتي — يئاق ل ل ل ضوافتلال
ذفنملا.

Interface:	Port <input type="text" value="FE1"/>	Port Type:	100M-Copper
Port Description:	<input type="text" value="user"/> (4/64 Characters Used)		
Administrative Status:	<input checked="" type="radio"/> Up <input type="radio"/> Down	Operational Status:	Up
Time Range:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable		
Time Range Name:	<input type="text" value="t1"/> Edit	Operational Time-Range State:	N/A
Reactivate Suspended Port:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auto Negotiation:	<input type="checkbox"/> Enable	Operational Auto Negotiation:	Enable
Administrative Port Speed:	<input type="radio"/> 10M <input checked="" type="radio"/> 100M	Operational Port Speed:	100M
Administrative Duplex Mode:	<input type="radio"/> Half <input checked="" type="radio"/> Full	Operational Duplex Mode:	Full
Auto Advertisement:	<input checked="" type="checkbox"/> Max Capability <input type="checkbox"/> 10 Half <input type="checkbox"/> 10 Full <input type="checkbox"/> 100 Half <input type="checkbox"/> 100 Full <input type="checkbox"/> 1000 Full	Operational Advertisement:	10 Half10 Full100 Half100 Full
Neighbor Advertisement:	10 Half10 Full100 Half100 Full		
Back Pressure:	<input type="checkbox"/> Enable		
Flow Control:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Auto-Negotiation		
MDI/MDIX:	<input type="radio"/> MDIX <input type="radio"/> MDI <input checked="" type="radio"/> Auto	Operational MDI/MDIX:	MDIX
Protected Port:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable		

Member in LAG:

- لېكوال عون فاشتكال وهو *MDI/MDIX* لقل رارزأ نم يأ رقنا 20 ةوطخل
يسكع لېصوت لېك و لېك ربع ميقتسمل طخل ناك ءاوس لاصتال مدختسمل
·MDIX (MDIX) يسكع لېصوتال مادختساب طئاسولال ع ةدمتعمل ةهجال موقت —
ذفملا ب ةصاخلا لابقتسال او لاسرال اواز لېدبب
·MDI (MDI) طئاسولال ةدنتسمل ةهجال موقت —
رطانم لېصوت لېك مادختساب
·ةحصلال تافينصتال نع ايئاقلت فشك ل لولحمال اذه نيوك رتخأ —
يئاقلت
رخأ زاخب لاصتال

Interface:	Port <input type="text" value="FE1"/>	Port Type:	100M-Copper
Port Description:	<input type="text" value="user"/> (4/64 Characters Used)		
Administrative Status:	<input checked="" type="radio"/> Up <input type="radio"/> Down	Operational Status:	Up
Time Range:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable		
Time Range Name:	<input type="text" value="t1"/> Edit	Operational Time-Range State:	N/A
Reactivate Suspended Port:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auto Negotiation:	<input type="checkbox"/> Enable	Operational Auto Negotiation:	Enable
Administrative Port Speed:	<input type="radio"/> 10M <input checked="" type="radio"/> 100M	Operational Port Speed:	100M
Administrative Duplex Mode:	<input type="radio"/> Half <input checked="" type="radio"/> Full	Operational Duplex Mode:	Full
Auto Advertisement:	<input checked="" type="checkbox"/> Max Capability <input type="checkbox"/> 10 Half <input type="checkbox"/> 10 Full <input type="checkbox"/> 100 Half <input type="checkbox"/> 100 Full <input type="checkbox"/> 1000 Full	Operational Advertisement:	10 Half10 Full100 Half100 Full
Neighbor Advertisement:	10 Half10 Full100 Half100 Full		
Back Pressure:	<input type="checkbox"/> Enable		
Flow Control:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Auto-Negotiation		
MDI/MDIX:	<input type="radio"/> MDIX <input type="radio"/> MDI <input checked="" type="radio"/> Auto	Operational MDI/MDIX:	MDIX
Protected Port:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable		

Member in LAG:

مزلحلا هيجوت ةداعإ متت .ي محملا ذفنملا لقح ي في نيكمت رايتخالا ةناخ ددح . 21 ةوطخال
ة محملا ريغ جورخال ذفانم يلى ي محملا ذفنملا نم

ة وومجم مقرر ضرع متي ، تااطاب ترا عيمجت ة وومجم ي في اوضع ذفنملا ناك اذا : **ة طخال م**
متي . اغراف لقحلا اذه كرت متي ال او ، "وضعلا" لقح ي في (LAG) تااطاب ترالا عيمجت
ة نورم ةدايزو ، ي ددرتلا قاطنلا ة فعاضملا (LAG) تااطاب ترالا عيمجت تا وومجم مادختسا
ةزهجالا ني ب تااطاب ترالا راركت ري فوتو ، ذفانملا

كب ةصاخلا ذفنملا تااداعإ ظحل قيبطت يلع رقنا . 22 ةوطخال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا