

# ةرادملا تالوحملا ىلع ينمزلما قاطنلا ننييعة 500 و 300 ةلسلسلا نم

## فدهلا:

عاوناب امارق او SG500 Series و SG300 و SG200 ةزهجال ينمزلما قاطنلا ةزيم ديحت نكمي ىلع تقولا تاقاطن قيبطت نكمي. نعيم ينمزر راطا ىل اهلجام ديحتل ةنيعم رماوا ديوزتل او ذفنملا ةلاحو 802.1X ذفنم ةقداصمو (ACL) لوصولا يف مكحتل مئوق امه ةينمزلما تاقاطنلا نم ناعونلا. تقولا ىل ةدنتسمل تئرثي ةكبش ربع ةقاطلاب مل ام ادبا يهتني نلو ددحم خيرات يف قاطنلا ينمزلما قاطنلا ادبي. رركتملا او قاطنلا يوتحي. ةرركتم رصانع ىلع ةملعمللا هذه يوتحت نا نكمي ال، كلذل. نعيم خيرات ددحي ىل هتفاضل دنع رركتم اساسا ىلع يهتني و ادبي رصنع ىلع رركتملا ينمزلما قاطنلا قاطنلا تقولا قاطنلا.

و SG200 تالوحم ىلع ينمزر قاطن ننييعة ةيفيكي حيضوت وه دنتسمل اذه نم فدهلا SG300 و SG500 Series Switches.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال:

500 و 300 و Cisco Small Business 200 ةلسلس عيمحتلل ةلباقلا ةرادملا تالوحملا:

## جماربل تارادص:

•1.3.0.59

## قلملما ينمزلما قاطنلا ننييعة:

تاداع | > ةراد | رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادال ىل لوخدلا ليچستب مق 1. ةوطخلا ينمزلما قاطنلا ةحفص حتف متي. تقولا قاطن | > تقولا

Time Range

Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time
0 results found.		
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Edit..."/>	<input type="button" value="Delete"/>
<input type="button" value="Recurring Range"/>		

ةفاضل قوف رقنا، ديجم ينمزر قاطن ةفاضل 2. ةوطخلا

## Time Range

### Time Range Table

<input type="checkbox"/>	Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time
--------------------------	-----------------	------------------------	----------------------

0 results found.

Add...

Edit...

Delete

Recurring Range

ي.نمزل قاطنل مسال قح ي ف ديج ينمز قاطن مسال لخدأ. 3 ةوطخل

Time Range Name:  (0/32 Characters Used)

Absolute Starting Time:  Immediate  
 Date 2010 Jan 01 Time 00 00 HH:MM

Absolute Ending Time:  Infinite  
 Date 2010 Jan 01 Time 00 00 HH:MM

Apply Close

كزاهج ىلع قبطني يذلا يلاتل رايلال رتخأ قاطنل عدبل تقو ل قح ي ف. 4 ةوطخل

اروف عدبل ينمزل قاطنل دح - يروف.

ي.نمزل قاطنل امه ب أدبي نذللال تقو اوخيراتل لخدأ - تقو اوخيراتل.

Time Range Name:  (0/32 Characters Used)

Absolute Starting Time:  Immediate  
 Date 2010 Jan 01 Time 00 00 HH:MM

Absolute Ending Time:  Infinite  
 Date 2010 Jan 01 Time 00 00 HH:MM

Apply Close

كزاهج ىلع قبطنى يذلا يلاتلا راىخلا رتخأ ةقلاطملا ةياهنلا تقولا قح يف 5. ةوطخلا

اروف عبدلل ينمزللا قاطنلل دح - يروف.

ينمزللا قاطنلا امه ب ادبى نىذلل تقولا واخيراتلا لخدأ - تقولا واخيراتلا.

Time Range Name:  (0/32 Characters Used)

Absolute Starting Time:  Immediate  
 Date 2010 Jan 01 Time 00 00 HH:MM

Absolute Ending Time:  Infinite  
 Date 2010 Jan 01 Time 00 00 HH:MM

Apply Close

## رركتملا تقولا قاطن نييعت:

قاطنلا ةحفص حتفت .رركتم قاطن > تقولا تادادع > ةرادى لىلقتنا 1. ةوطخلا رركتملا

Recurring Range

Recurring Range Table

Filter: Time Range Name equals to NewTimeRange Go

Recurring Starting Time Recurring Ending Time

0 results found.

Add... Delete

Time Range

رركتملا قاطنلا ةفاضلا ةلدسنملا ةمئاقلا نم قلاطملا تقولا قاطن دح 2. ةوطخلا

Recurring Range

Recurring Range Table

Filter: Time Range Name equals to NewTimeRange Go

Recurring Starting Time Recurring Ending Time

0 results found.

Add... Delete

Time Range

ةفاضلا قوف رقنا ،ديج رركتم ينمز قاطن ةفاضلا 3. ةوطخلا

## Recurring Range

**Recurring Range Table**

Filter: *Time Range Name* equals to

Recurring Starting Time  Recurring Ending Time

0 results found.

قاطر امةب اءبى نىذلل ا قولاواخىراتلا لءءا، رركملا اءبلا قولا قءى ف 4. ةوطءلا رركم ساساىل ع قولا

Time Range Name:

Recurring Starting Time: Day of the Week  Time   HH:MM

Recurring Ending Time: Day of the Week  Time   HH:MM

امه ب هءنن نىذلل ا قولاواخىراتلا لءءا، رركملا اءبلا قولا قءى ف 5. ةوطءلا رركم ساساىل ع قولا قاطر

Time Range Name:

Recurring Starting Time: Day of the Week  Time   HH:MM

Recurring Ending Time: Day of the Week  Time   HH:MM

قبطى ةقطق 6. ةوطءلا

Time Range Name: NewTimeRange

Recurring Starting Time: Day of the Week  Time   HH:MM

Recurring Ending Time: Day of the Week  Time   HH:MM

Apply

Close

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مهتبل ب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إامئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيل وئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل