

يـرـظـانـتـلـا فـتـاهـلـا ئـيـاهـم يـلـع LAN ةـكـبـش ةـلـاـح SPA8000

فـدـهـلـا

اهـلـحـمـسـيـمـم ،اعـم ةـزـهـجـالـا طـبـرت رتـويـبـمـك ةـكـبـش يـه (LAN) ةـيـلـحـمـلـا ةـكـبـشـلـا SPA8000 نـم LAN ةـكـبـش ةـلـاـح ةـحـفـص رـهـظـت .ضـعـبـلـا اهـضـعـبـب لـاصـتـالـا ولـعـا فـتـلـاب زـاهـجـلـل ةـيـلـاـحـلـا ةـكـبـشـلـا تـادـاعـلـا .

اهـرـيـسـفـتـو LAN ةـكـبـش ةـلـاـح تـامـولـعـم ضـرع ةـيـفـيـك حـيـضـوت وـه دـنـتـسـمـلـا اذـه نـم فـدـهـلـا SPA8000 يـرـظـانـتـلـا فـتـاهـلـا ئـيـاهـم يـلـع .

قـيـبـطـلـل ةـلـبـاقـلـا ةـزـهـجـالـا

·SPA8000

جـمـارـبـلـا رـادـصـلـا

•6.1.12

LAN ةـكـبـش ةـلـاـح

رتـخـاو لـوؤـسـمـك ةـدـعـاسـمـلـا بـيـولـا نـيـوكـت ةـادـأ لـجـس يـلـل لـوـخـدـلـا لـيـجـسـتـب مـق 1. ةـوطـخـلـا LAN ةـكـبـش ةـلـاـح ةـحـفـص رـهـظـت . (LAN) ةـيـلـحـمـلـا ةـكـبـشـلـا ةـلـاـح > ةـكـبـشـلـا > مـدـقـتـم

Network		Voice	
Status	Wan Status	Lan Status	Application
Networking Service: NAT			
Auto NetService Private IP Ranges: 10.0.0.0-10.255.255.255,192.168.0.0-192.168.255.255,172.16.0.0-172.31.255.255			
LAN Network Settings			
LAN IP Address:	192.168.1.1	LAN Subnet Mask:	255.255.255.0
Enable DHCP Server:	Yes	DHCP Lease Time:	24 Hours
DHCP Client Starting IP Address:	192.168.1.5	Number of Client IP Addresses:	4
Static DHCP Lease Settings			
Enable	Host Mac Address	Host IP Address	
yes	001c105c42c1	192.168.1.2	Valid Entry
yes	001c105c42c2	192.168.1.3	Valid Entry
yes	001c105c42c3	192.168.1.4	Valid Entry

Undo All Changes

Submit All Changes

ةـيـلـلـا تـلـا مـاسـقـالـا يـلـع LAN ةـكـبـش ةـلـاـح ةـحـفـص يـوتـحـت 2. ةـوطـخـلـا:

Status	Wan Status	Lan Status	Application
Networking Service: NAT			
Auto NetService Private IP Ranges: 10.0.0.0-10.255.255.255,192.168.0.0-192.168.255.255,172.16.0.0-172.31.255.255			

ةـكـبـشـلـا ةـمـدـخ لـوـح تـامـولـعـم رـفـوت — ةـكـبـشـلـا ةـمـدـخ .

ةـمـاعـلـا IP نـيـوانـع يـلـع طـا فـلـل (NAT) ةـكـبـشـلـا نـا وـنـع ةـمـجـرت مـدـخـتـسـت — NAT -

يلج دعاست ،كلذب اهماي ق ي فو .ةصاخ ةكبش ليثمتل يئرم دحاو IP ناو نع مادختساب ةكبش لايصافت ةفرعم نم ةيخرال ةزهجالا عنم لالخنم ةكبش لانا م نيسحت ةصاخال .

يف ةكبش لاءاجأ نم رثكأ وأ ني عاطق طبرل ليصوتل مادختسا متي — Bridge - روسجل مكحتت ،بناجال اذه يف ةهباشتملاو ،تالو حمل فالخب .ربكأ ةدحاو ةكبش لانا تانايب لاي ع طقف رمي نا راي تخاب ،ةكبش لاربع رورملا ةكرح قفدت يف اضيأ صاخال ه عاطق يف ريغ بوغرملا زاهجال ناك اذا يلاتل اعزل .

يتل ةكبش لاة عنق أو IP نيوانع قاطن ضرعي — Auto NetService ل ةصاخال IP تاقاطن . ةصاخال تالاصتال NAT اهمدختسي .

اهنيوكت مت يتل تازيمل لوح تامولعم LAN ةكبش تادادع مسق رفوي 3. ةوطخل نيسحتل لوؤسملل تامولعمل هذه مدختست . (LAN) ةيحلل ةقطنملا ةكبش لاهسفن ةكبش لاي ع ةدوجوملا ةزهجالا ني بل لاصتال .

LAN Network Settings			
LAN IP Address:	192.168.2.1	LAN Subnet Mask:	255.255.255.0
Enable DHCP Server:	Yes	DHCP Lease Time:	24 Hours
DHCP Client Starting IP Address:	192.168.2.5	Number of Client IP Addresses:	4

SPA8000 ب صاخال LAN ذفنم ب صاخال IP ناو نع ضرعي — LAN ةكبش ل IP ناو نع .

مدختسملل ةي عرفل ةكبش لانا عانق ضرعي — ةي عرفل (LAN) ةيحلل ةكبش لانا عانق . ةكبش لانا عانق ةي عرفل IP نيوانع ددع ةي عرفل ةكبش لانا ددحت . ةصاخال ةكبش لانا عانق .

ينعت الو DHCP مدنا ني كمت ينعت م عن . DHCP مدنا قلا ح ضرعي — DHCP مدنا ني كمت . DHCP مدنا لي طعت .

لإ ةحجال لبق IP ناو نع زاهجال اهب ظفحتي يتل ةي نمزلا ةدملا — DHCP راجي لإ تقو . لانا DHCP ل لبق نم رفوم اذه . دي دجتال .

يتل IP نيوانع قاطن نم يلوأل IP ناو نع ضرعي — IP ناو نع أدبي يذل DHCP لي مع . LAN ذفنم ب ني قح لملل ني في ضم ل DHCP مدنا هرفوي .

يذل DHCP مدنا ةحامل IP نيوانع ددع وه اذه — لي مع لبا ةصاخال IP نيوانع ددع . هري فوت متيس .

ةتباتل IP نيوانع لوح تامولعم ةتباتل DHCP راجي لإ تادادع مسق رفوي 4. ةوطخل دي ق نوكتل هذه IP نيوانع نيوكت مت . DHCP مادختساب زاهجلل اهنيوكت مت يتل ددحم تقول مادختسال .

Static DHCP Lease Settings			
Enable	Host Mac Address	Host IP Address	
yes	20aa4b5874a9	192.168.2.2	Valid Entry
yes	20aa4b5874aa	192.168.2.3	Valid Entry
yes	20aa4b5874ab	192.168.2.4	Valid Entry

نكمم ،معن :نارايخ كانه .ال مأ ةنكمم DHCP ريجأت تادادع تناك اذا ام ضرعي — ني كمت . ل.طعم ،ال وأ .

(MAC) طئاسولا لإ لوصولا يف مكحتل ناو نع ضرعي — في ضم ل MAC ناو نع . زاهجال با صاخال .

في ضم ل زاهجال با صاخال IP ناو نع ضرعي — في ضم ل IP ناو نع .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد وء مء مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظءالم ءرء. ةصاءل مءءب
Cisco ءلءت. فرءم مچرت مءمءق ءلءل ةل ءارءءال ةمچرتل عم لاعل او
لءل أمءءاء وءرلاب ءصوء وءءامچرتل هذه ةقءن ءءل وءءل وءءل م
Systems (رفوءم طبارل) ءلصل ءل ءلءلءل دن تسمل