

يرطانتلا فتاهلا ئيهاهم ىلع دعب نع ةرادإلا SPA8000

فدهلا

ةرادإلا مادختسا ب .ت نرتنإلا ربع دي عب ع قوم نم SPA8000 ةرادإ دع ب نع ةرادإلا كل حيتت ب ةرشابم لصتم ريغ رتوي بمك نم ةرادإلا بيو مداخ ىلا لوصولا كنكمي ،دع ب نع ئيهاهم ىلع دع ب نع ةرادإلا نيوكت ةيفيك حرش وه ةلاقملا هذه نم فدهلا SPA8000. يرطانتلا فتاهلا SPA8000.

قيبطتلا لباقلا زاهجلا

SPA8000 نم يرطانت فتاه ئيهاهم .

جماربال رادصا

•6.1.12

دع ب نع ةرادإلا نيوكت

مدختسم وأ لوؤسمك ةدعاسملا بيولا نيوكت ةادأ ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا WAN: ةكبش ةلاح ةحفص رهظت . WAN: ةكبش ةلاح > ةكبشلا > مدقتم رتخاو

Status **Wan Status** Lan Status Application Trunk Status
User Login basic | advanced

Internet Connection Settings
 Connection Type: DHCP

Static IP Settings
 Static IP: NetMask:
 Gateway:

PPPoE Settings
 PPPOE Login Name: PPPOE Login Password:
 PPPOE Service Name:

Optional Settings
 HostName: Domain:
 Primary DNS: Secondary DNS:
 DNS Server Order: Manual DNS Query Mode: Parallel
 Primary NTP Server: 192.168.75.172 Secondary NTP Server:
 DHCP IP Revalidate Timer: 0 Minutes

MAC Clone Settings
 Enable MAC Clone Service: no Cloned MAC Address:

Remote Management
 Enable WAN Web Server: yes WAN Web Server Port: 80

VLAN Settings
 Enable VLAN: no VLAN ID: 1 [0x000-0xFFFF]

Undo All Changes Submit All Changes

[Trunk Status](#)
[User Login](#) [basic](#) | [advanced](#)

دع ب نع ةرادإل مسق ىلإ لفسأل ريرمتلاب مق 2. ةوطخل

Remote Management
 Enable WAN Web Server: **yes** WAN Web Server Port: 80

VLAN Settings

بېو مداخل نيكم تل WAN بېو مداخل نيكم تل ةلدسنم ل ةمئاق ل نم معن رتخأ 3. ةوطخل ل صتم ريغ رتوي بمك نم ةرادإل اب صاخ ل بېو مداخل ل لوصول اب حمسي اذهو WAN. معن يه ةيضا رتفال ةمق ل. فتاهل ل وحمب ةرشابم.

ذفنم م ادختسا متي WAN بېو مداخل ذفنم لقح ي WAN بېو مداخل ذفنم لخدا 4. ةوطخل 80. يه ةيضا رتفال ةمق ل. ATA زاهج WAN ل لوصول ل WAN بېو مداخل

تاداعل ظفحل تاريخي تل لك لاسرا لىل عرقنا 5. ةوطخل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة م ادخت ساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت
ملاعلاء انء مچ م ف ن م دخت سمل م عد ى وت م م دقت ل م شرب ل و
امك ة قق د نوك ت نل ةللأل مچرت ل ضف أن ة ظحال م ى چرئ . ة صاأل م هت غ ل ب
Cisco مچرت م م دقت م تال ة فارت حال ة مچرت ل م لاعل و ه
ى ل أمئ اد وچرلاب ى صؤت و ت مچرتل هذه ة قق د ن م اهت ل وئ س م
Systems (رفو تم طبارل) ى ل صأل ى زى ل چن إل دن تسمل