

# SPA8000 فتاه ئيهاهم ىلع ةكبشلا تاداعا

## فدهلا

ةسلج ادب لوكوتورب) SIP تالوكوتورب لال خ نم ةمدخل نيوكت ةدوج SPA8000 معددي (CoS) ةمدخل ةئف تب ةدحو نئييت نكمي. (يلعفل تقولا لوكوتورب) RTP و (لمعال (CoS) ةمدخل ةئف مادختسا متي. ةكبشلا دادعا لال خ نم (DiffServ) ةعونتملا تامدخالو ةمدخل ةدوج ةطساوب اهمادختسا نكمي ةلماش 7 و 0 نيب حوارتت ةيولوا ةميق ديحتل DiffServ. مدختسملا ةطساوب اهلا سرامتي يتلا مزحلا رورم ةكرح نيب زييمتلل (QoS) يددرتلا قاطنلا ضرع صيصخت ةرادال مدختسملا (QoS) ةمدخل ةدوج لوكوتورب وه، رشع يسادس قيسنتب DiffServ ةميق ليثمت متي. تنرتنلا طئاسو تالاصتال مكحتت امك. RFC2474 راي عم ىلا اذانتسا مدختسملا ةطساوب هؤاشن متي يذلاو متي. (ToS) تامدخال عون ىلا اذانتسا تايولوا اهل يتلا رورملا ةكرح ي DiffServ ةكبشلا دادعا مادختسا متي. ةكبشلا رورم ةكرح ي مزحلا ةيولوا ديحتل ToS مادختسا ل بولطم وه امك ىرخالا تاملعمل او RTP CoS و SIP ميقو، طخلل تقوؤملا نزخمل نيوكتل ئيهاهم ىلع ةفلتخمل ةكبشلا تاداعا ريغت تاءارجا دننتملا اذه حضوي. SPA8000 يرضانتملا فتاهلا

## قيبطتلا لباقلا زاهجلا

- SPA8000

## جماربال رادصا

- 6.1.12

## ةكبشلا تاداعا نيوكت

تارايخ رتخاو لوؤسمك ةدعاسملا بيولا نيوكت ةادا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا رطسلا ةحفص حتفت. L1- L8 > توصلال > ةمدقتم

Line Enable:	yes	Trunk Group:	none
<b>Streaming Audio Server (SAS)</b>			
SAS Enable:	no	SAS DLG Refresh Intvl:	30
SAS Inbound RTP Sink:			
<b>NAT Settings</b>			
NAT Mapping Enable:	no	NAT Keep Alive Enable:	no
NAT Keep Alive Msg:	\$NOTIFY	NAT Keep Alive Dest:	\$PROXY
<b>Network Settings</b>			
SIP ToS/DiffServ Value:	0x68	SIP CoS Value:	3 [0-7]
RTP ToS/DiffServ Value:	0xb8	RTP CoS Value:	6 [0-7]
Network Jitter Level:	high	Jitter Buffer Adjustment:	up and down
<b>SIP Settings</b>			
SIP Transport:	UDP	SIP Port:	5060
SIP 100REL Enable:	no	EXT SIP Port:	
Auth Resync-Reboot:	yes	SIP Proxy-Require:	
SIP Remote-Party-ID:	yes	SIP GUID:	no
SIP Debug Option:	none	RTP Log Intvl:	0
Restrict Source IP:	no	Referor Bye Delay:	4
Refer Target Bye Delay:	0	Referee Bye Delay:	0
Refer-To Target Contact:	no	Sticky 183:	no
Auth INVITE:	no	Reply 182 On Call Waiting:	no
Use Anonymous With RPID:	yes	Use Local Addr In FROM:	no
<b>Call Feature Settings</b>			
Blind Attn-Xfer Enable:	no	MOH Server:	
Xfer When Hangup Conf:	yes	Conference Bridge URL:	
Conference Bridge Ports:	3		

ةكبشلا تادادع| مسق ىل لفسأ ىل ريرمتلاب مق ،رطسلا ؤحفص يف 2. ؤوطخل

سأر يف ؤمدخل لقح عون مادختسا متي .SIP ؤلاسر لمحت يتلا UDP ل IP مزح في نصت ب يضرارتفا لكشب 0x68 ىلع اهن ييغت متي و .مزحلل ؤيولوالا نييغت ل IP

م يق نييغت ب اذه موق ي .SIP CoS ؤم يق لقح يف SIP لئاسرل CoS ؤم يق لخدأ 4. ؤوطخلل 3 اهنأ ىلع اهن ييغت متي و .ىوصقلا ؤيولوالا اهل ايلعلا ؤيولوالا .SIP مزحلل CoS SIP CoS Vale قاطن [0-7] وه يضرارتفا لكشب

قيرط نع 0xb8 ىلع اهن ييغت متي .RTP تانايب لمحت يتلا UDP ل IP مزح في نصت ب قعصل

م يق نييغت ب اذه موق ي .RTP CoS ؤم يق لقح يف RTP تانايب ل CoS ؤم يق لخدأ 6. ؤوطخلل [0-7] وه RTP CoS ؤم يق قاطن .يضرارتفا لكشب 6 ىلع اهن ييغت متي .RTP مزحلل CoS م يق

ىوتسم ددحي .ارايخ رتخأ ،ةكبشلا نافجر ىوتسم ؤلدسنملا ؤمئاقلا نم 7. ؤوطخلل ب صاخلا IP فتاه ؤطساوب نافجرلل تقؤملا نزخمل مزح طبض ؤيفيكة ؤكبشلا نافجر ىل لوصولل نافجرلل تقؤملا نزخمل مزح ليدعت لدعم يف دادعلا اذه مكحتي .Linksys مزح ؤم يق .ةيئات لىل 30 وه نافجرلل تقؤملا نزخمل مزحلل ىندألا دحل .ىندألا دحل ىلعالا نافجرلا تايوتسم ل ربكأ ؤيادبلا نافجرلل تقؤملا نزخمل

- تقوؤملا نافجرلا نزم مجح ليدعت متي ضفخنم لدعم يوتسملا اذه رفوي — ضفخنم — يندألا دحلا ىلا لوصولل هيلإ
- تقوؤملا نافجرلا نزم مجح طبض هدنع متي طسوتم لدعم يوتسملا اذه رفوي — طسوتم — يندألا دحلا ىلا لوصولل
- هيلإ تقوؤملا نافجرلا نزم مجح ليدعت متي عفترم لدعم يوتسملا اذه رفوي — يلاع — يندألا دحلا ىلا لوصولل
- تقوؤملا نزملا مجح ليدعت متي ادج عفترم لدعم يوتسملا اذه رفوي — ادج عفترم — يندألا دحلا ىلا لوصولل نافجرلا
- نزملا مجح ليدعت متي ةيغلل عفترم لدعم يوتسملا اذه رفوي — ةيغلل عفترم — يندألا دحلا ىلا لوصولل نافجرلا تقوؤملا

مكحتت .ارايخ رتخأ ،نافجرلل تقوؤملا نزملا طبض ةلدسنملا ةمئاقلا نم 8. ةوطخلا متي .نافجرلل تقوؤملا نزملا طبض ةيفيكي ف نافجرلل تقوؤملا نزملا ةرياعم نزملا مجح ةكره ةيفيكي ب صاخلا هاجتإلا اءاعإل نافجرلل تقوؤملا نزملا طبض نافجرلل تقوؤملا .

- لفسألولىلعال كرحتلاب تقوؤملا نافجرلا نزملا رايخلا اذه حمسي — لفسألولىلعال .
- طقف لىلعال كرحتلاب تقوؤملا نافجرلا نزملا رايخلا اذه حمسي — طقف لىلعال .
- طقف لفسأل كرحتلاب تقوؤملا نافجرلا نزملا رايخلا اذه حمسي — طقف لفسأل .
- لىلعال مكحت دجوي ال .نافجرلل تقوؤملا نزملا طبض لىلعال رايخلا اذه موقى — لىلعال .

تاريغتلا عيمج لاسرا قوف رقنا 9. ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل