

فتاه ئيهاهم ىلع كرتشملا تامولعم تادادعإ SPA8000

فدهلا

تاملاكمل بلط متي ام دنع لصتملا تامولعم ضرع ىلع كرتشملا تامولعم دعاست
ةقداصملا نيوكت ىلع رداق لوؤسملا نأل طخلال نامأ نيسحت ىلع دعاست امك، ةرداصلا
فتاه ئيهاهم ىلع كرتشملا تامولعم نيوكت ةيفيك لاقملا اذه حرشي . تامجهلا عنمل
SPA8000.

قيبطتل لباقلا زاھجلا

- SPA8000

جماربال رادصا

- 6.1.12

كرتشملا تامولعم نيوكت

> توصلال > مدقتم رتخاو لوؤسمك بيولا نيوكت ةادأ ىلإ لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلال
رطسلا ةحفص حتف متي L1-L8:

Network	Voice
Info	System SIP Provisioning Regional L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T1 T2 T3 T4
Trunk Status User Login basic advanced	
Line Enable:	yes
Trunk Group:	none
Streaming Audio Server (SAS)	
SAS Enable:	no
SAS DLG Refresh Intvl:	30
SAS Inbound RTP Sink:	
NAT Settings	
NAT Mapping Enable:	no
NAT Keep Alive Enable:	no
NAT Keep Alive Msg:	\$NOTIFY
NAT Keep Alive Dest:	\$PROXY

ةمدخلال رطس نيكم تل معن رتخأ رطسلا نيكم ةلدسنملا ةمئاقلا نم 2. ةوطخلال

Subscriber Information	
Display Name:	Nameexample1
User ID:	userexample
Password:	123456
Use Auth ID:	yes
Auth ID:	authenticateid example
Mini Certificate:	CYd1l1fVEodJZOGwXwfAde0MhcbD0kj7LVlzcS Tyk2TZYTccnZ75TuTjj13qvYs=
S RTP Private Key:	QQqrvcvcr6Qd/8R52IEvjOw/ e+Klm4XiiFEpaKmU8UbooxKG36SEdKusp0AQ==

كرتشملا تامولعم ةقطنم ىلإ لفسأل ريرمتلاب مق 3. ةوطخلال

ضرعلا مسا لقح يف لصتملا فرعمك هضرع ديرت يذلا مسالا لخدأ 4. ةوطخلال

فرعم لقح يف رطسلا اذه فيرعتل قحلم مقرك هنييغت يف بغرتم مقر لخدأ 5. ةوطخلال
مدختسملا

رورملا ةم لك لقح يف رطسلا اذهل اهنبيعت ديرت رورم ةم لك لخدا 6. ةوطخلا

فرعملا ةلدسنملا ةمئاقلا نم مدختسملا ةقداصم يف بغرت تنك اذا ام رتخأ 7. ةوطخلا SIP. ةقداصم رورملا ةم لك و ةقداصملا فرعم مادختسمال م عن رتخأ .مدختسملا ةقداصم

فرعم لقح يف رطسلا اذه ىلع هنبيعت ديرت يذلا SIP ةقداصم فرعم لخدا 8. ةوطخلا ةقداصملا

كرتشملا اذهب صاخلا طخلل اهنبيعت يف بغرت يتلا ةريغصلا ةداهشلا لخدا 9. ةوطخلا ةريغصلا ةداهشلا لقح يف

لقح يف ةنمآ ةم لك م عاشنإل همادختسإ متي يذلا صاخلا حاتفملا لخدا 10. ةوطخلا (SRTP) نم آلل يلعفلا تقولا لوكوتورب حاتفم مادختسإ متي .صاخلا SRTP حاتفم ةفوشكملا ريغو ةنمآلا ةيجراخلا تامولعملا و زاهجلا نيب لاصتالا ىلع ظافحلل

[إنه](#) رقنلا ىجرىف ،ديج حاتفم و ةديج Mini ةداهش عاشنإ يف بغرت تنك اذا :**ةظحالم** ةروكذملا ةوطخلا عابتاو

تادادعإلا ظفحل تاريغتللا لك لاسرا ىلع رقنا 11. ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد وء مء مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرت مء مء مء دقتل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل
ىل ةل
(رفوتم طبارل) ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل