

SPA100 ةلسلس ىلع دادمإلا تاملعم نىوكت

فادهألا

جماربالا تايقرت اناثساب، ةنمازملا ةداعإ تاءارجإ ي ف ريفوتلا تاملعم مكحتت ةتباثلا.

ثودح دن ع طبضلل ريفوتلا تاملعم ريغت ةيفيك حيصوت وه دننسملا اذه نم فدهلا ةنعم ةنمازم ةداعإ تاءارجإ.

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

· SPA112

· SPA122

لصفتلاب اءارجإلا

نىوكتلا فيرعت فلم

Provisioning

Configuration Profile

Provision Enable:	<input type="text" value="yes"/>	Resync On Reset:	<input type="text" value="yes"/>
Resync Random Delay:	<input type="text" value="2"/>	Resync At (HHmm):	<input type="text"/>
Resync At Random Delay:	<input type="text" value="600"/>	Resync Periodic:	<input type="text" value="3600"/>
Resync Error Retry Delay:	<input type="text" value="3600"/>	Forced Resync Delay:	<input type="text" value="14400"/>
Resync From SIP:	<input type="text" value="yes"/>	Resync After Upgrade Attempt:	<input type="text" value="yes"/>
Resync Trigger 1:	<input type="text"/>		
Resync Trigger 2:	<input type="text"/>		
Resync Fails On FNF:	<input type="text" value="yes"/>		
Profile Rule:	<input type="text" value="/spa\$PSN.cfg"/>		
Profile Rule B:	<input type="text"/>		
Profile Rule C:	<input type="text"/>		
Profile Rule D:	<input type="text"/>		
Profile Name:	<input type="text"/>	Profile Region:	<input type="text"/>
Log Resync Request Msg:	<input type="text" value="\$PN \$MAC -- Requesting resync \$\$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH"/>		
Log Resync Success Msg:	<input type="text" value="\$PN \$MAC -- Successful resync \$\$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH"/>		
Log Resync Failure Msg:	<input type="text" value="\$PN \$MAC -- Resync failed: \$ERR"/>		
Report Rule:	<input type="text"/>		

Firmware Upgrade

Upgrade Enable:	<input type="text" value="yes"/>	Downgrade Rev Limit:	<input type="text"/>
Upgrade Error Retry Delay:	<input type="text" value="3600"/>		
Upgrade Rule:	<input type="text"/>		
Log Upgrade Request Msg:	<input type="text" value="\$PN \$MAC -- Requesting upgrade \$\$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH"/>		
Log Upgrade Success Msg:	<input type="text" value="\$PN \$MAC -- Successful upgrade \$\$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH -- \$ERR"/>		
Log Upgrade Failure Msg:	<input type="text" value="\$PN \$MAC -- Upgrade failed: \$ERR"/>		
License Keys:	<input type="text"/>		

General Purpose Parameters

GPP A:	<input type="text"/>
GPP B:	<input type="text"/>
GPP C:	<input type="text"/>
GPP D:	<input type="text"/>
GPP E:	<input type="text"/>
GPP F:	<input type="text"/>
GPP G:	<input type="text"/>
GPP H:	<input type="text"/>
GPP I:	<input type="text"/>
GPP J:	<input type="text"/>
GPP K:	<input type="text"/>
GPP L:	<input type="text"/>
GPP M:	<input type="text"/>
GPP N:	<input type="text"/>
GPP O:	<input type="text"/>
GPP P:	<input type="text"/>

Submit

Cancel

Refresh

كلذ يدوي. فتاهال ئيها م نيوكتل ةدعاسملا ةادال نم دادمال > توصلال رتخأ 1. ةوطخال
دادمال ةذفان حتف لال

Configuration Profile			
Provision Enable:	yes	Resync On Reset:	yes
Resync Random Delay:	2	Resync At (HHmm):	
Resync At Random Delay:	600	Resync Periodic:	3600
Resync Error Retry Delay:	3600	Forced Resync Delay:	14400
Resync From SIP:	yes	Resync After Upgrade Attempt:	yes
Resync Trigger 1:			
Resync Trigger 2:			
Resync Fails On FNF:	yes		
Profile Rule:	/spa\$PSN.cfg		
Profile Rule B:			
Profile Rule C:			
Profile Rule D:			
Profile Name:		Profile Region:	

ري فو تال ني كمت ةلدس نمل ةمئاقلا نم معن رتخأ 2. ةوطخل

ةداع لئغشت لئ لكذ ي دؤي . "نئيعتلا ةداع" ةلدس نمل ةمئاقلا نم معن رتخأ 3. ةوطخل لئغشت ةداع لك دعب ةنمازمل

ببستت يتل لئغشتلا ةداع تاي لمع دعب "ةنمازمل ةداع" لئغشت متي نل :**ةطحال**م ةتباتل جامربلل تاي قرت وأ تامل عمل تاي دحت اهيف

يه ةيضارتفالا ةمئاقلا . ةنمازمل ةداع لئ اوشعل ريخأتلا لقحل ةمئاقلا لخدأ 4. ةوطخل 2.

(ةيناث 40 لثمت ، 2 ةيضارتفالا ةمئاقلا ي) ةيناث 20 نم تادحوب لقحل :**ةطحال**م

يناث 3600 ريصقتلا . ةنمازمل ةداع لئ ريودلا لقحل ةمئاقلا لخدأ 5. ةوطخل

ةنمازمل ةداع لئ طعت متي ، ةنمازمل ةداع لئ قرتف لقح يف رفس لاخدأ مت اذا :**ةطحال**م ةريودلا

يناث 3600 ريصقتلا . ةنمازمل ةداع لئ أطخ ةلواحم ةداع لئ ريخأت لقحل ةمئاقلا لخدأ 6. ةوطخل

يه ةيضارتفالا ةمئاقلا . يرابجلا ةنمازمل ةداع لئ ريخأت لقحل ةمئاقلا لخدأ 7. ةوطخل 14,400 يناث.

Configuration Profile			
Provision Enable:	yes	Resync On Reset:	yes
Resync Random Delay:	2	Resync At (HHmm):	
Resync At Random Delay:	600	Resync Periodic:	3600
Resync Error Retry Delay:	3600	Forced Resync Delay:	14400
Resync From SIP:	yes	Resync After Upgrade Attempt:	yes
Resync Trigger 1:			
Resync Trigger 2:			
Resync Fails On FNF:	yes		
Profile Rule:	/spa\$PSN.cfg		
Profile Rule B:			
Profile Rule C:			
Profile Rule D:			
Profile Name:		Profile Region:	

SIP نم ةنمازمل ةداع ةلدس نمل ةمئاقلا نم معن رتخأ 8. ةوطخل

مق ، ةتباتل جامربلل ةي قرت تالواحم ةفاك دعب ةنمازمل ةداع لئغشتل 9. ةوطخل ةي قرتل تالواحم دعب ةنمازمل ةداع لئ ني كمتب

Reset Ync Trigger 1 و Reset Trigger 2 ني لقحل لمئاقلا لخدأ 10. ةوطخل

متي ، TRUE لئ ني تم عمل نيذه يف ةي قطنملا ةلداعملا ميقت دنع :**ةطحال**م

ةنمزملا ةداعل لئغشت

تقوم طيشنتل *FNF* ةلدسنملا ةمئاقلا في *Resync* لشف نم معن رتخأ 11. ةوطخلل ةداعل ةلواحمك اهيلع روثلعل متي مل ةباجتسا ديدحت متي ام دنع اطلخل ةنمزم ةداعل ةلشاف ةنمزم.

تاريغتلا ظفحل لاسرا رزلا قوف رقنا 12. ةوطخلل

ةتباتل جماربل ةيقرت

كلذ يدوي. فتاهل ئي اهم نيوكتل ةدعاسملا ةادلأ نم دادمال > توصلال رتخأ 1. ةوطخلل دداعل ةذفان حتف ىل

Firmware Upgrade	
Upgrade Enable:	yes
Upgrade Error Retry Delay:	3600
Downgrade Rev Limit:	
Upgrade Rule:	
Log Upgrade Request Msg:	\$PN \$MAC -- Requesting upgrade \$\$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH
Log Upgrade Success Msg:	\$PN \$MAC -- Successful upgrade \$\$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH -- \$ERR
Log Upgrade Failure Msg:	\$PN \$MAC -- Upgrade failed: \$ERR
License Keys:	

ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن رتخأ، ةتباتل جماربل ةيقرت تايلمع نيكمتل 2. ةوطخلل ةيقرتل نيكمت.

لصافال نييعتل، ريخأتل ةلواحم ةداعل ةيقرتل اطلح لقح في ةميق لخدا 3. ةوطخلل 3600 يه ةيضارتفال ةميقلا. ةيقرتل ةلواحم لشف ةلاح في ةلواحملا ةداعل ينمزللا ةيناث.

رادصلال مقر ىل لقا اح ضرفي اذهو. *ضفخل* ةعجارم دح لقح في ةميق لخدا 4. ةوطخلل ييضارتفال دداعل. مدقأ رادصلال اهب عوجرلا و ةتباتل جماربل ةيقرت ءانثا لوبقملا غراف.

ةيقرتل طورش ةملمعمل اذه ددحت. ةيقرتل ةدعاق لقح في ةميق لخدا 5. ةوطخلل اهب ةنرتقملا ةتباتل جماربل URL نيوانعو.

Firmware Upgrade	
Upgrade Enable:	yes
Upgrade Error Retry Delay:	3600
Downgrade Rev Limit:	
Upgrade Rule:	
Log Upgrade Request Msg:	\$PN \$MAC -- Requesting upgrade \$\$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH
Log Upgrade Success Msg:	\$PN \$MAC -- Successful upgrade \$\$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH -- \$ERR
Log Upgrade Failure Msg:	\$PN \$MAC -- Upgrade failed: \$ERR
License Keys:	

syslog ةلاسريه هذه. *لجسل* ةيقرت بلطب صاخلا *MSG* لقحل ةميق لخدا 6. ةوطخلل ةتباتل جماربل ةيقرت ةلواحم ةيادب في اهرادصلال متي تل.

syslog ةلاسريه هذه. *لجسل* ةيقرت حاجنب صاخلا *msg* لقحل ةميق لخدا 7. ةوطخلل حاجنب ةتباتل جماربل ةيقرت ةلواحم مامت دعب اهرادصلال متي تل.

متي تل syslog ةلاسريه هذه. *لجسل* ةيقرت لشف *MSG* لقحل ةميق لخدا 8. ةوطخلل ةتباتل جماربل ةلشاف ةيقرت ةلواحم دعب اهرادصلال.

تاريغتلا ظفحل لاسرا رزلا قوف رقنا 9. ةوطخلل

ماعال ضرغل تاددم

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءء ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءنل دن تسمل