

# في تامل الكمل او تاقل حل راطتنا طامنأ نيوكت و SPA112 ىلع ةيميلقإل توصول تاداعإ SPA122

## فدهلأ

وأ يقلح راطتنا فوفص طبضل تامل الكمل ةزيممو ةيقلح راطتنا طامنأ مدختستو  
م تي امنيب طخلال س فن ىلع ني فلل تخملا ني لصلتملا زيمملا متاخلا ددحي . تامل الكمل  
نورظتني ني ذللا ني فلل تخملا ني لصلتملا دي دحتل تامل الكمل راطتنا طامنأ مادختسإ  
راظتنا طامنأ ةزيممو ةيقلح نيوكت ةيفيك لاقملا اذه حرشي . طخلال س فن ىلع  
SPA112 و SPA122 ىلع ةيميلقإل ةلذلا تامل عم في تامل الكمل

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالأ

- SPA112
- SPA122

## جماربلأ رادصلأ

•1.3.2(014)

## ةزيمملا ةقلحلل او تامل الكمل راطتنا يطم ن نيوكت

> توصول رتخاو ةدعاسملا فتاهلأ ئي اهم نيوكت ةادأ ىلإ لوخدلا ل ج س . 1 ةوطخلال  
:ةيميلقإل ةحفصلال حتف متي . يميلقإل

## Regional

Distinctive Ring Patterns			
Ring1 Cadence:	60(2/4)	Ring2 Cadence:	60(.8/.4,.8/4)
Ring3 Cadence:	60(.4/.2,.4/.2,.8/4)	Ring4 Cadence:	60(.3/.2,1/.2,.3/4)
Ring5 Cadence:	1(.5/.5)	Ring6 Cadence:	60(.2/.4,.2/.4,.2/4)
Ring7 Cadence:	60(.4/.2,.4/.2,.4/4)	Ring8 Cadence:	60(0.25/9.75)

  

Distinctive Call Waiting Tone Patterns			
CWT1 Cadence:	30(.3/9.7)	CWT2 Cadence:	30(.1/.1,.1/9.7)
CWT3 Cadence:	30(.1/.1,.1/1,.1/9.7)	CWT4 Cadence:	30(.1/.1,.3/1,.1/9.3)
CWT5 Cadence:	1(.5/.5)	CWT6 Cadence:	30(.1/.1,.3/2,.3/9.1)
CWT7 Cadence:	30(.3/1,.3/1,.1/9.1)	CWT8 Cadence:	2.3(.3/2)

  

Distinctive Ring/CWT Pattern Names			
Ring1 Name:	Bellcore-r1	Ring2 Name:	Bellcore-r2
Ring3 Name:	Bellcore-r3	Ring4 Name:	Bellcore-r4
Ring5 Name:	Bellcore-r5	Ring6 Name:	Bellcore-r6
Ring7 Name:	Bellcore-r7	Ring8 Name:	Bellcore-r8

  

Ring and Call Waiting Tone Spec			
Ring Waveform:	Trapezoid	Ring Frequency:	20
Ring Voltage:	85	CWT Frequency:	440@-10
Synchronized Ring:	no		

Submit Cancel Refresh

## ةزيمم ةيقولح طامنا

يلالاتلا وحنلا ىلع (عاقبيإلا صوصن ىمسي) يرئادلا عاقبيإلا لوقح ميقي فيرعت متي نوكت تقولا نم مك / يئاوثلاب ةمغنلا لاسرا متي تقولا نم مك) ةقولحلا تقوي لامجا ةدمل ةمغن 60(2/4) ةمقيلا رخصتس، لاثملا لابس ىلع. (يئاوثلاب ةتماص ةمغنلا جاوزا لاخدا نكمي. ةيناث 60 رورم ىتح رركتت، ناوٲ 4 ةدمل ةتماص لظت مٲ نيٲيناٲ دحاو يٲخ صن يٲ ةددعتم ةمغن فاقبيإلا لىغشت

Distinctive Ring Patterns			
Ring1 Cadence:	60(2/4)	Ring2 Cadence:	60(.8/.4,.8/4)
Ring3 Cadence:	60(.4/.2,.4/.2,.8/4)	Ring4 Cadence:	60(.3/.2,1/.2,.3/4)
Ring5 Cadence:	1(.5/.5)	Ring6 Cadence:	60(.2/.4,.2/.4,.2/4)
Ring7 Cadence:	60(.4/.2,.4/.2,.4/4)	Ring8 Cadence:	60(0.25/9.75)

تامغنل عاقبيإلا صوصن يه هذو. يرئادلا فاقبيإلا لوقح يٲ ميقيلا لاخداٲ مق 2. ةوطخلا زاهجالاب ةلصتملا فتاوٲلا ىلع ةقباطملا ةزيمملا ةقولحلا

تاريغيٲلا ظفحل لاسرا رزلا قوف رقنا 3. ةوطخلا

## ةزيمملا تاملكملا راطتنا ةمغن طمن

نيٲنل فلتخملا نيٲلصتملا فيرعتل (CWT) ةملاكملا راطتنا تامغن مادختسا متي رطسال سفن ىلع نورطنيٲ

Distinctive Call Waiting Tone Patterns			
CWT1 Cadence:	30(.3/9.7)	CWT2 Cadence:	30(.1/1.1, .1/9.7)
CWT3 Cadence:	30(.1/1.1, .1/1.1, .1/9.7)	CWT4 Cadence:	30(.1/1.1, .3/1.1, .1/9.3)
CWT5 Cadence:	1(.5/5)	CWT6 Cadence:	30(.1/1.1, .3/2, .3/9.1)
CWT7 Cadence:	30(.3/1.1, .3/1.1, .1/9.1)	CWT8 Cadence:	2.3(.3/2)

CWT ل عاقيإلا طئارش يه هذه. CWT Cadence ل قح ي ف مي قلا لاخإب مق 2. ةوطخلل قفاوتملا زيمملا.

تارييغتلا ظفحل لاسرا رزلا قوف رقنا 3. ةوطخلل.

## ةزيمم ةي قح ل راطتنا تامغن عامسأ

Distinctive Ring/CWT Pattern Names			
Ring1 Name:	Bellcore-r1	Ring2 Name:	Bellcore-r2
Ring3 Name:	Bellcore-r3	Ring4 Name:	Bellcore-r4
Ring5 Name:	Bellcore-r5	Ring6 Name:	Bellcore-r6
Ring7 Name:	Bellcore-r7	Ring8 Name:	Bellcore-r8
Ring Waveform:	Trapezoid	Ring Frequency:	20
Ring Voltage:	85	CWT Frequency:	440@-10
Synchronized Ring:	no		

سأر ي ف ةدوجوملا عامسألا يه هذه. ةقح ل مسا لوقح ي ف مي ق لاخإب مق 2. ةوطخلل ةدراولا ةملا كملل 8 - 1 CWT/ةزيمم ةقح ل عاقتنالا ةوعدب صاخلا هي بننالا تامولعم.

Distinctive Ring/CWT Pattern Names			
Ring1 Name:	Bellcore-r1	Ring2 Name:	Bellcore-r2
Ring3 Name:	Bellcore-r3	Ring4 Name:	Bellcore-r4
Ring5 Name:	Bellcore-r5	Ring6 Name:	Bellcore-r6
Ring7 Name:	Bellcore-r7	Ring8 Name:	Bellcore-r8
Ring Waveform:	Trapezoid	Ring Frequency:	20
Ring Voltage:	85	CWT Frequency:	440@-10
Synchronized Ring:	no		

Ring ةلدسنملا ةمئاقلا نم تاملا كملل بولطملا تاجوملا جذومن رتخأ 3. ةوطخلل WaveForm. نينرلا ةراشإل جوم لكش وه اذه.

ةيبيج ةراشإ يه ةقح ل ةراشإ — Sinusoid.

ةفرحنم هبش يه ةقح ل ةراشإ — فرحنم هبش.

نينرلا ةراشإ ددرت وه اذه. ةقح ل ددرت ل قح ي ف بولطملا ةمي قلا لخدأ 4. ةوطخلل زتره 100 لىلا 10 نم حوارتيو.

حوارتيو. ةنانرلا ةيطلوفلا يه هذه. يريادلا دهجلا ل قح ي ف بوعرم ةمي ق لخدأ 5. ةوطخلل ت. لوف 90 و 60 ني ب.

ددرت ل يجرمربلا صنلا وه اذه. CWT ددرتلا ل قح ي ف بولطملا ةمي قلا لخدأ 6. ةوطخلل ةملا كمل راطتنا ةمغن ب صاخلا.

رتخأ ةملا كمل دحاو رطس بيحتسي يتح ةي رئاوطوطخلل عي مج لعجل (ي راي تخإ). 7. ةوطخلل ال وه يضا رتفال دادعإلا. "ةنمازتملا ةقح ل" ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن.



ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لءال وه  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إءل دن تسمل