

،ةدراول مزحلل نيب تقولا ي ف نيابلتلا وه نافجرلا .ةكبشلا نافجر يوتسم ةلدسنملا ةكبشلا نافجر ددحي .راسملا تاريغت وا ،تقوتلا فارجانا ،ةكبشلا ماحدزا نع جتانلا و ةطساوب نافجرلل تقوؤملا نزملا مجح طبض ةيفي ك

Line 1

NAT Keep Alive Msg: \$NOTIFY NAT Keep Alive Dest: \$PROXY

Network Settings

SIP ToS/DiffServ Value: 0x68 SIP CoS Value: 3 [0-7]

RTP ToS/DiffServ Value: 0xb8 RTP CoS Value: 6 [0-7]

Network Jitter Level: very high Jitter Buffer Adjustment: no

حمسي اذهو .نافجرلل تقوؤملا نزملا طبضل ةلدسنملا ةمئاقلا نم ال رتخا 3. ةوطخلا هب ةصاخلا ةومجملا ةميق دنع يقبي ناب ةكبشلا نافجر يوتسم

Line 1

Supplementary Service Subscription

Call Waiting Serv:	no	Block CID Serv:	yes
Block ANC Serv:	yes	Dist Ring Serv:	yes
Cfwd All Serv:	yes	Cfwd Busy Serv:	yes
Cfwd No Ans Serv:	yes	Cfwd Sel Serv:	yes
Cfwd Last Serv:	yes	Block Last Serv:	yes
Accept Last Serv:	yes	DND Serv:	yes
CID Serv:	yes	CWCID Serv:	yes
Call Return Serv:	yes	Call Redial Serv:	yes
Call Back Serv:	yes	Three Way Call Serv:	yes
Three Way Conf Serv:	no	Attn Transfer Serv:	yes
Unattn Transfer Serv:	yes	MWI Serv:	yes
VMWI Serv:	yes	Speed Dial Serv:	yes
Secure Call Serv:	yes	Referral Serv:	yes
Feature Dial Serv:	yes	Service Announcement Serv:	no
Reuse CID Number As Name:	yes		

ليطعت ل اذه ي دوي . "تاملاكملا راطتنا مداخل" ةلدسنملا ةمئاقلا نم ال رتخا 4. ةوطخلا زاهجلا ل ع ةملاكملا راطتنا

لعجي اذهو . "قرطلا ةيثلث تاملاكملا مداخل" ةلدسنملا ةمئاقلا نم No رتخا 5. ةوطخلا تقولا س فن ي ف ني مدختسملا نم ني نثا عم ةثداحم ءارجا ل ع رداق ريغ مدختسملا

توصلا ةيهت

توصلا نيوكت ةقطنم ل ل فسأل ريرم تلاب مق 6. ةوطخلا G.711a و G.711u ا م رتخا . تصلا تاركو و ر ب يه تار ف ش م ل . ل ض ف م ل ز ي م ر ت ل ل ة ل د س ن م ل ة م ئ ا ق ل ا ن م ال ك م ا د خ ت س ا م ت ي . ا ه ل ا س ر ا م ت ا م ك ا م ا م ن ت ا م و ل ع م ل ا ج ا ن ا د ا ع ا ل ع ر د ق ل ا ي ق ل ت م ل ل ل ب ق ة ر ا ش ا ل ل ي ك ي م ا ن ي د ل ا ق ا ط ن ل ا ط غ ض ي ، ك ل ذ ن ي ب ع م ج ل ا د ن ع و . ع ي م ج ت ل ل ن ي ر ا ي خ ل ل . ل ب ق ت س م ل ا د ن ع ة ي ل ص ا ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ج ا ن ا د ا ع ا ل ا ق ح ا ل ا ه ا ق ا ط ن ع س و ي م ت ، ا ه ل ا س ر ا

Line 1

Audio Configuration

Preferred Codec:	G711u	Second Preferred Codec:	Unspecified
Third Preferred Codec:	Unspecified	Use Pref Codec Only:	no
Use Remote Pref Codec:	no	Codec Negotiation:	Default
G729a Enable:	yes	Silence Supp Enable:	no
G726-32 Enable:	yes	Silence Threshold:	medium
FAX V21 Detect Enable:	yes	Echo Canc Enable:	no
FAX CNG Detect Enable:	yes	FAX Passthru Codec:	G711u
FAX Codec Symmetric:	yes	DTMF Process INFO:	yes
FAX Passthru Method:	ReINVITE	DTMF Process AVT:	yes
FAX Process NSE:	yes	DTMF Tx Method:	Auto
FAX Disable ECAN:	no	DTMF Tx Mode:	Strict
DTMF Tx Strict Hold Off Time:	70	FAX Enable T38:	no
Hook Flash Tx Method:	None	FAX T38 Redundancy:	1
FAX T38 ECM Enable:	yes	FAX Tone Detect Mode:	caller or callee
Symmetric RTP:	no	FAX T38 Return to Voice:	no
Modem Line:	no		

32. رادقمب رادقم ال ع فريو ، لخدمك تب 14 ع قوم ي طخ توص μ ري فشت ذخأي — G.711u .
تب 8 ةمي قىل ه لوي و .

تب 8 ةمي قىل ه لوي و تب 13 ع قوم ي طخ توص نوناق ال زي مرت ذخأي — G.711a .

طقف قب س م ال زي مرت ال ج م ان رب مادختسا ةلدس ن م ال ةمئاق ال ن م معن رتخأ . 7 ةوطخ ال
طقف لضف م ال زي مرت لل تامل الك م ال ةف اك مادختسا كل ذ ن م ضي سو .

تمصل ال تبك مدختسي . تمصل م معد ني كمت ةلدس ن م ال ةمئاق ال ن م ال رتخأ . 8 ةوطخ ال
لئلقت لىل ع ةزي م ال هذه لمعت . ةكبش ال لىل ع ةتماصل ال توص ال تاراطا لاسرا بنجت ل
طقف مالكل لاسرا م تي شيح ةكبش لل يددرت ال قاطن ال .

يدصل ال اغل ةزي م مدختست . بناج لىل ن ال يم ةمئاق ن كم ي echo ال ن م ام ترتخأ . 9 ةوطخ ال
لمعي لب بسحف ةم الك م ال ةدوج ني سحت لىل ع لمعي ال اذهو ، لاصت ال ي ف ي دصل ال ةلازال
تمصل ال عمق ني سحت لىل ع اضيأ .

مادختسا م تي . س ك اف ال رورم بولسا ةلدس ن م ال ةمئاق ال ن م Reinvite رتخأ . 10 ةوطخ ال
وأ ةكبش ال لال خ ن م اهريرم م تي ي تي ال تامول عمل ال لئلقت ل هذه س ك اف ال رورم ةقيرط
ةود اذه لسري شيح ب زا جل ال لىل ةلاسر لاسرا ال Reinvite ةقيرط مادختسا م تي و ، اطغض
ةكبش ال لىل مامض ن ال ل فيض م ال زا جل ال لىل .

تاداع ال ن ع ي لخت لل رم ال اغل لىل ع رقا وأ تاداع ال ظفحل لاسرا لىل ع رقا . 11 ةوطخ ال
ةظوف م ال ريغ .

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا