

SPA100 ةلسلس ىلع مدختسمل تادادعإ

فدهلا

رطس لك نييعت نكمي 2 فتاهو و 1 فتاهو ،فتاه طخ يذفنم SPA100 ةلسلس رفوت نييعت راخي SPA100 ةلسلس نم ةدعاسملا نيوكتلا ةادا رفوت .نيعم مدختسمل نم ةلماك ةمزح نع ةرابع ةلاقملا هذه .فتاه طخ لكل مدختسملاب ةصاخلا تاليفتلا تاملكملا هيحوت ةداعإو تاملكملا هيحوت ةداعإ نمضتت يتلاو مدختسمل تادادعإ عيمج لوؤسملل ةرورض تادادعإلا هذه لك نوكت .ةقلحلا تادادعإو عيرسلا بلطلاو ئاقتنالا ةلاقملا هذه حرشت .تادادعإلا هذه نيوكت دعب تقولا رفويو لاعف لكشب لمعيل .انه نييعت ةيفيكتو تاليفتلا هذه ليصفتلاب

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

SPA100 ةلسلس

جماربال رادصا

رادصا 1.2.1(004)

مدختسمل تادادعإ

ةهجاو نم ةيناثلا مدختسمل ةحفصل نيوكتلا ةلباق اضيأ تادادعإلا هذه :ةظحالم conf لىل تادادعإ .ةيموسرلا مدختسمل

Voice > User1 رتخاو بيولا نيوكتلا ةدعاسملا ةادألا لىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا 1: مدختسمل ةحفص حتف متي

User 1

Call Forward Settings

Cfwd All Dest:

Cfwd No Ans Dest:

Selective Call Forward Settings

Cfwd Sel1 Caller:

Cfwd Sel2 Caller:

Cfwd Sel3 Caller:

Cfwd Sel4 Caller:

م 1 رطسلا ةحفص ىلع الوا ةلباقملا تاداعلا نيكم ت لوؤسملا ىلع بجي :**ةظحالم**
ححص لكشب ةزيملا لمعت يكل 1 مدختسملا ةحفص ي ف ددحملا لقحلا كلذ مقرر لاخذ
كارتشا مسق ي ف CFWD No ANS Serv و CFWD Busy Serv و CFWD all Serv نيكم ت م
نم لاصتالا هيحوت ةداع تاداع مسق نيوك ت لب ق 1 رطسلا ةحفص نم لمكمللا ةمدخل
1. مدختسملا ةحفص

ةحفصلا نم مدختسملاب ةصاخلا لاصتالا هيحوت ةداع تاداع مسق ي ف 2. ةوطخل
ل. فسأل ةحفص

Call Forward Settings

Cfwd All Dest:

Cfwd Busy Dest:

Cfwd No Ans Dest:

Cfwd No Ans Delay:

·CFWD All Dest — مقرر لاخذاف، 1 رطسلا ةحفص ي ف CFWD All Serv لقح نيكم ت م اذا —
Cfwd All Dest لقح ي ف تاملكملا عيمج هيحوت ةداع لوؤسملا دير ي ذللا بولطملا فتاهلا
Dest.

·CWD Busy Dest — مقرر لاخذاف، 1 رطسلا ةحفص ي ف CFWD Busy Serv لقح نيكم ت م اذا —
طخ ناك اذا تاملكملا ةفاك هيحوت ةداع ي ف لوؤسملا بغير ي ذللا بولطملا فتاهلا مقرر
CFWD ل لوغشم Dest لقح ي ف الوغشم فتاهلا

·CFWD No ANS Dest — مقرر لاخذاف، 1 رطسلا ةحفص ي ف CFWD No ANS Serv لقح نيكم ت م اذا —
م اذا تاملكملا عيمج هيحوت ةداع لوؤسملا دير ي ذللا بولطملا فتاهلا مقرر لاخذاف
CFWD No ANS Dest لقح ي ف لصتملا مقررلا نم ةباج اكانه نكي

·CFWD No ANS Delay — ريخأتلا لاخذاف — ريخأت CFWD No ANS Delay لقح ي ف
ي عدتسملا مقررلا نم ةباجتسا اكانه نكي م
هيحوت ةداع متتس ف، ةباج ةيأ درت مل اذاو، ددحملا تقولا ةلاسرلا هذه رطتنتسو
ةيناث 20 وه يضارتفالا دادعلا. ةملاكملا

زاهجلا اذ ىلع يئاقنتالا لاصتالا هيحوت ةداع تاداع نيكم ت اضيأ نكمي :**ةظحالم**
بوغرم ةهجو مقرر ىل ددحم مقرر نم ةملاكم ليوتحت متي، ةزيملا هذه نم ةدعاسم مادختساب
بولطم ةهجو مقرر ىل تاملكم 8 ىل لصي ام هيحوت ةداع نكمي .هي ف

ةحفصلاب يئاقتنالالاصتالاهيجوت ةداع| تاداع| مسق ىل| لقتنا 3. ةوطخلال

Selective Call Forward Settings

Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>
Block Last Caller:	<input type="text"/>	Accept Last Caller:	<input type="text"/>

هيجوت ةداع| لوؤسمال دي ري يذلا ددحملال مقررلا لخدأ — CFWD SEL1-8 لصتمال:
CFWD SEL1 لصتمال ل قح ي ف رخآ مقرر ىل| ةملاكملال

هيل| ةملاكملال هيجوت ةداع| لوؤسمال دي ري يذلا ةهوجلال مقرر لخدأ — CFWD SEL1-8 Dest
CFWD SEL1 Dest ل قح ي ف 2 ةوطخلال ي ف ددحملال مقررلا ةطساوب هؤاعدتسا دنع

لكش ب ههيجوت ةداع| متت يذلا لصتمال مقرر ل قحلال اذه ي ف لخدأ — CFWD Last Caller
الاصتالاهيجوت ةداع| طيشنت زمر مادختساب CFWD Last Dest ىل| طشن

رېخالال لصتمال ةملمعمل هيجوتال ةداع| مقرر ل قحلال اذه ي ف لخدأ — CFWD Last Dest
ب CFWD ةصاخلال

رخآ ةمدخ ربع هرطح مت يذلا لصتمال فرعلم ل قحلال اذه ي ف لخدأ — ي عدتسم رخآ رطح:
بجحلل ي عدتسم

ةمدخ ربع هلوبق مت يذلا لصتمال فرعلم ل قحلال اذه ي ف لخدأ — ي عدتسم رخآ لوبق:
"ي عدتسم رخآ لوبق".

ةحفصلاب "عيرسلا بل لطلال تاداع|" مسق ىل| لقتنا 4. ةوطخلال

Speed Dial Settings

Speed Dial 2:	<input type="text"/>	Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	<input type="text"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>
Speed Dial 6:	<input type="text"/>	Speed Dial 7:	<input type="text"/>
Speed Dial 8:	<input type="text"/>	Speed Dial 9:	<input type="text"/>

بغر ت يذلا فتاهال مقرر لخدأ، 2-9 ةعرسالال بل لطل لوقحل ةبسنلاب — 2-9 ةعرسالال بل لطلال
دي ربلل 1 عيرسلا بل لطلال مقرر ةحتف زجح مت. قباطمزال رزال مقرر ىل| هنبيعت ي ف
يتوصلال

ةحفصلاب "ةيليمكتال ةمدخلال تاداع|" مسق ىل| لقتنا 5. ةوطخلال

Supplementary Service Settings

CW Setting:	yes	Block CID Setting:	no
Block ANC Setting:	no	DND Setting:	no
CID Setting:	yes	CWCID Setting:	yes
Dist Ring Setting:	yes	Secure Call Setting:	no
Message Waiting:	no	Accept Media Loopback Request:	automatic
Media Loopback Mode:	source	Media Loopback Type:	media

راظتنا مادختس ال او معن ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — ةئبعتلا نزو دادعإ:
معن ىلع يضارتفالا نبيعت مت . تاملكملا لكل تاملكملا

ةفاكل لصتملا فرعم رطحل ال او معن ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — CID دادعإ رطح:
"ال" ىلع يضارتفالا نبيعت متي . تاملكملا

متي . ةلوهجملا تاملكملا رطحل ال او معن ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — ANC دادعإ رطح:
"ال" ىلع يضارتفالا نبيعت متي .

ـ(حاعزال مدع) DND راخي مادختس ال او معن ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — DND دادعإ:
"ال" ىلع يضارتفالا نبيعت متي .

فرعم عاشنإ راخي مادختس ال ، ال او معن ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — CID دادعإ:
معن ىلع يضارتفالا نبيعت مت . لصتملا

لصتملا فرعم عاشنإ مادختس ال ، ال او معن ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — CWID دادعإ:
معن ىلع يضارتفالا نبيعت مت . ةملاكملا رطنتني يذلا لصتملا

ةقلحل مادختس ال ، ال او معن ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — ةصصخملا ةقلحل دادعإ:
معن ىلع يضارتفالا نبيعت مت . ةزيمملا

اهنييعة ةلاح في . "ال" او "معن" ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — "نمآلا لاصتالا" دادعإ:
ىلع بلطلا راخي مدختسملل نوكتو ، ةنمأ ةرداصل تاملكملا عيمج نوكت ، "معن" ىلع
تاملكملا عيمج نوكت ، "ال" ىلع اهنييعة ةلاح في . ةملاكملا نامأ ليطعتل 19*
18* ب لاصتالا لالخنم ةنمأ ةملاكم ءارجإ راخي مدختسملل نوكتو ، ةنمأ ريغ ةرداصل

ةهجاو ىلع "معن" ىلع Secure Call Serv نبيعت مت اذا ال دادعإ اذله لمعي ال : ةطحال
رطسلا

معن ىلع اهنييعة مت اذا . ال او معن ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — لئاسرلا راظتنا:
"ال" ىلع يضارتفالا نبيعت متي . VMWI ةراشإو ةأتالا ةمغن طشنت اهنا

او "يئاقلت" او "ادبأ" ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — طئاسولا عاجرتسا بلط لوبق:
ديدت ةلاح في . ادبأ عاجرتسالا تاملكم لبقت ال اهنا ، ادبأ ديدحت متي مل اذا . "يودي"
نريسي ، يودي ديدحت مت اذا . نينر ءارجإ نود ايئاقلت تاملكملا لبقي هناف ، يئاقلت
نبيعت متي . عاجرتسالا ادب لبقي ايودي ةملاكملا ءاقنتنا نييعة سوافتاهل
يئاقلت ىلع يضارتفالا

ضرتفملا عاجرتسالا عضو ، ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — طئاسولا عاجرتسا عضو:
متي . ءارملاو ردصملا يه تاراخي . طئاسولا عاجرتسا بلطل ةملاكم ءارجإ دنع اي لحم
ردصملا ىلع يضارتفالا نبيعت متي .

ضرتفي يذلا عاجرتسالا عون ، ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — طئاسولا عاجرتسا عون:
ةمزحو طئاسو يه تاراخي . طئاسو عاجرتسا ةي لمع بلطل ةملاكم ءارجإ دنع اي لحم
طئاسولا ىلع نبيعت متي .

ةحفصلل يف ةزيمملا ةقلحلل تاداعل مسق ىل لقتنا 6. ةوطخلل

Distinctive Ring Settings			
Ring1 Caller:	<input type="text"/>	Ring2 Caller:	<input type="text"/>
Ring3 Caller:	<input type="text"/>	Ring4 Caller:	<input type="text"/>
Ring5 Caller:	<input type="text"/>	Ring6 Caller:	<input type="text"/>
Ring7 Caller:	<input type="text"/>	Ring8 Caller:	<input type="text"/>

ةقلل ليغشتل لصتملا مقر طمنو ،لوقحل هذه يف لخدأ — لصتملا 1 - 8 ةقلل .
نيلصتم 8 ىل لصي املا ةزيمم

ةحفصلل يف "ةقلحلل تاداعل" مسق ىل لقتنا 7. ةوطخلل

Ring Settings			
Default Ring:	<input type="text" value="1"/>	Default CWT:	<input type="text" value="1"/>
Hold Reminder Ring:	<input type="text" value="8"/>	Call Back Ring:	<input type="text" value="7"/>
Cfwd Ring Splash Len:	<input type="text" value="0"/>	Cblk Ring Splash Len:	<input type="text" value="0"/>
VMWI Ring Policy:	<input type="text" value="New VM Available"/>	VMWI Ring Splash Len:	<input type="text" value="0"/>
Ring On No New VM:	<input type="text" value="no"/>		

متي .يضارتفالا ةقلحلل طمن ،ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — ةيضارتفالا ةقلحلل .
1 ىل ةيضارتفالا نييعت

ل CWT ل ةيضارتفالا طمنلاو ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — CWT ل ةيضارتفالا طمنلا .
1 ىل ةيضارتفالا نييعت متي .(تاملكملا راطتنا)

ريكذتلل ةيرئادلا ةكبشلل طمن ،ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — ريكذتلل ةقلل دقع .
8 ىل ةيضارتفالا نييعت متي . راطتناال عضو يف فتاهل نوكي ام دنع زاجتل ةملاكمب .

ةداعل راعشال ةقلحلل طمن ،ةلدسنملا ةمئاقلا جذومن رتخأ — لاصتالا ةداعل ةقلل .
7 ىل ةيضارتفالا نييعت متي . لاصتالا

ةملاكم هيحوت ةداعل دنع ةقلحلل ةيادب ةدم ،لقلل اذه يف لخدأ — Cfwd Ring Splash Len .
0 ىل ةيضارتفالا ةمئاقلا نييعت متي .(ةينات 10.0 ىل 0 نم حوارتت)

م تي ام دنع ةيرئادلا ةكبشلل ليغشت ةدم لقلل اذه يف لخدأ — Cblk Ring Splash Len .
0 ىل ةيضارتفالا ةمئاقلا نييعت متي .(ةينات 10.0 ىل 0 نم حوارتت) ةملاكم رطح

ةلدسنملا ةمئاقلا نم لقلل اذهل ةيلتلا تاراخيلا دحل رتخأ — VMWI ةقلل جهن .
رفوتي ديدج VM ىل لتتبت ريصقتلا

- ةقلحلل شيوشت ليغشت متي يف ،ديج رفوتم VM ديدجت مت اذا — ديدج رفوتم VM .
ةديج ةيتوص لئاسر كانه نأ املاط

- م تي ذئنيح ،VM ةينقتب ارفوتم ديدجل حبصأ اذا — ةديجل VM ةزيم رفوتت -
ةلاسرلا يقلت اهيف م تي يتلا ةطقنلا دنع ةكبشلل شيوشت ةزيم ليغشت
ىلوالا ةديجل ةيتوصلا

- م تي ،اهديجت متي ةديج VM ةلاسر لوصو ةلاح يف — ةديج VM ةلاسر لصت -
ةديجل ةيتوصلال ديدجل لئاسر ددع ةدايز دنع ةقلحلل شيوشت ليغشت

لوصول دن عة يرئادلا ةكبشلا ليرغشت ةدم لقحلا اذه يف لخدأ — VMWI Ring Splash Len
نيرر عت متي . ينات 0 to 10.0 دملا VMWI ةراشإ قيبطت لبقة دي دج لئاسر
0. لعل ةيضارتفالا ةميرقلا

دي دحت ةلاح يف .ال وأ م عن ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — دي دج VM دوجو مدع لعل ةقلا
ةلاسرر يتوصلال ديربلال مداخ لسرر ام دنع يقلا شيشوشت ليرغشت ب ATA موقري ، م عن
متي . يتوصلال ديربلال لئاسرر عيمجة ةعارق مت دق هنا لئاسرر عيمجة SIP NOTIFY لئاسرر
"ال" لعل ةيضارتفالا نيرر عت

اهتيرجأ يتلا تاريريغتلا ظفحل لئاسرر قوف رقنا 8. ةوظخلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن ت س م ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا