

ئىياھم ىلغ قۇملاكمىلا ئىزىم تادادغى نىوكىت SPA100 Series Phone Adapter فٲاه

فدهلا

لثم ، تاملاكمىلل قفلتخم تازىم نىوكىت كل حىتى امم ، ادغ قديقم لاصتالا ئىزىم تادادغى
فىم كحىللا نم دىزملا ئىزىملا هذه كل حىتت . ئراوطلا ماقراو ، تارمتؤملاو ، لاسرالا
قۇملاكمىلا عادا نىسحتو قۇملاكمىلا .

قۇملاكمىلا لاصتالا ئىزىم تادادغى نىوكىت قىفىك حىضوت وه دنتسىملا اذھ نم فدهلا
SPA100 Series.

قىبىطىلل قىلباقىلا قۇملاكمىلا

SPA100 قىلباقىلا

چماربىلا رادىلا

1.3.1 (003)

لاصتالا ئىزىم تادادغى

طىلا > توىلا رىخا قۇملاكمىلا فٲاهلا ئىياھم نىوكىت قادا ىلا لوخدلا لچس . 1 قۇملاكمىلا
رىسسىلا قىفصحتفىمى

User 1

Call Forward Settings	
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Delay:	20

Selective Call Forward Settings	
Cfwd Sel1 Caller:	1234
Cfwd Sel2 Caller:	9234*
Cfwd Sel3 Caller:	2365*
Cfwd Sel4 Caller:	1234567????
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Dest:	12345678901
Cfwd Sel3 Dest:	1234567????
Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>

Submit Cancel Refresh

لاصتالا ئىزىم تادادغى قىطنم ىلا لفسال رىرمتلاب مق . 2 قۇملاكمىلا

Call Feature Settings			
Blind Attn-Xfer Enable:	yes ▾	MOH Server:	www.mohexample.com
Xfer When Hangup Conf:	yes ▾	Conference Bridge URL:	conferencebridgeexample
Conference Bridge Ports:	8 ▾	Enable IP Dialing:	yes ▾
Emergency Number:	1111111111,2222222222	Mailbox ID:	2584

عملاقال نم لقنل مٲ "يمأل روضحل" ل اهن ييعت ديرت يتل ةل احل رتخأ. 3 ةوطخل قيرط نع بقارم لقن ذيفنن ATA ل ةزيمل هذه حيتت *Attn-Xfer* نيكمت ةلدسنم لظافحل عم ةملاكمل لقن ب موقت اهليطعت دنع ، ةملاكمل لقن و ةل احل ةملاكمل اهان تالاصتال الك لىل

عضو يف نوكي ام دنع لقنل اعادتسال اهن ييعت ديرت يتل ةل احل رتخأ. 4 ةوطخل ةنكمم ةزيمل هذه نوكت ام دنع *Xfer When Hangup Conf* ةلدسنم ل عملاقال نم رمتؤم ل رمتؤم ةملاكم اهاننا دنع ATA لقن ب موقت اهانف

ةلدسنم ل عملاقال نم رمتؤم ةملاكم يف نيكراشم ل ددعل لىصقأل دحل رتخأ. 5 ةوطخل *تارمتؤم ل رسج ذفانم*.

ئراوطل مقرر ل قح يف تال صافب ةلوصفم ل ئراوطل ماقراً طامناً لخدأ. 6 ةوطخل طبرل شالف ةزيم عجرت .مدقتل دي ق ةملاكمل دوجو اناثأ ةتقؤم ل ةركاذل لىطعتل ئراوطل ةملاكم اهاننا دع ب يعي بطل اهعضو لىل

يف لىقلىل توصول قفد مداخ ب صاخال URL ناو نع وأ مدختسم ل فرعم لخدأ. 7 ةوطخل *MOH* مداخ ل قح

ةجراخال تارمتؤم ل معدل *تارمتؤم ل رسج* URL ناو نع يف مداخال مسا لخدأ. 8 ةوطخل

نيكمت ةلدسنم ل عملاقال نم IP بلط لىل اهن ييعت ديرت يتل ةل احل رتخأ. 9 ةوطخل *[userID@]a.b.c.d[:port]* وه قيسننل *IP* بلط

امن ي ب ، *حاتفم ل لىل "@" زمرل ريشيو ، ةيمقر اميق "userID" مدختسي نأ بجي :**ةطخال م** نإف ، ذفنم مقرر ي فوت متي مل اذإ . 255 و 0 نيب حوارتت اميق C و D و B و A نم لك لثم ي 5060 وه لىضارتفال ذفنم ل

ديربل ةبلع فرعم ل قح يف ديربل ةبلع فرعم مقرر لخدأ. 10 ةوطخل

اهتيرجأ يتل تاريغتل لظافل لاسرل قوف رقنا. 11 ةوطخل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقदन ةتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يصلأل يزلچنلإ دن تسمل