

يلى قفدتىملا توصلما مداخل تاداعل نيوكت SPA100 ةلسلسلا نم فتاوهلا تائيهام

فدهلا

نم ياب توصل ردىم لىصوت ةينام (SAS) قفدتىملا توصلما مداخل ةزيم كل حيتت
قفدت توصل ردىم زاهجك اهمادختساو رطسالا

طوطخل قفدتىملا توصلما مداخل تاداعل نيوكت ةيفيك هيجوت وه ةلاقملا هذه نم فدهلا
SPA100 ةلسلسلا نم فتاوهلا تائيهام يلى (2 طخال او 1 طخال) توصلما

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

SPA100 ةلسلسلا

جماربال رادىلا

1.3.2 (014)

توصلما طوطخل SAS تاداعل نيوكت

م تي . Voice> Line 1 / Line 2 رتخاو فتاوهلا تائيهام نيوكت ةادأ يلى لوخدلا ل جس . 1 ةوطخل
رطسالا ةحفصحتف:

Line 1	
General	
Line Enable:	yes
Streaming Audio Server (SAS)	
SAS Enable:	yes
SAS DLG Refresh Intvl:	50
SAS Inbound RTP Sink:	192.168.46.25

SAS نيكم ةلدىنملا ةمئاقلا نم توصلما قفدت ةزيم نيكمتل معن رتخأ . 2 ةوطخل
ةرداصلما تاملكملا دنبلما مادختسا نيكمي ال ، رايخال اذه نيكمتل دنع . لقلحلا ي
لقن لوكتورب مزحو ةدراولا تاملكملا يلى ةمئاقلا دللا نم مديتسملما نيكمتيسو
لصلتلا يلى (RTP) قفدتىملا توصلما يلى ةلقلا تقولا .

مزل لاسراب قفدتىملا توصلما مداخل هيف موقى يذلا ينىمزلما لصلال لخدأ . 3 ةوطخل
SAS DLG Refresh InterVL لقلحلا ي (SIP) تاسللجلا ءدب لوكتوربو ، ةسللجلا شيدحت
ال ما اطنلن لازي ال لصلتلاب لاصلتالناك اذا ام ديدحتل لئاسر ةزيملا هذه لىسرت
ةيناث 30 هه ةيضارتفالا ةميقلا . يناث from 0 to 255 دىملا .

ردىم لقلحلا ي RTP لوحملا IP ناووع و (FQDN) لمالكلا لىهؤم لاجم مسا لخدأ . 4 ةوطخل
ي SAS رطس لبق نم ةميقلا هذه مادختسا م تي . SAS صارقأ كرحملا دراولا RTP تانايب
ل . يمع نم ةدراو ةلدىملا رل ةباجتسالل (SDP) لمعلا ةسللجلا فصو لوكتورب

و c = 0.0.0.0 مديتسا مديتسا ف ، 0 يواست تناك و ةميقلا هذه ديدحت م تي مل اذا : **مظحال**
ي لى RTP لوكتورب ي لاسرا مدعب SAS لىمع رابخل SDP لوكتورب ي ف a = sendonly

توصلنا قفدتب SAS ليمع موقيس، ةيرفص ريغ ةمي ق ديحت ةلاح يف. اذه SAS رطس
SAS طخب صاخلا IP ناونع مادختس ا متيسف، \$IP ةمي ق لاناك اذا. ددحم لاناونع لانا
رطس لانا RTP مزح قفدتب SAS ليمع موقيس، ةلاح لانه يفو. $a = \text{sendrecv}$ و $c = \text{line}$ يف
SAS.

تادادع لانا ظفحل لاسرا لانا 5. ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىلچنل اءل دن تسمل