

لوصول طاقن ىلع تباثلل جماربلا ةقرت WAP121 و WAP321

فدهل

يتل ااطخألل حالصا اضيا اهنكمي و ةمدقتم تازيم ةديجلل ةتباثلل جماربلا تارادصا نمضتت
ثدحأ مادختساب ةكبشلل زاهج اءا نيسحت نكمي . ةكبشلل ةزهجأ ىلع اقباس ةدوجوم تناك
وآ TFTP لىمع لالخ نم ةتباثلل جماربلا ةقرت تايلىمع ارجا نكمي . ةتباثلل جماربلا
HTTP/HTTPS.

نم WAP121 و WAP321 لوصول طاقنل تباثلل جماربلا ةقرت ةيفيك لاقملا اذه حرشي
TFTP مءاخ وآ HTTP/HTTPS لىمع لالخ.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- WAP121
- WAP321

جماربلا لىزننل URL ناونع

[WAP121](#)

[WAP321](#)

ةتباثلل جماربلا ةقرت

ةقرت > ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ةءعاسملا ةاءال ىللى لوخدلا لىجستب مق 1. ةوطخلل
UpgradeFirmware ةحفص رهظت . ةتباثلل جماربلا

Upgrade Firmware

PID VID: WAP321-A-K9 V01

Firmware Version: 1.0.3.4

Transfer Method: HTTP/HTTPS
 TFTP

Source File Name: No file selected.

Note: Uploading the new software may take several minutes
point will restart and resume normal operation.

زاهجال لوح ةمهم تامولعم ةحفصلل ىلع رهظي.

·لوصول ة طقنل درومل فرعم وحتنملا فرعم ضرعي — PID VID

·يلحل تباثل جم انربل رادصا ضرعي — تباثل جم انربل رادصا

لقح يف ةبولطملا ةتباثل جم انربل لقن ةقيرطب صاخلا رز قوف رقنا 2. ةوطخلا لقنلا ةقيرطب

·ةتباثل جم انربل ةقيرتل زاهل مدختسم ةهجاو هذه لقنلا ةقيرطب مدختست — HTTP/HTTPS
[ةتباثل جم انربل ةقيرت](#) ىل عجا، ةتباثل جم انربل ةقيرت نم عونلا اذى ىل لوصول
[HTTP/HTTPS مادختساب](#)

·TFTP (TFTP) طسبملا تافللملا لقن لوكتورب مداخ هذه لقنلا ةقيرطب بلطتت —
مداخلا اذى ىل دوجوملا فلملا نم تباثل جم انربل ةقيرتب WAP موقى. اهلا لوصول WAP
TFTP مداوخ ليزنت نكمى. رتويبمكلا ىل TFTP مداخ ليزنت بچى، ةقيرطبلا هذه مادختسال
لوصول ةطقنل تباثل جم انربل ثدحأ ظفح نم دكأت. [إنه](#) TFTPd64 أو TFTPd32، اعويش رثكألا
[جم انربل ةقيرت](#) ىل عجا، ةتباثل جم انربل ةقيرت نم عونلا اذى ىل لوصول TFTP. مداخ ىل
[TFTP مادختساب ةتباثل](#)

HTTP/HTTPS مادختساب ةتباثل جم انربل ةقيرت

Upgrade Firmware

PID VID: WAP321-A-K9 V01

Firmware Version: 1.0.3.4

Transfer Method: HTTP/HTTPS
 TFTP

Source File Name:

Note: Uploading the new software may take several minutes point will restart and resume normal operation.

·اقباس هليزنت مت يذلا ةروصللا فلم حتفاو حفت رز ىل رقنا 1. ةوطخلا

·نم ىرخأ عاونأ لمعت ال .tar. فلم رفوتملا ةتباثل جم انربل ةقيرت فلم نوكى نأ بچى: **ةطخال**
فلملا قيسنت

·ديدل تباثل جم انربل قيبطتل ةقيرت قوف رقنا 2. ةوطخلا

Upgrade Firmware

The new software has been successfully uploaded to the AP.

The AP will now save the new software, load it, reboot and come up with the last saved configuration.

The AP will be unavailable while the upgrade is taking place. Do not power down the access point while the upgrade is in process.

This process will take approximately 6 minutes.

Upon completion, the AP will re-boot and the Logon page will be displayed so that you can re-login.

If the IP address of the AP has changed, you will need to access the Logon page manually at its new IP address.

Please wait, upgrade in progress:



درج م پ و . ة ل م ع ل ل م ت ك ت ي ت ح ث ي د ح ت ل ل م د ع ا ج ر ل ا . ق ئ ا ق د ع ض ب ة ي ق ر ت ل ل ق ر غ ت س ت : ة ظ ح ا ل م
ع ي م ج د ق ف ي د ق . ة ي د ا ع ل ل ة ي ل م ع ل ل ف ن ا ت س ت و د ي ه م ت ل ل ل و ص و ل ل ة ط ق ن د ي ع ت ، ة ي ل م ع ل ل م ا م ت ا
ز ا ه ج ل ل ة ي ق ر ت ا ن ث ا ت ق و م ل ك ش ب ل ا ص ت ا ل ا ر ا ي ت ل ل ا ب ن ي ل ل ص ت م ل ل ا ع ل م ع ل ل

ن م د ي ز م ل . م ا ظ ن ل ل ص خ ل م ة ح ف ص ن م ة ي ق ر ت ل ل ض ر ع ن ك م ي ، ة ي ق ر ت ل ل ل ا م ت ك ا د ر ج م ب : ة ظ ح ا ل م
و Cisco WAP121 ل و ص و ط ا ق ن ي ل ع ة ل ا ق م ل ل م ا ظ ن ص خ ل م ة ل ا ح ي ل ا ع و ج ر ل ا ي ج ر ي ، ت ا م و ل ع ل ل
WAP321.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا