

# طاقن ىلع ةيساسأل ماظنل تاداعل نيوكت WAP321 و WAP121 لوصول

## فدهل

WAP زاغ فيرعتل اهم ادختسإ متي يتل تامولعمل نيوكت ىلع ماظنل تاداعل دعاست  
ةكبشلا يف.

Cisco WAP121 و WAP321 لوصول طاقنل ةيساسأل ماظنل تاداعل نيوكت دنتسمل اذح حرشي  
WAP321.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- WAP121
- WAP321

## جماربل رادصل

·1.0.3.4 [WAP121 و WAP321]

## ماظنل تاداعل نيوكت

تاداعل > ةرادل رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادال ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخل  
ماظنل تاداعل ةحفص حتف متي. ماظنل

### System Settings

Host Name:	<input type="text"/>	(Range: 1-63 Characters)
System Contact :	<input type="text"/>	(Range: 0-255 Characters)
System Location:	<input type="text"/>	(Range: 0-255 Characters)

يذل WAP زاغ مسا وه اذح. فيضملا مسا لقح يف زاوجل فيضم مسا لخدأ 2. ةوطخل  
يف زاغ فيرعتل فيضملا مسا مدختسي. لوؤسمل لباق نم طقف هنييحت متي  
بجي نكلو، تالصالو ةيمقر ةيدجبا فرحأ ىلع فيضملا مسا يوتحي نا نكمي. ةكبشلا  
ماقرا 3 رخأ X لشمي شيح، "WAPX" وه يضارثفالا فيضملا مسا. تالصالو عم ادبي ال  
WAP ب صاخلا MAC ناوع نم.

### System Settings

Host Name:	<input type="text" value="WAP321"/>	(Range: 1-63 Characters)
System Contact:	<input type="text" value="user@example.com"/>	(Range: 0-255 Characters)
System Location:	<input type="text" value="Device_location_name"/>	(Range: 0-255 Characters)

لثم ،م اظنللا لاصتاهج ل قح ي ف لوصولاه طقنل ل لاصتاهج تامول عم ل خدأ .3 ةوطخللا قلع تي امي ف هب ل لاصتاهج متيس يذللا صخشلا فاتاه مقرر وأ ي نورتكلل دي رب ناو نع ل لاصتاهج لي صافات نوكت نا نكمي . لوصولاه طقنل ل قلع تملا تالكشم لاب ةجود زملا ساب تقالا ةمالع فالخب ،اي زمرو افرح 255 ل ل لصي ام مدختسملا

ع قوم ل قح ي ف لوصولاه طقن اه ي ف دجوت ي تلالا ةقطنملا وأ ع قوم ل ل خدأ .4 ةوطخللا ةكبشلا ي ف زاهجلا ل ل فرع تلال له سال نم نوكتيس ،م اظنللا ع قوم ل ل ادانتسا .م اظنللا جود زملا ساب تقالا فالخب ،اي زمرو افرح 255 ل ل مسالا لصي نا نكمي

تادادع ل ل ظفحل ل ل ظفح ل ل ع ر قنا .5 ةوطخللا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل