

لوصلو طاقن ىلع ماظنلا صخلم ةلاح WAP121 و WAP321

فدهلا

لوصلو طاقن لوح ةيساسألا تامولعمل ةفرعمب مدختسملل ماظنلا صخلم حمسي روثلا لهسي ثيحب ماظنلا ليغشت ادب تقوو جم انربلا رادصا و زاغلا زارط فصو لثم مدختسملل ةكبشلا تايئاصح احيات. هتفيظو لاطعت و ا زاغلا لاطعت ةلاح يف لىع لوكوتوربلا و لوصلو ةطقن اهليغشت يتلا تامدخلا لوح ةيساسألا تامولعمل ضرع دعاست و ةكبشلا تايئاصح ةلاح ضرع يف ةلاقملا هذه دعاست. ةمدخلا همدختست يذلا Cisco WAP121 و WAP321 لوصلو طاقن ىلع ماظنلا صخلم ةلاح ضرع يف

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- WAP121
- WAP321

جماربلا رادصا

• 1.0.3.4

ماظنلا صخلم ةلاح

ةلاحلا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
ماظنلا صخلم ةحفص حتف متي. ماظنلا صخلم > تايئاصحالا و

System Summary

Refresh

PID VID: WAP121-A-K9 V01
Serial Number: SER15510KYK
Base MAC Address:
Firmware Version: 1.0.3.4
Firmware MD5 Checksum: 0d362810bdb50fc1c4c3d9dfb5f73c30
Host Name: wap872aac
System Uptime: 0 days, 3 hours, 4 minutes
System Time: Fri Dec 31 1999 15:04:36 PST
Power Source: PoE

TCP/UDP Service Table

Service	Protocol	Local IP Address	Local Port	Remote IP Address	Remote Port	Connection State
For Internal Use	TCP	127.0.0.1	8001	All	0	Listening
For Internal Use	TCP	127.0.0.1	8002	All	0	Listening
For Internal Use	TCP	192.168.1.245	1990	All	0	Listening
HTTP	TCP	All	80	All	0	Listening
HTTPS	TCP	All	443	All	0	Listening
HTTP	TCP	192.168.1.245	80	192.168.1.45	56272	Time_wait
HTTP	TCP	192.168.1.245	80	192.168.1.45	56280	Time_wait
HTTP	TCP	192.168.1.245	80	192.168.1.45	56264	Time_wait
HTTP	TCP	192.168.1.245	80	192.168.1.45	56304	Time_wait
HTTP	TCP	192.168.1.245	80	192.168.1.45	56312	Time_wait
HTTP	TCP	192.168.1.245	80	192.168.1.45	56288	Time_wait
HTTP	TCP	192.168.1.245	80	192.168.1.45	56296	Time_wait
HTTP	TCP	192.168.1.245	80	192.168.1.45	56248	Time_wait
HTTP	TCP	192.168.1.245	80	192.168.1.45	56273	Time_wait

ماظننلا صخلم ةقطنم نمض ةيلاتلا تامولعملل ضرع متي:

· لوصول ةطقنل (VID) رادصلإا فرعمو (PID) جتنملا فرعم ضرعي — PID VID.

· لوصول ةطقنل ليلسلسلتلا مقرلا ضرعي — ليلسلسلتلا مقرلا.

· لوصول ةطقنل MAC ناوع ضرعي — لساسألا MAC ناوع.

· لوصول ةطقنل ليلال جمانربلا رادصلإا ضرعي — تباثلا جمانربلا رادصلإا.

· صخلم ليراب تخاللا عومجمل ضرعي — MD5 تباثلا جمانربلل ليراب تخاللا عومجمل.

ةئزجتلا ةميق وه اذه يرابتخالال عومجملال .يلالال تباثلال جمانربلل (MD5) 5 ةلاسرلل نم ققحتلل اذه عاشنإ متي .تباثلال جمانربللا ةيقرت ءاهتنا دعب اهؤاشنإ متي يتلا جماربلا ليزنت مت يذلا بيولال عوم اهرفوي يتلا يرابتخالال عومجملال ةئزجت ةميق تباثلال جمانربلا ليزنت مت هنأ ينعي اذهف ،ةئزجتلا ميق تقباطات اذإ .هنم ةتباثلال ةتباثلال جماربلا ةمالس نم ققحتلل MD5 مقرر مادختسا متي .حاجنب

زاهجلل ني عملال فيضمال مسا ضرعي — فيضمال مسا

لوصولال ةطقن تنالك قئاقدلوال اعاسلوال مايلالاب تقولال ضرعي — ماظنلال لمع تقو .ليغشت ةداعإ رخأ ذنم رمتسم لكشب لمعت

يلالال ماظنلال تقو ضرعي — ماظنلال تقو

ةقاط رصم ناك اذإ ،لاثلما ليلبس يلعل ،زاهجلا ةقاط رصم ضرعي — ةقاولال رصم .(PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاولال ديوزتلا هنأ يلعل رهظي مث لوحم نع ةرابع زاهجال

TCP/UDP ةمدخل لودج نمض ةيلالال تامولعملال ضرع متي

رفوتمال ةمدخلال مسا ضرعي — ةمدخلال

ةمدخلال ةطساوب مدختسملال لقنلال ةقبط لوكوتورب ضرعي — لوكوتوربال

ريشت .ةلصتمال ةمدخلال لثاممال ةكبشلال زاهجل IP ناووع ضرعي — يلحملال IP ناووع .ةمدخلال هذه مدختسي نا نكمي زاهجال يلعل IP ناووع يا نا يلعل ،لكل ،ةميقلال

مقرر مادختسا متي .ةني عملال ةمدخلال يلحملال ذفنمال مقرر ضرعي — يلحملال ذفنمال .لاصتالال تابلط يقلتل ذفنمال

ةلصتمال ةمدخلال لثامي يذلا ديبال فيضم لل IP ناووع ضرعي — ديبال IP ناووع .ةكبشلال كلت في ةديعبال ةفيضمال تائيبلال عيجم نا يلعل ،لكل ،ةميقلال لت ةمدخلال مدختست نا نكمي

ةمدخلال نرتقمال ديبال فيضم لل يلحملال ذفنمال مقرر ضرعي — ديبال ذفنمال

تالاح .ةمدخلال هم مدختست يذلا لوكوتوربال لاصتالال ةلاح ضرعي — لاصتالال ةلاح .هي TCP ل لاصتالال

فاشتكال رظتنيو ،لاصتالال تابلط لوبقل زهاج مداخلال نا يلعل ريشي — عامتسالال - لاصتالال بلط

اهلابقتساو مزحلال لاسرلا متيو ةطشن لاصتالال لمع ةسلج نا يلعل ريشي — Active

مدخالو ليلعملال نيب لاصتالال عاشنإ مت هنأ يلعل ريشي — عاشنإل ديقي -

مت يذلا رارقإل يقلتل ديبال فيضم لل راطتالال تقو يلعل ريشي — Time Wait - لاصتالال ءاهنإ بلطل مداخلال ةطساوب هلاسرا

طقف "طشن" ةلاح في تالاصتالال ضرع متي ،UDP يلعل ةبسنلاب :**ةطحال**

تامولعملال شحأ ضرعو ةشاشلال شي دحتل شي دحت قوف رقنا (يرايخإ) .2 ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل اءل دن تسمل