

# لوصول طاقن ىلع 802.1X ةقداصم نيوكت WAP121 و WAP321

## فدهل

ةكبشپ ليصوتلا (بلاطملا اب اضيا فرعيا) فيضم لواحي امدنع 802.1X ةقداصم ي ف و نامال تالوكوتورب معددي ةقداصم مداخ مادختساب قداصملا ةكبشلا زاغ ىمسي ، ةنمؤم هذهب . يقلملا ةيوه نم ققحتلل ، (EAP) عسوتملا ةقداصملا لوكوتورب و RADIUS ةكبشلل نامال نم ةيفاضا ةقبط ةكبشلا زاغ رفوي ، ةقيرطلا

ليمعك WAP121 و WAP321 لوصول طاقن نيوكت ةيفيك دنتسملا اذع حرشي 802.1X ةقداصملا

## قبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- WAP121
- WAP321

## جماربال رادصا

• 1.0.3.4

## 802.1X رداصم ةئيهت

> ماظنلا ناما رتخاو ببول ةئيهتلا ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا بلاطملا نيوكت ةحفص رهظت . 802.1X مقلم

## 802.1X Supplicant

### Supplicant Configuration

Administrative Mode:  Enable

EAP Method: MD5

Username: example-username (Range: 1 - 64 Characters)

Password: ..... (Range: 1 - 64 Characters)

### Certificate File Status

Certificate File Present: Yes

Certificate Expiration Date: Dec 26 18:43:36 2019 GMT

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

### Certificate File Upload

Transfer Method:  HTTP  TFTP

Filename:  No file chosen

بلاطك لمعل نم زاهج ل نيكمتل يرادل اعضولا لقح يف نيكم نم ققحت 2. ةوطخل

نم (EAP) عسوتملا ةقداصملا لوكوتورب بولسأل بسانملا عونلا رتخأ 3. ةوطخل

128 ىل مجح ي نم تانايبلا ريفشتل اهمادختسا متي ةيمزراوخ نع ةرابع MD5 — MD5 . تانايبلا ريفشتل ماعلا حاتفملا ريفشت ماظن MD5 ةيمزراوخ مدختستو ، تب

ةقداصمب PEAP موقيو ، انسجم انام رفوي ةقداصم بولسأ وه يمحملا EAP — PEAP . مداخل اهرصبي يتلا ةيمقرلا تاداهشلا لالخ نم ةيكلساللا ةيحملا ةكبشلا ءالمع ةقداصملا مداخلو لمعل ني برفشم SSL/TLS قفن ءاشن قيرط نع

تانايبلا ةمالسو نامأل رفوي ريفشت لوكوتورب وه (TLS) لقنلا ةقبط نامأ — TLS . ثبعلا مدع TLS نمضي ، لمعلو مداخل لصتي امذنع . تنرتنإل ربع لاصتال TLS يف MD5 فئاظوم ماعلا مداخلتسا متي . ةيجراخ ةهج ي لبق نم ةيصلال ءلاسراب

لوصولو ةطقن امه مدختست نيذلل رورملا ةملاك و مدختسملا مسا لخدأ 4. ةوطخل

تاداعلا ظفحل ظفح ىلع رقنا 5. ةوطخل

SSL ةداهش . ال ما ادوجوم ةداهشلا فلم ناك اذا ام ةداهشلا فلم ءلاح ةقطنم رهظت : **ةظحام** لاصتا ءارجاب بيولا ضرعتسم لحمسي قداصم عجرم لبق نم ايمقر ةعقوم ةداهش

[ذخأم ؤقبط ؤداهش ؤرادا](#) ؤلاقم ىلإ عؤرا ،اهن ىوكو ؤ SSL ؤداهش ؤرادإل .بىولا مءاخب نم آ  
[WAP321 و WAP121 لوص و طاقن ىلع \(SSL\) ؤنم آلا لىص و تللا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل