

لوصول طاقن ىلع ذفنملا تاداع| نيوكت WAP121 و WAP321

فدهل

ق فدت ي ف مكحتلاو تانايبلا لقن هاجت| نييعتل ذفنملا تاداع| مادختسا متي ي ف تباچيم 10 ىلع ذفنملا ةعرس نييعت نكمي . ةكبشلا ربع رمت ي تانايبلا ىلع هاجتإلا يئانث لاسرالا نييعت نكمي ، اضيأ . ةيناثلا ي ف تباچيم 100 وأ ةيناثلا هانكمي ال ضعبل اهضعبب ةلصتملا ةزهجال نا هاجتإلا ي داجا لاصتالا ينع ي . half وأ full نكمي ، لماكل هاجتإلا يئانث لاصتالا ي ف هنا شيح . تقولا سفن ي ف مزحلا لاسرا . تقولا سفن ي ف لاسرالا ةزهجال

ةجاج كانه نوكت ام دنع WAP121 و WAP321 ىلع ذفنملا تاداع| نيوكت مزلي ةئي طب ةكبشلا ربع رورملا ةكرح نوكت ام دنع اهجالص او ويرانيسلا ءاطخا فاشكتسال نوكت ام دنع ىتح اهطاقسإ مت ي تال مزحلا نم ريثكلال كانه نوكت ام دنع وأ ةيغلل يئانث لاسرالا ي ف ةلكشم ثودح ي ف كلذب بست ي دق . ةيغلل ةلوعشم ريغ ةكبشلا اهسفن هاجتإلا يئانث لاسرالا ةعرسال نوكت نا بجي . ةعرسال قباطت مدع وأ هاجتإلا ي ف ضعبل امهضعبب عم نالصاوتي نيذللا ني زاهجال ني ب

WAP121 و WAP321 لوصول طاقن ىلع ذفنملا تاداع| نيوكت ةي ف ي ك لاقملا اذه حرشي .

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- WAP121
- WAP321

جماربال رادصا

• 1.0.3.4

ذفنملا تاداع| نيوكت

تاداع| > LAN رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىل ل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال
ذفنملا تاداع| ةحفص رهظت . ذفنملا

Port Settings

Operational Status

Port Type: 100M-Copper

Link: Up, 100M Full Duplex

Administrative Settings

Auto Negotiation: Enable

Port Speed: 10M
 100M

Duplex Mode: Half
 Full

Green Ethernet Mode: Enable

لليغشت الة للاح ة قطنم في ذفنم لكل ة ليات ال تامولعمل اضرع متي

هليغشت يراج ال ذفنم ل ا عون — ذفنم ل ا عون.

ة عرس ل او (هجات ال ا ي دا ح ا و ا ل م ا ك) ذفنم ل ل هجات ال ا ي ئ ان ث ل ا س ر ل ا ل ا ع و — ط ا ب ت ر ا :
(ة ين ا ث ل ا ي ف ت ب ا ح ي م 10/100).

ر ق ن ا ، ة ل ل ا ح ال ا ل ا ح ال ا ي ف ر ي ي غ ت ي ا ن ع ف ش ك ل ل ا و ا د ا د ع ل ا ل ا ث ي د ح ت ل (ي ر ا ي ت خ ا |). 2 ة و ط خ ل ا
ث ي د ح ت ق و و ف .

ض و ا ف ت ل ا ر ا ي ت خ ال ا ل ا ع ن ا خ د ح ، "ة ر ا د ا ل ا ت ا د ا د ع ل ا ل ا" ة ق ط ن م ي ف (ي ر ا ي ت خ ا |). 3 ة و ط خ ل ا
ع و و و ي ئ ا ق ل ل ت ل ا ض و ا ف ت ل ا ل ا ص ت ا ت ا ع ر س ب ل و و و ل ا ة ط ق ن ل ل ا م س ل ل ي ئ ا ق ل ل ت ل ا
ت ا د ا د ع ل ا و ح ا ي ئ ا ق ل ل ت ل ا ض و ا ف ت ل ا م ت ي ، ة ز ي م ل ا ه ذ ه ن ي ك م ت د ر ج م ب و . ه ج ا ت ال ا ل ا ي ئ ان ث ل ا س ر ل ا ل ا
ا ه ا ك ي ر ش ع م ه ج ا ت ال ا ل ا ي ئ ان ث ل ا س ر ل ا ل ا و ا د ا د ع ر س ل ا .

6 ة و ط خ ل ا ل ا ل ا ي ط خ ت ل ل ا ب م ق ف ، ي ئ ا ق ل ل ت ل ا ض و ا ف ت ل ا ن ي ك م ت م ت ا ذ ا : **ت ق و ل ا**

Administrative Settings

Auto Negotiation: Enable

Port Speed: 10M
 100M

Duplex Mode: Half
 Full

Green Ethernet Mode: Enable

ي ه ة ح ا ت م ل ا ت ا ر ا ي خ ل ا . ذ ف ن م ل ا ع ر س ل ق ح ي ف ب و ل ط م ل ا ع ا ق ت ن ا ل ا ر ز ر ق ن ا . 4 ة و ط خ ل ا

عېمچ نېوكت بچې .ةېناتللا يف تباچيم 10 نوكتل ايودي ذفنملا ةعرس ددحي — م 10·
اهل يغبني ناك اذا ةېناتللا يف تباچيم 10 ةعرسب ةكبشلا يف ةلصتملا ةزهجالا
ضعبلا اهضعبب لاصتالا.

نېوكت بچې .ةېناتللا يف تباچيم 100 نوكتل ايودي ذفنملا ةعرس ددحي — رتم 100·
يغبني ناك اذا ةېناتللا يف تباچيم 100 ةعرسب ةكبشلا يف ةلصتملا ةزهجالا عېمچ
ضعبلا اهضعبب لاصتالا اهل.

لاسرياللا عضو لقح يف بولطملا هاجتالا يئانث لاسرياللا عضو يلع رقنا .5 ةوطخلا
لمعت يكل لصتملا زاهجالا عم راتخملا لاسرياللا عضو قفاوتي نا بچې .هاجتالا يئانث
:يه ةحاتملا تارايللا .ححص لكشب ةكبشلا

·نېعم تقوي يف دحاو هاجتالا يلع تانايبلا لقن رصتقي - فصنلا·

·يف لاسرياللا بصتملا زاهجالا او زاهجالا نم لكل حمسي لمكلا هاجتالا يئانث لاصتالا·
تقولاسفن.

WAP321 لوصو ةطقنلا لارضالا تنرثيالا عضو حاتي ال :**ةطحالم**

ةقاطلا كالهتسا ليلقتل مدختست ةينقت يه ررضالا تنرثيالا (ي رايتخا) .6 ةوطخلا
عضو نيكمتل .ةفلكتلل اري فوت رثك او ةئيبلل ةقادص رثك اهل عچي امم ،ام زاهج يف
·تنرثيالا ررضالا **عضولا** رايتخالا ةناخ ددح ،رضالا تنرثيالا

·تادادعالا ظفحل **ظفح** يلع رقنا .7 ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچم اءمچرئى. ةصاأل مءتبلب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مءم دقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لءل او
ىل اءمءاد ةوچرلاب يصوءو تامچرتل هذه ةقदनء اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنل دن تسمل