

# ةكبشلا ةرادا لوكوتوربل فدهلا نيوكتلا WAP121 لوصول طاقن ىلع (SNMP) طيسبلا و WAP321

## فدهلا

تامالعا لاسرا متي يذلا ةرادالا زاهجو ةلسرمل ةلاسرلا نم لك ىل SNMP فده ريشي  
يف تاريغت يا ثودح ةلاح يف مدختسمل مالعال همادختسا متي .هليل ليكول  
مساو UDP ذفنمو IP ناووعو فدهلا مسا بسح فده لك فيرعت متي .ةكبشلا  
SNMP ريديم لىل مالعا لئاسرك SNMP فادهأ تامالعا لاسراب SNMPv3 موقوي .مدختسمل  
نكلو رارقالا مدختست ال خاخفلا نال فدهلا ميلست نمضي اذهو .تامالما نم ال دب  
مدختست تامولعمل

ىلع (SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادا لوكوتوربل فادهأ نيوكت ةيفيك لاقملا اذه حرشي  
SNMPv3 فادهأ معدت يتلا WAP321 و WAP121 لوصول طاقن

نيوكتل SNMP فادهأ نيوكتل لبق SNMP مدختسم تانويكت لامك ا بچي :**ةطحال**  
WAP121 لوصول طاقن ىلع ةلاقملا SNMP مدختسم نيوكتل ىل عجرا ،SNMPv3 يمدختسم  
و WAP321.

## قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

- WAP121
- WAP321

## جماربال رادصا

•1.0.3.4

## فده SNMP

> SNMP رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخل  
فادهالا ةحفص حتف متي .فادهالا:

### Targets

#### SNMPv3 Targets

| IP Address           | UDP Port             | Users                |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

دك فادهأ ةينامث WAP زاهج معددي .ديج SNMP فده ةفاضلا ةفاضلا قوف رقنا 2. ةوطخل  
ىصقا.

**Targets**

SNMPv3 Targets

|                                     | IP Address    | UDP Port | Users |
|-------------------------------------|---------------|----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.1.145 | 80       | New   |

Add Edit Delete

Save

هتفاضل تم تي ذللا ديديل فدهللا عم قفاوتت تي للاراي تخاللا ةناخ ددح. 3 ةوطخللا

ريرحت قوف رقنا. 4 ةوطخللا

لقح يي فدهللا يقلت متيس يذللا ديعلللا SNMP ريدمب صاخلل IP ناووع لخدأ. 5 ةوطخللا  
IP ناووع

ذفنم مادختسا متي. UDP ذفنم لقح يي فدهللاب نرتقملا UDP ذفنم لخدأ. 6 ةوطخللا  
UDP و 65535 و 0 نيبحوارتيو. تانايبلا لاسرلال ةانقك UDP

نكمي. "نومدختسملا" ةلدسنملا ةمئاقلا نم فدهللاب هنارقلا م دختسملا رتخأ. 7 ةوطخللا  
هذه رهظت. UDP ذفنم و IP ناووع سفن ب ني فل تخم ني م دختسم يلا فدهللا لاسرلا  
ني م دختسملا ةحفص يلع مهؤاشنلا مت ني ذللا ني م دختسملا ةفاك ةمئاقلا

ظفح ةقطق. 8 ةوطخللا

**Targets**

SNMPv3 Targets

|                                     | IP Address    | UDP Port | Users |
|-------------------------------------|---------------|----------|-------|
| <input type="checkbox"/>            | 192.168.1.145 | 80       | New   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.1.90  | 120      | User  |

Add Edit Delete

Save

SNMPv3 فادهأ لودج يي فدهللا راي تخاللا ةناخ ددح، دوجوم فده ريرحتل (يراي تخلا). 9 ةوطخللا  
ظفح قوف رقنا و ةبولطملا تاريغي للا ءارجاب مق. ريرحت قوف رقنا و

يي فدهللا راي تخاللا ةناخ ددح، ةمئاقلا نم هن يوكت مت فده ةلازال (يراي تخلا). 10 ةوطخللا  
فدح قوف رقنا و SNMPv3 فادهأ لودج

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل