

تاكبشلا ةرادا لوكوتورب ةماعلا تادادعلا WAP121 لوصول طاقن ىلع (SNMP) طيسبلا و WAP321

فدهلا

ةكبشلا ةرادا مدختسي لوكوتورب وه (SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادا لوكوتورب
ةدعاسمب اهتكراشمو اهنيزختو SNMP تالجس. اهتنايصو احوالصوا ءاطخالا فاشكتساو
لېكوو ةرادا ءزهجا ىلع لمعي يذلا (NMS) ةكبشلا ةرادا ماظن: نيسيئر نيجمانرب
ثلاثلاو يناثلا نيرادصلا WAP321 و WAP121 نم لك معدني. ةرادملا ءزهجالا ىلع لمعي
طيسبلا لاصتالا ةكبش ةرادا لوكوتورب نم.

و WAP121 لوصول طاقن ىلع ةماعلا SNMP تادادعلا نيوكت ءيفيك لاقملا اذه حرشي
WAP321.

قيبطتلل ءلباقلا ءزهجالا

- WAP121
- WAP321

جماربلا رادصا

•1.0.3.4

SNMP ل ةماعلا تادادعلا

ةحفص حتفت .ماع > SNMP رتخاو لوصول ءطقن نيوكت ءادا ىلا لوخدلا لجس 1. ءوطخلا
ةماعلا:

General

Global Settings

SNMP: Enable

UDP Port: (Range:1025-65535, Default: 161)

SNMPv2c Settings

Read-only Community: (Range: 1 - 256 Characters. Alphanumeric and special characters are allowed.)

Read-write Community: (Range: 1 - 256 Characters. Alphanumeric and special characters are allowed.)

Management Station: All
 User Defined

NMS IPv4 Address/Name: (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname max 253 Characters)

NMS IPv6 Address/Name: (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx / Hostname Max 253 Characters)

SNMPv2c Trap Settings

Trap Community: (Range: 1 - 60 Characters.. Alphanumeric and special characters are allowed.)

Trap Destination Table

	Host IP Address Type	Hostname/IP Address
<input type="checkbox"/>	IPv4	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname max 253 Characters)
<input type="checkbox"/>	IPv4	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname max 253 Characters)
<input type="checkbox"/>	IPv4	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname max 253 Characters)

Global Settings

SNMP: Enable

UDP Port: (Range:1025-65535, Default: 161)

SNMP نې كېم تـل "نې كېم تـراي تخـالـا ؤنـا خ دـح" ؤمـاعـال تـاداعـالـا ؤقـطـنـم يـف 2 ؤوـطـخـلـا

SNMP لېمـع هـيـلـا عـمـتـسـيـس يـذـلـا UDP ذـفـنـم مـقـر لـخـدا ؤـفـنـم لـقـح يـف 3 ؤوـطـخـلـا لـوـصـولـا تـابـلـطـلـا

مـل اـذا 12 ؤوـطـخـلـا لـيـلـا يـطـخـتـلـا بـمـقـف ؤـفـنـم لـقـح يـف بـغـرـت نـكـت مـل اـذا: تـقـولـا لـيـلـا عـجـرا SNMPv3 تـاداعـالـا نـيـو كـتـل SNMPv3 مـادخـتـسـا مـتـيـسـف ؤـفـنـم لـقـح يـف 3 ؤوـطـخـلـا لـوـصـولـا طـاقـنـ لـيـلـا عـ (SNMP) طـيـسـبـلـا ؤـكـبـشـلـا ؤـرادـا لـو كـوتـورب ضـرع قـرط نـيـو كـتـل WAP121 و WAP321.

SNMPv2c Settings

Read-only Community: (Range: 1 - 256 Characters. Alphanumeric and special characters are allowed.)

Read-write Community: (Range: 1 - 256 Characters. Alphanumeric and special characters are allowed.)

Management Station: All
 User Defined

NMS IPv4 Address/Name: (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname max 253 Characters)

NMS IPv6 Address/Name: (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx / Hostname Max 253 Characters)

عـمـتـجـمـلـا مـسـا. طـقـف ؤـعـارـقـلـل عـمـتـجـم لـقـح يـف طـقـف ؤـعـارـقـلـل عـمـتـجـم مـسـا لـخـدا 4 ؤوـطـخـلـا ؤـمـلـكـ وـا ؤـطـيـسـب ؤـقـدـاصـم ؤـيـلـا كـ لـمـعـي مـدخـتـسـمـلـا لـبـق نـم هـؤـاشـنـا مـتـحـلـاص مـسـا وـه بـجـي SNMP لـيـمـع نـم تـانـايـبـلـا بـلـطـا هـنـكـمـي يـتـلـا ؤـكـبـشـلـا لـيـلـا عـ زـهـجـالـا دـيـقـتـل رـورم عـم لـسـرـمـلـا لـبـق نـم ؤـلـسـرـمـلـا بـلـطـلـا ؤـمـزـح يـف ؤـلـسـرـمـلـا عـمـتـجـمـلـا ؤـلـسـلـس قـبـاطـتـنـا ؤـطـلـسـلـا طـقـف ؤـعـارـقـلـل رـورمـلـا ؤـمـلـكـ حـنـم تـ. لـيـكـولـا زـاهـج لـيـلـا عـمـتـجـمـلـا ؤـلـسـلـس

طوق تامولعمل دادرستال.

يف اهب حومسمل SNMP ةومجم تايلمعل ةباتكلالو ةعارقلل عم تجم مسا لخدأ 5. ةوطخلال فرعت يتللا ةزهجالا نم طوق تابلللالو ةباتكلالو ةعارقلل عم تجم لوق رورم ةملك هذه. مدختسمل لبق نم ءاشنإ مت مسا اذه. اذه عم تجم مسا اهب سفن ليلكوللا اذه لعل تادادعال ليدعتو لمعال نم تامولعمل دادرستال كل حمست

موجه بنجتل صصخم ءيش ل رورملا تاملك نم لك ريغت نسحتسمل نم :**ةطخال**م ءابغال نم ناملال.

ةطحم لوق يف ةرادلل ةطحم ليضفت رايخال بسانملا رايخال رز قوف رونا 6. ةوطخلال (MIB) ةرادلل تامولعمل ةءاق يف ةدوجوملا ميقلل ةبقارمب ةرادلل ةطحم موقت. ةرادلل اءثيحتو.

لالخ نم WAP لوكوتورب لوصولاب ةكبشلال يف تاطحمال ءيمجل حمسي — لكلال. ةرادلل ةطحمك SNMP.

نم ةومجم وءني عم ةطحم لوصولال ءيناكمإ نم دحي — مدختسمل لبق نم فرعم. تاطحمال.

9. ةوطخلال ليللي طختلاب مقوف، ةقباسلال ةوطخلال يف لكلال رايخال مت اذا :**تقول**.

SNMPv2c Settings

Read-only Community: (Range: 1 - 256 Characters. Alphanumeric and special characters are allowed.)

Read-write Community: (Range: 1 - 256 Characters. Alphanumeric and special characters are allowed.)

Management Station: All User Defined

NMS IPv4 Address/Name: (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname max 253 Characters)

NMS IPv6 Address/Name: (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx / Hostname Max 253 Characters)

لخدأف، ةقباسلال ةوطخلال يف "مدختسمل لبق نم فرعم" ترتخأ دق تنك اذا 7. ةوطخلال لوق يف WAP لوصولال قح كيدل نوكي نأ ديرت يتللا ةرادلل ةطحم IPv4 ناونع ذفنت يتللا ةرادلل تاطحم ليللي (NMS) ةكبشلال ةرادلل ماظن ريشي. NMS IPv4 مسا/ناونع اءيف مكحتللاو ةرادلل ةزهجالا ةبقارمب موقت يتللا تاقيبطتلا

ةطحم IPv6 ناونع لخدأف، WAP ةطساوب امدختسم IPv6 ناونع ناك اذا (يرايخال). 8. ةوطخلال NMS ل IPv6 مسا/ناونع لوق يف WAP لوصولال قح كيدل نوكي نأ ديرت يتللا ةرادلل

SNMPv2c Trap Settings

Trap Community: (Range: 1 - 60 Characters. Alphanumeric and special characters are allowed.)

	Host IP Address Type	Hostname/IP Address	
<input checked="" type="checkbox"/>	IPv4	<input type="text" value="192.168.1.233"/> (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname max 253 Characters)	
<input checked="" type="checkbox"/>	IPv6	<input type="text" value="2001:da8:8643::8a2f:370:7231"/> (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx / Hostname Max 253 Characters)	
<input type="checkbox"/>	IPv4	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname max 253 Characters)	

Save

عم تجم لوق يف SNMP تارابتخال طبترملا يملعال عم تجم مسا لخدأ 9. ةوطخلال تامولعمل لعل يوتحت يتللا ريدملا ليللي نو نم تامالعال يه تامالملا. ةمالملا مسا اهلخال مت يتللا ةلسلسلال زاهجالا نم ةلسرمللا تامالملا مدختست. ليلكوللا عم.

ءونللا رتخاو فيضم لل IP ناونع رايخال ءناخ دح، ةمالملا ءهجو لودج يف 10. ةوطخلال ناونع ءون لوق يف ةلدسنملا ءمائلال نم (IPv4 و IPv6) فيضم لل IP ناونع بسانملا ليللت يتللا ةبسانملا ةرادلل تاطحم ءامسا وءني واونع ليللي اذهو. فيضم لل IP

ةرادم لاةزهأال انم تامئالم

IP ناونع/فضم لاسا لقح يف ةمئالم لل IP ناونع وأ فضم لاسا لخدأ. 11 ةوطخال

ىصقأ دحك تارم ثالث ىتح 11 و 10 تاوطخال راركت كنكمي: **ةطخال**م

نوكتلل ظفحل **ظفح** قوف رقنا. 12 ةوطخال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا