

WAP131، WPA-PSK دي قىعت نىوكت، WAP351، و WAP371

فدهل

ةرفوتمل تاراىخلال نم دىدعل كانه (VAP) ةىضارتفا لوصو ةطقن نىوكت دنن WPA-PSK، ب اضى فورعملال (WPA Personal) دىدحت مت اذى. نم لكش ب عالمعل ةقداصلم دىقعتل تابلطتم نىوكت كنكمى، (اقبسم كرتشم حاتم - WiFi Protected Access) و نامال ةدايزى لى ادىقعت رثكال حىتافملى دوت. ةقداصلم لى ةمدختسمل حىتافملى

و WAP131 لى WPA-PSK دىقعت نىوكت ةىفكى حىضوت وه دنن سمل اذى نم فدهل WAP351 و WAP371.

قىبطلل ةلباقلا ةزهجال

·WAP131

·WAP351

·WAP371

جماربل رادصل

·v1.0.1.3 (WAP131، WAP351)

·v1.2.0.2 (WAP371)

WPA-PSK دىقعت نىوكت

> ماطنل نام ارتخاو بىول نىوكتل ةدعاسملا ةادال لى لوخدلا لىجستب مق 1. ةوطخلال WPA-PSK دىقعت ةحفص رهطت.

WPA-PSK Complexity

WPA-PSK Complexity:	<input type="checkbox"/>	Enable
WPA-PSK Minimum Character Class:	<input type="text" value="3"/>	
WPA-PSK Different From Current:	<input type="checkbox"/>	Enable
Maximum WPA-PSK Length:	<input type="text" value="63"/>	(Range: 32 - 63, Default: 63)
Minimum WPA-PSK Length:	<input type="text" value="8"/>	(Range: 8 - 16, Default: 8)

لى اذى نىكمت يدؤىس. نىكمت رايختالال ةناخ دح، WPA-PSK دىقعت لىقح فى 2. ةوطخلال قاعم وه. هاندا ةدحمل رىياعملا لىقح WAP نم ققحت WPA-PSK حىتافملى لىقح

ايضارثفا.

WPA-PSK Complexity

WPA-PSK Complexity: Enable

WPA-PSK Minimum Character Class: 3

WPA-PSK Different From Current: Enable

Maximum WPA-PSK Length: 63 (Range: 32 - 63, Default: 63)

Minimum WPA-PSK Length: 8 (Range: 8 - 16, Default: 8)

Save

حيتافم ةلسلس في نوكت نأ بجي يتل فرحأل تائف ددعل ين دأل دحل رتخأ 3. ةوطخل ةبرأل فورحل تائف نوكت WPA-PSK فرحل ةئفل ين دأل دحل ةلدسنملا ةمئاقلا نم حيتافم ةحول لعل ةرفوتم ةصاخ فورحو، ماقراً، ةريغص فورح، ةيولع فورح فورح حيتافم ةضارثفال وه 3. ةياري عم

WPA-PSK Complexity

WPA-PSK Complexity: Enable

WPA-PSK Minimum Character Class: 3

WPA-PSK Different From Current: Enable

Maximum WPA-PSK Length: 63 (Range: 32 - 63, Default: 63)

Minimum WPA-PSK Length: 8 (Range: 8 - 16, Default: 8)

Save

رابجل يلا لقل نعل فلتم WPA-PSK في نيكمت رايثخال ةناخ ددح 4. ةوطخل دادعإلا. يلا لقل حاتفملا ةيخالص ءاهتنا دنعل فلتم حاتفم ءاشنإ لعل ني مدختسملا دنعل قباسلا وأ ميقلا مهاتفم مادختسإ ني مدختسملل حيتي امم، لطمع يضا رثفال يلا لقل حاتفملا ةيخالص ءاهتنا

WPA-PSK Complexity

WPA-PSK Complexity:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
WPA-PSK Minimum Character Class:	3 ▼
WPA-PSK Different From Current:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Maximum WPA-PSK Length:	63 (Range: 32 - 63, Default: 63)
Minimum WPA-PSK Length:	8 (Range: 8 - 16, Default: 8)

Save

حالت فم ال ل و ط ل ی ص ق ال ا د ح ل ل خ د ا ، WPA-PSK ل و ط ل ی ص ق ال ا د ح ل ل ل ق ح ی ف 5. ة و ط خ ل ا ی ض ا ر ت ف ا ک 63 ع م ، 32 - 63 و ه ی د م ل ا . ف ر ح ال ا د د ع ب

WPA-PSK Complexity

WPA-PSK Complexity:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
WPA-PSK Minimum Character Class:	3 ▼
WPA-PSK Different From Current:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Maximum WPA-PSK Length:	63 (Range: 32 - 63, Default: 63)
Minimum WPA-PSK Length:	8 (Range: 8 - 16, Default: 8)

Save

ن م د د ع ب ح ا ت ف م ل ل و ط ل ی ن د ال ا د ح ل ل ل خ د ا ، WPA-PSK ل و ط ل ی ن د ال ا د ح ل ل ل ق ح ی ف 6. ة و ط خ ل ا ی ض ا ر ت ف ا د ا د ع ا ک 8 ع م ، 8 - 16 و ه ق ا ط ن ل ا . ف و ر ح ل ا

WPA-PSK Complexity

WPA-PSK Complexity:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
WPA-PSK Minimum Character Class:	3 ▼
WPA-PSK Different From Current:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Maximum WPA-PSK Length:	63 (Range: 32 - 63, Default: 63)
Minimum WPA-PSK Length:	16 (Range: 8 - 16, Default: 8)

Save

ظ ف ح ة ق ط ق ط . 7. ة و ط خ ل ا

WPA-PSK Complexity

WPA-PSK Complexity: Enable

WPA-PSK Minimum Character Class: ▼

WPA-PSK Different From Current: Enable

Maximum WPA-PSK Length: (Range: 32 - 63, Default: 63)

Minimum WPA-PSK Length: (Range: 8 - 16, Default: 8)

Save

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا