

# ةيكلسال لوصو ةطقن ىلع ةومجم نيوكت ةدحاو ةطقن دادعإ لالځ نم (WAP)

## فدهلا

ةيلحملا ةكبشلل ةدقعك لمعتو هجوملاب (WAP) ةيكلساللا لوصولا ةطقن لصتت  
لوصولا طاقن نم ديدعلا مامضنا مئى ام دنع ةيمجتلا نوكت (WLAN) ةيكلساللا  
حيتي مدقتم اكد ةبامب ةينقتلا هذه دعت. اهسفن ةكبشلا ىلع (WAP) ةيكلساللا  
تاكبشلاب لاصتالا طيسبت نع الضف، ةيكيما نيد لكشب اعم لمعلا اهل  
ةيكلساللا.


## تاعومجملا نيوكتب موقت اذامل

نيوكت نم نكمتتس شىح لمعلا لقو ةحارلا تاجرد ىصقأ ةيمجتلا لوصو طاقن رفوت  
ةدعاو تادادعإلا نيوكت ىلإ رارطضالا نود، دحاو ناىكك اهتراداو ةومجم ةيكلسال ةكبش  
WAP لوصولا طاقن ةيمجت نكمي. ةدح ىلع ةكبشلا ىف لوصو ةطقن لك ىف اهنىوكت  
كب صاځلا WAP ل قيقدلا زارطلا بسح، ةدحاو ةيكلسال ةكبش ىف ةددعتملا

تاذقطانملا ىف ةيكلساللا ةراشالا يوقى ةكبشلا ىلع تبثم ىف اضا WAP لك  
ملتسمو لاسرا زاهجك WAP لمعئى. ةراشإ اهب دجوت ال ىتلا وأ ةفيعضلا ةراشإلا  
اقاطن رفوي امم، (WLAN) ةيكلساللا ةيلحملا ةكبشلا ةيكلساللا تاراشإلا  
ةكبشلا ىلع ءالمعلا نم ديزملا معد ىلع ةردقلا ىلإ ةفاضلا اب ربكأ اىكلسال

## سباصألا محش P ربصج رقتسمال W ةيمجتلا دئاوف

- ةيكلسال مكحت ةدحو ةفلكت ريفوت.
- وأ ىلځادلا) ىنفللا لمعلا تاعاس ريفوت لالځ نم تاىلمعلا فىلكت لىلقت  
(ىجراځلا).
- نامألا ةدايز.
- لاولتلا نيسحت قيرط نع ةيجاتنإلا ةدايز.
- تاقىبطللا ءادأ نيسحت قيرط نع ةيجاتنإلا ةدايز.



ةدحاو ةطقن دادع| لال خ نم ةعومجم ماظن نيوكت يف تاداشرا

1. نم رثكأ وأ ني نثاب صاخلا زارطلا س فن ني ب ال ةعومجم لا ماظن عاشن| نكمي ال مت شيح ، ةتباثلا جماربلاو (PID) جتنم لا في رعت رادصا| س فن اهل يتلا WAPs ةدحاو ال ةطقن لا دادع| مسا س فن ال ةراش| ال عم اهنم لكل ةدحاو ةطقن دادع| ني كمت لا، لاثم لا لابس ال (ع) وي دارلا عضو س فن WAP لوصول طاقن مدختست نأ بجي .
2. رسجلا عطقم لا س فن ال ع WAP تادحو ل ل صوت بجي .
3. ال طعم ةدحاو ةطقن دادع| نوكي امدنع طقف ةدحاو ةطقن دادع| تادادع| ريرحت كنكمي .
4. ماظن ال يمتنت يتلا ال WAPs ال ةعومجم لا ماظن مسا لاسرا متي ال ةعومجم لا ماظن يف وضع زاهج لك ال ع مسا ال س فن نيوكت بجي . ةعومجم هنيوكتب موقت ةدحاو ةطقن دادع| لكل اديرف ةعومجم لا ماظن مسا نوكي نأ بجي .
5. ةنوع عون س فن مدختست يتلا WAPs عم طقف ةدرفم ال ةطقن لا دادع| لمعي .
6. ةهباشتم IP تارادصا| نكت مل اذا ةزهجالا عي جت متي نل يكل لاللا عيزوتلا ماظن ني كمت ةلاح يف ةدحاو ةطقن دادع| ني كمت كنكمي ال (WDS).

دادع| ةطقن لال خ نم WAP ال ع ةعومجم لك شي نأ فيك تنأ يدي نأ ةدام اذه فدهي

## قيبطت لل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP100 Series — WAP121، WAP150
- WAP300 Series
- WAP500 Series

## جماربلا رادصا


- 1.0.6.5 — WAP121، WAP321

- 1.1.0.5 — WAP150، WAP361
- 1.0.2.8 — WAP351
- 1.3.0.4 — WAP371
- 1.2.1.3 — WAP551، WAP561
- 1.0.1.9 — WAP571، WAP571E


## WAP ىل ع ةومجم ماظن عاشن

يف روصلا .كزاهج قيقدل زارطلل اقبط في فط لكشب روصلا فلتخت دق :ةظحالم  
WAP361 نم ةذوخام ةلاقملا هذه


لوصول ةطقنل بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا تاودأل يدح ىل لوخدلا لچس 1. ةوطخل  
لوصول طاقن > ةدحاو ةطقن دادع رتخاو



ةالاحل هذه يف WAP ىل ع ةدحاو ةطقن دادع ليطعت متي ،يضارتفا لكشب :ةظحالم  
ححص سكالو ،ايئرم ةدحاو ةطقن دادع نيكمم رز نوكي



from ىدملا .اي عيب نوكي ةادأ WAP ل شيح نم فصو ،لاجم عقوملا يف تلخد 2. ةوطخل  
زمر 64 to دحاو



هيفرتلا ةفرغ مادختسا متي ،لاثملا اذه يف :ةظحالم

مامضنالل WAP ب صاخلا ةومجملا مسا لخدأ ،ةومجملا مسا لقق يف 3. ةوطخل

Enter the name of the cluster for this AP to join.

Cluster Name:  (Range: 1-64 Characters)

Clustering IP Version:  IPv6  IPv4

Cluster-Priority:  (Range: 0-255, Default: 0)

يولوألة ئفلا نم زاهج مادختسا متي، لاثملا اذه في: **مظحالم**

لاصتاللة وعومجملا ماظن في لوصولا طاقن هم دختستس يذلا IP رادصا رتخأ 4. ةوطخلال  
ني رخلأا اءاضعألاب

Enter the name of the cluster for this AP to join.

Cluster Name:  (Range: 1-64 Characters)

Clustering IP Version:  IPv6  IPv4

Cluster-Priority:  (Range: 0-255, Default: 0)

عجمحتلاب صاخلا يضارثفالا IP رادصا وه اذه. IPv4 راي رتخا متي، لاثملا اذه في: **مظحالم**

في ةرطي سمللا (ةوعومجملا مكحت ةدحو) WAP باختنال ةوعومجملا ةيولوأ لخدأ 5. ةوطخلال  
ةصرف تدازاملك، مهن يي عتبت تمق نيذلا صاخشالا ددع دازاملك. ةوعومجملا ةيولوأ لقلح  
في مكحتال ناوئع حبصي، لداعتاللة لاج في. رطي سمللا "WAP" وه WAP اذه حبصي نا  
دئاسلا وه يندالا (MAC) طئاسولا لوصولا

Enter the name of the cluster for this AP to join.

Cluster Name:  (Range: 1-64 Characters)

Clustering IP Version:  IPv6  IPv4

Cluster-Priority:  (Range: 0-255, Default: 0)

3. مادختسا متي، لاثملا اذه في: **مظحالم**

ةدحاو ةطقن دادع ني كمتم رزرقنا 6. ةوطخلال

Enter the name of the cluster for this AP to join.

Cluster Name:  (Range: 1-64 Characters)

Clustering IP Version:  IPv6  IPv4

Cluster-Priority:  (Range: 0-255, Default: 0)

اهنيوكت متي تاللة عررفالا ةكبشلالا في رخلأا WAP طاقن نع شحبالا في WAP أدبسي

IP رادص او هس فن ة و م جم ل ما ظن م سا مادخت س اب

طاقن ة ح فص ره ظت س . دي دجل ني و ك ت ل ا يرت ي ت ح ة ح فص ل ا شي د ح ت ب مق 7. ة و ط خ ل ا م ت ي ت ل ا ل و ص و ل ا طاقن ل IP ني و ان ع و MAC ني و ان ع و ع ق او م ل ا ض ر ع ي ال و د ج ل و ص و ل ا ة و م ج م ل ا ما ظن ي ف ا ي ل ا ح ا ن ع ف ش ك ل ل ا

Single Point Setup allows WAP361-A-K9 access points to propagate settings.

Single Point Setup: Enabled

Access Points detected in Cluster: First Class-ter

Location	MAC Address	IP Address	Cluster-Priority	Cluster-Controller
Entertainment Room	80:E8:6F:0C:0D:D0	192.168.1.105	3	Yes
Living Room	80:E8:6F:0A:51:9E	192.168.1.133	3	No

To change your clustering options, click "Disable Single Point Setup".

Enter the location of this AP.



Location:  (Range: 1-64 Characters)

Enter the name of the cluster for this AP to join.

Cluster Name:  (Range: 1-64 Characters)

Clustering IP Version:  IPv6  IPv4

Cluster-Priority:  (Range: 0-255, Default: 0)

Clustering Status: Clustering  2 Access Points 

ي ف ل و ص و ل ا طاقن ع ي م ج م و ق ت س . ح ا ج ن ب WAP ي ت م ز ح ع ي م ج ت م ت ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ظ ح ا ل م ر ش ن م ت ي س . ز ا ه ج ل ا ني و ك ت ا د ا د ع ا س ف ن ة ك ر ا ش م ب ن ا ل ا ة د ح ا و ة ط ق ن د ا د ع ا ة و م ج م ما ظن ي ل ا ة و م ج م ل ا ما ظن ي ف WAP ا ي ل ع ز ا ه ج ل ا ت ا د ا د ع ا ل ع ا ه و ا ر ج ا م ت ي ي ت ل ا ت ا ر ي ي غ ت ل ا ن ي ر خ ا ء ا ض ع ا

ك ن ك م ي ، د ح ا و IP ن ا و ن ع م ا د خ ت س ا ب ا ه ي ل ا ل و ص و ل ا و ة و م ج م ل ا ة ر ا د ا ل ( ي ر ا ي ت خ ا ) . 8. ة و ط خ ل ا IP ة ر ا د ا ة ق ط ن م ي ف ة و م ج م ل ا ة ر ا د ا ن ا و ن ع ل ق ح ي ف ت ت ب ا ث ل ك ش ب ني ع م IP ن ا و ن ع ل ا خ د ا ة د ي ح و ل ا

Single IP Management

Cluster Management Address:  (X.X.X.X)

192.168.1.150 م ا د خ ت س ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ظ ح ا ل م

ظ ف ح ة ق ط ق ط . 9. ة و ط خ ل ا

## Single IP Management

Cluster Management Address:  (X.X.X.X)

Save

عم نيوكتل تادادع ك ب صاخ ال WAP كراشي نأ ديتر دعت مل اذا (ي رايتخ) 10. ةوطخل  
ةدحاو ةطقن دادع ليطعت يلع رقنلاب ةومجمل نم هتلازاب مق ةطاسب ب، نيرخال

Single Point Setup allows WAP361-A-K9 access points to propagate settings.

Single Point Setup: Enabled

Access Points detected in Cluster: First Class-ter

Location	MAC Address	IP Address	Cluster-Priority	Cluster-Controller
Entertainment Room	80:E8:6F:0C:0D:D0	192.168.1.105	3	Yes
Living Room	80:E8:6F:0A:51:9E	192.168.1.133	3	No

To change your clustering options, click "Disable Single Point Setup".

Enter the location of this AP.

Location:  (Range: 1-64 Characters)

Enter the name of the cluster for this AP to join.

Cluster Name:  (Range: 1-64 Characters)

Clustering IP Version:  IPv6  IPv4

Cluster-Priority:  (Range: 0-255, Default: 0)

Disable Single Point Setup

Clustering



2  
Access  
Points



ةطقن دادع نيوكتل لالخ نم حاجن ب WAP لوصول طاقن نم ةومجمل عاشن نأ ل ك يلع بجي  
ك ب صاخ ال لوصول ةطقن يلع دحاو

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا