

لوصول وطاقن ىلع (QoS) ةمدخل ةدوج نيوكت ةيكلسال

فدهل

فلتخمل تانايبلا رورم ةكرجل ةيولوال اعاطع (QoS) ةمدخل ةدوج كل حمست
ءادال نامضل هم ادختس انكمي امك. تانايبلا تاقفدت وانيمدختسملا واتاقيبطتلا
ماع لكشب ةمدخل ةدوج رثأت. ليمعلا ةمدخ ةدوج ىلع رثؤي امم، ددحم ىوتسم ىل
مزحل نادق فولوصول نامزو نافجرلا: ةيلال لماعلاب.

ةيكلسال لوصول وطاقن ىلع ةمدخل ةدوج نيوكت ةيفيكل لوح ةلاقملا هذه كدشرتس
لكيدل.

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجال

- WAP100 Series
- WAP300 Series
- WAP500 Series

جماربال رادصا

- 1.0.6.2 — WAP121، WAP321
- 1.0.1.4 — WAP131، WAP351
- 1.2.0.2 — WAP371، WAP551، WAP561

ةمدخل ةدوج نيوكت

لوصول وطاقن لبيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا لفس 1. ةوطخلا
ةيكلسال.

ةمدخل ةدوج > ةيكلسال قوف رقنا 2. ةوطخلا

ةمدخل ةدوج > ةيكلسال ىل لقتنا، WAP131 و WAP351 ىل ةبسنلاب: ةظحالم



ةكلساللة قطنملا ف بسانملا لكلساللا راخال راخأ (يرايتخا). 3. ةوخلال
WAP131، WAP351، WAP371، WAP551، و WAP561. ةقطنم رفوتت: ةظالم

QoS

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio:

- Radio 1 (2.4 GHz)
 Radio 2 (5 GHz)

EDCA(Enhanced Distributed Channel Access)Template:

Custom ▼

WAP EDCA

Queue	Arbitration Inter-Frame Space	Minimum Contention Window	Maximum Contention Window	Maximum Burst
Data 0 (Voice)	1	3 ▼	7 ▼	1.5
Data 1 (Video)	1	7 ▼	15 ▼	3.0
Data 2 (Best Effort)	3	15 ▼	63 ▼	0
Data 3 (Background)	7	15 ▼	1023 ▼	0

Wi-Fi Multimedia (WMM): Enable

لوصول (الوصول) بالاقبال (EDCA) ةلدسنملا ةمئاقلا نم بسانملا رايلال رتخأ. 4 ةوطخال (ةعزوملا ةانقلل نسحملا

QoS

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio: Radio 1 (2.4 GHz)
 Radio 2 (5 GHz)

EDCA(Enhanced Distributed Channel Access)Template:

WAP EDCA				
Queue	Arbitration Inter-Frame Space	Minimum Contention Window	Maximum Contention Window	Maximum Burst
Data 0 (Voice)	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="1.5"/>
Data 1 (Video)	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="3.0"/>
Data 2 (Best Effort)	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="63"/>	<input type="text" value="0"/>
Data 3 (Background)	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="1023"/>	<input type="text" value="0"/>

Wi-Fi Multimedia (WMM): Enable

- فلإحتل ةيضا رتف الال تاداد إل طبض لى ع ةزيم ال هذه لمعت — ةيضا رتف الال WFA تاداد إل ة. ةطلت ءم لال ةم الال رورم ال ءرء ل لضا رتف الال دع الال EDCA ةطءم و WAP زاوء ل (WFA) Wi-Fi ل لضا رتف الال ة هو EDCA ةطءم و WAP زاوء ل مءق الال لضا رتف الال هذه دءء — ءو صل ن سءم ءو صل رورم ءرء ل ءء الال لضا رتف الال ع انب تاداد إلال نءى عءب راءل الال اءه ء ءءم سى — ص صءم.

م ل اءا [5. ةو طءل الال](#) لى ةعباءءم لال م ق ف ، ءل دس ن م ال ةمءء الال ن م ص صءم ءرءء اءا : ةطءم الال [6. ةو طءل الال](#) لى ةعباءء ف ، ةو طء ء انه ن ءء

[5. ةو طءل الال](#) WAP EDCA ةقءن م ةى ف ءام ل ءم الال نءو ءء [5. ةو طءل الال](#).

لوصول متي وأ تاناي ب لاطا لاسرا متي يتح هذه ة فاضم لة يلم ع رمت ست .يئاوش عل
ة عاضم لاطا مجحل ي صقأ ل دحل اىل

- متي يتح تالواحم ل رمت ست ،عزانت لاطا مجحل ي صقأ ل دحل اىل لوصول دعب
اهب حومس ل تالواحم ل ددع ل ي صقأ ل دحل اىل لوصول
- نوك ت نأ ب جي . 1024 وأ 511 وأ 255 وأ 127 وأ 63 وأ 31 وأ 15 وأ 7 وأ 3 وأ 1 يه ة حل اصل ل ميقل ا
Minimum Contention Window ة ميقل نم يلع ة ميقل ا هذه
- ة كرح يلع طقف ق بطن ت ي ت ل WAP EDCA ة لم عم — (طقف WAP) عاف دنال ل ي صقأ ل دحل ا
دحل ا (ة ي ن ا ث ي ل ل م ل ا ب) ة ميقل ا هذه ددحت . ل ي م ع ل ا ة طحم ل ي ل WAP نم ة ق ف د ت م ل رورم ل
ق ف د ت . ة ي ك ل س ل ل ا ة ك ب ش ل ل ا يلع مزحل ا تاع ف د ل ه ب حومس ل عاف دنال ل ل و ط ل ي صقأ ل
ي دؤ ي و . س أ ر ت ا م و ل ع م ن و د ب ا ه ل ل س ر ا م ت ي ي ت ل ا ة د د ع ت م ل ا ت ا ر ا ط ا ل ا نم ة ع و م ج م و ه ة م ز ح ل
نم يه ة ح ي ح ص ل ل م ي ق ل ل . ل ض ف أ ا د ا و ي ل ع أ ة ي ج ا ت ا ن ا ق ي ق ح ت ي ل ا ة م ا ع ل ا ت ا ق ف ن ل ل ض ا ف خ ن ا
0.0 ي ل 999.

ظفح قوف رقنا: 6 ة و ط خ ل ا

Wi-Fi Multimedia (WMM): Enable

Station EDCA				
Queue	Arbitration Inter-Frame Space	Minimum Contention Window	Maximum Contention Window	TXOP Limit
Data 0 (Voice)	2	3 ▼	7 ▼	47
Data 1 (Video)	2	7 ▼	15 ▼	94
Data 2 (Best Effort)	3	15 ▼	1023 ▼	0
Data 3 (Background)	7	15 ▼	1023 ▼	0

No Acknowledgement: Enable

Unscheduled Automatic Power Save Delivery: Enable

Save

لوصول ة طقن يلع حاجن ب (QoS) ة مدخل ا ة دوج نيوك ت نم نأ ل ا ت ي ه ت ن ا دق نوك ت نأ ب جي
ة ي ك ل س ل ل ا .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إلل دن تسمل