

# لوصول ةطقن ىلع ةديقملا ةباوبلا نيوكت دادعإلا جلاع م ادختساب ةيكلساللا

## فدهلا

دادعإ كل حيتت ةيكلساللا لوصول ةطقن ىلع ةدوجوم ةزيم يه ةديقملا ةباوبلا اونكمتي نأ لبق الوأ ةقداصم لل نويكلساللا نومدختسملا جاتحي ثيح فيض ةكبش طاफल عم كراوز ىلإ يكلساللا لوصول ةيناكمإ رفوت يه ف. تنرتنإلا ىلإ لوصول نام ةيخلادلل كتكبش نام ىلع.

لوصول ةطقن ىلع ةديقملا ةباوبلا نيوكت ةيفي ةحيضوت وه ةلاقملا هذه نم فدهلا دادعإلا جلاع م ادختساب ةيكلساللا.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP131
- WAP150
- WAP321
- WAP361

## جماربل رادصا

- 1.0.2.8 — WAP131
- 1.0.1.7 — WAP150، WAP361
- 1.0.6.5 — WAP321

## ةديقملا ةباوبلا نيوكت

### دادعإلا جلاع م ادختساب ةديقملا ةباوبلا نيوكت

قيقدلا زارطال بسح روصول هذه فلخت دق. WAP150 نم ةذوخأم ةيلالاتلا روصول: ةظحالم ك ب ةصاخلا لوصول ةطقنل.

رتخاو لوصول ةطقنل بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ل ج س 1. ةوطخلال ل قننلا عجز نم دادعإلا جلاع م ليغشت.



ءاشن - Enable Captive لخدم ىلإ لصت ىتح يلات قوف رقنلا يف رمتسا 2. ةوطخلال فويضلا ةكبش ةشاش.

**Enable Captive Portal - Create Your Guest Network**

Use Captive Portal to set up a guest network, which means that wireless users need to be authenticated before they can access the Internet. For example, a hotel can create a guest network to redirect new wireless users to a page for authentication.

Do you want to create your guest network now?

Yes

No, thanks.

[? Learn more about captive portal guest networks](#)

Click **Next** to continue

ي. لالتال قوف رونا م فيضال ةكبش عاشنإل معن رز قوف رونا 3 ةوطخلال

**Enable Captive Portal - Create Your Guest Network**

Use Captive Portal to set up a guest network, which means that wireless users need to be authenticated before they can access the Internet. For example, a hotel can create a guest network to redirect new wireless users to a page for authentication.

Do you want to create your guest network now?

Yes

No, thanks.

[? Learn more about captive portal guest networks](#)

Click **Next** to continue

ف. وويضال ةكبش عاشنإل ديرت شيح وي دارل قاطنل وي دارل رز لعل رونا 4 ةوطخلال

**Enable Captive Portal - Name Your Guest Network**

Your guest network needs a new name, known as an SSID. The name identifies your guest network so that wireless users can find it.

Enter a name for your guest network:

Radio:  Radio 1 (2.4 GHz)

Radio 2 (5 GHz)

Guest Network name:

For example: MyGuestNetwork

م. ظحال (زتره ايج 2.4) 1 وي دار رايتخإ متي، لاثملا اذه يف: ةظحال

ر. قونا م فيضال ةكبش مسال ل قح يف فيضال ةكبش ل مسال عاشنإل م ق. 5 ةوطخلال

## ي.لالتل ع

### Enable Captive Portal - Name Your Guest Network

Your guest network needs a new name, known as an SSID. The name identifies your guest network so that wireless users can find it.

Enter a name for your guest network:

Radio:  Radio 1 (2.4 GHz)  
 Radio 2 (5 GHz)

Guest Network name:   
For example: MyGuestNetwork

[? Learn more about network names](#)

Click **Next** to continue

فيضلل ةكبش مساك ForGuests مادختسا متي، لاثملا اذه في: **مظحالم**

فويضلل ةكبش ع ه مادختسا ديرت يذلا نيماأتلل عون رايتخا رز قوف رقنا 6. ةوطخلل يه تارايل:

- كتزهجا تناك اذا هب ي صوي و نيماأتلل لصفأ رفوي — (AES - يصخشش WPA2) نيماأتلل لصفأ (AES) مدقتملا ريفشتلل رايعم يصخششال WPA2 مدختسي. رايلال اذه معدت ةيكللسالل حاتفم مدختسي وهو. لوصوللا ةطقنو ءالمعلل ني ب (PSK) اق بسم كرتشم حاتفمو ةيوستلل بعصلل نم لعجي امم، ةسلج لكل ديدج ريفشش
- ةزهجا كانه نوكت ام دنع نيماأتلل رفوي - (TKIP/AES - يصخشش WPA/WPA2) لصفأ نيماأتلل ةمالس لوكتوربو AES يصخششال WPA مدختسي. WPA2 معدت ال ةميدي ةيكللسال (TKIP) ةتقوئملا حيتافملا IEEE 802. 11i Wi-Fi. سايقم مدختسي هنإ.
- نكمي و رورم ةملك ةيكللساللل ةكبشلل بلطتت ال — (نسحتسم ريغ) نيماأتلل دجوي ال ديرت تنك ام اذا لاسن ةقثب نم ةذفان رهطت، تترتخا اذا. يصخشش ي ا لبق نم اهيلل لوصولل ي ليطختلاب مقف، رايلال اذه رايتخا مت اذا. ةعباتم لل معن رقنا، نيماأتلل لي طعت

### Enable Captive Portal - Secure Your Guest Network

Select your network security strength.

Best Security (WPA2 Personal - AES)  
Recommended for new wireless computers and devices that support this option.  
Older wireless devices might not support this option.

Better Security (WPA/WPA2 Personal - TKIP/AES)  
Recommended for older wireless computers and devices that might not support WPA2.

No Security (Not recommended)

مظحالم: (WPA/WPA2 Personal - TKIP/AES) لصفأ نيماأتلل رايتخا متي، لاثملا اذه في:

طيرشلا رهطي. رفوتملا لقحلل في فيضلل ةكبشلل رورم ةملك ءاشناب مق 7. ةوطخلل ةلخدملا رورملا ةملك ديقت لقحلل اذه نيماي ع دوجوملا نولملا

Enter a security key with 8-63 characters.

.....

Session Key Refresh Rate

Show Key as Clear Text

[Learn more about your network security options](#)

حاجات فملا راهظا رايتخاله عبرم ددح، بتكت تنأورورملا ةم لك ىرتل (يرايتخا). 8 ةوطخال  
 ىل عل رقنا م حضاو صنك ىلاتلا.

Enter a security key with 8-63 characters.

Guests 123

Weak

Show Key as Clear Text

[Learn more about your network security options](#)

Click **Next** to continue

Back Next Cancel

لخدا، VLAN ةكبش فرعم ةقطنم نييعت ب مق - "رئسألا نيكمت" لخدملا في 9 ةوطخال  
 وه VLAN ةكبش فرعم قاطن. ىلاتلا قوف رقنا م فيضلا ةكبش ل VLAN ةكبش فرعم  
 نم 1-4094.

نم VLAN ةكبش فرعم رايتخا كمزلي، WAP361 و WAP131 ىل ةبسنلاب: **ةطخال م**  
 ةلدسنملا ةمئاقلا.

**Enable Captive Portal - Assign The VLAN ID**

We strongly recommend that you assign different VLAN ID for your guest network than the management VLAN ID. By doing that, your guest will have no access to your private network.

Enter a VLAN ID for your guest network:

VLAN ID: 2 (Range: 1 - 4094)

[Learn more about vlan ids](#)

Click **Next** to continue

Back Next Cancel

2 مقرر VLAN ةكبش فرعم مادختسا متي، لاثملا اذه في: **ةطخال م**

ةداعإ URL ةشاش نيكممت - Captive Portal نيكممت ةذفان في (يرايتخا). 10 ةوطخال  
 ةنيعم بيو ةحفص كي دل ناك اذا URL هي جوت ةداعإ نيكممت رايتخاله ةناخ ددح، هي جوتلا  
 بيحرتلا ةحفص نم ةمدخال طورشل نيمدختسمل لوبق دعب اهراظا ديرت.

**Enable Captive Portal - Enable Redirect URL**

If you enable a redirect URL, when new wireless users have completed the authentication process, they can be redirected to an alternate startup page.

Enable Redirect URL

Redirect URL :

يُجلب الـ قوف رِقنا مَث URL ناونع هيجوت ةداع/ لِقح يِ URL ناونع لخدأ 11. ةوطخل

### Enable Captive Portal - Enable Redirect URL

If you enable a redirect URL, when new wireless users have completed the authentication process, they can be redirected to an alternate startup page.

Enable Redirect URL

Redirect URL :

[? Learn more about redirect urls](#)

Click **Next** to continue

إذ. تادادإل ةشاش دكأ - صخلمل اِ ف اهنِوك ت م ت ي تال تادادإل نم ققحت 12. ةوطخل اِ ةبولطمل ةحفصل اِ ل لوصول م ت ي ت ح فلخل رز رِقنا ، دادع رِ ي غ ت ي ف ب غ ر ت ت ن ك ة. WAP لعل ك تادادع اِ ن ي ك م ت ل لاسرا لعل رِقنا ، ال اِ و.

### Summary - Confirm Your Settings

Security Key:	
VLAN ID:	1

Radio 2 (5 GHz)

Network Name (SSID):	ciscosb
Network Security Type:	plain-text
Security Key:	
VLAN ID:	1


Captive Portal (Guest Network) Summary

Guest Network Radio:	Radio 1
Network Name (SSID):	ForTheGuests
Network Security Type:	WPA/WPA2 Personal - TKIP/AES
Security Key:	Guests123
Verification:	Guest
Redirect URL:	http://MyWebsite.com

Click **Submit** to enable settings on your Cisco Wireless Access Point

ةديقم ل ةب ا و ب ل تادادع اِ نم ققحت ل اِ

رتخا و ب ي و ل اِ ل ة د ن ت س م ل ة د ع ا س م ل ة ا د ا ل اِ ل ل و خ د ل ل ي ج س ت ب م ق 13. ةوطخل اِ ل ل م ل ن ي و ك ت > ة د ي ق م ل ة ب ا و ب ل اِ



يف اهنىوكتب تمق يتلا تادادعإلإ نم ققحت ،"لثمل نيوكت" ةحفص يف 14 ةوطخل ةححصلا ةكبشلا وأ (VAP) ةيرهظلا لوصول ةطقنب اهنارتقا نم دكأتو "دادعإلإ جلاعم" اضيأ فويضلا ةكبش مسا رهظي نأ بجي.

Administrative Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Protocol:	HTTP ▾
Verification:	Guest ▾
Redirect:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Redirect URL:	<input type="text" value="http://MyWebsite.com"/> (Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Associate VAP (2.4 GHz):	VAP 1 (ForTheGuests) ▾
Associate VAP (5 GHz):	▾

ةقطط . Save

لوصول ةطقن ىلع حاجنب ةديقملا ةباوبلا نيوكت نم نآلا تيهمت نا دق نوكت نأ بجي كبةصإل Cisco نم ةيكلساللا.

[عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...](#)

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معدى وتحم مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرءى. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتحم مچرت مء مء قءى ةل ةل ةل فارتحال ةمچرتل عم لءال وه  
ىل إءءءاد ءوچرلاب ةصوء و تءمچرتل هذه ةقءن ءءءءى لوءئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إءل دن تسمل