


طاقن ىلع لمعلا ةعومجم رسج تادادع| نيوكت WAP125 و WAP581 لوصول

فدهلا

ليصوت ةينام (WAP) ةيكلسال لوصول ةطقنل "لمعلا ةعومجم رسج" ةزيم حيتت (LAN) ةيكلسال ةيكلحال ةقطنملا ةكبشو ديعب ليمع نيبتانايبال رورم ةكرح ةديعبال ةهجالاب طبترملا WAP زاغ فرعي. لمعلا ةعومجم رسج عضوب ةلصتال ةيكلسال LAN ةكبش ب طبترملا WAP زاغ فرعي امنيب، لوصول ةطقن ةهجالاب ةيكلسال ليصوت اهلا ةزجال لمعلا ةعومجم رسج حيتي. ةيساسا ةينب ةهجالاب ام دنع ليديكب لمعلا ةعومجم رسج عضوب ليصوي. ةيكلسال ةكبش ليصوتال طقف ةرفوت ريغ (WDS) ةيكلسال ةيزوتال ماظن ةزيم نوكت

لوحمب ةيكلسال ةزجالا طبر متي. لمعلا ةعومجم رسج جزونم هاندأ طاطخمالا حضوي ةهجالوك WAP125 لمعي، ليالتال لاثملي في WAP ب ةصاخال LAN ةكبش ةهجالاب ل لصتي ةيساسالا ةينبال ليمع ةهجالاب ل لصت لوصول ةطقن



نيب لمعلا ةعومجم رسج تادادع| نيوكت ةيفيكل لوحت تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت ةيكلسال لوصول ةطقن.

قيبطتلل ةلباقلا ةزجالا

- WAP125
- WAP581

جماربالا رادصا

- 1.0.0.4 — WAP581
- 1.0.0.5 — WAP125

لمعالجة وجمع رسج تاداع نيوكت

ةيالات تاداشرالال طحال، WAP زاهج ىلع لمعالجة وجمع رسج نيوكت لبق

- تاداعإلا ىلع لمعالجة وجمع رسج ي ف ةكراشملا WAP ةزهجأ عيمج يوتحت نأ بجي ةيالات ةقباطتملا

- يكلسال زاهج -

- IEEE 802.11 عضو -

- ةانق لل ضيرعلال ي ددرتلا قاطنلا -

- ("يئاقلت" مادختساب ىصوي ال) ةانقلا -


ىلع لوصح لل [إنه](#) رقنا، WAP125 ىلع تاداعإلا هذه نيوكت ةي في ةفرعمل: **ةطحال** م [إنه](#) رقنا، WAP581 ىلع ةبسنلاب . تاميلعت

- طقف IPv4 تانايب رورم ةكرح ايلاح لمعالجة وجمع رسج عضو معددي
- لوصو طاقن كي دل ناك اذا . ةدحاو ةطقن دادعإ ربع موعدم ريغ لمعالجة وجمع رسج عضو ة وجمع رسج تاداعإ نيوكت لبق الوأ عيمجتلا وأ SPS لي طعتب مقف ، WAP581 صاخلا WAP ىلع SPS تاداعإ نيوكت ةي في ك لوح تاميلعت ىلع لوصح لل . لمعال [إنه](#) رقنا ، ك


ةيساسألا ةينبلا ليمع ةهجاو نيوكت

رتخأ م ث ، WAP ي ف بيولا ىل ةدنتسمل ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا ل ج س . 1 ةوطخل **Wireless Bridge**.

، لاثم اذه ي ف . كزاهج ل قيقدلا زارطلا ىلع ءانب ةحاتملا تارايلخا فلخت دق : **ةطحال** م ، تلمعتسا WAP125 .



لعمل الة ومجمء اقنا رز قوف رقا 2. ةوطخال



ةلصولا رايخالال ةناخ ددح 3. ةوطخال

	WGB Port	Enabled	Radio	SSID
<input checked="" type="checkbox"/>	Uplink	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	Upstream SSID
<input type="checkbox"/>	Downlink	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	Downstream SSID

ررحت ةنوقيا رقا 4. ةوطخال



<input type="checkbox"/>	WGB Port	Enabled	Radio	SSID
<input checked="" type="checkbox"/>	Uplink	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	Upstream SSID
<input type="checkbox"/>	Downlink	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	Downstream SSID

ةيساسأل ةينبال ليمع ةهجاو نينكمتل نينكمت رايخالال ةناخ ددح. 5 ةوطخال



<input type="checkbox"/>	WGB Port	Enabled	Radio
<input checked="" type="checkbox"/>	Uplink	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)

تاهجوملا دحأ نينوكتب موقت امدنع. لمعلال ةعومجم رسجل وي دارلا ةهجاو رتخأ. 6 ةوطخال عم وي دارلا تاهجاو قفاوتت. لمعي لظي رخألل وي دارلا نإف، لمع ةعومجم رسجك ةيكلسالل نينفلتخم وي دار يتهجاو ىلع ثبلل زهجم WAP. نإ WAP في يكلسالل ددرتال تاقاطن لىرخألل ىلع وي دار ةهجاو تادادع نينوكت رثؤي نل.

Enabled	Radio
<input checked="" type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)
<input checked="" type="checkbox"/>	Radio 2 (5 GHz)

م (زتره ايج 5) 2 يكلسالل زاوجل رايخال متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**


نينبالصتاك اذه لمعي. SSID لقيح في (SSID) ةمدخال ةعومجم فرعم مسا لخدأ. 7 ةوطخال ةينبال ليمعل SSID فرعمل افرح 32 لىل 2 نم لخدأ كنكمي. ديعبال ليمعل او زاوجل ةيساسأل.

مدخال لىل WAP125 قفدت مادختس متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

Radio	SSID
Radio 2 (5 GHz)	WAP125 Upstream


ةزيملا هذه ليطعت متي. SSID حسم ءارجل SSID ل رواجملا مهسالل رفوتي: **ةظحالم** (AP) لوصول ةطقن فاشتكا نينكمت ةلاح في طقف انه نينكمت متيو، يضارتفا لكشب يضارتفا لكشب اضيا هليطعت متي يذلاو، ةدخالل لوصول ةطقن نع فشكالل في.

نم قفدتلل WAP زاوجل لىل ليمع ةطحمك هتقداصم ديرت يذلا نامأل عون رتخأ. 8 ةوطخال يه تاراخيال. ريفشت ةلدسنملا ةمئاقلا:



- رايخال اذه راي تخا مت اذا . يضا رت فال ا دادع ا ا وه اذه . ا ب و ا حوت فم ني مات — عي ش ال ، [22 ة و ط خ ل ا](#) ي ل ا ي ط خ ت ل ا ب م ق ف .
- ي ص و ي . ا ف ر ح 8-63 ا ه ل و ط ح ي ت ا ف م م ع د ي ص خ ش WPA ن ك م ي — ي ص خ ش WPA . ة ي ل ا ع ف ر ث ك ا ر ي ف ش ت ر ا ي ع م ي ل ع ي و ت ح ي ه ن ا ل WPA2 ر ا ي ع م م ا د خ ت س ا ب .
- ن ي م ا ت ل ا وه WPA Personal ن م ا م د ق ت ر ث ك ا WPA Enterprise — WPA Enterprise . ة ق د ا ص م ل ل ه ب ي ص و م ل ا م ت ي ا م ا ب ل ا غ . ن ي و ك ت ل ل [12 ة و ط خ ل ا](#) ي ط خ ت . (TLS) ل ق ن ل ا ة ق ب ط ن ا م ا و (PEAP) د ع ب ن ع ة ق د ا ص م ة م د خ م د ا خ ي ل ا ج ا ت ح ي و ب ت ك م ة ئ ي ب ي ف ن ا م ا ل ا ن م ع و ن ل ا اذه م ا د خ ت س ا ل و ح د ي ز م ل ا ة ف ر ع م ل [ا ن ه](#) ر ق ن ا . ه ن ي و ك ت م ت (RADIUS) ي ف ت ا ه ل ا ص ت ا ب ل ط م د خ ت س م ل م د ا و خ RADIUS .

م ا م : ة ط ح ا ل م WPA Personal ر ا ي ت خ ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا اذه ي ف .

د ي د ح ت ل WPA2-AES و WPA-TKIP ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د د ح و ة ن و ق ي ا ل ا  ي ل ع ر ق ن ا . 9 ة و ط خ ل ا ة ي س ا س ا ل ا ة ي ن ب ل ا ل ي م ع ة ه ج ا و ه م د خ ت س ت س ي ذ ل ا WPA ر ي ف ش ت ع و ن .

Security Setting

WPA Versions: WPA-TKIP WPA2-AES

ن ا م ا ن ي ي ع ت ب م ق ف ، WPA2 م ع د ت ك ب ة ص ا خ ل ا ة ي ك ل س ا ل ل ا ت ا د ع م ل ا ع ي م ج ت ن ا ك ا ذ ا : ة ط ح ا ل م ر ا ي ع م و WPA ل RC4 وه ر ي ف ش ت ل ا ب و ل س ا . WPA2-AES ي ل ع ة ي س ا س ا ل ا ة ي ن ب ل ا ل ي م ع ي ل ع ي و ت ح ي ه ن ا ل WPA2 ر ا ي ع م م ا د خ ت س ا ب ي ص و ي . WPA2 ل (AES) م د ق ت م ل ا ر ي ف ش ت ل ا WPA2-AES م ا د خ ت س ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا اذه ي ف . ة ي ل ا ع ف ر ث ك ا ر ي ف ش ت ر ا ي ع م .

ن م ا ر ا ي خ ر ن خ ا ، 9 ة و ط خ ل ا ي ف WPA2-AES ي ف ق ي ق د ت ل ا ب ت م ق ا ذ ا (ي ر ا ي ت خ ا) . 10 ة و ط خ ل ا ه ل ن و ك ي ن ا WPA ب ل ط ت ي ن ا د ي ر ت ت ن ك ا ذ ا (MFP) ة ر ا د ا ل ا ر ا ط ا ة ي ا م ح ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ا ي ه ت ا ر ا ي خ ل ا . [ا ن ه](#) ر ق ن ا ، MFP ل و ح د ي ز م ل ا ة ف ر ع م ل . ا ل و ا ة ي م ح م ت ا ر ا ط ا

- MFP ل ل ي م ع ل ا م ع د ل ي ط ع ت — ب و ل ط م ر ي غ .
- (MFP) ت ا ق ب ط ل ا د د ع ت م ل ي ص و ت ل ل ة ل ب ا ق ل ا ة ز ه ج ا ل ا ن م ل ك ل ح م س ت — ة ي ن ا ك م ا . MFP د ا د ع ا وه اذه . ة ك ب ش ل ا ي ل ا م ا م ض ن ا ل ا ب MFP ن و م ع د ي ا ل ن ي ذ ل ا ا ل م ع ل و WAP ي ل ع ي ض ا ر ت ف ا ل ا .
- ت ن ا ك ا ذ ا . MFP ي ل ع ض و ا ف ت ل ا م ت ا ذ ا ا ل ا ن ا ر ت ق ا ل ا ب ا ل م ع ل ل ح م س ي ا ل - ب و ل ط م . ة ك ب ش ل ا ي ل ا م ا م ض ن ا ل ا ب ا ه ل ح م س ي ا ل ، MFP م ع د ت ا ل ة ز ه ج ا ل ا .

WPA Versions: WPA-TKIP WPA2-AES

MFP:

Capable

رداق راي تخ م تي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : **ة ط ح ا ل م**

ح ا ت ف م ل ا ل و ط ح و ا ر ت ي ن ا ب ج ي . ح ا ت ف م ل ا ل ق ح ي ف WPA ر ي ف ش ت ح ا ت ف م ل خ د ا . 11 ة و ط خ ل ا ر و ر م ل ا ة م ل ك ي ه . ة ص ا خ ل ا ف و ر ح ل ا و ، م ا ق ر ا ل ا ، ف و ر ح ل ا ن م ة ب ي ك ر ت ه ذ ه . ا ف ر ح 63 و 8 ن ي ب [21 ة و ط خ ل ا](#) ي ط خ ت ، م ث . ة ي ك ل ل س ا ل ل ا ة ك ب ش ل ا ب ل ي ص و ت ل ا د ن ع ة ر م ل و ا ل م د خ ت س ت ي ت ل ا

MFP:

Capable

Key: ?

.....

Show Key as Clear Text

EAP ة ق ي ر ط ل ا ع ا ق ت ن ا ر ز ر ق ن ا ، 8 ة و ط خ ي ف ي س س و م WPA ت ر ت خ ا ا ذ ا [12 ة و ط خ ل ا](#)

ي ل ا ت ل ا و ح ن ل ا ي ل ع ة ح ا ت م ل ا ت ا ر ا ي خ ل ا د ي د ح ت م ت ي :

- PEAP — ا م س ا WAP ت ح ت ي ك ل ل س ا ل م د خ ت س م ل ك ل و ك و ت و ر ب ل ا ا ذ ه ي ط ع ي ن ا ا م ب . AES ر ي ف ش ت ل ا ر ي ي ا ع م م ع د ت ي ت ل ا ة ي د ر ف ل ا ر و ر م ل ا ت ا م ل ك و ن ي م د خ ت س م ل ا ي ل ع د م ت ع ي Wi-Fi ن ي م ا ت ن ا ف ، ر و ر م ل ا ة م ل ك ي ل ع م ئ ا ق ن ي م ا ت ب و ل س ا و ه PEAP ن ا ك ن ا ا ر ي ط خ ا ي ن م ا ا ر ط خ PEAP ل ك ش ي ن ا ن ك م ي . ل ي م ع ل ا ب ة ص ا خ ل ا ز ا ه ج ل ا ت ا غ و س م ب ن ج ت ي ه ن ك ل و TLS ي ل ع د م ت ع ي و . ن ي ن م ا ر ي غ ا ل م ع و ا ة ف ي ع ض ر و ر م ت ا م ل ك ك ي د ل ن م ة ق د ا ص م ل ا ر ف و ي ه ن ا ف ، ك ل ذ ن م ا ل د ب و . ل ي م ع ل ك ي ل ع ة ي م ق ر ل ا ت ا د ا ه ش ل ا ت ي ب ث ت ر و ر م ة م ل ك و م د خ ت س م م س ا ل ا ل خ .
- TLS — ل و ص و ل ا ق ح ه ن م م ت ي ل ة ي ف ا ض ا ة د ا ه ش م د خ ت س م ل ك ل ن و ك ي ن ا TLS ب ل ط ت ي . ة ي ر و ر ض ل ا ة ي س ا س ا ل ا ة ي ن ب ل ا و ة ي ف ا ض ا ل ا م د ا و خ ل ا ك ي د ل ن ا ك ا ذ ا ا ن ا م ا ر ث ك ا TLS ن و ك ي ي ل ا ي ط خ ت ل ا ب م ق ف ، ر ا ي خ ل ا ا ذ ه ت ر ت خ ا ا ذ ا . ك ت ك ب ش ي ف ن ي م د خ ت س م ل ا ة ق د ا ص م ل [14 ة و ط خ ل ا](#) .

WPA Versions: WPA-TKIP WPA2-AES

MFP:

Capable

EAP Method:



PEAP

TLS

PEAP ر ا ي ت خ ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ل ي ب س ي ل ع : **ة ط ح ا ل م**

م س ا ي ل ق ح ي ف ة ي س ا س ا ل ا ة ي ن ب ل ا ل ي م ع ل ر و ر م ل ا ة م ل ك و م د خ ت س م ل ا م س ا ل خ د ا . 13 ة و ط خ ل ا ا ه م ا د خ ت س ا م ت ي ي ت ل ا ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ت ا م و ل ع م ي ه ه ذ ه . ر و ر م ل ا ة م ل ك و م د خ ت س م ل ا ة ي س ا س ا ل ا ة ي ن ب ل ا ل ي م ع ة ه ج ا و ي ل ا ع ج ر ا ، ة ي س ا س ا ل ا ة ي ن ب ل ا ل ي م ع ة ه ج ا و ب ل ا ص ت ا ل ل [21 ة و ط خ ل ا](#) ي ط خ ت ، م ث . ت ا م و ل ع م ل ا ه ذ ه ي ل ع ر و ث ع ل ل ك ي د ل

EAP Method: PEAP TLS

Username:

Password:

Show Key as Clear Text

ليعمل صاخال حااتفملاو ةيوله لخدأف، 12 ةوطخلا في TLS قوف ترقن اذا [14 ةوطخلا](#) صاخال حااتفملاو ةيوله ليلقح في ةيساسالا ةينبالا.

EAP Method: PEAP TLS

Identity:

Private Key:

Show Key as Clear Text

ةيلاتل تارايللل ءاقتنا رزرقنا، لقلنلا ةقيرط ةقطنم في 15 ةوطخلا:

- TFTP — طسبم رادصل وه (TFTP) طسبملا تافللملا لقن لوكوتورب — TFTP جماربالا عيزوتل يساسا لكشب اهمادختسا متي و. (FTP) تافللملا لقن لوكوتورب لمق، TFTP قوف رقلاب تمق اذا. تاكشلل تاكبش ني اهيلع قداصلما ةزهجالا وأ [18 ةوطخلا](#) ليل يطختللاب
- HTTP — طيسب ةقداصلم لمع راطا (HTTP) ببعشلالا صنللا لقن لوكوتورب رفو في ةقداصلملا لمع راطا ريفوتل ليمعلا لبق نم همادختسا نكمي يدحتلا ةباجتسال

Certificate File Present:

Certificate Expiration Date:

Transfer Method: HTTP TFTP

فلم "يلقح علم متيسف، WAP ليلع لعفلاب ادوجوم ةداهشلا فلم ناك اذا: **ةطخال** اهنإف الاو. ةلصللا تاذا تاملولعملاب "ةداهشلا ةيخالصا ءهاتنا خيرات" و "رضاح" ةداهشلا ةغراف نوكتس.

HTTP

فلملا يوتحي نأ بجي. هديدتو صيخرت فلم ليلع روثلل **حفصت** رزرقنا 16 ةوطخلا فلملا لوبق متي نلف الاو (.pem أو .pfx. لثم) بسانملا ةداهشلا فلم قحلم ليلع



ملاحظة: Certificate.pfx را يتخا متي، لاثملا اذه في مظهرها.

21. [قوطلال](#) يتخت. ددحمل اءاهشلا فلم ليحتل ليحت ىلع رقنا 17. قوطلال

Certificate File Present:

Certificate Expiration Date:

Transfer Method: HTTP TFTP

Certificate File: Certificate.pfx

يئاقلت لكشب "ءاهشلا فلم" و"ءاهشلا ءيحص اءاتنا خيرات" يلقح شيحت متيس.

TFTP

فلمب صاخال فلملا مسا لءءا، 15. قوطلال في TFTP ىلع ترقنا اذا (يرايتخا). [18. قوطلال](#) فلملا مسا لقق في ءاهشلا.

Transfer Method: HTTP TFTP

Filename

ملاحظة: Certificate.pfx ما ءتسا متي، لاثملا اذه في مظهرها.

لءم ناوع لءان TFTP لال في ناوع لءان TFTP لال تلءء. 19. قوطلال

Transfer Method: HTTP TFTP

Filename: Certificate.pfx

TFTP Server IPv4 Address: 192.168.100.108

TFTP. مداخل ناوونعك 192.168.100.108 مادختسا متي. لاثملا اذه يف: **ةظحالم**.
ددحمالا ةداهشلا فلم ليحتل ليحت رزىل عرقنا. 20 ةوطخل.

Transfer Method: HTTP TFTP

Filename: Certificate.pfx

TFTP Server IPv4 Address: 192.168.100.108

Upload

يئاقلت لكشب "ةداهشلا فلم" و "ةداهشلا ةيحصاهت ناخيرات" يلقح ثيحت متيس.
نامألا دادعإ ةذفان قالعإل قفاوم يلع رقنا. [21. ةوطخل](#).

OK cancel

قفدتل WAP زاهجب الصوم WAP ناك اذا ام يلا لاصتالا ةلاح ةقطنم ريشت.

Encryption	Connection Status
WPA Personal	Disconnected

1. وه يضارتفالا. ةيساسألا ةينبالا لي مع ةهجاول VLAN فرعم لخدأ. [22. ةوطخل](#).

Connection Status	VLAN ID
Disconnected	1

يضارتفالا VLAN ةكبش فرعم مادختسا متي، لاثملا اذهل: **ةظحالم**.
اهنيوكت متي لتلا تاداعإل ظفحل ظفح يلع رقنا. 23. ةوطخل.

Save


Connection Status	VLAN ID	SSID Broadcast	Client Filter
Disconnected	<input type="text" value="1"/>	N/A	N/A
N/A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled

ىل عة ساسأل الة نبل ال لم عة ءاو اءاءع | نوك ن ن نآل تتهنا ق نوك نأ بءي WAP.

لوصول ءطقن لم عة ءاو نوك

رءأ مء، WAP ف ببول ال ءءنءسم ال ءءاسم ال ءءال ال ءل لوءءل لءس 1. ءو طءال Wireless Bridge.

لءم اءه ف. كءاهل ققءل زارءال ال عءانب ءءاءم ال ءاراءل ءلءء ق: ءءءالم ءلمءسا WAP125.



- إذا [13 قوطخل](#) يطخت. ةيضارتفالا ةميقلال يه هذه. نيمأت دجوي ال وأ حتف — ال ب — رايلال اذه ترتخأ
- حيتافم معد ي صخشلا (WPA) Wi-Fi Protected Access ل نكمي — ي صخش WPA ريفشلتلا عضو أو TKIP اما وه ريفشلتلا بولسأ. افرح 63 لىل 8 نم اه لوط حوارتي يصوي. (CCMP). ةلتكلا ميسقت ةلاسر زمر ةقداصم لوكوتورب عم يسكعل رايعم وهو، ةوق رثكأ ريفشلت رايعم لىل عيوتحي هنأل CCMP عم WPA2 مادختساب (TKIP) ةتقوملا حيتافملا ةمالس لوكوتوربب ةنراقم، (AES) مدقتملا ريفشلتلا RC4 طقف تب 64 رايعم مدختسي يذلا



يذلا WPA-TKIP ريفشلت ديحلتل WPA-TKIP رايتخالالا ةناخ دح (يرايتهل). 8 ةوطخلال ايضارتفا اذه تنكم. لوصولا ةطقن ةهجاو هم دختستس

ديحتم تي مل، لاثملا اذه يف. هليطعت نكمي ال شيحب فنصم WPA-AES: **مظالم** WPA-TKIP.

Security Setting

WPA Versions:

WPA-TIKP WPA2-AES

حاتفملا لوط حوارتي نأ بجي. حاتفملا لوقح يف كرتشملا WPA حاتفم لخدا. 9 ةوطخلال زومرو لفسأو ةريبك فورحو ةيمقر ةيدجبا فرحأ نمضتي نأ نكمي و افرح 63 و 8 ني ب ةصاخ.

WPA Versions:

WPA-TIKP WPA2-AES

Key: ?

Show Key as Clear Text

حاتفم شيحتم لدعم دح. "شبلال حاتفم شيحتم لدعم" لوقح يف لدعملال لخدا. 10 ةوطخلال ني نرتقملا مالعمل نامأل حاتفم شيحتم هي فمتي يذلا ي نملزلا لصافلا شبلال ةزيملا ليطعتل 0 ةمي ق عم، 0-86400 ني ب لدعملال نوكي نأ بجي. هذه لوصولا ةطقن ب

Broadcast Key Refresh Rate: ?

86400

86400 مادختسا متي، لاثملا اذه يف: **مظالم**

دوجو WAP ب لطي نأ ديرت تنك اذا ام MFP ةلدسنملا ةمئاقلا نم رايلال رتخأ. 11 ةوطخلال يه تارايلال. [ان](#) رقنا، MFP لوح ديزملا ةفرعمل. ال مأ ةيمحم تارايلال

- MFP ل ليمعلا معد ليطعت — بولطم ريغ .
- (MFP) تاقبطلا ددعتم ليصوتلل ةلباقلا ةزهجال نم لك لحمست — ةينام | MFP دادع| وه اذه . ةكبشلا لىل مامضنالب MFP نومعدي ال نيذلا ءالمعلاو WAP لىل يضارتفالا
- تناك اذا . MFP لىل ضوافتلا مت اذا ال نارتقالاب ءالمعلا لحمسي ال - بولطم . ةكبشلا لىل مامضنالب اهل لحمسي ال ، MFP معدت ال ةزهجال

Broadcast Key Refresh Rate: ?

MFP:

رداق رايتخ| متي ، لاثملا لىبس لىل : ةظحالم

نيمأتلا تادادع| ظفحل قفاوم لىل رقنا 12. ةوطخلا

Security Setting

WPA Versions: WPA-TKIP WPA2-AES

Key: ?

Show Key as Clear Text

Broadcast Key Refresh Rate: ?

MFP:

قيبطتلل ةلباق ريغ وأ قيبطتلل ةلباق ريغ اهنأ لىل لاصتالا ةلاح ةقطنم ريشت

Encryption	Connection Status
WPA Personal	Disconnected
<input type="text" value="WPA Personal"/> ?	<input type="text" value="N/A"/>

لوصولا ةطقن ةهجال VLAN ةكبش فرعم لقح في VLAN فرعم لخدا [13. ةوطخلا](#)

ةطقن ةهجال VLAN ةكبش نيوكت قباطتي نأ بجي ، مزحلا رسجب حامسلل : ةظحالم
 ةيساسألا ةينبالا ليمع ةهجاو نيوكت عم ةيكلسلا ةهجالو لوصولا

N/A	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	--------------------------------	-------------------------------------

م تي . تانايبال قفدتل SSID ثب ديرت تنك اذ " SSID ثب " رايتخالال ةناخ ددح . 14 ةوطخالال
يضا رتفا لكش ب SSID ثب ني كم تي .

VLAN ID	SSID Broadcast	Client Filter
1	N/A	N/A

<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled
--------------------------------	-------------------------------------	----------

نم لوصولال ةطقن ةهجال هنيوكت ديرت يذال MAC ةيفصت عون رتخأ . 15 ةوطخالال
وانيني مدختسمال حنم م تي ، رايلال اذ هني كم تي دنع . MAC ةيفصتل ةلدسنمالم ةمئاقلال
هنوم دختسي يذال ليمعالب صاخال MAC ناوع يلى اذانتسا WAP لوصولال صرف

يلا تلال وحنلال يلع ةحاتمالم تارايلال دي دحت م تي :

- ةميقلال يه هذ . مدخالال ةكبش يلى لوصولال ةمجال نكمي — لطمع
ةيضا رتفالال .
- يلى مدخالال ةكبش يلى لوصولال مهنكمي نيذال ةالمعلا ةومجم تديق — يلحم
ايلحم ةفرعمال MAC نيوانع ةمئاق ي ف ني ددحمالم ةالمعلا
- يلى مدخالال ةكبش يلى لوصولال مهنكمي نيذال ةالمعلا ةومجم رصتقت — RADIUS
RADIUS مدخال يلى MAC نيوانع ةمئاق ي ف ني ددحمالم ةالمعلا

" لطمع " رايلال م تي ، لالم اذ ي ف : **ةظحال م**

تارييغتلال ظفحل ظفح قوف رقنا . 16 ةوطخالال

Connection Status	VLAN ID	SSID Broadcast	Client Filter
Disconnected	1	N/A	N/A

N/A	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled
-----	--------------------------------	-------------------------------------	----------

طاقن يلى حاجنب لمعلا ةومجم رسج تاداعل نيوكت نم نألا تي هتندا دق نوكت نأ بچي
كب ةصاخال ةيكلسالال لوصولال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا