

يحمي الوصول وحالات فهم دي قعت ني وكت لوصول وطاقن ىلع WiFi (WPA-PSK) ل اقبسم WAP121 و WAP321

فدهلا

تاكبش لل ممدختسم لاني مأتال تالوكوتورب دحأ (WPA) Wi-Fi Protected Access ربت عي لي صوت لل ةئفاك ملة ةيصوصخ لاني مأت لوكوتورب هت نراقم دن ع . ةيكل سلالا WPA ني وكت مت اذا . ريفش تالو ةقداصم لاني ماتي ني سحتب WPA ماق ، (WEP) ةيكل سلالا ءالم ةقداصم ل (PSK) اقبسم كرتشم WPA حالات فهم رايتخإ ماتي ، لوصول ةطقن ىلع حالات فهم لل دي قعتال تابلطتم ني وكت نكمي ، WPA-PSK دي قعت ني كمت دن ع . نامأ ربكأ نامأ يوتسم ادي قعت رثكأ لاني ماتي رفوت . ةقداصم لاني ماتي ممدختسم لاني

و WAP121 لوصول وطاقن ىلع WPA-PSK دي قعت ني وكت ةي قك لاقم لاني ماتي اذه حرشي WAP321.

قيبطت لل ةلباق لاني ماتي ةزهجالا

- WAP121
- WAP321

جماربل رادصا

• 1.0.3.4

WPA-PSK دي قعت ني وكت

> ماطن لاني نامأ رتخاو بيول ني وكت لاني ماتي ةادال لاني لوخدلا لي جستب مق 1. ةوطخل WPA-PSK دي قعت ةحفص رهطت .

WPA-PSK Complexity

WPA-PSK Complexity:	<input type="checkbox"/>	Enable
WPA-PSK Minimum Character Class:	<input type="text" value="3"/>	
WPA-PSK Different From Current:	<input type="checkbox"/>	Enable
Maximum WPA-PSK Length:	<input type="text" value="63"/>	(Range: 32 - 63, Default: 63)
Minimum WPA-PSK Length:	<input type="text" value="8"/>	(Range: 8 - 16, Default: 8)

WPA-PSK Complexity:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
WPA-PSK Minimum Character Class:	1 <input type="button" value="v"/>
WPA-PSK Different From Current:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Maximum WPA-PSK Length:	45 (Range: 32 - 63, Default: 63)
Minimum WPA-PSK Length:	9 (Range: 8 - 16, Default: 8)

لوصول ةطقن نيكمتل WPA-PSK دي قعت لقح يف نيكمت رايتخال ةناخ دح 2. ةوطخال دي قعتال نع اثحب ةدي دجال WPA-PSK حيتافم نم ققحتال نم

ةلسلس يف اهليثمت بجي يتال فرخال تائف ددعل ىندال دجال رتخأ 3. ةوطخال عبال تائفال WPA-PSK فرخال ةئفل ىندال دجال ةلدسنم ال ةمئاقال نم حيتافمال لىل ةحاتمال ةصخال فورخال او، ماقراً، ةريغص فورح، ةريبك فورح يف فورخال ةنكممال ةي راي عم حيتافم ةحول

ةناخ دح يلالحال حاتفمال هتني ام دنع فل تخم حاتفم نيوكتل (يراي تخأ) 4. ةوطخال رايتخال ةناخ دي دحت عاغل اب مق. يلالحال لقحال نم فل تخم WPA-PSK يف enable رايتخال ةي حالص اهت نا دنع قبالحال حاتفمال لخال ةداع اب مدختس ملل حامس لل نيكمت يلالحال حاتفمال

كرتشمال حاتفمال هيف نوكي نأ نكمي يذال لوطلل ىصقال دجال لخدأ 5. ةوطخال لىل 32 نم ةميقال حوارتت WPA-PSK لوطل ىصقال دجال لقح يف اقبسم

اقبسم كرتشمال حاتفمال هيف نوكي نأ نكمي يذال لوطلل ىندال دجال لخدأ 6. ةوطخال لىل 16 نم ةميقال حوارتت WPA-PSK لوطل ىندال دجال لقح يف

تاداعال ظفحل ظفح لىل رقنا 7. ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامچرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل