

ىلع (WPS) Wi-Fi Protected Setup نىوكت WAP121 و WAP321 لوصو طاقن

فدهل

ةطاس ببة كلساللا تاكلشللا عاشن احي تي لوكوتورب وه (WPS) Wi-Fi Protected Setup
حي تافملاو تاكلشللا عامسا نىوكت نم كديفت اهنأ امك. ةكبلشللا نامأب ةيحضت يا نود
فيرعت مقر وأ طغضلا رز نىوكتب امإ WPS نىوكت نكمي. ىرخاللا ريفشلا تانىوكتو
(PIN) ىصخش.

WAP121 و WAP321 لوصو طاقن ىلع WPS دادع نىوكت ةيفيكل لاقملا اذه حرشي.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP121
- WAP321

جماربالا رادصا

• 1.0.3.4

WPS دادع نىوكت

> ىكلسال رتخاو بيولا نىوكتل ةدعاسملا ةاداللا ىللا لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا
WPS دادع/ ةحفص رهظت. WPS دادع:

WPS Setup

Global Configuration

Supported WPS Version: 2.0

WPS Device Name: (Range: 1 - 32 Characters)

WPS Global Operational Status: Up

WPS Device PIN:

Security Warning : The Enrollee PIN allows an external registry to reconfigure the wireless LAN.

Instance Configuration

WPS Instance ID:

WPS Mode: Enable

WPS VAP:

WPS Built-in Registrar: Enable

WPS Configuration State:

Instance Status

WPS Operational Status: Enabled

AP Lockdown Status: Disabled

Failed Attempts with Invalid PIN: 0

ماعال نيوكتال

Global Configuration

Supported WPS Version: 2.0

WPS Device Name: (Range: 1 - 32 Characters)

WPS Global Operational Status: Up

WPS Device PIN:

Security Warning : The Enrollee PIN allows an external registry to reconfigure the wireless LAN.

WAP زاھ همعدي يذلا WPS لوكوتورب رادصا موعدمال WPS رادصا لقح ضرعي

WPS زاھ مسا لقح ي ف زاھال مسا لخدأ 1. ةوطخال

ةيلاتال لوقحال ضرع متي:

يلع الاعم وأ انكمم WPS لوكوتورب ناك اذا ام ضرعي — WPS ل ةماعال ليغشلتال ةلاھـ WAP زاھـ

ةطساوب هؤاشنإ مت يذلا WPS مقر ضرعي — WPS زاھال ي صخشال فيرعتال مقرـ ليجست ادب دنع زاھال تيبتت مزلي. WAP زاھال ماقرا ينامث نم نوكلمال او ماطنالـ لـمعال زاھال في WPSـ

ءاشنإ قوف رقنا، ديدج ي صخش فيرعت مقر ءاشنإل (يراي تخإ). 2. ةوطخال

نيوكت ةداعإب يجراخال لجلسلل بستنم لابل صخال PIN مقر حمسي :نامأل ريذحت مهب قوٹومال ني لوؤس ملل اھنم/لبق نم اھم ادختسا بجي شيحب ةيكلسالل لكبشالـ اذھ PIN مقر يلع ةيخالص ءاھتنا دجوي الـ طقف

لثم ل ني وكت

Instance Configuration

WPS Instance ID:

WPS Mode: Enable

WPS VAP:

WPS Built-in Registrar: Enable

WPS Configuration State:

كل جسم سي WPS لثم ل فرع مل ةلدس نمل ةمئ اقل نم لثم ل فرع مل رتخأ. 1. ةوطخ ل
ك لذ عمو ؛ ه ل ع زا ه ل ل ل ج س ت م تي ي ذل WPS لثم ل را ي تخ اب WPS لثم ل فرع مل ل ق ح
WPS نم ط ق ف د حا و ل ل ث م WAP مع دي.

لثم ل ل ي ف WPS ن ي ك م ت ل WPS ع ض و ل ق ح ي ف ن ي ك م ت را ي تخ ا ل ة نا خ د د ح . 2. ةوطخ ل
ة ف ا ض ا م ز ل ي ة ر م ل ك ي ف ة ك ب ش ل ل ن ي و ك ت ن ي و ك ت ك ي ل ع ب ج ي ، WPS ع ض و ل ي ط ع ت ة ل ا ح
د ي د ج ي ك ل س ا ل زا ه .

ةمئ اقل نم WPS لثم ل ة ن ر ت ق م ل (VAP) ة ي ر ه ا ط ل ل ل و ص و ل ا ة ط ق ن ر ت خ أ . 3. ةوطخ ل
WPS VAP ةلدس نمل.

ة ف ي ظ و ن ي ك م ت ل ن م ض م ل WPS ل ج س م ل ق ح ي ف ن ي ك م ت را ي تخ ا ل ة نا خ د د ح . 4. ةوطخ ل
ء ا ل م ع ة ف ا ض ا ة ل و ه س ب ع ي ط ت س ي و ل ج س ل ل و ه ي ل ا ح ل ل زا ه ل ا ح ب ص ي . ة ن م ض م ل ل ج س ل ل
ة ك ب ش ل ل م س ا ل ي ئ ا ق ل ل ت ل ل ن ي ي ع ت ل ل ق ي ر ط ن ع ك ت ك ب ش ل ل ن ي ي ف ا ض ا ن ي ي ك ل س ا ل
ل ي ط ع ت م ت ا ذ ا . ل ي م ع ل ا ي ل ل ي ك ل س ل ل ل زا ه ل ل WPA/WPA2-PSK ن ا م ا و (SSID) ة ي ك ل س ل ل ل
ت ا ل ج س ل ل ع م ل ي ج س ت ل WPS ل ع ر د ا ق ل ل د ي د ج ل ل زا ه ل ل ن ك م ي ف ، ن م ض م ل WPS ل ج س م
ة ك ب ش ل ل ي ف ي ر ا ل ا .

WPS ن ي و ك ت ة ل ا ح ةلدس نمل ةمئ اقل نم ت ا د ا د ع ا ل ا ه ذ ه د ح ا ر ت خ أ . 5. ةوطخ ل

ر ي غ ت ت ك ل ذ د ع ب و ، WPS ة ط س ا و ب ا ه ن ي و ك ت م ت VAP ت ا د ا د ع ا ن ا ي ل ر ي ش ي — ن و ك م ر ي غ .
ا ه ن ي و ك ت م ت ي ل ة ل ا ح ل ا .

ي ج ر ا خ ل ل ج س ل ل ة ط س ا و ب VAP ت ا د ا د ع ا ن ي و ك ت ة ي ن ا ك م ا م د ع ي ل ر ي ش ي — ن ي و ك ت ل ا م ت .
ي ل ا ح ل ل ن ي و ك ت ل ا ب ط ف ت ح ي و .

ت ا ر ي غ ت ل ل ط ف ح ل ط ف ح ق و ف ر ق ن ا . 6. ةوطخ ل

لثم ل ة ل ا ح

Instance Status

WPS Operational Status: Enabled

AP Lockdown Status: Disabled

Failed Attempts with Invalid PIN: 0

ة ي ل ا ت ل ل ا م و ل ع م ل ا ر ف و ت :

ة ي ر خ أ ل WPS ة ل م ا م ة ل ا ح ض ر ع ي — WPS ل ي غ ش ت ة ل ا ح .

ن ي م أ ت ة ل ا ح ي ف ي ل ا ح ل ل ل ث م ل ل ن ا ك ا ذ ا م ض ر ع ي — ل و ص و ل ا ة ط ق ن ن ي م أ ت ة ل ا ح ل ق ح .

يه ةحاتم ل تارايلال . ةكبش ل جراخ ىرأل تالجال عنمي امم:

قالغال ةدموات قوم زاهال قالغال مت - تقوم -

مئاد لكش ب زاهال ني مات متي — مئاد -

مئاد لكش ب هني مات مت اذ . قئاق دلاب ني مات لل ةني مزل ةدمال — AP ني مات ةدم -
1- ل ع ةم ق ل ني عت متي سف

زاهال ني مات هي ف مت يذال تقوال — AP ل اف ق ل ني مزل ع باطلال -

ةقداصل مال اهي ف تلشف يتل تارمل ددع ضرعي — حل اص ريغ PIN عم ةلشاف تالواحم .
ةححص ريغ و ةححص ريغ رورم ةم لك ب بسب

ثي دحت قوف رقنا ، ةلحال تامول عمال ضرعل (يراي خا) . 1 ةوطخال

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذه Cisco تمچرت
ملاعلاء انء مچ يف نمة دختسمل معدى وتحم مة دقتل ىر شبل او
امك ة قىقد نوك تن لل ةللأل ةمچرت لصف انء ةظحال مچرئى . ةصاخل مة تغلب
Cisco ىلخت . فرتحم مچرت مة دقتى ىتل ةى فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل اءءاد عوچرلاب ىصوء و تاملرتل هذه ةقد نع اهتلى وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ىلصل ال ىزىلچنل دن تسمل