

# لوصلو طاقن ىلع ةديقملا ةباوبلا نيوكت WAP351 و WAP371

## فدهلا

ةكبشلا ىلا نيمدختسملا لوخد ليجست بلطب ةديقملا ةباوبلا كل حمست  
وأ ةكبشلا دراوم ىلا لوصلو لباق مهب صاخلا بيولا ضرعتسم مادختساب ةيكلساللا  
طورش ىلع نومدختسملا قفاوي نأ يف بغيرت تنك اذا اديقم اذه نوكي دق. تنرتنإلا  
ةيكلساللا كتكبشل نيمدختسم تاباسح عاشنإ يف بغيرت وأ مادختساللا

و WAP351 ىلع ةديقملا ةباوبلا نيوكت ةيفيكي حيصوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا  
WAP371.

ىلع يفاضل ةمولعم ل تيأر. اقباس VAP لكشت تنأ نأ ةقيثو اذه ضررتفي: ةطحالم  
WAP371، و WAP351، [ىلع VAP لكشي](#)، VAP لكشي

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

· WAP351

· WAP371

## ريسا لخدم عاشنإ

### ةديج ةيلحم ةومجم عاشنإ

نيمدختسم تاباسح عاشنإ بجي، ةديقملا ةباوبلا لالخنم ةقداصلاب حامسلل  
ةومجم ىلا يلحم مدختسم لك نييغت كلذ دعب بجيو. WAP351/WAP371 ىلع نييلحم  
عاشنإ يف بغيرت نكت مل اذا. ديقم لخدم ليثمل كلذ دعب اهنبيغت نكمي، نيمدختسم  
لخدم ليثم عاشنإل ةعباتملاب مق مث عطقملا اذه يطختب مقف، نيمدختسم تاباسح  
ظفحتم

ةومجملا. ةيضارتفالا ةومجملا مادختسا رايتخا كنكمي، ايرايتخا: ةطحالم  
ةومجملا مادختسا يف بغيرت تنك اذا. اهتلازا نكمي الو ةومجم ةيضارتفالا

ديج ي لحم مدختسم عاشنإى إلى عباتو مسقلا اذ ي طختب مقف ،ةيضارتفال

ةباوبال رتخاو بيولل نيوكتل ةدعاسملا ةادأل إلى لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخال  
ةديحملا تاعومحملا ةحفص رهظت .ةديحملا تاعومحملا > ةديقملا

## Local Groups

Captive Portal Groups:  ▼

---

### Captive Portal Group Parameters

Group Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

تاباوبال تاعومحم لدسنملا عبرملا نم عاشنإ دح ،ةديج ةعومحم عاشنإل 2. ةوطخال  
ةديقملا

## Local Groups

Captive Portal Groups:  ▼

Captive Portal Group Parameters

Group Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

ةومجملا مسا لقح يف بولطملاةومجملا مسا لخدأ 3. ةوطخلال

## Local Groups

Captive Portal Groups:  ▼

Captive Portal Group Parameters

Group Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

ظفح قوف رقنا 4. ةوطخلال

ديدي لخد ممدختسم عاشنإ

لخدمل لخدلةومجملا مةصيصختو مةتقداصم لجدأ نم نيمدختسملا عاشنإ بجي  
ةلخدملا تانايبلا ةدعاق لخد ادمتعم امدختسم 128 لىلا لصي ام عاشنإ نكمي .ديقملا  
RADIUS مداخل مادختسا بجيف ،مهيف ابوغرم امدختسم 128 نم رثكأ كانه ناك اذا

ةحفص رهظت فوس .نوي لحملا نومدختسملا > ةديقملا ةباوبلا ىلإ لقتنا 1. ةوطخلا  
نيلحملا نيمدختسملا

## Local Users

Captive Portal Users:  ▼

---

### Captive Portal User Parameters

User Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

مدختسملا مسال قح يف بولطملا مدختسملا باسح مسال لخدأ 2. ةوطخلا

## Local Users

Captive Portal Users:  ▼

---

### Captive Portal User Parameters

User Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

يراسلا لخدملا مدختسم تاملعمل ةيفاضإلا لوقحلا رهظت .ظفح قوف رقنا 3. ةوطخلا

## Local Users

Captive Portal Users: CiscoBob ▾

### Captive Portal User Parameters

User Password:  (Range: 8 - 64 Alphanumeric & Special Characters)

Show Password as Clear Text

Away Timeout:  (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)

Group Name:

Default  
cisco

Maximum Bandwidth Upstream:  (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream:  (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Delete User:

Save

لإتمام عملية التكوين، أدخل 4. وخطوة

### Captive Portal User Parameters

User Password:  (Range: 8 - 64 Alphanumeric & Special Characters)

Show Password as Clear Text

Away Timeout:  (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)

Group Name:

Default  
cisco

Maximum Bandwidth Upstream:  (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream:  (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Delete User:

مستخدمي التلقائيين الذين تم تكوينهم، اذهب إلى الخطوة 5. وخطوة

هذه لال خ زاهج لابل لاصت الال مدخت سمل لولاح اذا . زاهج لابل لاصت الال عطق دعب اهيف الجسم  
دحل او ، 60 يه لقل الال اذهل اذ ه لاضارت الال عمي قل الال . رورم عم لكب هت بل اطم مت نل ف ، ةرت فل  
1440 وه ى صق الال

**Captive Portal User Parameters**

User Password:  (Range: 8 - 64 Alphanumeric & Special Characters)  
 Show Password as Clear Text

Away Timeout:  (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)

Group Name:

Maximum Bandwidth Upstream:  (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream:  (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Delete User:

يف ةد دحل الال عمي قل ل زاهج الال مادخت سا يف ع برم الال اذه يف 0 عمي قل الال ببستت س : ةظ حال  
اذه نو كي دق . (ل ل دل الال اذه يف اق حال اه ني وكت مت يت الال) دي قم الال لخدم الال لي ثم ني وكت  
عمي قل الال سفن الال ني مدخت سمل الال ةفاك ني يع يف بغرت تنك اذا ني يع الال يف ادي فم

مدخت سمل الال يف ني يت الال ةومجمل الال دح ، ةومجمل الال مسا لقل يف 6 ةوطخل الال

**Captive Portal User Parameters**

User Password:  (Range: 8 - 64 Alphanumeric & Special Characters)  
 Show Password as Clear Text

Away Timeout:  (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)

Group Name:

Maximum Bandwidth Upstream:  (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream:  (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Delete User:

ة عرس ل لخدأ ، ل لمحتل ل ي ددرت ل قاطن ل ل عرس ل ل صقأ ل ل حل ل قح ي ف 7. ة وطل ل ل  
ة مقل ل . ا ه ي ف ا ه ل لمحتب ل لم عمل ل ل امس ل ل م ت ي س ي ت ل ل ا ج و م ل ل ب ل لمحتل ل ل و ص ق ل ل  
300. و ه صقأ ل ل حل ل و 0 ي ه ة ي ضا ر ت ف ا ل ل

**Captive Portal User Parameters**

User Password:  (Range: 8 - 64 Alphanumeric & Special Characters)  
 Show Password as Clear Text

Away Timeout:  (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)

Group Name:

Maximum Bandwidth Upstream:  (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream:  (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Delete User:

ي ف ة د د ح م ل ل ة م ق ل ل ز ا ه ج ل ل م ا د خ ت س ل ل ي ف ع ب ر م ل ل ا ذ ه ي ف 0 ة م ق ل ل ب ب س ت ت س : ة ط ح ا ل م  
ا ذ ه ن و ك ي د ق . ( ل ل ل د ل ا ذ ه ي ف ا ق ح ا ل ا ه ن ي و ك ت م ت ي ت ل ل ) د ي ق م ل ل ل خ د م ل ل ل ي ث م ن ي و ك ت  
ة م ق ل ل س ف ن ل ل ن ي م د خ ت س م ل ل ة ف ا ك ن ي ي ع ت ي ف ب غ ر ت ت ن ك ا ذ ا ن ي ي ع ت ل ل ي ف ا د ي ف م

ي و ص ق ل ل ل لمحتل ل ل عرس ل لخدأ ، ل ي ز ن ت ل ل ي ددرت قاطن ل ل صقأ ل ل قح ي ف 8. ة وطل ل ل  
حل ل و 0 ي ه ة ي ضا ر ت ف ا ل ل ة م ق ل ل . ي ف ا ه ل لمحتب ل لم عمل ل ل امس ل ل ب ج ي ي ت ل ل ا ج و م ل ل ب  
300. و ه صقأ ل ل

**Captive Portal User Parameters**

User Password:  (Range: 8 - 64 Alphanumeric & Special Characters)  
 Show Password as Clear Text

Away Timeout:  (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)

Group Name:

Maximum Bandwidth Upstream:  (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream:  (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Delete User:

في ددحالم الميقلل زاهجل مادختسإ في عبرملا اذه في 0 مةيقلل ببستتس: ةظحالم اذه نوكي دق. (لليلدلا اذه في اقحال اهنيوكت مت يتلا) ديقلل لخدملا ليثم نيوكت مةيقلل سفن لىل نيمدختسملا ةفاك نييعت في بغرت تنك اذا نييعتلا في اديفم.

ظفح قوف رقنا 9 ةوطخال

ديدج ريسأ لخدم ليثم عاشنإ

ةيفيكب ةنرتقم ةفلتخم نيوكت تاراخي ديدحتب ديقلل لخدملا ليثم كل حمسي نمضمل لخدملاب نيمدختسملا لاصتا

ليثمل نيوكت ةشاش رهظت. ليثمل نيوكت > ةديقلل ةباوبلا لىل لقتنا 1. ةوطخال

## Instance Configuration

Captive Portal Instances:  ▼

### Captive Portal Instance Parameters

Instance Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

لېښمېل مسال قح ېف ډېډجل روسامل لخدمال لېښمېل بوغرمال مسالال لخدأ. 2 ؤوطخلال

## Instance Configuration

Captive Portal Instances:  ▼

### Captive Portal Instance Parameters

Instance Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

:نمضممال لخدمال لېښمېل تاملعمل ؤېفاضلال لوقحلال رهظت. ظفح قوف رقنا. 3 ؤوطخلال

## Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

### Captive Portal Instance Parameters

Instance ID:	1
Administrative Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Protocol:	HTTP ▼
Verification:	Guest ▼
Redirect:	<input type="checkbox"/> Enable
Redirect URL:	<input type="text"/> (Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	Default ▼
RADIUS IP Network:	IPv4 ▼
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)

دي ق م ل ل خ د م ل ل ل ي ث م ن ي ك م ت ل ي ر ا د ا ل ا ع ض و ل ا ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د ي د ح ت ن م د ك ا ت . 4 ة و ط خ ل ا

## Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

### Captive Portal Instance Parameters

Instance ID:	1
Administrative Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Protocol:	HTTP ▼
Verification:	Guest ▼
Redirect:	<input type="checkbox"/> Enable
Redirect URL:	<input type="text"/> (Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	Default ▼
RADIUS IP Network:	IPv4 ▼
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)

هم ادخستسا ديترت يذلا لوكوتوربلا دح، لوكوتوربلا ةلدسنملا ةمئاقلا ي ف 5 ةوطخلال موقيا امنيب، يداع صن يف تامولعمل HTTP لسري. ةحصلا نم ققحتلا ةيلمع اناثا HTTPS ب يصوي. اهل اسرا متي يتلا تانايبلا ريفشتب HTTPS.

## Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

### Captive Portal Instance Parameters

Instance ID:	1
Administrative Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Protocol:	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"><input type="radio"/> HTTP <input checked="" type="radio"/> HTTPS</div>
Verification:	Guest ▼
Redirect:	<input type="checkbox"/> Enable
Redirect URL:	<input type="text"/> (Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	Default ▼
RADIUS IP Network:	IPv4 ▼
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)

اهم دختسي س يتلا ةقدا صملا ةقيرط دح، ققحتلا ةلدسنملا ةمئاقلا يف 6 ةوطخلا  
نيسلا لخدملا

## Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

### Captive Portal Instance Parameters

Instance ID:	1
Administrative Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Protocol:	HTTPS ▼
Verification:	Local
Redirect:	<input type="checkbox"/> Enable
Redirect URL:	<input type="text"/> (Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	Default ▼
RADIUS IP Network:	IPv4 ▼
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)

يلي التال وحننلا ىلع ةحاتملا تارايلخا دي دحت متي

- Guest — نيمدختسملا نم بلطي نل . ةبولطم تانايبلا ةدعاقل ةقداصم دجوت ال — Guest لاصتالا دننع باسح دي دحت متتس . رورم ةملاكومدختسم مسا ريفوتل نومدختسملا مزلي س — ةيلحملا . ةيلحم تانايب ةدعاقل مادختساب مدختسملا ةقداصم
- RADIUS — رورم ةملاكومدختسم مسا ريفوت ىل نومدختسملا جاتحي س — RADIUS مدع نع RADIUS مداخ ىلع مدختسملا ةقداصم

متت نأ درجم ب رآ URL ناو نع ىل اءالمعلا هي جوت ةدعا ءي ف ب غرت تنك اذا . 7 ةوطخلا  
نيكمت ىف ب غرت مل اذا [9 ةوطخلا](#) ي طخت . هي جوتلا ةدعا ءراي تخالا ةناخ دح ، مهت قداصم  
هي جوتلا ةدعا

## Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

### Captive Portal Instance Parameters

Instance ID:	1
Administrative Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Protocol:	HTTPS ▼
Verification:	Local ▼
Redirect:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Redirect URL:	<input type="text"/> (Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	Default ▼
RADIUS IP Network:	IPv4 ▼
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)

ءالمعلا لاسرا ڊيرت ڀڏلا URL ناو نع لخدأ، URL ناو نع هيجوت ءءاع ل قح ڀي ف. 8 ءوطخلا  
مهت قءاصم مت نا ءرجم به ل.

## Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

### Captive Portal Instance Parameters

Instance ID:	1
Administrative Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Protocol:	HTTPS ▼
Verification:	Local ▼
Redirect:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Redirect URL:	<input type="text" value="http://www.cisco.com"/> (Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	Default ▼
RADIUS IP Network:	IPv4 ▼
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)

هه ف يقب يس يذلا قئاق دلاب تقولا لخدأ ، ةديعب لال ةلهم لال قح في 9 ةوطخلال مدختس م لاصتا ةداع لال في .هل اصتا عطق دعب WAP لى لى هه لى ع اقداصم مدختس م لال ةقداصم لال تامولعم لال لى لى جاتحي نلف ، ةدم لال هه ءاهتا نال لبق

ةلهم لال لى لى لال اذ هه في 0 ةم يق لال لى دؤيس : ةظحال م

## Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet

### Captive Portal Instance Parameters

Instance ID:	1
Administrative Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Protocol:	HTTPS
Verification:	Local
Redirect:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Redirect URL:	http://www.cisco.com (Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	60 (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	0 (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	0 (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	0 (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	Default
RADIUS IP Network:	IPv4
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable
Server IP Address-1:	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	(xxx.xxx.xxx.xxx)

ءاهت نا تالاح نإف ،ي لحم مدخت سمل ةي نمل زلا ةلهم لء اهت نا تالاح لءا ءءاب تمق اءا : ةظءالم لءي ءم ل هني يءت مء ام لء ةي ول وءال اهل نوكء س يء لحم لء مدخت سمل ء ءءءم لء ةلهم لء فوق وءم لء ءءم لء

لء ء WAP ضرءي يءء قءاء ءءاب ءقولا لءءا ،لمء لء ءس لء ءلهم لء قء يء 10 ءو طء لء 0. يء ءي ضارء ءال ءم يء لء. الءءم لء زي ال ناء اءا يءء ،ءورء لء لء ءسء مءءء سمل

ءلهم لء لء طءء لء لء قء لء اءه ف 0 ءم يء ق لءءا ءءي ءس : ءظءالم

## Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

### Captive Portal Instance Parameters

Instance ID:	1
Administrative Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Protocol:	HTTPS ▼
Verification:	Local ▼
Redirect:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Redirect URL:	<input type="text" value="http://www.cisco.com"/> (Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	Default ▼
RADIUS IP Network:	IPv4 ▼
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)

يُددرت قاطن ضرع ىصقأوقفدتلل يددرت قاطن ضرع ىصقأ ىلقح ىف 11 ةوطخلل بچ ىي ذلا ةينائل ىف تبأچ ىم ىف يددرتل قاطنلل ىصقألال دحلل لخدأ، قفدتلل ةم ىقلا. ةىكلساللا ةكبشلل ربع هىل تانايبلل لاسراب نىمدختسملل حامسلل 0. ىه ةىضارتفال

ىددرتل قاطنلل دىققت مدع دىدحت ىل لىلقحلل اذى ىف 0 ةم ىق لآخدل ىدؤى: ةظحال

ىلحملل مدختسملل يددرتل قاطنلل م ىقل ىصقألال دحلل لآخدب تمق اذل: ةظحال ىل ىلحملل مدختسملل ةنىعملل ىوصقلل يددرتل قاطنلل م ىقل ةىولوالل نوكتسلف فوقوملل لآدملل لىثملل هنىعت متام

## Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

### Captive Portal Instance Parameters

Instance ID:	1
Administrative Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Protocol:	HTTPS ▼
Verification:	Local ▼
Redirect:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Redirect URL:	<input type="text" value="http://www.cisco.com"/> (Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="300"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="300"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	Default ▼
RADIUS IP Network:	IPv4 ▼
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)

نېم دختس مالا ءومجم ددح ، نېم دختس مالا ءومجم مسالا ءلدسن مالا ءمئاقلا يف 12 ءوطخال  
ءحص نم ققحتلا ديدحتب تمق اذا . اءب يراسلا لءدملا لئثم نارقلا يف بءرت يلا  
ءوطخال هءه يءختت دق ، [6 ءوطخال](#) يف فيضلا

Verification:	Local	▼
Redirect:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable
Redirect URL:	<input type="text" value="http://www.cisco.com"/>	(Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	<input type="text" value="Default"/> <input type="text" value="cisco"/>	
RADIUS IP Network:	IPv4	▼
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/>	Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-3:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-4:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Key-1:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-2:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-3:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)

مداخ هم مدختسي يذلا IP رادصا | RADIUS IP ةكبشل ل دس نمل ا ع برملا نم ددح . 13 ةوطخلا  
17. ةوطخلا | ل ي طختلاب مقف ، ةقداصم لل RADIUS مداخ مدختست نكت مل اذا . RADIUS.

Verification:	Local	▼
Redirect:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable
Redirect URL:	<input type="text" value="http://www.cisco.com"/>	(Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	cisco	▼
RADIUS IP Network:	<input type="text" value="IPv4"/> <input type="text" value="IPv6"/>	
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/>	Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-3:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-4:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Key-1:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-2:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-3:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)

رايتخالا ةناخ دي دحت كنك ميف ، كزاهج ىلع ي مومع لىل RADIUS نيوك ت ب تمق اذا . 14 ةوطخ لىل نم دي زمل . ماع لك شب فرع لىل RADIUS م داخ مادخت ساب ةقداصل لىل Global RADIUS [WAP131 و WAP351 ىلع ماع لك شب فرع م RADIUS م داخ نيوك ت ىل عجرا ، تامول عم لىل WAP371 ىلع RADIUS م داخ تادادع ل نيوك ت و](#)

Away Timeout:	<input type="text" value="00"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 00)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	<input type="text" value="cisco"/>	▼
RADIUS IP Network:	<input type="text" value="IPv4"/>	▼
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable	
Server IP Address-1:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-3:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-4:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Key-1:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-2:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-3:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-4:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Locale Count:	<input type="text" value="0"/>	
Delete Instance:	<input type="checkbox"/>	

ةكبش مادختس لوج تانايب RADIUS مداخل عمچي نأ يف بغرت تنك اذإ. 15 ةوطخال  
RADIUS Accounting راي تخالال ةناخ ددح ف ،مدختس مل

Away Timeout:	<input type="text" value="00"/>	(Range: 0 - 1440 min, Default: 00)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	<input type="text" value="cisco"/> <input type="button" value="v"/>	
RADIUS IP Network:	<input type="text" value="IPv4"/> <input type="button" value="v"/>	
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
RADIUS Accounting:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Server IP Address-1:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-3:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-4:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Key-1:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-2:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-3:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-4:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Locale Count:	<input type="text" value="0"/>	
Delete Instance:	<input type="checkbox"/>	

IP نيو وانع لخدأف ، 14 ةوطخال ي ف ماعل RADIUS ني كم تب مق ت مل اذ ا . 16 ةوطخال ا اذه فوق ومال لخدمال لي ث م ب اه انارتقا ي ف ب غرت ي تال RADIUS مداوخل ح ي ت اف مل او . كل ذى ل ا م و 2-م داخ ل ل IP ناو ن ع م KEY-2 ط ب ت ر يو ، م داخ ل ل IP ناو ن ع م KEY-1 ط ب ت ر يو .

Away Timeout:	<input type="text" value="00"/>	(Range: 0 - 1440 min, Default: 00)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	<input type="text" value="cisco"/>	
RADIUS IP Network:	<input type="text" value="IPv4"/>	
Global RADIUS:	<input type="checkbox"/> Enable	
RADIUS Accounting:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Server IP Address-1:	<input type="text" value="10.1.1.144"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text" value="10.1.1.145"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-3:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-4:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Key-1:	<input type="text" value="●●●●●●●●"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-2:	<input type="text" value="●●●●●●●●"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-3:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-4:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Locale Count:	<input type="text" value="0"/>	
Delete Instance:	<input type="checkbox"/>	

اهنيوكت مت يتي الةي لحملا تاداعإل ددع ةي لحملا تاداعإل دادعت لقح ضرعي :ةظالم هذه يف اقحالة يضا رتف الةي لحملا تاداعإل نيوكت مت يسي .اذه دي قملا لخدملا لي ثمل يف ةي لحملا تاداعإل نيوكت لوح ام دقت رثكأ تامولعم يلع روثعلا نكمي .ةلاقملا [WAP351 و WAP371 لوصو طاقن يلع ةي لحملا تاداعإل نيوكت](#)

Away Timeout:	<input type="text" value="00"/>	(Range: 0 - 1440 min, Default: 00)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	<input type="text" value="cisco"/>	
RADIUS IP Network:	<input type="text" value="IPv4"/>	
Global RADIUS:	<input type="checkbox"/> Enable	
RADIUS Accounting:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Server IP Address-1:	<input type="text" value="10.1.1.144"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text" value="10.1.1.145"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-3:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-4:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Key-1:	<input type="text" value="●●●●●●●●"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-2:	<input type="text" value="●●●●●●●●"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-3:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-4:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Locale Count:	<input type="text" value="0"/>	
Delete Instance:	<input type="checkbox"/>	

طفا ح قوف رقنا 17 ةوطخلا

**CISCO** WAP371 Wireless-AC/N Dual Radio Access Point with Single Point Setup

- Getting Started
- Run Setup Wizard
- ▶ Status and Statistics
- ▶ Administration
- ▶ LAN
- ▶ Wireless
- ▶ System Security
- ▶ Client QoS
- ▶ SNMP
- ▶ Single Point Setup
- ▼ **Captive Portal**
  - Local Groups
  - Local Users
  - Instance Configuration**
  - Instance Association
  - Web Portal Customization
  - Global Configuration
  - Authenticated Clients
  - Failed Authentication Clients

Maximum Bandwidth Upstream:  (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream:  (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

User Group Name:  ▼

RADIUS IP Network:  ▼

Global RADIUS:  Enable

RADIUS Accounting:  Enable

Server IP Address-1:  (xxx.xxx.xxx.xxx)

Server IP Address-2:  (xxx.xxx.xxx.xxx)

Server IP Address-3:  (xxx.xxx.xxx.xxx)

Server IP Address-4:  (xxx.xxx.xxx.xxx)

Key-1:  (Range: 1 - 63 Characters)

Key-2:  (Range: 1 - 63 Characters)

Key-3:  (Range: 1 - 63 Characters)

Key-4:  (Range: 1 - 63 Characters)

Locale Count:

Delete Instance:

## SSID فرعم ب دي قم لخدم لي ثم نارتقا

(VAP) ة رهاظ لوصو ة طقن عم ظفحتم لخدم لي ثم ني عت بجي ، اهئاشن ا درجم بو  
ه ب لاصت ال ابء الم عملل حامس لل

نارتقا ة شاشل رهظت . لي ثم ل نارتقا > ة دي قم ل ة باو بلا ل لقتنا 1. ة وطلال  
لي ثم ل:

## Instance Association

Radio:  Radio 1 (5 GHz)  
 Radio 2 (2.4 GHz)

### Instance Association

Network Interface	Instance Name	
VAP 0 (ciscosb)	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	
VAP 1 (Virtual Access Point 2)	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	
VAP 2 (Virtual Access Point 3)	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	
VAP 3 (Virtual Access Point 4)	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	
VAP 4 (Virtual Access Point 5)	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	
VAP 5 (Virtual Access Point 6)	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	
VAP 6 (Virtual Access Point 7)	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	
VAP 7 (Virtual Access Point 8)	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	

Save

هم ادختسا ديتر يذلا تاجوملا دم عم قفاوتملا وي دارلا رز دح ،وي دارلا لقح ي ف 2. ةوطخل  
ةل يم عل ةزهجال عم قفاوتم نوكت ال دقو رصقأ قاطن ربع يلعأ اهدرت زتره اغيغ 5  
قفاوتو عسوأ قاطن نكل ،لقأ قاطن ضرع رفوت زتره اغيغ 2.4. ةم يدقلا ةيكل لساللا  
ربكأ

Radio:  Radio 1 (5 GHz)  
 Radio 2 (2.4 GHz)

لوصول ةطقن عم قفاوتملا لدسنملا عبرملا دح ،ل يثملا مسا دومع تحت 3. ةوطخل

اهيلع ةديقملا ةباوبلا مادختسا يف بغيرت يتلا (VAP) ةيرهاظلا

Radio:  Radio 1 (5 GHz)  
 Radio 2 (2.4 GHz)

Instance Association	
Network Interface	Instance Name
VAP 0 (ciscosb)	CiscoNet
VAP 1 (Virtual Access Point 2)	
VAP 2 (Virtual Access Point 3)	
VAP 3 (Virtual Access Point 4)	
VAP 4 (Virtual Access Point 5)	
VAP 5 (Virtual Access Point 6)	
VAP 6 (Virtual Access Point 7)	
VAP 7 (Virtual Access Point 8)	

Save

ظفح قوف رقنا 4. ةوطخلا

ديقملا لخدملا ةديج ةيلحم تادادع اعاشنا

هتبل اطم دن ع مدخت سملل هضرع متي ام لي دع تب ةي لحم ل ا اداع ا كل حم ست  
ل كل اهني وكت مت ةي لحم ا اداع ا 3 ل ل لصي ام كي دل نو كي نأ نكم ي . لو خ دل لي جس تب  
ري س ا ل خدم لي ثم

ة حفص رهظت . بي و ل ا ة باوب صي صخت > ة دي قم ل ا ة باوب ل ا ل ل قتنا 1. ة و ط خ ل ا  
: بي و ل ا ل خدم صي صخت

## Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:

---

### Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances

ةي لحم ل ا بي و ا اداع ا مس ل قح ي ةي لحم ل ا ا اداع ا ل ل ام سا ل خ د ا . 2. ة و ط خ ل ا

## Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:

### Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances

هبة لخدمة الاعداد انا ارقا يف بغيرت يذال بس انم الديقم ال لخدمة ال لي ثم دح. 3 ة و ط خ ال  
ديقم ال لخدمة ال تال ي ثم ل دس ن م ال ع ب ر م ال ن م

## Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:

### Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances

ل ي ج س ت ة ح ف ص ل ي د ع ت ب ح م س ت ة ي ف ا ض ا ت ا م ل ع م ر ه ط ت . ط ف ح ق و ف ر ق ن ا . 4 ة و ط خ ال  
ن ي و ك ت ع ج ا ر ، ة ل ح م ل ا ت ا د ا د ا ل ا ل ي د ع ت ن ع ي ف ا ض ا ت ا م و ل ع م ي ل ع ل و ص ح ل ل . ل و خ د ل ا  
[WAP351 و WAP371 ل و ص و ط ا ق ن ي ل ع ة ل ح م ل ا ت ا د ا د ا ل ا](#)

## Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

### Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID:	1
Instance Name:	CiscoNet
Background Image Name:	cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image
Logo Image Name:	cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image
Foreground Color:	#999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	#BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	#BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	English (Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	en (Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	login_key.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image
Account Label:	Enter your Username (Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	Username: (Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	Password: (Range: 1 - 64 Characters)

ظفح ىلع طغضا ،ةي لحملا تاداعلا ليدعت نم ءاهتئالا دنع 5 ةوطخلا

ةديقملا ةباوبلا نيكمت

ديقملا لخدملا عضو نيكمت بجي ،اهنيوكت درجمبو

مءالا نيوكتلا ةشاش رهظت .مءالا نيوكتلا > ةديقملا ةباوبلا ىلا لقتنا 1. ةوطخلا

## Global Configuration

Captive Portal Mode:  Enable

Authentication Timeout:  Sec (Range: 60 - 600, Default: 300)

Additional HTTP Port:  (Range: 1025-65535 or 80, 0 = Disable, Default: 0)

Additional HTTPS Port:  (Range: 1025-65535 or 443, 0 = Disable, Default: 0)

### Captive Portal Configuration Counters

Instance Count: 1

Group Count: 2

User Count: 1

Save

ةب اوبال طيشنتل ني كمت رايتخالال ةناخ دح ، دي قم لخدمال عضول قح يف 2. ةوطخال  
ةروسأمال

## Global Configuration

Captive Portal Mode:  Enable

Authentication Timeout:  Sec (Range: 60 - 600, Default: 300)

Additional HTTP Port:  (Range: 1025-65535 or 80, 0 = Disable, Default: 0)

Additional HTTPS Port:  (Range: 1025-65535 or 443, 0 = Disable, Default: 0)

### Captive Portal Configuration Counters

Instance Count: 1

Group Count: 2

User Count: 1

Save

...ءلاقملا هذء قلعءٲٲ وٲدٲف ءطقم دهاش

[Cisco نم ٲرءالآ \(ءٲنقءلأ ءاءءءءءلأ\) Tech Talks ضرءل انه رقنا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا