

لوصلو طاقن ىلع ةيلحمل تاداعإل نيوكت WAP351 و WAP371

فدهل

ىلع لوصلو حلل .ديقم لخدم ليثمب ةلصتم ةقداصم بيو ةحفص يه ةيلحمل تاداعإل [نيوكت](#) ةلاقملا ىل عجرا ،كب صاخلا زاهجلا ىلع ريسأ لخدم دادعإ ةيفيك لوح تامولعم [WAP351 و WAP371 لوصلو طاقن ىلع ريسأ لخدملا](#).

ةحفص مادختسا كنكمي ،كب صاخلا WAP ىلع ريسأ لخدم دادعإ موقت نأ درجمب ،كتكبش ىلع ةفلتخم ةيلحمل تاداعإل ةديرف تاحفص عاشنإل بيو لخدم صي صخت تاحفصلا ىلع روصلاو صنلا صي صختو

اهفدحو ةيئانثلا روصلا تافل مل ليحت ةيفيك حرش وه دنتسملا اذه نم فدهل ةقداصملا ةحفص صي صختو WAP351 و WAP371 لوصلو طاقن ىلع بيولا صي صختل تاموسرو ةيصن رصانعب

قيبطتل ةلباقلا ةزهجالا

· WAP351

· WAP371

جماربل رادصا

· WAP351 v1.0.0.39

· WAP371 v1.1.2.3

بيولا صي صخت

ةباوبلا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
بيولا لخدم صي صخت ةحفص حتف متي .بيولا ةباوب صي صخت > ةديقملا

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances ▼

ديقوم لخدم ل بيول ة ل حمل ا تاداع ا ل دس ن م ا ة م ا ق ل ن م Create رت خأ 2. ة و ط خ ل ا رت خأ ، ة ق با س ة ل حمل م بي و تاداع ا ر ي ر ح ت ي ف ب غ ر ت ت ن ك ا ذ ا . د ي ق م ل ا ل خ د م ل ل ع ق و م ا ش ن ا ل ة ل حمل م ل بي و تاداع ا ة ل دس ن م ا ة م ا ق ل ن م ا ه و ا ش ن ا م ت ي ت ل ا ة ل حمل م ل بي و تاداع ا [6. ة و ط خ ل ا](#) ل ي ل ا ي ط خ ت و ز ج ت ح م ل ل ا ل خ د م ل ل

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances ▼

ة ل حمل م ل تاداع ا ل م س ا ل ق ح ي ف ك ب ة ص ا خ ل ا ة ل حمل م ل تاداع ا ل م س ا ل خ د ا 3. ة و ط خ ل ا ت ا ف ا س م ل ع ي و ت ح ي ال ا و ا ف ر ح 1-32 ن م م س ا ل ا ن و ك ت ي ن ا ب ج ي . ب ي و ل ل

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances

نم هب ةي لحملا تادادعإل نارقإ يف ب غرت يذلا دي قوملا لخدملا لي ثم رتخأ 4. ةوطخلال لي ثم دادعإ لوح تامولعم يلع لوصحلل. دي قوملا لخدملا تال ي ثم ةلدس نملا ةمئاقلا [WAP371](#) و [WAP351](#) لوصو طاقتن يلع ريسأل لخدملا نيوكت ىلا عجرا، ريسأل لخدم

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances

اهؤارج مت يتل تانويكتلا ظفحل ظفح قوف رقنا 5. ةوطخلال

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances

ةيفاضا تامولعم عم ديقملا لخدملا لىل حمله بيولا عقاوم تاملعم ةقطنم رهظت:

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name:

Logo Image Name:

Foreground Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

ءاشنإ متي ،بيولا ىلع ديقملا لخدملا لىل حمله تادادعإلا تاملعم ةقطنم يف :ةطحالم
ةحفصلا هذه نم اهريحت نكمي الو ايئاقلت ةيلاتلا لوقحلا

ةقطنم تادادعإلا لىل سلسلتا مقرلا ضرعي — ةقطنم تادادعإلا فرعم .

راتخملال لي ثمل مسا ضرعي — لي ثمل مسا

مسا ةلدسنملا ةمئاقلا نم كب صاخلا فوقوملا لخدملا ةيفلخل ةروصولا رتخأ. 6 ةوطخال
ةيفلخل ةروصولا

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

ةروصولا فذح/ليمحت رز قوف رقنا، ةمئاقلا نم ةروصولا فذح وأ ليمحت ديتر تنك اذا: ةظالم
[فذح/ليمحت](#) عجار، ةصصخمل روصلال فذحو ليمحت لوح تامولعم يلعل لوصحلل. ةصصخم
[ةصصخمل روصلال](#)

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

رَاعِشِلا ةرِوصِ مِسا ةلدِسِنِمِلا ةمِئاَقِلا نِم رَاعِشِلا ةرِوصِ رِتْخَأ 7. ةوِطْخِلا

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

فِذْحِ/لِئِمْحِتِ رِزْقِوْفِ رِقْنِاْفِ، ةمِئاَقِلا نِم ةرِوصِ فِذْحِ وَا لِئِمْحِتِ دِئِرْتِ تَنَكِ اِذَا: ةطْحِاَلِمِ
عِجَارِ، ةصِصْخِمِلا رِوَصِلا فِذْحِو لِئِمْحِتِ لَوْحِ تَامِوَلِئِمِ يَلَعِ لَوْصَحِلِلِ. ةصِصْخِمِ ةرِوصِ
[ةصِصْخِمِلا رِوَصِلا فِذْحِ/لِئِمْحِتِ](#)

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

قيسنتب زمرلا .مدمقملا نول ل قح يف مدمقملا نولل HTML ةرفش لخدأ .8 ةوطخلل
مأقرأ 6 نم رشع يسادس

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

ةحفصللا [هذه](#) ىلإ عجرا ،ببوللا ناولأ قيسنت لوح تامولعمل نم ديزمل :ةظالم

هه اوم اذختساب ةيرشع ةيسادس HTML ناولأ زومر ءاشنإ يف ةدعاسم لل :ةظالم
ةحفصلا [هذه](#) ىلإ عوجرلا كنكمي ،ةحول ىلإ ةدنتسم (GUI) ةيموسر مدختسم

قيسنتب زمرلا .ةيفللخلا نول لقح يف ةيفللخلا نولل HTML ةرفش لخدا 9. ةوطخل
م اقرأ 6 نم رشح ةيسادس

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID:	1
Instance Name:	CiscoNet
Background Image Name:	cisco_bkg.jpg <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>
Logo Image Name:	cisco_logo.png <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>
Foreground Color:	#999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	#BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	#BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

ةحفص نع سألرلا لصفيفي يذلا طخال) ل صافلا نولل HTML ةرفش لخدا 10. ةوطخل
م اقرأ 6 نم رشح ةيسادس قيسنتب زمرلا . ل صافلا لقح يف (نتملا

Foreground Color:	#999999	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	#BFBFBF	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	#BFBFBF	Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	English	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	en	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	login_key.jpg <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	Enter your Username	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	Username:	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	Password:	(Range: 1 - 64 Characters)

ةلحلملا تاداعإلا ةيمست لقح يف ةلحلملا تاداعإلا فصت ةيمست لخدا 11. ةوطخل
ةيزلجنإلا وه يضارتفالا

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

وه يضارتفالا. ةلحلملا تاداعإلا لقح يف ةلحلملا تاداعإلا راصتخا لخدا 12. ةوطخل
en.

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

لوخد ليجست ضرعل ةروصلال رتخا، باسحلا ةروص ةلدسنملا ةمئاقلا نم 13. ةوطخل
لوخدلا ليجست لقح ىلعأ هيلع قوصم

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

فدخول/للمحت رزقوف رقناف، عمئاقلا نم ةروص فذح وأ للمحت دبرت تنك اذا: ةظالم عجار، ةصصملا روصلا فذحو للمحت لوح تامولعم يلعل لوصلل. ةصصم ةروص [.ةصصملا روصلا فذح/للمحت](#)

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

لقح يف مدختسم مسا لاخدال تاداشرا مدختسملا يطعي يذلا صنلا لخدأ. 14 ةوطخلل باسحلا ةيمست

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

ةيمست ل قح يف مدختسملا مسا صن ع برم ةيمستل صنلا لخدأ 15. ةوطخلا
مدختسملا

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

ةيمست ل قح يف مدختسملا رورم ةملك صن ع برم ةيمستل صنلا لخدأ 16. ةوطخلا
رورملا ةملك

User Label:	<input type="text" value="Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="password" value="Password"/>	(Range: 1 - 64 Characters)
Button Label:	<input type="button" value="Connect"/>	(Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)
Fonts:	<input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/>	
	(Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)	
Browser Title:	<input type="text" value="Captive Portal"/>	
	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)	
Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>	
	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)	

ةم لك و مدختس م ل م س ا تام ول عم ل اس رال مدختس م ل ر زلا ةي م س ت ل ص ن ل ل ا خ د ا . 17 ة و ط خ ل ل ر زلا ةي م س ت ل ق ح ي ف ر و ر م ل ا

User Label:	<input type="text" value="Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="password" value="Password"/>	(Range: 1 - 64 Characters)
Button Label:	<input type="button" value="Connect"/>	(Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)
Fonts:	<input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/>	
	(Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)	
Browser Title:	<input type="text" value="Captive Portal"/>	
	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)	
Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>	
	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)	

ل خ د م ل ا ة ح ف ص ي ل ع د و ج و م ل ا ص ن ل ل ل ك ل ه م ا د خ ت س ا ل ط خ ل ل م س ا ل ا خ د ا ب م ق . 18 ة و ط خ ل ل ا ة ل و ص ف م ا ه ن م ل ك ، ة د د ع ت م ط و ط خ ا م س ا ل ا خ د ا ك ن ك م ي . ط و ط خ ل ل ق ح ي ف ر ي س ا ل ا م ت ي س ي ل ل ا ت ل ل ط خ ل ل ا ن ا ف ، ل ي م ع ل ا م ا ط ن ي ل ع ا ح ا ت م ل و ا ل ط خ ل ل ن ك ي م ل ا ذ ا . ة ل ص ا ف ب ا ط ا ح م ه ل م ك ا ب م س ا ل ا ن و ك ي ن ا ب ج ي ، ت ا ف ا س م ا ه ل ي ت ل ل ط و ط خ ل ل ا م س ا ل . ا ذ ك ه و ، ه م ا د خ ت س ا ل ا ة د ر ف م ص ي ص ن ت ا م ا ل ع ب

User Label:	<input type="text" value="Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="password" value="Password"/>	(Range: 1 - 64 Characters)
Button Label:	<input type="button" value="Connect"/>	(Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)
Fonts:	<input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/>	(Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)
Browser Title:	<input type="text" value="Captive Portal"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)
Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

في ضرع تسملة ذفان ب ناونع ال طيرش في هضرع متيس يذلا صننلا لخدأ. 19. ةوطخلال
ضرع تسملا ناونع لقح.

User Label:	<input type="text" value="Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="password" value="Password"/>	(Range: 1 - 64 Characters)
Button Label:	<input type="button" value="Connect"/>	(Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)
Fonts:	<input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/>	(Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)
Browser Title:	<input type="text" value="Captive Portal"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)
Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

يوتحم لقح في راعشلا ةروص نيمي لعل هضرع متي يذلا بيحرتلا صنن لخدأ. 20. ةوطخلال
ضرع تسملا

Browser Content:	Welcome to the Wireless Network	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)
Content:	To start using this service, enter your credentials and click the connect button.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: To start using this service, enter your credentia
Acceptance Use Policy:	Acceptance Use Policy.	(Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)

عبرمومدختسالمسالفسأهضرعمتيلمدختسالمسالميلميلىعتصنلخدا. 21 ةوطخلا
يوتحملاللقحيفرورمالءملكصن

Browser Content:	Welcome to the Wireless Network	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)
Content:	To start using this service, enter your credentials and click the connect button.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: To start using this service, enter your credentia
Acceptance Use Policy:	Acceptance Use Policy.	(Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)

لقحيفلوخدلاليجستلاهلوبقمدختسالمالىعبجيتالطورشلاللخدا. 22 ةوطخلا
للوبلالامادختسإجن

Acceptance Use Policy:	Acceptance Use Policy.	(Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)
Accept Label:	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Check here to indicate that yo
No Accept Text:	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge

چەن لوبقول راي تخالالە ناخ دېدحت ىلە نېم دختس مالا تھي يذلا صنلا لخدأ. 23. ةوطخلال
ةيمس تلال لوبقول لوق لوبقول مادختسا

Acceptance Use Policy:	Acceptance Use Policy. (Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)
Accept Label:	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy. (Range: 1 - 128 Characters, Default: Check here to indicate that yo
No Accept Text:	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting! (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge

مدختس مالا لبق يال ام دنع ره ظي يذلا صنلا لخدأ، صنلا لوبقول مدع لوق ي ف. 24. ةوطخلال
لوخذلا ليجست لواحي و لوبقول مادختسا چەن

No Accept Text:	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting! (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge the Acceptanc
Work In Progress Text:	Connecting, please be patient... (Range: 1 - 128 Characters, Default: Connecting, please be patient...)
Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again! (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

رظتني امنې ب ضرعي يذلا صنلا لخدأ، مدقتلا ديقل مالا صن لوق ي ف. 25. ةوطخلال
ةقداص مالا مدختس مالا

No Accept Text:	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge the Acceptanc
Work In Progress Text:	Connecting, please be patient...	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Connecting, please be patient...)
Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

ةقد اصم لش ف دن ع هضرع متي يذلا صنلا لخدأ، ضوفرمل صنلا لقح يف 26. ةوطخال
ام مدختسم

Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)
Welcome Title:	Congratulations!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)
Welcome Content:	You are now authorized and connected to the network.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to t)
Delete Locale:	<input type="checkbox"/>	

Save Preview...

ةقد اصم متت ام دن ع ضرعي يذلا صنلا لخدأ، ببحرتل ناو نع لقح يف 27. ةوطخال
حاجنب مدختسملا

Error: Invalid Credentials, please try again!

Denied Text: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Congratulations!

Welcome Title: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

You are now authorized and connected to the network.

Welcome Content: (Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)

Delete Locale:

Save Preview...

مذختمسملانوكيتمىلىلريشييذلاصنلالخدا،وتحملابابحرملقحيف. 28 ةوطخلال
ةكبشلالالصتم

Error: Invalid Credentials, please try again!

Denied Text: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Congratulations!

Welcome Title: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

You are now authorized and connected to the network.

Welcome Content: (Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)

Delete Locale:

Save Preview...

فذحرايخالاةناخدح،يلالاحملانيوكتلالفذحديرتتنكاذ(يرايخال). 29 ةوطخلال
ةيلحملاتاداعال

Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)
Welcome Title:	Congratulations!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)
Welcome Content:	You are now authorized and connected to the network.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)
Delete Locale:	<input type="checkbox"/>	

Save Preview...

اهؤارچ| مت ي تال تانويوكتال عيمج ظفحل ظفح قوف رقنا 30 ةوطخال

Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)
Welcome Title:	Congratulations!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)
Welcome Content:	You are now authorized and connected to the network.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)
Delete Locale:	<input type="checkbox"/>	

Save Preview...


قوف رقنا ،تمت ي تال ةيلحمال تانويوكتال ةنياعم ديرت تنك اذا (يراي تخا). 31 ةوطخال
ةنياعم

Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)
Welcome Title:	Congratulations!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)
Welcome Content:	You are now authorized and connected to the network.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)
Delete Locale:	<input type="checkbox"/>	


Save Preview...

زجحت حمل لخدم لاب ة صاخ ال بيولل ةي لحم ل ادادع ال ا تام ل عم ة ني اع م ة حفص حت ف م تي

Captive Portal Web Locale Parameters Preview



Welcome to the Wireless Network



Enter your Username

Username:

To start using this service, enter your credentials and click the connect button.

Acceptance Use Policy.

Check here to indicate that you have accepted the Acceptance Use Policy.

ءدب ني وكت في لع فلاب اهظ فح م تي لتل ا روص ل ا و ص ن ل ا ة ني اع م ل ا رهظت : ة ظ ح ا ل م
ض ر ع ل ة ني اع م ق و ف ر ق ن ل ا ل ب ق ظ ف ح ق و ف ر ق ن ا ، ر ي غ ت ء ا ر ج ا ب ت م ق ا ذ ا . ل ي غ ش ت ل ا
ا ه ب ت م ق ي ت ل ا ت ا ر ي ي غ ت ل ا

ة ص ص خ م ل ا ر و ص ل ا ف ذ ح / ل ي م ح ت

ةصاخلا كروصو كراعش مادختساب "ةديقملا ةباوبلا" ةحفص صيصختب موقت دق
مت قطانم 6 دوجو ضارتفاب) زاهجلا ىلا ةصصخم ةروص 18 ىلا لصي ام ليحت نكمي
(اهنم لكل روص 3 عم اهنويكت

تاداعلا تاملعم ةحفص يف ةصصخم ةروص فذح/ليحت رزلا قوف رقنا 1. ةوطخلا
بيولا ةباوبلا ةصصخملا ةروصلا ةحفص حتف متي .ديقملا لخدملا بيولا ةيولحملا

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

قوف رقنا ،رتوي بمكلا نم اهمادختسال ةروص ليحت يف بغيرت تنك اذا 2. ةوطخلا
مقف ،ةروص فذح يف بغيرت تنك اذا .ةصصخم بيولا ةروص ليحت لقح يف ضارعتسا
4. [ةوطخلا](#) ىلا يطختلاب

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Browse...

Upload

Delete Web Custom Image:

Delete

Back

GIF قيسنتب فلم نوكت نأ بجي و رغصأ وأ تيابولي ك 5 ةروصلال نوكت نأ بجي : ةظحال م رهظم لضفأ يلعل لوصحلل . ةدحملال داعبالا مئال تل روصلال مچح ريغت متي . JPEG وأ ةجر دملال ةيضارتفالال ةروصلال داعبالا عم ةبسانتم كباسحو كراعش روص نوكت نأ بجي هاندأ :

· لسكب 800 في 10 — ةفلخال

· لسكب 168 × 78 — راعشال

· لسكب 295 × 55 — باسحال

WAP. زاهج لال ةروصلال ليحتل ليحت رقنا 3. ةوطخال

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

عمئاقلا نم هفدح ديرت يذلا فلملا رتخأ، ةروص فدح يف بغيرت تنك اذا. 4. ةوطخلا
6. ةوطخلا لىل يطرختلاب مقف، ال او. ةصصخم بيو ةروص فدح ةلدسنملا

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

WAP. زاغ نم ددحمل فلملا فذل فدح لىل رقنا. 5. ةوطخلا

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Browse...

Upload

Delete Web Custom Image:

 ▼

Delete

Back

صیصخت ةحفص مسق نییعت ةداعإ ىلإ ایلاح ةمدختسم لاروصلا فذح یدؤیس :ةطحال م
یضارتفال ىلإ بیولا

بیولا لخدم صیصخت ةحفص ىلإ ةدوعلل فلخال رقنا 6. ةوطخال

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Browse...

Upload

Delete Web Custom Image:

Delete

Back

نم اهدیدحت ىلإ جاتحتس ،كب ةصاخلا ةیلحملا تاداعإل یرحت فانئتسال 7. ةوطخال
یرخأ ةرم زجتحملا لخدملل ةیلحملا بیولا تاداعإل ةلدسنملا ةمئال

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:

Create
CiscoLocale

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name:

(Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances

CiscoNet

Save

ةيلحمل اءاءءءالءا ءاملعم مسق ىلء ءءوعلل [إنه](#) رقنلء كنكمي.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا