

طاقن ىلع ةعداخمل لوصول ةطقن فاشتك WAP371 و WAP351 لوصول

فدهل

ضيوفت نودب ةكبش ىلع اهتېبثت مت لوصول ةطقن يه (AP) ةلېخدلا لوصول ةطقن
يأ نأل كلذو اي نم اديدهت ةلېخدلا لوصول طاقن لكشت .م اظنلا لوؤسم نم حيرص
دق ةيكلسال لوصول ةطقن بېكرت هنكمي ةقطنملا ىل لوصول قح هيدل صخش
ةطقن فاشتك ءحفص ضرعت .ةكبشلا ىل لوصول اب مهل حرصم ريغ فارطال حمست
لوصول طاقن ي ءفاضل كنكمي .هذه لوصول طاقن لوح تامولعم ةعداخمل لوصول
اهب قوئوملا لوصول طاقن ةمئاق ىل ءدمتم

طاقن يه (AP) ةلېخدلا لوصول طاقن فاشتك ةي فيك حرش وه ةقئوئولا نم فدهل
WAP371 و WAP351 لوصول

قئبطلل ةلباقلا ءزهجال

- WAP351
- WAP371

جماربال رادصا

- 1.0.0.39 (WAP351)
- 1.2.0.2 (WAP371)

ةعداخمل (AP) لوصول ةطقن فاشتك نيوكت

اذه نيكمت بجي ،وي دارلل ةعداخمل (AP) لوصول ةطقن فاشتك نيوكتل :**ءطحال**
لكشي ةلاقملا ،ءمولعم ريثك ل تلحأ .وي دارلا > **يكلسال** مسق يه الوأ وي دارلا
دادعا ةي لمع يكلسال ياساس و **WAP351** و **WAP131** **لا ىلع دادعا ةي لمع ياساس يكلسال**
WAP371 **لا ىلع**

> **يكلسال** رتخاو بېولا نيوكتل ءءاسملا ءادال ىل لوصول لي جستب مق 1. ةوطخال
ةعداخمل لوصول ةطقن فاشتك ءذفان رهظي .ةعداخمل (AP) لوصول ةطقن فاشتك

Rogue AP Detection

Refresh

AP Detection for Radio 1 (2.4 GHz): Enable

AP Detection for Radio 2 (5 GHz): Enable

Save

Detected Rogue AP List

Action	MAC Address	Radio	Beacon Interval (milliseconds)	Type	SSID	Privacy	WPA	Band	Channel	Rate	Signal	Beacons	Last Beacon	Rates
--------	-------------	-------	--------------------------------	------	------	---------	-----	------	---------	------	--------	---------	-------------	-------

Trusted AP List

Action	MAC Address	Radio	Type	SSID	Privacy	Band	Channel
--------	-------------	-------	------	------	---------	------	---------

Download/Backup Trusted AP List

Save Action: Download (PC to AP) Backup (AP to PC)

Source File Name: No file selected.

File Management Destination: Replace Merge

Save

لووصولا ةطقن فاشتكأ وأ 1 وي دارل لوصولا ةطقن فاشتكأ نم ققحت 2. ةوطخل فاشتكأ نيكم تديرت يتل وي دارل (تاهجاو) ةهجاو ديدحتل راي تخال اتاخ 2 وي دارل طاقن فاشتكأ ال 1 وي دارل عيطتسي ال ، WAP351 لىع .اهنم ةداخمل لوصولا ةطقن يف لوصولا طاقن فشك طقف 2 وي دارل عيطتسيو ، زترهجايج 2.4 قاطن يف لوصولا يف لوصولا طاقن فاشتكأ ال 1 وي دارل عيطتسي ال ، WAP371 لىع . زترهجايج 5 قاطن 2. 4 قاطن يف لوصولا طاقن فشك طقف 2 وي دارل عيطتسيو ، زترهجايج 5 قاطن زترهجايج .

Rogue AP Detection

Refresh

AP Detection for Radio 1 (2.4 GHz): Enable

AP Detection for Radio 2 (5 GHz): Enable

Save

Detected Rogue AP List

Action	MAC Address	Radio	Beacon Interval (milliseconds)	Type	SSID	Privacy	WPA	Band	Channel	Rate	Signal	Beacons	Last Beacon	Rates
--------	-------------	-------	--------------------------------	------	------	---------	-----	------	---------	------	--------	---------	-------------	-------

Trusted AP List

Action	MAC Address	Radio	Type	SSID	Privacy	Band	Channel
--------	-------------	-------	------	------	---------	------	---------

Download/Backup Trusted AP List

Save Action: Download (PC to AP) Backup (AP to PC)

Source File Name: No file selected.

File Management Destination: Replace Merge

Save

وي دارل تاهجاو لوصولا ةداخمل لوصولا ةطقن فاشتكأ نيكم تل ظفح رز لىع رقنا 3. ةوطخل ةددخمل .

Rogue AP Detection

Refresh

AP Detection for Radio 1 (2.4 GHz): Enable

AP Detection for Radio 2 (5 GHz): Enable

Save

Detected Rogue AP List

Action	MAC Address	Radio	Beacon Interval (milliseconds)	Type	SSID	Privacy	WPA	Band	Channel	Rate	Signal	Beacons	Last Beacon	Rates
--------	-------------	-------	--------------------------------	------	------	---------	-----	------	---------	------	--------	---------	-------------	-------

Trusted AP List

Action	MAC Address	Radio	Type	SSID	Privacy	Band	Channel
--------	-------------	-------	------	------	---------	------	---------

Download/Backup Trusted AP List

Save Action: Download (PC to AP) Backup (AP to PC)

Source File Name: No file selected.

File Management Destination: Replace Merge

Save

قثب نم راطا رهظي، ةءءاءملا (AP) لووصول ةطقن فاشتك نيكمت ةلاحي في 4 ةوطخلل "قءاوم قوف رقنا. ايلاح نيلصتملا ءالمءال عيمء لاصتا عطق مءيس ءنا لىل ريشي ةءءاملل.

Rogue AP Detection

Refresh

AP Detection for Radio 1 (2.4 GHz): Enable

AP Detection for Radio 2 (5 GHz): Enable

Save

Detected Rogue AP List

Action	MAC Address	Radio	Beacon Interval (milliseconds)	Type	SSID	Privacy	WPA	Band	Channel	Rate	Signal	Beacons	Last Beacon	Rates
--------	-------------	-------	--------------------------------	------	------	---------	-----	------	---------	------	--------	---------	-------------	-------

Trusted AP List

Action	MAC Address	Radio	Type	SSID	Privacy	Band	Channel
--------	-------------	-------	------	------	---------	------	---------

Download/Backup Trusted AP List

Save Action: Download (PC to AP) Backup (AP to PC)

Source File Name: No file selected.

File Management Destination: Replace Merge

Save

Confirm

Enabling radio for AP Detection. All clients will be disassociated. This may take a few seconds.

OK Cancel

لووصول ةطقن لك ضرع مءيس، ةءءاءملا (AP) لووصول ةطقن فاشتك نيكمت ءرءمب ةفشتملا ةءءاءملا (AP) لووصول ةطاقن ةمءاق في ةفشتملا (AP).

Detected Rogue AP List

Action	MAC Address	Radio	Beacon Interval (milliseconds)	Type	SSID	Privacy	WPA	Band	Channel	Rate	Signal	Beacons	Last Beacon	Rates
Trust	██████████	Radio 1:VAP0	102	AP	██████████	On	On	2.4	1	6	█	567	Wed Feb 11 11:27:14 2015	6,9,12,18,24,36,48,54
Trust	██████████	Radio 1:VAP0	102	AP	██████████	Off	Off	2.4	1	6	█	567	Wed Feb 11 11:27:14 2015	6,9,12,18,24,36,48,54
Trust	██████████	Radio 1:VAP0	102	AP	██████████	On	On	2.4	1	6	█	570	Wed Feb 11 11:27:14 2015	6,9,12,18,24,36,48,54
Trust	██████████	Radio 1:VAP0	102	AP	██████████	On	On	2.4	6	6	█	2	Fri Dec 31 18:12:51 1999	6,9,12,18,24,36,48,54
Trust	██████████	Radio 1:VAP0	102	AP	██████████	Off	Off	2.4	6	6	█	4	Fri Dec 31 18:12:55 1999	6,9,12,18,24,36,48,54
Trust	██████████	Radio 1:VAP0	102	AP	██████████	On	On	2.4	6	6	█	6	Fri Dec 31 18:12:55 1999	6,9,12,18,24,36,48,54

ةفشتملا لووصول ةطاقنل ةيلالءا ءامولءملا ضرع مءي:

ةقءاطملا لووصول ةطقن ةفاضا لىل لءءال اءه في ةقءال رز قوف رقنلا يءؤي — ءارءا:

يتمل من عدة داخل لوصول طاقن عمئاق نم اهتلازاو، اهب قوئوملا لوصول طاقن عمئاق ىلا
اهنع فشكلا مت

ةفشكلا متسملا لوصول طاقنل MAC ناوئع ضرعي — MAC ناوئع.

لوصول طاقن فاشكلا مت يذلا زجوملاب صاخلا وي دارلا ىلا اذو ريشي — وي دارلا.
هيلع.

اهمدختست يتلا ةيناث يلل ملاب ةرانم لل ينمزللا لصافلا ضرعي — Beacon Interval (AP)
لوصول طاقن ةطساوب ةرانملا تاراطلا لاسرا متي. ةفشكلا مت (AP) لوصول طاقن
تقول. ةيكل لسلاللا ةكبشلا دوجوئع نالعل ةمظتنم ةينمز لصاوف ىلع
ةيناث يلل 100 لك ةرم وه ةرانملا راطلا لاسرال يضارتفالا.

نارقال وأ لوصول طاقن اما نوئي نا نكمي. فشكلا مت زاهجلا عون ضرعي — عون.
ةيكل لسلال لوصول طاقن نمضتي ال اي لحم ايكل لسلال اليصوت نارقال زاهج مدختسي.

اه فاشكلا مت يتلا لوصول طاقنل SSID ضرعي — SSID.

ةرواجملا لوصول طاقن ىلع ناما ي اكانه ناك اذا ام ىلا ريشي — ةيصوصخلا.

طاقنل ليغشلا ديقي وأ فاقيل ديقي WPA ناما ناك اذا ام ىلا ريشي — WPA.
ةفشكلا مت لوصول

طاقن ىلع همادختسا متي يذلا IEEE 802.11 عضو ىلا ريشي — يددرتلا قاطنلا.
5. وأ 2.4 ام نوئي نا نكمي. اه فاشكلا مت يتلا (AP) لوصول

اهليغشت ثبب ةفشكلا مت لوصول طاقن موقت يتلا ةانقال ضرعي — ةانقال.
الاح.

Mbps يف ايلاح اهنع فشكلا مت يتلا لوصول طاقن ثب لدعم ضرعي — لدعمل.

لوصول طاقن نم ةيكل لسلاللا ةراشالا ةوق رهظت — ةراشالا.

لوصول طاقن نم اهيقلا مت يتلا داشرالا ةزهجا ددع يلماجلا ضرعي — داشرالا ةزهجا.
ىلع (AP) لوصول طاقن ةطساوب ةرانملا تاراطلا لاسرا متي. ةرم لوال اه فاشكلا مت
يضارتفالا تقول. ةيكل لسلاللا ةكبشلا دوجوئع نالعل ةمظتنم ةينمز لصاوف
ةيناث يلل 100 لك ةرم وه ةرانملا راطلا لاسرال

لوصول طاقن نم اهيقلا مت ةرانم رخآ تقووخيرات ضرعي — ةرانم رخآ.

ةفشكلا مت (AP) لوصول طاقنل ةيساسالا ةدمتعملال تال دعملال درست — راعسالا.
(ةيناثلا يف تاجوملاب).

رز قوف رقناف، اهيلع فرعتت وأ اه فاشكلا مت لوصول طاقن يف قثت تنك اذا 5 ةوطخلا
(AP) لوصول طاقن ةفاضلا ىلا اذو يديو. ةمئاقلا يف اه لخددم راجب دوجوملا قثلا
(AP) لوصول طاقن عمئاق نم اهتلازاو، اهب قوئوملا لوصول طاقن عمئاق ىلا ةقباطملا
، ةمئاقلا ىلا طقف اه فيضت لوصول طاقن قثلا. اه فاشكلا مت يتلا ةداخل
نكمي ةيميظنت ةادأ يه مئاقلا و. لوصول طاقن ليغشت ىلع ريثات اه لسي لو
تاءارجال نم ديزم ذاختال اهمادختسا.

Detected Rogue AP List														
Action	MAC Address	Radio	Beacon Interval (milliseconds)	Type	SSID	Privacy	WPA	Band	Channel	Rate	Signal	Beacons	Last Beacon	Rates
Trust	██████████	Radio 1:VAP0	102	AP	██████████	On	On	2.4	1	6	██████████	567	Wed Feb 11 11:27:14 2015	6,9,12,18,24,36,48,54
Trust	██████████	Radio 1:VAP0	102	AP	██████████	Off	Off	2.4	1	6	██████████	567	Wed Feb 11 11:27:14 2015	6,9,12,18,24,36,48,54
Trust	██████████	Radio 1:VAP0	102	AP	██████████	On	On	2.4	1	6	██████████	570	Wed Feb 11 11:27:14 2015	6,9,12,18,24,36,48,54
Trust	██████████	Radio 1:VAP0	102	AP	██████████	On	On	2.4	6	6	██████████	2	Fri Dec 31 18:12:51 1999	6,9,12,18,24,36,48,54
Trust	██████████	Radio 1:VAP0	102	AP	██████████	Off	Off	2.4	6	6	██████████	4	Fri Dec 31 18:12:55 1999	6,9,12,18,24,36,48,54
Trust	██████████	Radio 1:VAP0	102	AP	██████████	On	On	2.4	6	6	██████████	6	Fri Dec 31 18:12:55 1999	6,9,12,18,24,36,48,54

طاقن ةمئاق ىل ريرمتلاب مق ،كيدل اهب قوئوملا (AP) لوصول طاقن ةرادال 6. ةوطخل يتل ةءءاوملا لوصول طاقن هيف ءءوت يءل ناكمل وه اءه .اهب قوئوملا (AP) لوصول اهب ةصاال ةقئلا رارزا قوف رقنل ءن ءافاشءا مء

Trusted AP List							
Action	MAC Address	Radio	Type	SSID	Privacy	Band	Channel
Untrust	██████████	Radio 1:VAP0	AP	██████████	On	2.4	1
Untrust	██████████	Radio 1:VAP0	AP	██████████	Off	2.4	1

قباطملا ةقئلا ءاغل رزىل رقنا ،اهب قوئوم لوصول ةطقن قئء ءءم اءا 7. ةوطخل مء يتل ةءءاوملا لوصول طاقن ةمئاق ىل رزا ءرم هل قن ىل اءه يءوئس .اهل ءافاشءا

Trusted AP List							
Action	MAC Address	Radio	Type	SSID	Privacy	Band	Channel
Untrust	██████████	Radio 1:VAP0	AP	██████████	On	2.4	1
Untrust	██████████	Radio 1:VAP0	AP	██████████	Off	2.4	1

اهب قوئوملا لوصول طاقن ةمئاق ليزنء / يطاىءءال اءسنل

اهءسن وا اهب قوئوملا لوصول طاقن ةمئاق ليزنء يء بءرءءنك اءا 1. ةوطخل اهب قوئوملا لوصول طاقن ةمئاق مسق ىل ريرمتلاب مقف ،اىطاىءءال يطاىءءال اءسنل ليزنءل

Download/Backup Trusted AP List	
Save Action:	<input checked="" type="radio"/> Download (PC to AP) <input type="radio"/> Backup (AP to PC)
Source File Name:	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
File Management Destination:	<input checked="" type="radio"/> Replace <input type="radio"/> Merge
<input type="button" value="Save"/>	

راىءءال رارزا ءءا رءءا ،ءىلمء طءء لقق يء 2. ةوطخل

ءقوئوم لوصول ةطقن ةمئاق ليزنء ءيرءءنك اءا ءءء — (AP ىل رءوئبمك) ليزنء .WAP ىل رءوئبمكل نم ءءووم

خسن ديتر تنك اذا اذه دح — (رتويبمكلا ىل لوصولا ةطقن) يطايتحالال خسنال. اذه ديحتب تمق اذا. كيدل رتويبمكلا ىل لىطايتحال اهب قوئوملا لوصولا طاقن ةمئاق [5. ةوطخل](#) ىل لىطختلاب مقف، رايخال

Download/Backup Trusted AP List

Save Action: Download (PC to AP) Backup (AP to PC)

Source File Name: No file selected.

File Management Destination: Replace Merge

ةوطخلال ي (لوصولا ةطقن ىل رتويبمك نم) لىزنت ديحتب تمق اذا. 3. ةوطخلال فلم ديحتل رصملا فلملا مسال لىخال ي... ضارعتسا رزلا قوف رقناف، ةقباسلا كيدل رتويبمكلا ىل لىع اهب قوئوملا لوصولا طاقن ةمئاق

Download/Backup Trusted AP List

Save Action: Download (PC to AP) Backup (AP to PC)

Source File Name: No file selected.

File Management Destination: Replace Merge

cfg. ب فلملا يهتني نأ بجي: **ةطخال**

لادبتسا ي دوي. جم د وأ لادبتسا رارزا ام دح، تافلما ةرادا ةهجو لىخال ي. 4. ةوطخلال ةدوئوملا ةقوئوملا لوصولا طاقن ةمئاق قوف ةباتكلا ىل لىزنت مت يذلا فلملا ىل فلملا ي ةديجال لوصولا طاقن طقف جم دلا فيضي امنبي، لمالكلاب WAP ىل لىع اهب قوئوملا لوصولا طاقن ةمئاق

Download/Backup Trusted AP List

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Name: Rogue2.cfg

File Management Destination: Replace
 Merge

موقيس، عارج/ ظفح ل قح ي ف كب صاخلا دي دحتل بسح ىلع. ظفح ة ققط. [5. ةوطخلا](#)
صاخلا يصخشلا رتوي بمكلا ىلا اهب قوثوملا AP ةمئاقلا يطايتح ا خسن عارج ا ام WAP
WAP. ىلا ةدحمل ة قوثوملا AP ةمئاقلا ليزنت و ا كب

Download/Backup Trusted AP List


Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Name: Rogue2.cfg

File Management Destination: Replace
 Merge

ظفح بلطت راوح ةذفان رهظتس، يطايتح ا خسن ةيلمع عارج ا موقت تنك اذا. 6. ةوطخلا
فلملا ليزنت موقت تنك اذا. رتوي بمكلا ي اهب قوثوملا لوصول طاقن ةمئاق
OK. قوف رقناو. لقنلا ةيلمع حاجن ىلا ريشت ةقثب نم ةذفان رهظتس

Alert

 File transfer successful.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معدى وتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تاملرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل