

# ةطقن ذفنم WAP351 لىل لىكشت VLAN

## فدهل

اهتئزجت متي ةلوحم ةكبش يه (ةيرهاطلا ةيلحمل ةطقنملا ةكبش) VLAN ةكبش ةيدامل ةقاوملا ةعارم نود، قيبطتلا و ةطقنملا و ةفيظولا بسح ايقطنم نكلو، ةيدامل LAN تاكبشك تامسلا سفن لىل VLAN تاكبش يوتحت. نيمدختسملل عطقم سفن لىل ةيلعف ةدوجوم نكت مل اذى تحت ةيفرطلا تااطحمل ةيمجت كنىمى (LAN) ةيلحمل ةكبشلا.

ةكبش تامولعم لىل لوحم ذفنم و لاصتا طخ ذفنم نيب ةزيمملا VLAN ةكبش يوتحي لخدى. ةقابط VLAN ل نود رورم ةكرح VLAN untagged لسرى. تننرثيلا راطي في VLAN VLAN ةكبش يا لىل يمتني راطي يا فرعت تننرثيلا راطي في تامولعم VLAN ةمالع ةددعتملا VLAN تاكبش جلاعى ذفنم وه لاصتالا طخ ذفنم.

VLAN ةكبش ةكبشلا نيوكت نىمضتي نا بجي، ةكبشلا لىل نامالا نم ديزملا ةفاضلا ةادلا لىكشت web لىل عم WAP لىل ذفني نا لمعتسي VLAN لىل VLAN ةرادلا. ةنمالا ةرادلا ربيغت بىصوي كلذل، نم ةكبشلا قارتخا عيطتسي VLAN ةرادلا لىل موجه. ةدعاسم VLAN id ةرادلا تللكش. يضا رتفالا ريغ رخا عيش لىل ةزيمملا ريغ VLAN تاكبش و ةرادلا لىل يضا رتفا 1 VLAN لىل ةطقن ذفنم WAP351 لىل.

لوصلو ةطقن لىل VLAN تاكبش نيوكت ةيفي كحيضوت وه دنتسملا اذه نم فدهل WAP351.

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجال

·WAP351

## جماربال رادصا

•1.0.0.39

## ةيمومعلا تاداعلا

> LAN ةكبش رتخاو لوصلو ةطقن نيوكتلا ةدعاسملا ةادالا لىل لوخدلا لىل 1. ةوطخل **VLAN: ةكبش نيوكت** ةحفص رهظت. VLAN ةكبش نيوكت

VLANs Setting Table								
VLAN ID	Description	Management VLAN	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	LAN5	
<input type="checkbox"/>	1	Default	<input checked="" type="checkbox"/>	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>								
<input type="button" value="Save"/>								

وأ رحي نا تنأ ديرى نا. ةفاضلا رزلا قوف رقنا، ةديج VLAN ةكبش ةفاضلا 2. ةوطخل يلات ةوطخل لىل زفق، دوجوم VLAN وحمى.

VLAN Configuration

VLANs Setting Table									
VLAN ID	Description	Management VLAN	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	LAN5		
<input type="checkbox"/>	1	Default	<input checked="" type="checkbox"/>	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded

Add Edit Delete

Save

ل.ودجلا ىلإ ةغراف VLAN ةكبش ةفاضإ متتس.

VLAN Configuration

VLANs Setting Table									
VLAN ID	Description	Management VLAN	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	LAN5		
<input type="checkbox"/>	1	Default	<input checked="" type="checkbox"/>	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded

Add Edit Delete

Save

ةناخ رقنا ،اثيرح اهتفاضإ تمت وأ ةدوجوم VLAN ةكبش فذح وأ ريرحتل 3. ةوطخلال اهفذح/اهريرحت ديرت يتلا (تالكبشلا) VLAN ةكبش ل ةرواجملا رايتهالا

VLAN Configuration

VLANs Setting Table									
VLAN ID	Description	Management VLAN	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	LAN5		
<input type="checkbox"/>	1	Default	<input checked="" type="checkbox"/>	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded

Add Edit Delete

Save

ىلإ يطرحتلاب مقف ،فذح قوف رقرنلاب تمق اذا .فذح وأ ريرحت قوف رقنا 4. ةوطخلال 7. ةوطخ نأ زفق ،VLAN (غراف سىل) دوجوم ررحي نأ تنأ ديرتي نأ 10. ةوطخلال

VLAN Configuration

VLANs Setting Table									
VLAN ID	Description	Management VLAN	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	LAN5		
<input type="checkbox"/>	1	Default	<input checked="" type="checkbox"/>	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded

Add Edit Delete

Save

1. مقر VLAN ةكبش فرعم فذح نكمي ال :ةطخال

نوكي نأ بجيو ، 1 - 4094 وه حلاصلال قاطنلا .ل.اجم VLAN id لاي في VLAN id تلخد 5. ةوطخلال فلتلخم فرعم VLAN ةكبش لكل

VLAN Configuration

VLANs Setting Table									
VLAN ID	Description	Management VLAN	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	LAN5		
<input type="checkbox"/>	1	Default	<input checked="" type="checkbox"/>	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
<input checked="" type="checkbox"/>	20		<input type="checkbox"/>	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded

Add Edit Delete

Save

فرحاً نم لقرحلال اذه نوكتي نأ نكمي .ل.اجم فصولاي في VLAN لاي نم فصول تلخد 6. ةوطخلال ال .لقا وأ افرح 64 هلوط نوكي نأ بجيو ،طرق في لفس ريرطست تامالعو ةيمقر ةيدجبا ةيرهاظ ةيلحم ةكبش لكل نوكي نأ بجي .VLAN ةكبش فيئاظو لىل فصولا رثوي

فصلتخم فصو (VLAN).

VLAN Configuration

VLANs Setting Table									
VLAN ID	Description	Management VLAN	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	LAN5		
<input type="checkbox"/>	1	Default	<input checked="" type="checkbox"/>	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
<input checked="" type="checkbox"/>	20	Secondary	<input type="checkbox"/>	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded

Add Edit Delete

Save

يف رايتخالا ةناخ لثامي وه تقطق، VLAN ةرادا نوكي نأ VLAN تنأ ديرى نإ 7. ةوطخلا ةدعاسم ةادا ليكشت web ل ذفني نأ لمعتسي VLAN ل ةرادا ل. لاجم VLAN ةرادا ل.

VLAN Configuration

VLANs Setting Table									
VLAN ID	Description	Management VLAN	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	LAN5		
<input type="checkbox"/>	1	Default	<input type="checkbox"/>	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
<input checked="" type="checkbox"/>	20	Secondary	<input checked="" type="checkbox"/>	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded

Add Edit Delete

Save

ةرادا ل نوكي نأ VLAN تنأ ديرى ال نإ. VLAN ةرادا ل وه VLAN 1، ايضارتفا :ةطخالم يف طقف ةدحاو ةرادا VLAN ةكبش كانه نوكت نأ نكمي. ه رايتخالا ةناخ ديرى غلا، VLAN لوصول نم نومدختسم ل نكمتي نل، ةرادا ل VLAN ةكبش دوجو مدع ةلاحي يف. ةرم لك بيولا نيوكتل ةدعاسم ل ةادالا ل.

VLAN ةرادا قباسل نأ راعش رهظي، VLAN ةرادا نوكي نأ VLAN تنأ تبتشي نإ 8. ةوطخلا ةعباتم ل "قف اوم قوف رقنا. رادم ريغ ل تبتش نوكي س.

VLAN Configuration

VLANs Setting Table									
VLAN ID	Description	Management VLAN	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	LAN5		
<input type="checkbox"/>	1	Default	<input type="checkbox"/>	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
<input checked="" type="checkbox"/>	20	Seco Alert	<input type="checkbox"/>	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded

Add Edit

Save

**i** Configuring this association as Management VLAN ID will result in old Management VLAN ID being converted to unmanagement.

OK

ذفنم لكل، لاجم lan (lan1, LAN2, etc.) ل WAP351 ل لىع ءانيم لك لثامي 9. ةوطخلا ةلدسنم ل ةمئاق ل نم ارايخ رتخأ.

VLAN Configuration

VLANs Setting Table									
VLAN ID	Description	Management VLAN	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	LAN5		
<input type="checkbox"/>	1	Default	<input type="checkbox"/>	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
<input checked="" type="checkbox"/>	20	Secondary	<input checked="" type="checkbox"/>	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded

Add Edit Delete

Save

يه تارايل:

ةكبش نم ةمزح زييمت متي نل. VLAN ل نم وضعك ءانيم ل طبضي — untagged. طبر untagged، اهم. VLAN ةكبش سار مادختساب ذفنم ل نم اهل اسرا متي ل VLAN. تددح نوكي ءانيم ل ب ملتسي.

VLAN ڊڪبش نم ڊمزج زڀي متي س. VLAN ل نم وضع ڪ ڊني مل ا طبضي — tagged VLAN. ڊڪبش س ا ر م ا د خ ت س ا ب ذ ف ن م ل ا نم ا ه ل ا س ر ا مت ي ت ل ا

VLAN ڊڪبش ي ف ا وضع ذ ف ن م ل ا اذ ڊ ع ي ا ل — ڊ ع ب ت س م .

WAP ڊ ق ف ي ڊ ق و ، ا ه ت ي ر ج ا ي ت ل ا ت ا ر ي ي غ ت ل ا ق ي ب ط ت م ت ي س . [10. ڊ و ط خ ل ا](#) ظ ف ح ڊ ق ط ق ط . ڊ ق ب ط م ل ا ت ا د ا د ع ل ل ا ق ف و ل ل ا ص ت ل ا

VLAN Configuration

VLANs Setting Table								
	VLAN ID	Description	Management VLAN	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	LAN5
<input type="checkbox"/>	1	Default	<input checked="" type="checkbox"/>	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
<input checked="" type="checkbox"/>	20	Secondary	<input type="checkbox"/>	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded	Excluded

Add Edit Delete

Save

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إلال دن تسمل