

ةزيمملا ريغ VLAN تافرعمو ةرادإلا ليكشت WAP561 و WAP551 لوصول طاقن ىلع

فدهلا

VLAN تاكبش تافرعمو VLAN ةكبش ةرادإ فرعم نيوكت حرش وه لاقملا اذه نم فدهلا ءاوس دح ىلع ل VLAN id ريصقتلا. WAP561 و WAP551 لوصول طاقن ىلع ةزيمملا ريغ ضارغأل يضارتفالا ريغ رخآ ءيش ىلإ اهرقيغتب حصني. 1. untagged VLAN و ةرادإلا ةكبش نأل ارظن ةرادإلاب ةصاخلا VLAN ةكبش ىلع صاخ لكشب قبطني اذهو. نامألا تاريغتلل ءارجإو زاهجلا ىلإ لوصولل ةطلسلل اهل ةرادإلاب ةصاخلا VLAN.

ترتخأ عيطتسي تنأ. ةقاطب VLAN لا نود رورم ةكرح لسري نأ تنكم untagged VLAN لا ل وحي ىلإ تطبر ةادألا اذا ام ىلع دمتعي اذه. untagged و ءيمي ءانيم WAP لا لعجي نأ ال و untagged VLAN ىلإ لكشي ءانيم.

قبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP551
- WAP561

جماربلا رادصا

• 1.0.4.2

VLAN ةكبشل ةماعلا تادادعإلا نيوكت

> LAN ةكبش رتخاو لوصولل ةطقن نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا لجس. 1. ةوطخل IPv4 و VLAN ناونع ءحفص رهظت. IPv4 ناونعو VLAN:

VLAN and IPv4 Address	
Global Settings	
MAC Address:	
Untagged VLAN:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Untagged VLAN ID:	<input type="text" value="1"/> (Range: 1 - 4094, Default: 1)
Management VLAN ID:	<input type="text" value="1"/> (Range: 1 - 4094, Default: 1)

ذفنم ل MAC ناونع ةماعلا تادادعإلا ةطقنم ي ف MAC ناونع لقح ضرعي: **ةطحال**م
ذفنم ىلع هذه لوصول طاقن يوتحت. WAP561 و WAP551 لوصول طاقن ي ف تنرتيإلا
طقف دحاو تنرتيإ.

VLAN نم ام ىقلتي نأ رورم ةكرح ملتسي نأ ةادألا حمسي نأ تنأ ديري نأ. 2. ةوطخل
تنك يغبني اذه. لاجم untagged VLAN لا ي ف قودنص قيقدت نكمي لا تصحف، ةقاطب
ك نيعي VLAN ىقلتي نأ ءانيم خاتفم ىلإ تطبر نوكي ءانيم lan ام دنع تنكم
4. ةوطخ ىلإ زفق، untagged VLAN تنأ نكمي ال نأ. untagged.

اذه .لاجم id VLAN لا في id VLAN لا ل مقرر id VLAN لا تلخد .3 ةوطخلا
ةميقل .ءانيم حاتفملا ىلع untagged ك تملع نوكي نأ VLAN هسفن لا تنك يغبني
1. يه ةيضارتفالا

ةكبش نوك ت نأ مزلي .لاجم id VLAN ةرادإلا في VLAN ةرادإلا ل id VLAN لا تلخد .4 ةوطخلا
WAP. لوكوتوربب لصتملا لوحملا ىلع ةيرادإلا VLAN ةكبش اهسفن يه ةيرادإلا VLAN

.تادادعإلا ظفحل **ظفح** ىلع رقنا .5 ةوطخلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا