

لوصلو طاقن ىلع SNMP مدختسم نيوكت WAP551 و WAP561

فدهل

ةزهجالا لصفب لوؤسملل SNMPv3 في مدختسملا ىلى دننتسملا نامألا جذومن حمسي في مكحتلال يلاتلابو، ةفلتخم نامأ تاغوسمل اهصي صختو، ني مدختسملا تاومجم في لوصولو طاقن ىلع مدختسملا نيوكت ةحفص كل حيتت. ةرادإلا ةيلمع ضيوفت لاقملا اذه حرشي. ددج ني مدختسم ةينامث ىلى لصي ام ديدحت WAP551 و WAP561 طاقن ىلع (SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادإ لوكتورب مدختسم نيوكت نيوكت ةيفيكي WAP551 و WAP561 لوصولو.

قيبطتل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP551
- WAP561

جماربال رادصا

•1.0.4.2

SNMP مدختسم نيوكت

> SNMP رتخأ، بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلى لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا ني مدختسملا ةحفص حتف متي. نومدختسملا:

The screenshot shows the 'Users' configuration page. At the top, there is a 'Users' header. Below it, there is a table with columns: 'User Name', 'Group', 'Authentication Type', 'Authentication Pass Phrase', 'Encryption Type', and 'Encryption Pass Phrase'. Below the table, there are three buttons: 'Add', 'Edit', and 'Delete'. The 'Add' button is highlighted with a red circle. Below the buttons, there is a 'Save' button.

ديدج مدختسم ةفاضلا ةفاضلا قوف رقنا 2. ةوطخلا

The screenshot shows the 'Users' configuration page. At the top, there is a 'Users' header. Below it, there is a table with columns: 'User Name', 'Group', 'Authentication Type', 'Authentication Pass Phrase', 'Encryption Type', and 'Encryption Pass Phrase'. The first row of the table is highlighted in green and contains the values: 'NewUser', 'NewGroup', 'MDS', and 'DEB'. Below the table, there are three buttons: 'Add', 'Edit', and 'Delete'. The 'Edit' button is highlighted with a red circle. Below the buttons, there is a 'Save' button.

ريحت قوف رقناو ديدجال مدختسملا رايختالا ةناخ ددج 3. ةوطخلا

مدختسملا مسا لققح في ديدجال SNMP مدختسم مسا لخدأ 4. ةوطخلا

ةومجم حيتت "ةومجملا" ةلدسنملا ةمئاقلا نم مدختسملل ةومجم رتخأ 5. ةوطخلل ةباتكلاو ةءارقلا ةومجم حيتت. طقف نيوكتل ضرع مدختسملل (RO) طقف ةءارقلا دق. اضيا نيوكتل يل ةمزالل تاريغتلا ءارجاو نيوكتل ضرع مدختسملل (RW) ةومجملا ءحفص يف اهئاشنإ مت اذا رخأ تاعومجم رايتخا راياخ اضيا كيدل نوكتي [لوكتورب تاعومجم نيوكت](#) ةلاقملا ىل ءوجرلا ىجرى، تاعومجملا ءاشنإ ةيفيك ةفرعمل [WAP551 و WAP561 لوصول طاقن ىل ء \(SNMP\) طيسللا ءكشلا ءرادا](#).

اذا. ةقداصلما ءون ةلدسنملا ةمئاقلا نم مدختسملل ةقداصلما ءون رتخأ 6. ةوطخلل جتنت ةئزجت ءلاد وه MD5. MD5 رتخأ، ةقداصلما ةيوقتل رورم ةملك مادختسا ديرت تنك الپ ترتخأ اذا 7 ةوطخلل يطخت. **ءيش ال** رتخأ ال او. رورملا ةملك كل تب 128 ةئزجت ةميقي

رورم ءرابع لقح يف مدختسملل ءنرتقملا ةقداصلما رورم ءرابع لخدأ 7. ةوطخلل اهنوكت بجي يتل SNMP رورم ةملك يه هذه 6. ةوطخلل يف MD5 ترتخأ اذا ةقداصلما ىل ء رورملا ءرابع قباطت نأ بجي. ضعبل اهضعبب لاصتالا لجا نم ءزهجالا ةقداصلم نيزاهجالا لك

DES. ريفشت ةيمزراوخ مادختساب تانايبلا ريفشت لوصول ءطقن رفوت 8. ةوطخلل اذا ءكشلا يف ريفشتلا ريفوتل ريفشتلا ءون ةلدسنملا ةمئاقلا نم DES رتخأ يطخت. **ءيش ال** رتخأ ال او، SNMPv3 تابلط ىل ء DES ةقداصلم مادختسا يف بقرت تنك الپ رايتخاب تمق اذا 9 ةوطخلل

ءنرتقملا ريفشتلا رورم ءرابع لخدأ، ءقباسلا ةوطخلل يف DES ترتخأ اذا 9. ةوطخلل ءلسرمل تانايبلا ريفشتلا اذ مدختسي. ريفشتلا رورم ءرابع لقح يف مدختسملل ريفشت كل فل اضيا هذه رورملا ةملك مادختسا متي و. ءكشلا يف رخألا ءزهجالا ىل لاصتالا ءزهجا يف رورملا ءرابع قباطت نأ بجي. رخألا فرطلا ىل ء تانايبلا

مدختسمللا اذ طفحل طافح قوف رقنا 10. ةوطخلل

يفاضا مدختسم لك 8 ىل 2 نم تاوطخلل راركتو ءفاضل قوف رقنا (يراي تخا). 11. ةوطخلل ءءال بسح

Users

SNMPv3 Users

	User Name	Group	Authentication Type
<input checked="" type="checkbox"/>	NewUser	RO	None

Add Edit Delete

Save

بسانملا مدختسملاب ةصاخلا راي تخالا ةناخ ددح، مدختسم ريرحتل (يراي تخا). 11. ةوطخلا ظفح قوف رقناو، ةبولطملا لوقحلا ريرحتب مقو، ريرحت قوف رقنا مث

Users

SNMPv3 Users

	User Name	Group	Authentication Type	Authentication Pass Phrase	Encryption Type	Encryption Pass Phrase
<input checked="" type="checkbox"/>	NewUser	NewGroup	MD5	*****	None	

Add Edit Delete

Save

نيذلا نييلا حلا ني مدختسملا SNMPv3 ي مدختسم مسق ضرعي (يراي تخا). 12. ةوطخلا ةصاخلا راي تخالا ةناخ ددح، ةمئاقلا نم مدختسم ةلازال. لوصولا ةطقن يلع مهنيوكت مت ظفح قوف رقناو، فذح قوف رقنا، هتلازا دارملا مدختسملاب

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا