

# ةرادإل طيسبلا لوكوتوربلا فدهتسي طاقن ىلع نيوكتلل (SNMP) تاكبشلا WAP551 و WAP561 لوصول

## فدهلا

ىلع (SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادإل لوكوتورب فادهأ نيوكتل ةيفيك لاقملا اذه حرشي لك ىلإ SNMP فده ريشي. SNMPv3 فادهأ معدت يتلا WAP561 و WAP551 لوصول طاقن فيرعت متي. هيلإ ليكول تامالعل لاسرا متي يذلا ةرادإل زاوجو ةلسرمل ةلاسرا نم مدختسمل مساو UDP ذفنمو IP ناووعو فدهلا مسا بسح فده لك.

نم ال دب SNMP ريديم ىلإ مالعل لئاسرك SNMP فادهأ تامالعل لاسراب SNMPv3 موقبي نكلو رارقإلا مدختست ال خاخفلا نال فدهلا ميلاست نمضي اذهو. هيبنت لئاسرر مدختست تامولعمللا.

نيوكتلل SNMPv3 فادهأ نيوكتل لبق SNMP مدختسم تانويكوت لامكإ بجي: **ةظحال**م لوصول طاقن ىلع SNMP مدختسم نيوكتل، ةلاقملا ىلإ عجرا، SNMPv3 مدمختسم WAP551 و WAP561.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- WAP551
- WAP561

## جماربال رادصإ

•1.0.4.2

## SNMP فده نيوكتل

فادهألا > SNMP رتخأ، ةدعاسملا لوصول ةطقن نيوكتل ةادأ ىلإ لوخدلا لجس 1. ةوطخلل فادهألا ةحفص حتف متي:

| SNMPv3 Targets  |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| IP Address      | UDP Port | Users |
| Add Edit Delete |          |       |

Save

دحك فادهأ ةينامث WAP زاوج معدي. ديدج SNMP فده ةفاضلا ةفاضلا قوف رقنا 2. ةوطخلل ىصقأ.

Targets

SNMPv3 Targets

|                                     | IP Address           | UDP Port             | Users   |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | NewUser |

Add Edit Delete

Save

رېرحت قوف رقن او ديديل فدهل ا فصل نم ققحت 3. ةوطخل

Targets

SNMPv3 Targets

|                                     | IP Address    | UDP Port | Users   |
|-------------------------------------|---------------|----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.1.245 | 23       | NewUser |

Add Edit Delete

Save

لقح ي ف فدهل ا يقلت م تيس يذلا ديعل ال SNMP ريدم ب صاخ ال IP ناوع لخدأ 4. ةوطخل  
IP ناوع

UDP ذف نم لقح ي ف فدهل اب نرتقم ال UDP ذف نم لخدأ 5. ةوطخل

Targets

SNMPv3 Targets

|                                     | IP Address    | UDP Port | Users   |
|-------------------------------------|---------------|----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.1.245 | 23       | NewUser |

Add Edit Delete

Save

"نومدخت سمل" ةلدس نمل ا ةمئاق ال نم فدهل اب هن ارقال مدخت سمل ا رتخأ 6. ةوطخل  
ةحفص يلع مهؤاشنا مت نيذلا ني مدخت سمل ا عيمجب ةمئاق ةمئاق ال هذه ضرعت  
ني مدخت سمل ا

Targets

SNMPv3 Targets

|                          | IP Address    | UDP Port | Users   |
|--------------------------|---------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 192.168.1.245 | 23       | NewUser |

Add Edit Delete

Save

دېدج فده ظفحل ظفح قوف رقنا 7. ةوطخلا

The screenshot shows a web interface titled 'Targets'. Under the 'SNMPv3 Targets' section, there is a table with the following columns: 'IP Address', 'UDP Port', and 'Users'. A single row is visible with the IP address '192.168.1.245', UDP Port '23', and User 'NewUser'. Below the table are three buttons: 'Add', 'Edit', and 'Delete'. The 'Edit' button is circled in red. At the bottom of the interface is a 'Save' button.

|                                     | IP Address    | UDP Port | Users   |
|-------------------------------------|---------------|----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.1.245 | 23       | NewUser |

Buttons: Add, Edit, Delete

Save

SNMPv3 فاده لودج ي ف فده ل رايتخاله ةناخ دح، دوجوم فده ريرحتل (يرايته). 8. ةوطخلا  
ظفح قوف رقناو ةبولطم ل تاريغيته لءارجاب مق. ريرحت قوف رقناو

The screenshot shows the same 'Targets' interface as above. The 'Delete' button is now circled in red. The 'Edit' button is no longer highlighted.

|                                     | IP Address    | UDP Port | Users   |
|-------------------------------------|---------------|----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.1.245 | 23       | NewUser |

Buttons: Add, Edit, Delete

Save

ي ف فده ل رايتخاله ةناخ دح، ةمئاقلا نم هنيوكت مت فده ةلازال (يرايته). 9. ةوطخلا  
ظفح قوف رقناو، فذح قوف رقناو، SNMPv3 فاده لودج

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل