

طاقن ىلع رورملا ةم لك دي قعت نيوكت WAP561 و WAP551 لوصول

فدهلا

تام لك مدختست نأ مهمل نم . رورملا ةم لك دي قعت يف ةدايز عم رورملا ةم لك نامأ دي زي نامأ ىلع ظافحلل ىل فسلاو ايلعلل زومرلاو ماقرالل او فورحلل نم ةعومجم عم ةل يوط رورم ليلقتل رورملا تام لك تابلطتم نييعتل رورملا ةم لك دي قعت مادختسا متي . يوق نامال قارتخا رطاخم .

WAP551 و WAP561 لوصول طاقن ىلع رورملا ةم لك دي قعت نيوكت لاقملا اذه حرشي .

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP551
- WAP561

جماربال رادصا

• 1.0.4.2

ليكشت دي قعت ةم لك

> ماطنلا نامأ رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةاداللا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلل رورملا ةم لك دي قعت ةحفص حتفت . رورملا ةم لك دي قعت

| Password Complexity | |
|-------------------------------------|--|
| Password Complexity: | <input type="checkbox"/> Enable |
| Password Minimum Character Class: | 3 |
| Password Different From Current: | <input checked="" type="checkbox"/> Enable |
| Maximum Password Length: | 64 (Range: 64 - 80, Default: 64) |
| Minimum Password Length: | 8 (Range: 0 - 32, Default: 8) |
| <hr/> | |
| Password Aging Support: | <input checked="" type="checkbox"/> Enable |
| Password Aging Time: | 180 Days (Range: 1 - 365, Default: 180) |
| <input type="button" value="Save"/> | |

ةم لك نكمي نأ لاجم دي قعت ةم لكلا يف قودنص قيقتد enable ل تصحف 2. ةوطخلل دي قعت .

نم رورملا ةم لك ةبولطملا فرحالا تائف ددعل بسانملا ىنداللا دحل رتخا 3. ةوطخلل

تائفال نمضتتو. رورملا ةملك فرحل ىندألا دحلا ةئف لقح يف ةلدسنملا ةمئاقلا
ةصاخ فورحو ماقراو ةريبك فورحو ةريغص فرحأ.

Password Complexity

Password Complexity: Enable

Password Minimum Character Class:

Password Different From Current: Enable

Maximum Password Length: (Range: 64 - 80, Default: 64)

Minimum Password Length: (Range: 0 - 32, Default: 8)

Password Aging Support: Enable

Password Aging Time: Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

يهتنت نأ دعب ةفلتخم رورم ةملك مادختسا متي نأ بلطتي نأ (يراي تخا). 4 ةوطخال
يلحال لقحلا نم فلتخم ةملكلا يف **enable** راي تخالا ةناخ دح، ةيلحال ةملكلا ةيخالص
اقباس تلمعتسا تنأ نأ ةملك هسفن لادعأ عيطتسي تنأ، تزجأ نأ.

لوطل ىصقألا دحلا لقح يف رورملا ةملك فرحألا ددع لىصقألا دحلا لخأ. 5 ةوطخال
from 64 to 80. رورملا ةملك

يف رورملا ةملك اهيلع يوتحت نأ نكمي يتلا فرحألا ددع لىندألا دحلا لخأ. 6 ةوطخال
from 8 to 32. رورملا ةملك لوطل ىندألا دحلا لقح

قيقدت **enable** لاصحف، نعيم تقو دعب يهتني نأ ةملكلا ل (يراي تخا). 7 ةوطخال
ل. اجم معد ةخوخيش ةملكلا يف قودنص

نأ لىل موي مقرلا تلخد، قباس ةوطخال يف ةخوخيش ةملكلا معد تنأ نكمي نأ. 8 ةوطخال
أموي 365 لىل 1 نم ماألا قاطن حوارتيو. ل. اجم تقو ةخوخيش ةملكلا يف ةملك يهتنت

ديقت ةملكلا لكشي يهني نأ **طافح** ةقطقط. 9 ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزيلچنلإل دن تسمل