

Log Settings

Options

Persistence: Enable

Severity: 7 - Debug

Depth: 512 (Range: 1 - 512, Default: 512)

Remote Log Server

Remote Log: Enable

Server IPv4/IPv6 Address/Name: (xxx.xxx.xxx.x /Hostname)

UDP Port: 514 (Range: 1 - 65535, Default: 514)

دنع دقفت ال ىتح مئاد لكشب تالچسلا ظفح متي نأ ديرت تنك اذا (يرايتخا). 2. ةوطخلا
 ةزيم نيكم تل رارمتسالا لقح ي ف نيكم ت رايتخالا ةناخ دح، WAP ديهمت ةداعا
 ريغ لكشب ماظنلا ديهمت ةداعا ةلاح ي ف صاخ لكشب اديفم اذه نوكيو. رارمتسالا
 نم ةلاسر 128 ىلا لصي ام ظفح نكمي. هيف بوغرم ريغ لشف وأ شح شوح دنع عقوت م
 ناك اذا. تالچسلا قوف ةباتكلا متت كلذ دعبو، NVRAM ةركاذ ي ف لچسلا لئاسر
 ةرياطملا ةركاذلا ي ف تالچسلا ظفح متي، ددحم ريغ نيكم تالا

Log Settings

Options

Persistence: Enable

Severity: **7 - Debug** ▼

Depth: (Range: 1 - 512, Default: 512)

Remote Log Server

Remote Log:

Server IPv4/IPv6 Address/Name: (xxx.xxx.xx /Hostname)

UDP Port: 514 (Range: 1 - 65535, Default: 514)

ةروطخال نمضتت "ةروطخال" ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةروطخال يوتسم رتخأ 3 ةوطخال تايوتسم عيمجل تالاجسلا ب طافاتحال متي كلذل ،لعلأا تايوتسملا عيمج ةراتخمال ةروطخال تايوتسم يلي اميف .راتخمال يوتسملا لىل لعلأا يوتسملا نم ةروطخال ةحاتملا

- ةددعتم عقاوم/مداوخو ةددعتم تاقيبطت لىل عرثوت رعذلا تالاج نم ةلاح - ئراوطلا ةلاح .
- حالصا بجي .هذيفنت متيل يروف ءارج لىل تالاجلا نم عونلا اذع جاتحي — هيبننت .
- روفلا لىل طرشللا
- ماظنلا يف لشف ثودح لىل تالاجسلا نم عونلا اذع ريشي .ةجرح ةلاح يف ماظنلا - ماه .
- روفلا لىل نيوانعلل نوكت نأ بجي اضيا .يساسألا
- ةينمز ةرتف نوضغ يف تالكشملا هذه لح بجي .ماظنلا يف لجاع ريغ أطخ ثدح — أطخ .
- ةددحم
- ءارج ذختي مل اذا ثدحيس هنأ لىل ريشي هنكلو ،دعب أطخ يا ثدحي مل - ريذحت .
- ةيداع ريغ ثادحأ هذه .ماظنلل راعشا ثدح نكلو ،جحص لكشب ماظنلا لمعي — راعشا .
- بbstت دق يتل فورظلا فاشتكأ يف ةديفم نوكت دق .أطخ تالاج تسيل انه نكلو

ل.م ت ح م أ ط خ ث و د ح ي ف .

· ريرقتللا ضارغأل هيللا ةجأح كانه نوكت دق .زاهجال نع تامولعم رفوت — تامولعم

· حيحصت ديفي ام وهو ،لجسلا لوح ةيليصفت تامولعم رفوي — ءاطخالل حيحصت ءاطخالل

لقح ددحي .لاسرا لل راطتنا ةمئاق في اهعضومتني ،لجسلا لئاسر ءاشنإ عم 4. ةوطخالل ةركاذللا في دحاو تقو في راطتنا الة ةمئاق في اهعضو نكمي يتلا لئاسرلا ددع قمعلا لخدأ .دحاو تقو في راطتنا الة ةمئاق في ةلاسر 512 لىل لصي ام عضو نكمي .ةرپاطتملا قمعلال لقح في بولطملا راطتنا الة ةمئاق لوط

Log Settings

Options

Persistence: Enable

Severity:

Depth: (Range: 1 - 512, Default: 512)

Remote Log Server

Remote Log: Enable

Server IPv4/IPv6 Address/Name: (xxx.xxx.xxx /Hostname)

UDP Port: (Range: 1 - 65535, Default: 514)

،دع ب نع syslog م داخ لىل لجسلا لئاسر لاسرا في ب غرت تنك اذا (يراي تخإ). 5. ةوطخالل دع ب نع لجسلا لقح في ني كمت راي تخاللا ةناخ ددح

7. ةوطخالل او 6 ةوطخالل يطختب مقف ،ني كمت راي تخاللا ةناخ دي دحتب مقم مل اذا :تقولا 8. ةوطخالل لىل لقتنا

IPv4/IPv6 م س/ناونع لقح في syslog م داخ ب صاخالل IP ناونع وأ لاجملا مسا لخدأ. 6. ةوطخالل

مداخل.

لا يف تلسرأ نوكي log لا شيح لدان syslog لا نم ءانيم udp لا نم مقرلا تلخد 7. ةوطخلا
514 وه يضارثفالا ذفنم لا. لاجم ءانيم UDP

تاداعإلا ظفحل ظفح ىلع رقنا 8. ةوطخلا

تايئاصحإلاو لجسلا ةلاح

ةلاحلا رايثخال لوصولو ةطقن نيوكت ةادأ ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
لجسلا ةحفص حتف متي. لوخدلا ليحست > تايئاصحإلاو

Log			
Refresh			
Log Table			
Time Stamp	Severity	Service	Description
Dec 31 1999 14:47:50	info	dman[572]	The AP startup configuration was updated successfully.
Dec 31 1999 14:47:50	debug	clusterd[821]	dman sent notification that config has changed
Dec 31 1999 14:47:49	info	dman[572]	The AP startup configuration was updated successfully.
Dec 31 1999 14:47:49	debug	clusterd[821]	dman sent notification that config has changed
Dec 31 1999 14:28:15	notice	sntp[774]	Unable to resolve SNTP server host name:time-a.timefreq.blrdoc.gov
Dec 31 1999 13:18:50	notice	sntp[774]	Unable to resolve SNTP server host name:time-a.timefreq.blrdoc.gov
Dec 31 1999 12:09:25	notice	sntp[774]	Unable to resolve SNTP server host name:time-a.timefreq.blrdoc.gov

Clear All

ةيلاتلا لوقحلا ىلع لجسلا لودج يوتحي:

- ءاشنإ مت يذلا تقولاو ءنسلاو مويلو رهشلا لقحلا اذه ضرعي — تقولا عباط .
هيف لجسلا
- ثدحلاب طبترملا ةروطخلا يوتسم لقحلا اذه ضرعي — ةروطخلا .
- لجسلا ءاشنإب ماقي يذلا جم انربلا نوكم وأ ءمدخلا لقحلا اذه ضرعي — ءمدخلا .
- هليحست مت يذلا ثدحلا لقحلا اذه فصي — فصولا .

لكل جسم قوف رقنا ،تالجال جسم يف بغرت تنك اذا (يراي تخا). 2 ةوطخال

ثيدحت قوف رقنا ،لجال لودج ثيدحت ديرت تنك اذا (يراي تخا). 3 ةوطخال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا