

طاقن ىلع ڤنورتك لىل دىربللا هڤبنت نڤوكت WAP561 و WAP551 لوصولو

فدهل

لڤغشت ل ةمزاللا تاءارج لىل او هابت نال بلطت دق ماظنللا لخاد ةطشنأ ڤه ماظنللا شادحاً راطخ ل .تالچسك شادح ل هذه لڤچست متڤ .لاطع ل شودح عنمو ةسالسب ماظنللا نك مڤ ،شودح عوقو دن ع مزاللا ءارج ل داخ ت ن م اونك مڤ ىت ح نڤل وؤس مل نڤظوم ل دن تسم ل اذ ه حرشڤ .ڤنورتك لىل دىربللا ربع تاهڤبنت ربع مهڤل تالچس ل لاسرا WAP551 و WAP561 لوصولو طاقن ىلع هذه ڤنورتك لىل دىربللا تاهڤبنت نڤوكت

قڤبطلل ةلباقلا ةزهجال

- WAP551
- WAP561

چماربلا رادص

•1.0.4.2

ڤنورتك لىل دىربللا هڤبنت نڤوكت

ةراد رتخ او ،لوصولو ةطقن نڤوكت ل ةدعاس مل ةادال ىل ل لوخدلا لڤچست ب مق 1. ةوطخللا :ڤنورتك لىل دىربللا هڤبنت ةحفص حت ف متڤ .ڤنورتك لىل دىربللا ربع هڤبنت >

Email Alert

Global Configuration

Administrative Mode: Enable

From Email Address: (xyz@xxx.xxx)

Log Duration: (Range: 30 - 1440 Min, Default:30)

Scheduled Message Severity:

Urgent Message Severity:

Mail Server Configuration

Server IPv4 Address/Name: (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname Max 253 Characters)

Data Encryption:

Port: (Range:0-65535, Default:465)

Username: (1 to 64 Alphanumeric Characters with "@" and ".")

Password: (1 to 64 Characters)

معال نيوكتلا

Email Alert

Global Configuration

Administrative Mode: Enable

From Email Address: (xyz@xxx.xxx)

Log Duration: (Range: 30 - 1440 Min, Default:30)

Scheduled Message Severity:

Urgent Message Severity:

ديربال هيبنت ةزيم نيكم تل يرادلل عضولا لقح في نيكم تدح 1. ةوطخلا
معال لكش ب ينورتكلالل

اذه ضرع متي .ينورتكلالل ديربال ناوع لقح في ينورتكلالل ديربال ناوع لخدأ 2. ةوطخلا
ةغراف ةيضارتفالا ةميقلا .ينورتكلالل ديربال هيبنت لسرمك ناوعلا

هيف متيس يذل (قئادللاب) ينمزالا لصافلا لخدأ ،لجسلا ةدم لقح في 3. ةوطخلا
مت يذل ينورتكلالل ديربال (نيوانع) ناوع لىل ينورتكلالل ديربال تاهايبننت لاسرا
ةقيد 30 وه يضارتفالا .هنيوكت

Email Alert

Global Configuration

Administrative Mode: Enable

From Email Address: (xyz@xxx.xxx)

Log Duration: (Range: 30 - 1440 Min, Default:30)

Scheduled Message Severity:

- None
- Emergency
- Alert
- Critical
- Error
- Warning
- Notice
- Info
- Debug
- TSVT

Urgent Message Severity:

Mail Server Configuration

Server IPv4 Address/Name: (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname Max 253)

Data Encryption:

ةروطخ يوتسم رتخأ ،"ةلودجملا ةلاسرلا ةروطخ" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 4. ةوطخلل شادحألا ةفاكل تالجسلا تاذي نورتكلالا دي رطلال لئاسر لاسرا متي . بولطملا ةلاسرلا ددحملا يوتسم لل علأ وا اي واسم اهيف نامألا يوتسم نوكي يتلا

يف زاهجلا نوكي ام دنع مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي - ئراوطلا ةلاح . هيلل يروف مامتها هيجوت رمألا بلطتي و ةجرح ةلاح

فلتخم ءارجا يأ شودح دنع مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي — هيبنت . يذاعال نيوكتل نع

نوكي ةلاح كانه نوكت ام دنع مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي — ماه . بلطتي رمألا اف . ةكبشلا ىلا لوصول مدختسملا ىلع رذعتي وأ الطم ذفنملا اهيف ةيروف تاءارجا ذاختا

نيوكت أطخ دوجو دنع مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي — أطخ .

مدختسملا لواحي ام دنع مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي — ريذحت . ةديقملا ريغ قطانملا ىلا لوصول

ةيولوا تاريغت دوجو دنع مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي — راعشا . ةكبشلا ىلع ةضفخنم

فرصت ةيفيك فصول مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي — تامولعم . ةكبشلا

ةجرح تالجس عم مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي — ءاطخألا حيحصت . ةكبشلا رورم

ةروطخ لئاسر لاسرا متي ال — ءيش ال .

Global Configuration

Administrative Mode: Enable

From Email Address: (xyz@xxx.xxx)

Log Duration: (Range: 30 - 1440 Min, Default:30)

Scheduled Message Severity:

Urgent Message Severity:

Mail Server Configuration

Server IPv4 Address/Name: (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname Max 253)

Data Encryption:

Port: (Range:0-65535, Default:465)

عنوان بسانم ال عنوان رتخأ، لجاعال لئاسرلا ةروطخ ةلدسنملا ةمئاقلا نم 5. ةوطخل ناونع لىل عأ وا اذه ةروطخل لىوتسم تاذ لىل لئاسر لاسرلا مئتي. ةلجاعال ةلاسرلا لىف ةدوجوملا اهسفن لىه تارايخلال. روفال لىل ع هئيوكت مئ لىل ينورتكللال لىرربلا هئبنت وه لىضارقالال 4. ةوطخلال

قوف رقناو ةحفصلال لىفسأ لىل رىرمتلاب مق وا لىلاتال لىنوكتلال لىف رمتسا 6. ةوطخلال لىلال لىنوكتلال لىظفل لىظفح

لربلا مءاخ لىنوكت

Global Configuration

Administrative Mode: Enable

From Email Address: (xyz@xxx.xxx)

Log Duration: (Range: 30 - 1440 Min, Default:30)

Scheduled Message Severity:

Urgent Message Severity:

Mail Server Configuration

Server IPv4 Address/Name: (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname Max 253)

Data Encryption:

Port: (Range:0-65535, Default:465)

Username: (1 to 64 Alphanumeric Characters)

Password: (1 to 64 Characters)

مسا/ناونع لىقح لىف لربلا مءاخ لىل لىحصلا لىل ناونع وا لىفىضملا مسا لىل لىل 1. ةوطخلال

مداخل IPv4.

Mail Server Configuration

Server IPv4 Address/Name: (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname Max)

Data Encryption: (Dropdown menu with options: TLSv1, Open, TLsv1)

Port: (Range:0-65535, Default:465)

Username: (1 to 64 Alphanumeric Characters)

Password: (1 to 64 Characters)

لسررمال ي نورتك لال ال ديربل نام أ عضو رتخأ، تاناي بل ريفش ل قح نم 2. ة و ط خ ل ا حوت فم ل ا يضارت ف ال لوكوت و ربل و ا (ل قن ل ا ق ب ط ن ي م ا ت) TLS لوكوت و ربل ي ه تارا ي خ ل ة م ال سو نام ال ر فوي ريفش لوكوت و ربل و ه (1 رادص ال ل قن ل ا ق ب ط ن ي م ا ت) TLsv1 ة م ل ك و م د خ ت س م ل ا م س ا ي ل ق ح ن ال 10 ة و ط خ ل ا ي ط خ ت لوكوت و ربل ح ت ف ت رتخأ ا ذ ا . تاناي بل لوكوت و ربل ح ت ف ت رتخأ ا ذ ا نال ط ع م رورم ل ا

Mail Server Configuration

Server IPv4 Address/Name: (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname Max)

Data Encryption: (Dropdown menu with options: Open, TLsv1)

Port: (Range:0-65535, Default:465)

Username: (1 to 64 Alphanumeric Characters)

Password: (1 to 64 Characters)

465. و ه ي ضارت ف ال ا . ذ ف ن م ل ل ق ح ي ف ديربل ا م دا خ ذ ف ن م م ق ر ل خ د ا . 3. ة و ط خ ل ا

Mail Server Configuration

Server IPv4 Address/Name: (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname Max 253)

Data Encryption: (Dropdown menu with options: TLSv1, Open, TLsv1)

Port: (Range:0-65535, Default:465)

Username: (1 to 64 Alphanumeric Characters with)

Password: (1 to 64 Characters)

ة م ل ك و م د خ ت س م ل ا م س ا ل خ د ا ف TLsv1 8 ة و ط خ ل ا ي ف رات خ م ل ا نام ال ا عضو ن ا ك ا ذ ا . 4. ة و ط خ ل ا رورم ل ا ة م ل ك و م د خ ت س م ل ا م س ا ي ل ق ح ي ف ة ق د اص م ل ل رورم ل ا

قوف ر قن او ة ح ف ص ل ل ف س ا ل ا ريرم ت ل ا ب م ق و ا ي ل ا ت ل ا ن ي و ك ت ل ا ي ف ر م ت س ا . 5. ة و ط خ ل ا ي ل ا ح ل ا ن ي و ك ت ل ا ط ف ح ل ط ف ح

ة ل اس ر ل ا ن ي و ك ت

Message Configuration

To Email Address 1: (xyz@xxx.xxx)

To Email Address 2: (xyz@xxx.xxx)

To Email Address 3: (xyz@xxx.xxx)

Email Subject:

1. ةوطخلال
ديربال هيبنت لئاسر لاسرلا مئيس يتلا 3 و 2 و 1 "ينورتكلالال ديربال ناونع
اهالال ينورتكلالال

2. ةوطخلال
عوضومك رهظت نا بجي ةلسلس لخدأ ينورتكلالال ديربال عوضوم لقح يف .
ينورتكلالال ديربال

3. ةوطخلال
يتلا ديربال مداخ دامتعا تانايب ةحص نم ققحتلل ديربال رابتخا قوف رقنا .
يتلا ينورتكلالال ديربال نيوانع يلال ينورتكلالال ديربال ةلسر اذه لسري .
اهنيوكت مت
ال مالمع ينيوكتللا ناك اذا امم ققحتلل اهنيوكت مت

4. ةوطخلال
تادادعالا ظفحل ظفح يلع رقنا .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انء عيچي ف ني مدختسمل معد ىوتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد عوچرلاب ي صؤت و تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچنإل دن تسمل