

طاقن ب يكلسال ل لودجمل تافيصوت نارتقا WAP561 و WAP551 لوصو

فدهل

(VLAN) ةيرهظال LAN ةكبشل يكلسال لئفاكمل ايه (VAP) ةيرهظال لوصولا ةطقن
يلع ف زاخ ي ف ةدعتمل لوصولا طاقن يكلسال ل LAN ةكبش مسقت يتل
ةصاخال لوصولا طاقن ل ةنمزة رتف ةلودج يلع ةيكلسال ل لودجلا ةادأ دعاست . دحاو
ةقاطال ريفوت يلع دعاسي امم ، ليغشتل ديقي نوكت يتح وي دارل ا و (VAP) ةيرهظال
وي دارت اءا و VAP تاءاوب فيرعت فلم 16 ل لصي ام قافرا كنكمي . نامال ةدايزو
فيرعت فلم لك يوتحي نأ نكمي . طقف دحاو فيصوتب ةءا و لكل حمسي نكل ، ةفلتخم
ةنرتقمال WLAN و VAP ل لمعل تقوي ف مكحتت يتل تقولا دعاوق نم ني عم ددع يلع

WAP551 و WAP561 لوصو طاقن يلع لودجمل نارتقا تاداعا نيوكت ةيفيكل لاقملا اذه حرشي
WAP561.

نيوكت ةلاقملا ل اءرا ، يكلسال لودجمل ةدعا و ا فيصوت نيوكتل : **ءظحال**
WAP561 و WAP551 لوصولا طاقن يلع يكلسال ل لودجمل تافيصوت

قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

- WAP551
- WAP561

جماربل رادصا

· رادصا 1.0.4.2

لودجمل فيرعت فلم نارقا

نارتقا > يكلسال رتخاو ةدعاسملا بيولا نيوكت ةادأ ل لودجمل ليجستب مق 1. ةوطخلا
لودجمل نارتقا ةحفصحتف متي . لودجمل

Scheduler Association

Radio: Radio 1
 Radio 2

Network Interface	Profile Name	Interface Operational Status
WLAN 0 (Radio1)	None	Enabled
VAP 0 (ciscosb)	None	Enabled
VAP 1 (WAP551)	None	Enabled
VAP 2 (Virtual Access Point 3)	None	Disabled
VAP 3 (Virtual Access Point 4)	None	Disabled
VAP 4 (Virtual Access Point 5)	None	Disabled
VAP 5 (Virtual Access Point 6)	None	Disabled
VAP 6 (Virtual Access Point 7)	None	Disabled
VAP 7 (Virtual Access Point 8)	None	Disabled
VAP 8 (Virtual Access Point 9)	None	Disabled
VAP 9 (Virtual Access Point 10)	None	Disabled
VAP 10 (Virtual Access Point 11)	None	Disabled
VAP 11 (Virtual Access Point 12)	None	Disabled
VAP 12 (Virtual Access Point 13)	None	Disabled
VAP 13 (Virtual Access Point 14)	None	Disabled
VAP 14 (Virtual Access Point 15)	None	Disabled
VAP 15 (Virtual Access Point 16)	None	Disabled

Save

ويدارل ل قح يف هنيوكت ديرت يذلا وي دارلل وي دارل رز ىلع رقنا 2. ةوطخل

وي دار ىلع يوتحت WAP551 نأل WAP561 لوصو ةطقنل طقف ةحاتم 2 ةوطخل: **ةطخال م**
 طقف دحاو

م سالا ةلدس نمل اةمئاقلا نم ةهجاوب نرتقيس يذلا في صوتلا رتخأ 3. ةوطخل
 وأ وي دار ي أب طبترم في صوت دجوي ال، يضارتفا لكشب. ةهجاولل ةرواجملا في صوتلا
 VAP.

Scheduler Association		
Network Interface	Profile Name	Interface Operational Status
WLAN 0 (Radio1)	None	Enabled
VAP 0 (ciscosb)	None	Enabled
VAP 1 (WAP551)	None	Enabled
VAP 2 (Virtual Access Point 3)	Profile1	Disabled
VAP 3 (Virtual Access Point 4)	None Profile1	Disabled
VAP 4 (Virtual Access Point 5)	None	Disabled
VAP 5 (Virtual Access Point 6)	None	Disabled
VAP 6 (Virtual Access Point 7)	None	Disabled
VAP 7 (Virtual Access Point 8)	None	Disabled
VAP 8 (Virtual Access Point 9)	None	Disabled
VAP 9 (Virtual Access Point 10)	None	Disabled
VAP 10 (Virtual Access Point 11)	None	Disabled
VAP 11 (Virtual Access Point 12)	None	Disabled
VAP 12 (Virtual Access Point 13)	None	Disabled
VAP 13 (Virtual Access Point 14)	None	Disabled
VAP 14 (Virtual Access Point 15)	None	Disabled
VAP 15 (Virtual Access Point 16)	None	Disabled

تاريغيغتللا ظفحل ظفح قوف رقنا 4. ةوطخللا

نأ نكمي VAP لك وأ WLAN ةهجاوب طقف دحاو لودجم فيرعت فلم قافراب حمسي :ةظحالم لودجمللا فيصوت سفن عم ةددعتمللا VAPs لوصوللا طاقن لمعت

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچال مچرئى. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لال او
ىل اءءاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلال يزىلچنل دن تسمل